

BlackBerry Pearl Series

BlackBerry Pearl 9100/9105

Smartphones

Kullanıcı Kılavuzu

Sürüm: 6.0



İçindekiler

Hızlı Yardım.....	10
En Çok İstenen 10.....	10
Akıllı telefonu tanıma.....	14
İpuçları.....	21
Size özel hale getirme.....	27
Kısayollar.....	34
Telefon kısayolları.....	34
Telefon kısayolları.....	34
Mesaj kısayolları.....	35
Mesaj kısayolları.....	36
Dosya ve ek kısayolları.....	36
Yazma kısayolları.....	37
Yazma kısayolları.....	38
Ortam kısayolları.....	39
Ortam kısayolları.....	40
Tarayıcı kısayolları.....	41
Tarayıcı kısayolları.....	42
Takvim kısayolları.....	43
Takvim kısayolları.....	43
Arama kısayolları.....	43
Arama kısayolları.....	44
Harita kısayolları.....	44
Harita kısayolları.....	45
Sorun Giderme: Kısayollar.....	45
Telefon.....	46
Temel telefon özellikleri.....	46
Acil aramalar.....	49
Ses Ayarı.....	50
Telesekreter.....	51
Hızlı arama.....	52
Arama bekletme, arama yönlendirme ve arama engelleme.....	52
Sabit arama ve akıllı arama.....	54
Konferans aramaları.....	56
Arama günlükleri.....	58
Çoklu telefon numarası.....	59
Telefon seçenekleri.....	60
Telefon kısayolları.....	62
Telefon kısayolları.....	63

Sorun Giderme: Telefon.....	63
Sesli komutlar.....	66
Sesli komut kullanarak bir işlem gerçekleştirme.....	66
Kullanılabilir sesli komutlar.....	66
Sesli komutların dilini değiştirme.....	67
Sesli komut seçim listelerini kapatma.....	67
Sesli istem seçeneklerini değiştirme.....	67
Ses tanıma özelliğini geliştirme.....	68
Sorun Giderme: Sesli arama.....	68
Mesajlar.....	69
E-posta.....	69
PIN mesajları.....	85
Metin mesajları.....	90
Mesajlar için güvenlik seçenekleri.....	98
Ekler.....	99
S/MIME korumalı mesajlar.....	102
IBM Lotus Notes asıl şifrelemeli mesajlar.....	108
PGP korumalı mesajlar.....	108
Mesaj kısayolları.....	114
Mesaj kısayolları.....	115
Dosya ve ek kısayolları.....	116
Sorun Giderme: Mesajlar.....	116
Dosyalar.....	122
Dosya temel özellikleri.....	122
Dosya ve ekleri yönetme.....	124
Dosya ve ek kısayolları.....	127
Sorun giderme: Ekler.....	128
Ortam.....	129
Müzik.....	129
Podcast Yayınları.....	132
Videolar.....	134
Video kamera.....	135
Kamera.....	137
Resimler.....	139
Sesli notlar.....	141
Zil Sesleri.....	143
Ortam depolama.....	144
Medya dosyalarını aktarma ve indirme.....	147

Desteklenen ses ve video dosya formatları.....	149
Ortam kısayolları.....	149
Ortam kısayolları.....	150
Sorun Giderme: Ortam.....	151
Zil sesleri, sesler ve uyarılar.....	154
Zil sesleri, sesler ve uyarılar hakkında.....	154
Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme.....	154
Özel profil ekleme.....	155
Kişi alarmı ekleme.....	155
Cihazın sesini kapatma.....	155
Yanıp sönen LED.....	156
Alarm bildirim seçeneklerini değiştirme.....	156
Etkinlik seslerini açma.....	157
Sorun Giderme: Zil sesleri, sesler ve uyarılar.....	157
Tarayıcı.....	158
Temel tarayıcı özellikleri.....	158
Tarayıcı yer işaretleri.....	161
RSS haberleri.....	163
Tarayıcı seçenekleri.....	163
Tarayıcı güvenliği.....	166
Tarayıcı push.....	167
Tarayıcı kısayolları.....	168
Tarayıcı kısayolları.....	169
Sorun Giderme: Tarayıcı.....	170
Takvim.....	171
Temel takvim özellikleri.....	171
Toplantılar.....	172
Konferans araması toplantıları.....	175
Takvimi senkronize etme.....	176
Takvim seçenekleri.....	178
Takvim kısayolları.....	180
Takvim kısayolları.....	180
Sorun Giderme: Takvim.....	181
Kişiler.....	183
Temel kişi özellikleri.....	183
Kişileri özelleştirme.....	184
Kişileri senkronize etme.....	186
Kişisel dağıtım listeleri.....	188

Birden fazla kiři listeleri.....	189
Kiři listesi seçenekleri.....	189
Sorun Giderme: Kiřiler.....	190
Saat.....	192
Tarihi ve saati ayarlama.....	192
Cihazınız řarj olurken ekranda ne gösterileceđini deđiřtirme.....	192
Saat kadranını deđiřtirme.....	192
Saat üzerinde ikinci bir zaman dilimi gösterme.....	193
Alarmı açma.....	193
Alarmı susturma.....	193
Alarm bildirim seçeneklerini deđiřtirme.....	193
Başucu saat modunu açma.....	194
Başucu saat modu seçeneklerini ayarlama.....	194
Kronometreyi kullanma.....	194
Sayaç kullanımı.....	194
Sayaç bildirim seçeneklerini deđiřtirme.....	195
Sorun giderme: Saat.....	195
Görevler ve notlar.....	196
Görev veya not oluřturma.....	196
Görev veya not gönderme.....	196
Görev veya not deđiřtirme veya silme.....	196
Görev durumunu deđiřtirme.....	196
Tamamlanan görevleri gizleme.....	197
Görevleri takvimde gösterme.....	197
Görevler ve notları senkronize etme.....	197
Kategoriler hakkında.....	199
Kiři, görev ya da notu kategorize etme.....	199
Kiřiler, görevler ya da notlar için kategori oluřturma.....	200
Öğeleri silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma.....	200
Yazma.....	201
Temel yazma özellikleri.....	201
Yazarken kullanılan giriř yöntemleri.....	202
Yazma seçenekleri.....	204
Yazım denetleyicisi.....	205
Özel sözlük.....	206
Otomatik Metin.....	207
Yazma kısayolları.....	208
Yazma kısayolları.....	209
Sorun Giderme: Yazma.....	210

Klavye	211
Çok işlevli tuşa uygulama atama.....	211
Varsayılan para birimi sembolünü değiştirme.....	211
İmleç hızını belirleme.....	211
Tuş seslerini açma.....	211
Hareket tuşunun hassasiyetini ayarlama.....	212
Hareket tuşu seslerini kapatın.....	212
Klavyede Sorun Giderme.....	212
Dil	213
Yazarken kullanılan giriş dilleri hakkında.....	213
Dili değiştirme.....	213
Ekran dili ekleme.....	213
Bir dili silme.....	213
Sorun Giderme: Dil.....	214
Ekran	215
Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama.....	215
Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma.....	215
Ekran yazı tipini değiştirme.....	215
Ana ekrandaki uygulamaların düzenlenmesi.....	216
Cihaz kilitliken görüntülenen mesaj ekleme.....	217
Ekran görünümü için gri tonlama veya ters kontrast kullanma.....	217
Kablosuz iletişim kapsama alanı için yanıp sönen LED bildirimini açma.....	217
Tema Verisi.....	218
Sorun giderme: Ekran.....	218
GPS teknolojisi	220
GPS teknolojisi hakkında.....	220
GPS teknolojisini açma.....	220
Hareketlerinizi izlemek için kullandığınız GPS alıcısını ayarlama.....	220
GPS konumunuzu alma.....	221
Başkalarının konumunuzu izlemesini önleme.....	221
Konum yardımını kapatma.....	221
Sorun Giderme: GPS teknolojisi.....	222
Haritalar	223
Temel harita özellikleri.....	223
Harita seçenekleri.....	226
Harita kısayolları.....	226
Harita kısayolları.....	226

Sorun Giderme: Harita.....	227
Uygulamalar.....	228
Çok görevlilik hakkında.....	228
Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme.....	228
Arkaplanda çalışmaması için uygulamayı kapatma.....	228
Uygulama ekleme hakkında.....	229
Sosyal ağ uygulamaları hakkında.....	230
Hızlı Mesajlaşma uygulamaları hakkında.....	230
Uygulama eklemek için cihaz parolasını gerekli kılma.....	230
Uygulama silme.....	231
Uygulama özelliklerini görüntüleme.....	231
Uygulama veritabanının boyutunu görme.....	231
Sorun Giderme: Uygulamalar.....	231
BlackBerry Device Software.....	232
BlackBerry Device Software güncelleme hakkında.....	232
BlackBerry Device Software'ı web sitesinden güncelleme.....	233
BlackBerry Device Software uygulamasını BlackBerry Desktop Software kullanarak güncelleme.....	233
Sorun giderme: BlackBerry Device Software.....	234
Bağlantıları Yönet.....	235
Bağlantı temel bilgilerini yönetme.....	235
Mobil şebeke.....	237
Wi-Fi teknolojisi.....	241
Bluetooth teknolojisi.....	248
Güç ve pil.....	256
Cihazınızı kapatma.....	256
Cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak biçimde ayarlama.....	256
Cihazı sıfırlama.....	256
Pil gücü seviyesini kontrol etme.....	256
İpuçları: Pil ömrünü uzatma.....	256
Bellek ve ortam kartları.....	258
Medya kartları hakkında.....	258
Desteklenen ortam kartları.....	258
Cihazınızdaki kullanılabilir saklama alanı miktarını görüntüleme.....	258
Medya kartı desteğini kapatma.....	258
Ortam kartınız veya cihazınızdaki dosyaları onarın.....	259
Sıkıştırma hakkında.....	259
Dosya şifreleme hakkında.....	259

Şifrelemeyi açma.....	259
İpuçları: Depolama alanı açma ve koruma.....	260
Sorun giderme: Depolama ve ortam kartları.....	261
Ara.....	262
Öğe arama.....	262
Aramalara dahil olan öğe türlerini ayarlama.....	262
Mesajları arama.....	262
Mesaj arama kriterleri.....	263
Mesaj arama sonuçlarıyla daha fazla işlem yapın.....	263
Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama.....	264
Kayıtlı arama görüntüleme, değiştirme veya silme.....	264
Kuruluşunuzun adres defterinde kişi arama.....	264
Arama kısayolları.....	265
Arama kısayolları.....	265
SIM kart.....	266
SIM kart telefon rehberi hakkında.....	266
SIM kartınıza kişi ekleme.....	266
Kişileri SIM karttan kişi listenize kopyalama.....	266
Kişileri kişi listenizden SIM kartınıza kopyalama.....	266
SIM kart kişisi değiştirme veya silme.....	267
Metin mesajlarını SIM kartınızda saklama.....	267
Telefon numarasının ekran adını değiştirme.....	267
SIM kart güvenliği hakkında.....	267
SIM kartınızı PIN koduyla koruma.....	268
SIM kartın PIN kodunu değiştirme.....	268
Güvenlik.....	269
Temel güvenlik özellikleri.....	269
Parola denetleyicisi.....	271
Şifreleme.....	273
Hafızayı temizleme.....	275
Sertifikalar.....	276
PGP anahtarları.....	283
Sertifika sunucuları.....	289
Anahtar deposu.....	290
Akıllı kartlar.....	292
VPN ayarları.....	296
Güvenlik yazılımını manuel olarak doğrulama.....	297
Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların kontrolü.....	298
Sorun Giderme: Güvenlik.....	301

Servis kitapları ve tanılama raporları	302
Servis defferini kabul etme, silme veya geri yükleme.....	302
Tanılama raporu çalıştırma.....	302
Tanılama raporu görüntüleme, gönderme veya silme.....	302
Tanılama raporları için varsayılan alıcı belirleme.....	303
Tanılama raporu çalıştıramıyor veya gönderemiyorum.....	303
Cihazınızda bulunan BlackBerry Device Software uygulamasının sürüm numarasını görüntüleme.....	303
Senkronizasyon	304
Senkronizasyon hakkında.....	304
E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme.....	304
Cihazınızdaki ve bilgisayardaki e-posta uygulamasındaki e-postayı silme.....	305
Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme.....	305
Senkronizasyon çakışmaları hakkında.....	306
E-posta eşitleme çakışmalarını yönetme.....	306
Veri senkronizasyonu çakışmalarını yönetme.....	307
Cihaz verilerini yedekleme ve geri yükleme hakkında.....	307
Bilgisayarınızdaki silinmiş öğeler klasörünü cihazdan boşaltma.....	307
Sorun Giderme: Senkronizasyon.....	308
Erişilebilirlik seçenekleri	310
Erişilebilirlik seçenekleri hakkında.....	310
Ekran erişilebilirlik seçenekleri.....	310
Ses ve telefon erişilebilirlik seçenekleri.....	311
Yazma erişilebilirlik seçenekleri.....	313
Hesap Makinesi	315
Hesap makinesini kullanma.....	315
Ölçüleri dönüştürme.....	315
BrickBreaker	316
BrickBreaker hakkında.....	316
BrickBreaker kapsülleri.....	316
BrickBreaker puanlaması.....	317
BrickBreaker oynama.....	317
Ses seviyesini ayarlar.....	317
Raket hızını ayarlama.....	318
Word Mole oyunu	319
Word Mole oyunun temel bilgileri.....	319
Tek oyunculu oyunlar.....	320

Çok oyunculu oyunlar.....	321
Sorun Giderme: Word Mole.....	322
Sözlük.....	323
Yasal bildirim.....	328

Hızlı Yardım

En Çok İstenen 10

BlackBerry® cihazı kullanıcıları fikirlerini belirtti! İşte cihaz ile ilgili en çok bilmek istedikleri 10 şey.

E-posta adresi oluşturma

1. Ana ekranda **Ayarlar** simgesini tıklatın.
2. **Kurulum** bölümünde **E-posta Hesapları** simgesini tıklatın.
3. E-posta adresini kurmak için ekranları takip edin. E-posta adresiniz doğru ayarlandığında bir onay mesajı alırsınız. E-posta mesajlarınızı görüntülemek ve yönetmek için, Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.

Not: Bazı durumlarda aşağıdaki seçenekleri görebilirsiniz. Bu durumda, bunlardan birini seçin.

- **İnternet Posta Hesabı:** BlackBerry® cihazınızı bir ya da daha fazla mevcut e-posta hesabıyla (örneğin Windows Live™ Hotmail® e-posta hesabı) ilişkilendirmek ya da cihazda yeni bir e-posta adresi oluşturmak için bu seçeneği kullanın.
- **Kurumsal Hesap:** Yöneticiniz size bir kurumsal etkinleştirme parolası verdiyse, BlackBerry® Enterprise Server kullanarak cihazınızı iş e-posta hesabınızla ilişkilendirmek için bu seçeneği kullanın.


Cihazınız için bir İnternet e-posta hesabı (örneğin Windows Live™ Hotmail®) veya yeni bir e-posta adresi kurmaya çalışıyor ve bu seçeneği görmüyorsanız, yöneticinize veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza başvurun.

İlgili bilgiler

[Kişisel e-posta hesabınızın seçeneklerini değiştirin, 77](#)

Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme

Zil sesinin yanı sıra arama sırasında ses seviyesi, LED, titreşim ve bildirim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın.
2. **Sesleri ve Alarmları Değiştir > Seçilen Profil Sesleri** öğesini tıklatın.
 - Zil sesini değiştirmek için **Telefon** öğesini tıklatın.
 - Bildirimleri veya hatırlatıcıları değiştirmek için, tıklatarak bölümü genişletin. Bir seçeneği tıklatın.
3. **Zil Sesi, Bildirim Tonu** veya **Hatırlatıcı Tonu** alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Bir melodiyi tıklatın.
 - BlackBerry® cihazınızda veya ortam kartında bulunan bir şarkıyı kullanmak için **Tüm Müzik** öğesini tıklatın. Bir şarkı bulun ve tıklatın.
 - Kaydettiğiniz bir sesli notu kullanmak için, **Tüm Sesli Notlar** öğesini tıklatın. Bir sesli notu bulun ve tıklatın.
 - Yüklenmiş bir alarmı kullanmak için **Tüm Alarmlar** öğesini tıklatın. Bir alarmı bulun ve tıklatın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.





İlgili bilgiler

Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65

Uygulama simgesi bulma veya gizleme

Temanıza bağlı olarak, bazı uygulama simgelerini gizleyemeyebilirsiniz.

Ana ekranda veya bir klasörde aşağıdakilerden birini yapın:

- Tüm uygulama simgelerini görmek için  tuşu > **Tümü** öğesine basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**'ye basın.
- Tüm uygulama simgelerini göstermek için  tuşu > **Tümünü Göster**'e basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemeyi sona erdirmek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**. Gizle alanının yanında onay işareti görünmemelidir.

İlgili bilgiler

Ekranım değişti, 218

Uygulama ekleme hakkında


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak uygulamaları BlackBerry App World™ sanal mağaza, BlackBerry® Desktop Software veya Uygulama Merkezi kullanarak ekleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, bir web sayfasından (BlackBerry cihazınızla mobile.blackberry.com adresini ziyaret edin) veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan servisleri indirme seçenekleri bulunabilir.

BlackBerry App World™ storefront, BlackBerry Desktop Software veya Uygulama Merkezi aracılığıyla sunulan yazılım ve servisler için ilave şartlar ve koşullar söz konusu olabilir. Kablosuz ağ üzerinden bir uygulama eklediğinizde veya kullandığınızda veri ücretleri söz konusu olabilir. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

BlackBerry App World

Cihazınızda BlackBerry App World bulunuyorsa; oyunları, sosyal ağ uygulamalarını, kişisel verimlilik uygulamalarını ve başka uygulamaları arayabilir ve indirebilirsiniz. Mevcut bir PayPal® hesabını kullanarak öğeleri kablosuz ağ üzerinden satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

BlackBerry App World uygulamasını indirmek için www.blackberryappworld.com adresini ziyaret edin.

BlackBerry App World kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **BlackBerry App World** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

BlackBerry Desktop Software


Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software kurulu ise, uygulama yüklemek, güncellemek, kaldırmak veya geri yüklemek için cihazınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamaları, kablosuz ağ kullanmadan cihazınıza ekleyebilirsiniz.

BlackBerry Desktop Software uygulamasını indirmek için www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin.

BlackBerry Desktop Software kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software uygulaması Yardım bölümüne bakın.



Uygulama Merkezi

Cihazınızda Uygulama Merkezi bulunuyorsa, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan bazı uygulamaları ekleyebilir, güncelleyebilir veya bu uygulamaların önceki sürümlerine geri dönebilirsiniz. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik kullanılamıyor olabilir.

Uygulama Merkezi kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **Uygulama Merkezi** simgesini tıklattın.  tuşu > **Yardım**'a basın.


İmza ekleyin veya imzanızı değiştirin

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklattın.
2.  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
 - Bir iş e-posta hesabı için **E-posta Tercihleri** seçeneğini tıklattın. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı ile değiştirin. Eğer **Otomatik İmza Kullan** onay kutusu seçili değilse, kutuyu işaretleyin. İmleci görüntülenen alana getirin.
 - Bir kişisel e-posta hesabı için **E-posta Hesabı Yönetimi** seçeneğini tıklattın. Bir e-posta hesabını tıklattın. **Düzenle**'yi tıklattın.
3. Bir imza girin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İmzanız, siz gönderdikten sonra e-postanıza eklenir.

Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklattın.
2. Bir resme gözetin.
3.  tuşu > **Duvar Kağıdı Yap** öğesine basın.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)

Desteklenen ses ve video dosya formatları

BlackBerry® cihazınızın modeline ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bazı ortam dosyası formatları kullanılamayabilir.

Lütfen	Dosya formatı
Ses	• FLAC

Lütfen	Dosya formatı
	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 • M4A • OGG • WMA • WAV
Video	<ul style="list-style-type: none"> • 3GP • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

Kodekler hakkında bilgi ve cihazınız için tavsiye edilen video ve ses dosyası formatları için, www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin ve **Multimedya > BlackBerry Akıllı Telefonlarda Desteklenen Ortam Türleri** seçeneğini tıklayın.

Cihazınızı USB belleği sürücüsü olarak kullanarak bilgisayardan cihaza dosya aktarma

BlackBerry cihazınız ile bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yaparken, ortam dosyalarınızla ilişkili bilgileri veya şifrelemeyi yönetmek ve korumak için BlackBerry® Desktop Software kullanmanız gerekir.

1. USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosya türlerinin büyük kısmının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda USB seçeneğini seçin.
 - DRM korumalı ortam dosyalarının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda ortam aktarımı seçeneğini seçin.
3. Gerekliyse, bir parola yazın. Cihaz bilgisayarınızda sürücü olarak görüntülenir.
4. Bilgisayarınızda herhangi bir yerden cihaza dosya sürükleyin.


Aktarılan dosyayı cihazda görmek için, cihazınızın bilgisayar bağlantısını kesin ve dosyayı bulun.





İlgili bilgiler

[Kullanarak bilgisayardan cihazınıza ortam dosyası aktarma BlackBerry Desktop Software, 30](#)

Sekme açma, kapatma ve sekmeler arasında geçiş yapma



Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Yeni bir sekme açmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. **Yeni Sekme** simgesini tıklayın.

- Web sayfasında bağlantı için yeni bir sekme açmak için bağlantıyı vurgulayın.  tuşu > **Bağlantıyı Yeni Sekmede Aç** öğesine basın.
- Sekmeler arasında geçiş yapmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. Bir sekmeyi tıklatın.
- Sekmeyi kapatmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. Bir sekmeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğeyi tıklatın:  simgesini görebilmek için gerekli olabilir.

E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme

BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Kablosuz Eşitleme seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** öğesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Kablosuz Eşitleme** onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.





Eğer cihazınız bir Microsoft® Outlook® e-posta hesabıyla ilişkiliyse, kişisel klasörlerdeki e-postaları eşitlemek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software konumundaki Yardım bölümüne bakın.


Akıllı telefonu tanıma

BlackBerry® akıllı telefonunuzdaki uygulamaları ve göstergeleri ve tuşların işlevlerini öğrenin.




Önemli tuşlar

Ön tuşlar




Tuş	Ad	İşlemler
	Hareket tuşu	<ul style="list-style-type: none"> • Ekranda dolaşmak için parmağınızı kaydırın. • Bir öğeyi seçmek için tıklatın (basın). • Bir açılır menüyü açmak için basılı tutun.
	Menü	<ul style="list-style-type: none"> • Menüyü açar. • Vurgulanan menü öğesini seçin. • Uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmak için basılı tutun.
	Escape	<ul style="list-style-type: none"> • Bir önceki ekrana geri dönün. • Menüyü kapatın.
	Gönder	<ul style="list-style-type: none"> • Arama yapın. • Aramayı yanıtlayın.

Tuş	Ad	İşlemler
	Sonlandır/Güç	<ul style="list-style-type: none"> Aramayı sonlandırın. Ana ekrana geri dönün. Cihazınızı açmak veya kapatmak için BlackBerry® basılı tutun.





Üst tuşlar



Tuş	Ad	İşlemler
	Oynat/Duraklat/ Sessiz	<ul style="list-style-type: none"> Ortam dosyasını oynatın veya duraklatın. Görüşmeyi sessize alın. Sessize alın. Klavyeyi kilitlemek veya kilidi açmak için basılı tutun.
	Geri	Önceki ortam dosyasını oynatın.
	İleri	Sonraki ortam dosyasını oynatın.

Yan tuşlar

Tuş	Ad	İşlemler
	Ses Ayarı	<ul style="list-style-type: none"> Ses seviyesini değiştirin. Resim çekmeden veya video kaydetmeden önce yakınlaşmak veya uzaklaşmak için basın.
	Sol Çok işlevli tuş	<ul style="list-style-type: none"> Sesle Arama uygulamasını açın. Bu tuşu aynı zamanda özelleştirebilirsiniz.
	Sağ Çok işlevli tuş	<ul style="list-style-type: none"> Kamerayı açın. Otomatik Odaklama Resim çekin. Bu tuşu aynı zamanda özelleştirebilirsiniz.

Klavye

Tuş	Ad	İşlemler
	Shift	Küçük harfleri büyük harflere dönüştürün.
	Alt	Tuştaki diğer karakteri girin.
	Sembol	Sembol listesini açın.
	Geri/Sil	Önceki karakteri veya seçili öğeyi silin.

Tuş	Ad	İşlemler
	Gir	Bir öğe seçin.
	Hoparlör	Görüşme sırasında sesi açın veya kapatın.


Açılır menüleri kullanarak komut seçme



Açılır menüler birçok uygulamada bulunmakta ve ekranın ortasında görüntülenmektedir. Bir mesaj görüntülerken, açılan menüyü mesajı dosyalamak, iletmek veya yanıtlamak için kullanabilirsiniz.

- Açılır menüyü açmak için ekrandaki bir öğeyi tıklatın ve bekletin
- Bir komut seçmek için simgeyi tıklatın.
- İlave komutları görmek için **Tam Menü** simgesini tıklatın.

İpuçları: İşlemleri hızlı bir şekilde yapmak

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** ögesindeki bağlantıları tıklatın.

Hızlı Erişim alanını kullanarak sık kullanılan seçeneklere ulaşma	Zil sesini değiştirme, alarm ayarlama, bildirimleri görme ve ağ bağlantılarını açma ve kapatma gibi seçeneklere ulaşmak için Ana ekranın üst kısmında bir alanı vurgulayın ve tıklatın.
Ana ekrandaki tüm uygulamaları görme veya görünümü minimize etme ve duvar kağıdını görme	Gezinme çubuğunda Tümü ögesini tıklatın.
Başka bir uygulamaya geçme	 tuşunu basılı tutun. Bir uygulamayı tıklatın. Not: Diğer uygulama arkaplanda çalışmaya devam edebilir.
Çok işlevli tuşla uygulama açma	Cihazınızın yan tarafındaki çok işlevli tuşa basın. Not: Çok işlevli tuşun hangi uygulamayı açacağını özelleştirebilirsiniz.
Açılır menüleri kullanma	Açılır menüler sık kullanılan işlemleri sağlamakta ve ekranın ortasında görüntülenmektedir. Örneğin, mesaj içindeki açılır menüyü kullanarak mesajı dosyalayabilir, iletebilir veya yanıtlayabilirsiniz. Açılır menü açmak için hareket tuşunu basılı tutun. Bir komut seçmek için hareket tuşunu tıklatın.
Sık Kullanılanlar, Ortan, Yükleme ve Sık görünümlerine geçme	Ana ekrandaki gezinme çubuğunda Tümü ögesini vurgulayın ve hareket çubuğunda parmağınızı sağa veya sola kaydırın.

Sık Kullanılanlar görünümüne uygulama ekleme	Ana ekranda veya bir klasörde uygulamayı vurgulayın.  tuşu > Sık Kullanılan Olarak İşaretle 'ye basın.
Duvar kağıdı gibi Ana ekran seçeneklerini değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. > Seçenekler 'e basın.

İlgili bilgiler

[Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme, 228](#)

[Çok işlevli tuşa uygulama atama, 211](#)

[Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirme, 28](#)

Uygulamalar

Bu mükemmel uygulamalardan bazılarını kullanmaya başlayın.



Mesajlar

E-posta, PIN mesajı ve başka mesajlar gönderin.



Metin Mesajları

Metin mesajları gönderin.



Tarayıcı

Web sitelerine gözatın.



Ortam

Kayıtlı resimleri görün, şarkı çalın ve daha fazlasını yapın.



Kamera (destekleniyorsa)

Fotoğraf çekin.



Hızlı Mesajlaşma

Arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla yazılı mesajlaşın.



Seçenekler

Cihaz seçeneklerini ayarlayın. Her uygulama menüsünde daha fazla seçenek bulabilirsiniz.



Bağlantıları Yönet

Bir Bluetooth® bağlantısı gibi kablosuz bağlantılar ayarlayın.



Yardım


Kullanım kılavuzunu burada bulabilir veya bir menüde **Yardım** seçeneğini tıklatabilirsiniz.


Durum göstergeleri

Ana ekran			
	yeni bildirim		alarm kurulu
	açılmamış mesaj sayısı		BlackBerry® Messenger
	takvim hatırlatıcısı sayısı		sosyal haberler
	yanıtsız arama sayısı		veri gönderme ve alma
	Wi-Fi® açık		dolaşım; roaming
Mesajlar			
	açılmamış		açıldı
	metin mesajı		gönderilmiş mesaj
	ek		mesaj gönderiliyor
	yüksek öncelik		mesaj gönderilmedi
	taslak		toplantı daveti
Telefon			
	cevapsız çağrı		gelen çağrı
	yapılan çağrı		telesekreter mesajı

İpuçları: Göstergeleri yönetme

Göstergeler, yeni mesaj, sesli mesaj ya da haber gibi yeni veya güncellenmiş bir öğenin bulunduğunu bildirir veya pil ya da ağ bağlantısı gibi bir öğenin durumu hakkında bilgi verir. Göstergeler genellikle uygulama simgeleri üzerinde, uygulama içinde yeni içerik olarak ve Ana ekranın üzerinde görüntülenir.



Yeni öğe göstergesini silme 

Açılmamış mesaj göstergesini silme 

Bu göstergeye sahip tüm öğeleri açın. Örneğin Mesajlar simgesinden silmek için, simgeyi tıklatın.

Mesajlar uygulamasında aşağıdaki işlemlerden bir ya da daha fazlasını gerçekleştirin:

- Tıklatarak tüm mesajlarınızı açın. Eğer gelen kutusunda tüm açılmamış mesajları bulamıyorsanız, mesajlar klasörlerinize bakın.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mesajı açılmamış olarak işaretleme Bir mesajı vurgulayın.  tuşu > Açıldı Olarak İşaretle öğesine basın. • Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları açıldı olarak işaretleme Bir tarih alanını vurgulayın.  tuşu > Öncekileri Açıldı Olarak İşaretle öğesine basın.
Gösterge belirleme	<ul style="list-style-type: none"> • Göstergenin belirttiği uygulamanın simgesini görerek göstergeyi belirlemeniz mümkün olabilir. Cihazınızdaki uygulamaların ve simgelerinin tam listesini görmek için, Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Uygulama Yönetimi öğesini tıklatın. • BlackBerry® göstergelerinin tam listesi için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin. Cihazınızın modelini, ardından Simgeler ve Göstergeler kılavuzunu tıklatın.

Özellik kullanılabilirliği

Aşağıdaki öğeler BlackBerry® cihazınızdaki özelliklerin kullanılabilirliğini etkiler. Bahsedilen özellikler örnektir, cihazınızda kullanılabilir olan ve olmayan tüm özellikleri içermez.

Cihaz modeli	GPS, kamera ve video kamera gibi özellikler ve ağ bağlantı seçenekleri cihazınızın modeline bağlıdır. Cihaz modelinin özelliklerini bulmak için www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret edin.
Kablosuz iletişim servis planı	<p>Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız aracılığıyla kablosuz iletişim servis planınızı değiştirmeniz veya değiştirmeniz gerekmektedir.</p> <p>Telefon uygulamasını kullanmak ve metin mesajlarını göndermek ve almak için telefon ya da ses servisi olan bir kablosuz iletişim servis planı gereklidir.</p> <p>Tarayıcı hizmetini ve hızlı mesajlaşma uygulamalarını kullanmak ve e-posta ve PIN mesajlarını gönderip almak için veri servisi olan bir kablosuz iletişim servis planı gereklidir.</p>

<p>BlackBerry Internet Service ve BlackBerry Enterprise Server</p>	<p>Planınız hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.</p> <p>Bir veri planınız olduğunda, e-posta adresinizi ya da başka şirketlerce sağlanan anlık mesajlaşma hesabınızı e-posta mesajları gönderip almak, başka şirketlerce sağlanan anlık mesajlaşma uygulamaları kullanmak ve belirli tarayıcı seçeneklerini kullanacak şekilde ayarlamamız gerekir.</p> <p>Bireysel kullanıcıysanız, e-posta adresinizi ya da hızlı mesajlaşma hesabınızı ayarladığınızda BlackBerry® Internet Service ile ilişkilendirmiş olursunuz.</p> <p>Kurumsal kullanıcıysanız, yöneticiniz e-posta adresinizi bir BlackBerry® Enterprise Server ile ilişkilendirerek ayarlar. Yöneticiniz cihazınızda kullanılabilen özellikleri ve ayarları belirleyen seçenekler ayarlayabilir. Yöneticiniz tarafından ayarlanmış BT ilkelerini görmek için, Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Güvenlik > Güvenlik Durum Bilgileri > BT Politikasını Göster ögesini tıklatın.</p>
<p>Kablosuz iletişim servis sağlayıcı</p>	<p>Metin mesajları, konuma bağlı hizmetler ve bazı telefon özellikleri kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın sunmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.</p>
<p>Kablosuz şebeke</p>	<p>Cihazınızın bağlı olduğu kablosuz şebeke, özelliklerin bazılarının kullanılabilirliğini etkileyebilir. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız ve kullanılabilir dolaşım seçeneklerine bağlı olarak farklı kablosuz ağlar mevcuttur. Kablosuz şebekelerden bazıları arama engelleme, arama yönlendirme ya da hücre yayını gibi özellikleri desteklemez. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.</p>

İlgili bilgiler

[BlackBerry Device Software, 232](#)



[Daha fazla bilgi bulma, 33](#)

[Cihazınızın hangi kablosuz şebekelere bağlandığını kontrol etme, 235](#)

İpuçları


Bu hızlı ipuçlarıyla zamandan tasarruf edin ve verimliliği maksimize edin.



İpuçları: Uygulama bulma

Ana ekranda bir klasöre bakma 	Bazı uygulamalar Ana ekrandaki klasörde bulunurlar. Hangi uygulamaların bulunduğunu görmek için bir klasörü tıklatın.
Ana ekranda tüm gizli uygulamaları görülür yapma	Ana ekranda  tuşuna basın. > Tümünü Göster 'e basın. Uygulamayı göstermek için vurgulayın ve Gizle ögesini tıklatarak onay kutusunun işaretini kaldırın. Eğer menüde Tümünü Göster ögesi görüntülenmiyorsa, gizlenmiş uygulama bulunmamaktadır.
Uygulama arama	Ana ekranda, uygulama adını girmeye başlayın.
Uygulamanın kurulu kurulduğundan emin olun.	Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Uygulama Yönetimi ögesini tıklatın. Uygulama listede varsa, BlackBerry® cihazınızda kuruludur.

İpuçları: İşlemleri hızlı bir şekilde yapmak

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** ögesindeki bağlantıları tıklatın.

Hızlı Erişim alanını kullanarak sık kullanılan seçeneklere ulaşma	Zil sesini değiştirme, alarm ayarlama, bildirimleri görme ve ağ bağlantılarını açma ve kapatma gibi seçeneklere ulaşmak için Ana ekranın üst kısmında bir alanı vurgulayın ve tıklatın.
Ana ekrandaki tüm uygulamaları görme veya görünümü minimize etme ve duvar kağıdını görme	Gezinme çubuğunda Tümü ögesini tıklatın.
Başka bir uygulamaya geçme	 tuşunu basılı tutun. Bir uygulamayı tıklatın. Not: Diğer uygulama arkaplanda çalışmaya devam edebilir.
Çok işlevli tuşla uygulama açma	Cihazınızın yan tarafındaki çok işlevli tuşa basın.

	Not: Çok işlevli tuşun hangi uygulamayı açacağını özelleştirebilirsiniz.
Açılır menüleri kullanma	Açılır menüler sık kullanılan işlemleri sağlamak ve ekranın ortasında görüntülenmektedir. Örneğin, mesaj içindeki açılır menüyü kullanarak mesajı dosyalayabilir, iletebilir veya yanıtlayabilirsiniz. Açılır menü açmak için hareket tuşunu basılı tutun. Bir komut seçmek için hareket tuşunu tıklatın.
Sık Kullanılanlar, Ortan, Yükleme ve Sık görünümlerine geçme	Ana ekrandaki gezinme çubuğunda Tümü ögesini vurgulayın ve hareket çubuğunda parmağınızı sağa veya sola kaydırın.
Sık Kullanılanlar görünümüne uygulama ekleme	Ana ekranda veya bir klasörde uygulamayı vurgulayın.  tuşu > Sık Kullanılan Olarak İşaretle 'ye basın.
Duvar kağıdı gibi Ana ekran seçeneklerini değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. > Seçenekler 'e basın.

İlgili bilgiler




[Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme, 228](#)


[Çok işlevli tuşa uygulama atama, 211](#)

[Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirme, 28](#)

İpuçları: Göstergeleri yönetme


Göstergeler, yeni mesaj, sesli mesaj ya da haber gibi yeni veya güncellenmiş bir öğenin bulunduğunu bildirir veya pil ya da ağ bağlantısı gibi bir öğenin durumu hakkında bilgi verir. Göstergeler genellikle uygulama simgeleri üzerinde, uygulama içinde yeni içerik olarak ve Ana ekranın üzerinde görüntülenir.


Yeni öğe göstergesini silme 	Bu göstergeye sahip tüm öğeleri açın. Örneğin Mesajlar simgesinden silmek için, simgeyi tıklatın.
Açılmamış mesaj göstergesini silme 	Mesajlar uygulamasında aşağıdaki işlemlerden bir ya da daha fazlasını gerçekleştirin: <ul style="list-style-type: none"> Tıklatarak tüm mesajlarınızı açın. Eğer gelen kutusunda tüm açılmamış mesajları bulamıyorsanız, mesajlar klasörlerinize bakın. Mesajı açılmamış olarak işaretleme Bir mesajı vurgulayın.  tuşu > Açıldı Olarak İşaretle ögesine basın.

	<ul style="list-style-type: none"> • Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları açıldı olarak işaretleme Bir tarih alanını vurgulayın.  tuşu > Öncekileri Açıldı Olarak İşaretle öğesine basın.
Gösterge belirleme	<ul style="list-style-type: none"> • Göstergenin belirttiği uygulamanın simgesini görerek göstereyi belirlemeniz mümkün olabilir. Cihazınızdaki uygulamaların ve simgelerinin tam listesini görmek için, Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Uygulama Yönetimi öğesine tıklatın. • BlackBerry® göstergelerinin tam listesi için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin. Cihazınızın modelini, ardından Simgeler ve Göstergeler kılavuzunu tıklatın.

İpuçları: Pil ömrünü uzatma

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** öğesindeki bağlantıları tıklatın.

<p>BlackBerry® cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak şekilde ayarlayın.</p> <p>Cihazınızı, uzun bir süre kullanmadığınızda, örneğin uyurken, kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz kapalıyken aldığınız veriler cihaz açıldığında otomatik olarak güncellenir.</p>	<p>Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Otomatik Açık/Kapalı öğesine basın.</p>
<p>Arka aydınlatmayı daha kısa bir süre açık kalacak şekilde ayarlayın ve parlaklığını azaltın.</p> <p>Kullanmadığınız ağ bağlantılarını kapatın</p>	<p>Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Ekran > Ekran Görüntüsü. öğesine tıklatın.</p> <p>Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya Bağlantıları Yönet simgesini tıklatın. Onay kutusunun işaretini kaldırmak için ağ bağlantısını tıklatın.</p>
<p>İşiniz bittiğinde uygulamaları kapatın.</p> <p>Bir uygulamadan diğerine geçtiğinizde, Tarayıcı uygulaması ve Müzik uygulaması gibi bazı uygulamalar arkaplanda çalışır ve pili kullanmaya devam eder.</p> <p>Titreşim bildirimlerinizi sesli bildirim veya LED bildirim olarak değiştirin, sesli bildirimlerin ses seviyesini azaltın veya daha kısa bir zil sesi seçin</p>	<p>Bir uygulamada  tuşu > Kapat'a basın.</p> <p>Ana ekranda Ses ve Alarm Profilleri simgesini tıklatın. Sesleri ve Uyarıları Değiştir'i tıklatın.</p>

Yanıt mesajından orijinal metni silme	Bir mesaja yanıt verirken  tuşu > Orijinal Metni Sil'e basın.
Eğer cihazda kamera flaşı varsa flaşı kapatın	Ana ekranda Kamera simgesini tıklatın. Flaş kapalı göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar ekranın altındaki flaş simgesini tıklatın.
Pil bağlantı yerlerini temiz tutun. Pilin temiz tutulması, kullanım ömrünü artırır.	Birkaç ayda bir pamuklu bir bez veya kuru bir kumaş parçasıyla pil ve cihaz üzerindeki metal temas noktalarını temizleyin.

İlgili bilgiler

[Cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak biçimde ayarlama, 256](#)

[Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama, 215](#)

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)






[Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme, 10](#)

[Yanıt mesajından orijinal metni silme, 72](#)

İpuçları: Depolama alanı açma ve koruma

BlackBerry® cihazınızda en az 400 KB kullanılabilir uygulama depolama alanı tutmaya çalışın. Cihazınız genellikle yavaş çalışıyorsa, gereksiz dosyaları silerek depolama alanı açmayı deneyin. E-posta mesajı, takvim kaydı ve medya dosyası seçeneklerini değiştirmek depolama alanı sağlayabilir.


Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** ögesindeki bağlantıları tıklatın.

Ne kadar depolama alanı kaldığını kontrol edin	Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Depolama ögesini tıklatın.
Gereksiz dosyaları silin	Ana ekranda veya bir klasörde Dosyalar simgesini tıklatın. Bir dosya bulun ve vurgulayın.  tuşu > Sil ögesine basın.
Tarama geçmişini silin ve ön belleği temizleyin	Ana ekranda Tarayıcı simgesini tıklatın.  tuşu > Seçenekler ögesine basın. Tarama Verilerini Sil bölümüne gidin.
Cihazınızın e-posta mesajları ve takvim kayıtlarını sakladığı süreyi azaltın.	Ana ekranda Mesajlar simgesini ya da Takvim simgesini tıklatın.  tuşu > Seçenekler ögesine basın.
Gönderilen mesajları cihazınızda saklamayı durdurun	Ana ekranda Mesajlar simgesini tıklatın.  tuşu > Seçenekler > E-posta Tercihleri ögesine basın.
Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk kısmını alın ve indirmeye devam edip etmemeyi seçin	Ana ekranda Mesajlar simgesini tıklatın.  tuşu > Seçenekler > Mesaj Ekranı ve İşlemler ögesine basın.

Dosyaları cihaz yerine ortam kartında saklayın

BlackBerry cihazınız 32 GB'a kadar olan ortam kartlarını destekler. Sadece microSD ortam kartları desteklenir.

Çektiğiniz resimlerin boyutunu düşürün

Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.  tuşu >

Seçenekler öğesine basın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Cihazınızdaki kullanılabilir saklama alanı miktarını görüntüleme, 258](#)

[Dosya taşıma, yeniden adlandırma ve silme, 125](#)

[Tarama bilgilerini silme, 165](#)

[Cihazınızın mesajları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlama, 80](#)

[Cihazınızın takvim kayıtlarını ne kadar süreyle saklayacağını değiştirme, 179](#)

[Bilgisayarınızdan cihazınıza gönderilen mesajları saklamaya son verme, 80](#)

[Cihazınızdan bilgisayarınıza gönderilen mesajların saklanmasına son verme, 80](#)

[Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk bölümünü alma, 78](#)

[Çektiğiniz resimlerin boyutunu değiştirme, 137](#)

[Cihazdaki uygulama belleği düşük, 261](#)

İpuçları: Bilgilerinizin güvenliğini koruma

BlackBerry® cihazınızdaki bilgilere ulaşılmasını engellemek için, cihazınızı herhangi bir yerde bırakmamak gibi bazı basit önlemler alabilirsiniz.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** öğesindeki bağlantıları tıklatın.

Parola belirleme

Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın. **Güvenlik** > **Parola** öğesini tıklatın.

Kişileri ve dosyaları şifreleme

Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın. **Güvenlik** > **Şifreleme** öğesini tıklatın.

Cihaz verilerini yedekleme

Cihaz verilerini yedeklemek için BlackBerry® Desktop Software yedekleme aracını kullanın. BlackBerry Desktop Software'i indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin ve bilgisayarınız için uygun seçeneği seçin.

İlgili bilgiler[Bir cihaz parolası koyma, 269](#)[Şifrelemeyi açma, 146](#)**İpuçları: Yazılımınızın güncellenmesi**

Güncellenmiş BlackBerry® Device Software ve BlackBerry® Desktop Software uygulamaları düzenli olarak yayınlanmaktadır ve yazılımınızı bilgisayardan veya cihazınızdan güncelleyebilirsiniz. Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** ögesindeki bağlantıları tıklatın.

Ağ üzerinden indirebileceğiniz güncellenmiş BlackBerry Device Software uygulaması olup olmadığını kontrol edin.	BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Yazılım Güncellemeleri ögesini tıklatın.
BlackBerry Device Software uygulamasını bilgisayarınızdan güncelleyin	Cihazınızı bilgisayara bağlayın ve bilgisayarınızda www.blackberry.com/software adresini ziyaret edin. BlackBerry Device Software ögesini tıklatın ve bağlantıları takip ederek yazılımı güncelleyin.
BlackBerry Desktop Software uygulamasını güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayın	Talimatlar için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.
BlackBerry Desktop Software uygulamasını güncelleme	www.blackberry.com/desktopsoftware adresini ziyaret edin.

İlgili bilgiler[BlackBerry Device Software, 232](#)**Kurulum uygulamasını ziyaret etme**

Kurulum uygulaması gezinme ve yazma, BlackBerry® cihazını kişiselleştirmek için seçenekleri değiştirme ve Bluetooth® bağlantıları gibi bağlantılar kurma hakkında bilgi sağlar. Ayrıca e-posta adresleri ve sosyal ağ hesapları kurabilirsiniz. Kurulum uygulaması, cihazınızı ilk açtığınızda otomatik olarak görüntülenir.

1. Kurulum uygulaması otomatik olarak gösterilmezse, Ana ekranda veya bir klasörde **Kurulum** simgesini tıklatın.
2. İlgili bölümü tıklatarak seçenekleri değiştirin veya seçenekleri değiştirmenize yardımcı olacak bir dizi iletiyi tamamlayın.

Size özel hale getirme

Uygulama olarak, dosyalarınızı aktararak ve ayarlarınızı kişiselleştirerek BlackBerry® akıllı telefonunuzu size özel hale getirin.

Ana ekranınız

Tema değiştirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü**.öğesini tıklatın.
3. **Tema** bölümünde bir temayı tıklatın.
4. **Etkinleştir** seçeneğini tıklatın.

Bir temayı silmek için, temayı tıklatın. **Sil** öğesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)

Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. Bir resme gözatın.
3.  tuşu > **Duvar Kağıdı Yap** öğesine basın.

İlgili bilgiler




[Ekranım değişti, 218](#)

Uygulama simgesi taşıma

1. Ana ekranda veya bir uygulama klasöründe bir uygulama simgesini vurgulayın.
2. **Menü** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Uygulama simgesini Ana ekranda başka bir konuma taşımak için **Taşı**'yı tıklatın. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yeni konuma kaydırın. Hareket tuşunu tıklatın.
 - Uygulama simgesini uygulama klasörünün içine taşımak için **Klasöre taşı**'yı tıklatın. Uygulama klasörünü tıklatın.
 - Uygulama simgesini uygulama klasörünün dışına taşımak için **Klasöre taşı**'yı tıklatın. **Ana Sayfa**'yı veya uygulama klasörünü tıklatın.

Ana ekranda klasör ekleme, değiştirme ve silme





Ana ekranda aşağıdakilerden birini yapın:

- Klasör eklemek için  tuşu > **Klasör Ekle**. Klasör için bir ad yazın. Klasör simgesi stilini değiştirmek için, klasör simgesini tıklatın. Bir klasör simgesi stilini tıklatın. **Ekle** ögesine tıklatın.
- Bir klasörü değiştirmek için, klasörü vurgulayın. Aşağıdaki öğeye basın:  tuşu > **Klasörü Düzenle**. Klasör adını veya klasör simgesi stilini değiştirin. **Kaydet** ögesine tıklatın.
- Bir klasörü silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

Uygulama simgesi bulma veya gizleme

Temanıza bağlı olarak, bazı uygulama simgelerini gizleyemeyebilirsiniz.

Ana ekranda veya bir klasörde aşağıdakilerden birini yapın:

- Tüm uygulama simgelerini görmek için  tuşu > **Tümü** ögesine basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**'ye basın.
- Tüm uygulama simgelerini göstermek için  tuşu > **Tümünü Göster**'e basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemeyi sona erdirmek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**. Gizle alanının yanında onay işareti görünmemelidir.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)


Ana ekran veya Sık kullanılanlar görünümüne kısayol ekleme

Sık kullanılan web siteleri, kişiler veya uygulamalara hızlı erişim için kısayol ekleyebilirsiniz.

Kısayol oluşturmak istediğiniz web sitesine gidin veya öğeyi vurgulayın.



- Ana ekrana kısayol eklemek için  tuşu > **Ana Ekran Ekle** ögesine basın.
- Sık kullanılanlar görünümüne kısayol eklemek için  tuşu > **Sık Kullanılan Olarak İşaretle** ögesine basın.

Ana ekranda görünen simgelerin sayısını belirleme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Erişilebilirlik**'i tıklatın.
3. **Izgara Düzenlemesi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirme

Yazı giriş diline bağlı olarak uygulamaları açmak için kısayolları kullanamayabilirsiniz.

1. Ana ekranda  tuşuna basın. > **Seçenekler** ögesine basın.
 - Ana ekranda giriş yaptığınızda BlackBerry® cihazında ya da Internet'te arama yapmak için, **Yazarak Başlat** alanını **Genel Arama** olarak değiştirin.
 - Kısayol tuşlarına basarak uygulamaları açmak için, **Yazarak Başlat** alanını **Uygulama Kısayolları** olarak değiştirin.
2.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihaz kilitliken görüntülenenen mesaj ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Kilitli Ekran Mesajı** öğesini tıklatın.
3. Cihaz kilitli iken ekranda görüntülenmesini istediğiniz metni girin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Uygulama, müzik, zil sesi, resim ve video alma

Uygulama ekleme hakkında


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak uygulamaları BlackBerry App World™ sanal mağaza, BlackBerry® Desktop Software veya Uygulama Merkezi kullanarak ekleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, bir web sayfasından (BlackBerry cihazınızla mobile.blackberry.com adresini ziyaret edin) veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan servisleri indirme seçenekleri bulunabilir.

BlackBerry App World™ storefront, BlackBerry Desktop Software veya Uygulama Merkezi aracılığıyla sunulan yazılım ve servisler için ilave şartlar ve koşullar söz konusu olabilir. Kablosuz ağ üzerinden bir uygulama eklediğinizde veya kullandığınızda veri ücretleri söz konusu olabilir. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

BlackBerry App World

Cihazınızda BlackBerry App World bulunuyorsa; oyunları, sosyal ağ uygulamalarını, kişisel verimlilik uygulamalarını ve başka uygulamaları arayabilir ve indirebilirsiniz. Mevcut bir PayPal® hesabını kullanarak öğeleri kablosuz ağ üzerinden satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

BlackBerry App World uygulamasını indirmek için www.blackberryappworld.com adresini ziyaret edin.

BlackBerry App World kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **BlackBerry App World** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

BlackBerry Desktop Software


Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software kurulu ise, uygulama yüklemek, güncellemek, kaldırmak veya geri yüklemek için cihazınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamaları, kablosuz ağ kullanmadan cihazınıza ekleyebilirsiniz.

BlackBerry Desktop Software uygulamasını indirmek için www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin.

BlackBerry Desktop Software kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software uygulaması Yardım bölümüne bakın.

Uygulama Merkezi

Cihazınızda Uygulama Merkezi bulunuyorsa, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan bazı uygulamaları ekleyebilir, güncelleyebilir veya bu uygulamaların önceki sürümlerine geri dönebilirsiniz. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik kullanılamıyor olabilir.

Uygulama Merkezi kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **Uygulama Merkezi** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

Cihazınızı USB belleği sürücüsü olarak kullanarak bilgisayardan cihaza dosya aktarma

BlackBerry cihazınız ile bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yaparken, ortam dosyalarınızla ilişkili bilgileri veya şifrelemeyi yönetmek ve korumak için BlackBerry® Desktop Software kullanmanız gerekir.

1. USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosya türlerinin büyük kısmının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda USB seçeneğini seçin.
 - DRM korumalı ortam dosyalarının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda ortam aktarımı seçeneğini seçin.
3. Gerekliyse, bir parola yazın. Cihaz bilgisayarınızda sürücü olarak görüntülenir.
4. Bilgisayarınızda herhangi bir yerden cihaza dosya sürükleyin.

Aktarılan dosyayı cihazda görmek için, cihazınızın bilgisayar bağlantısını kesin ve dosyayı bulun.

İlgili bilgiler

[Kullanarak bilgisayardan cihazınıza ortam dosyası aktarma BlackBerry Desktop Software, 30](#)

Kullanarak bilgisayardan cihazınıza ortam dosyası aktarma BlackBerry Desktop Software

BlackBerry® Desktop Software ile iTunes parça listeleri ve Windows Media® Player parça listeleri de dahil olmak üzere medya dosyalarını BlackBerry cihazınıza senkronize edebilirsiniz. BlackBerry Desktop Software'i indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin ve bilgisayarınız için uygun seçeneği seçin.

1. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Cihazda görüntülenen iletişim kutusunda dosya aktarım seçeneklerinden birini seçin.
3. Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software uygulamasını açın.
4. Yapmak istediğiniz şeye en uygun ortam aktarım seçeneğini seçin.

Ortam dosyaları senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.



İlgili bilgiler

[Cihazınızı USB belleği sürücüsü olarak kullanarak bilgisayardan cihaza dosya aktarma, 13](#)

Aramalar ve ses profilleri

Aramaların varsayılan ses seviyesini değiştirme


Aramaların varsayılan ses seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ses seviyesi yüzdesi ne kadar yüksek ayarlanırsa ses seviyesi o kadar yüksek olur.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Sırasındaki Ayarlar** öğesine basın.

3. **Varsayılan Arama Ses Seviyesi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme

Zil sesinin yanı sıra arama sırasında ses seviyesi, LED, titreşim ve bildirim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.


1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. **Sesleri ve Alarmları Değiştir > Seçilen Profil Sesleri** ögesini tıklayın.
 - Zil sesini değiştirmek için **Telefon** ögesini tıklayın.
 - Bildirimleri veya hatırlatıcıları değiştirmek için, tıklatarak bölümü genişletin. Bir seçeneği tıklayın.
3. **Zil Sesi, Bildirim Tonu** veya **Hatırlatıcı Tonu** alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Bir melodiyi tıklayın.
 - BlackBerry® cihazınızda veya ortam kartında bulunan bir şarkıyı kullanmak için **Tüm Müzik** ögesini tıklayın. Bir şarkı bulun ve tıklayın.
 - Kaydettiğiniz bir sesli notu kullanmak için, **Tüm Sesli Notlar** ögesini tıklayın. Bir sesli notu bulun ve tıklayın.
 - Yüklenmiş bir alarmı kullanmak için **Tüm Alarmlar** ögesini tıklayın. Bir alarmı bulun ve tıklayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


İlgili bilgiler

[Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65](#)


Kişi alarmı ekleme

Zil seslerini ve belirli kişi ya da kişi gruplarından gelen aramaların ve mesajların uyarılarını özelleştirebilmenizi sağlayan kişi alarmları oluşturabilirsiniz. Belirlenen kişiden bir arama veya mesaj aldığınızda, ses profilinizi Sessiz veya Yalnızca Titreşim olarak değiştirmiş olsanız dahi, BlackBerry® cihazınız atanmış zil sesi veya uyarıyı kullanır. Gelen arama veya mesajın atanmış zil sesi veya uyarıyla bildirilmesini istemiyorsanız, Tüm Uyarılar Kapalı profilini seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. **Sesleri ve Uyarıları Değiştir >** tıklayın **Kişi Sesleri > Kişi Uyarısı Ekle** ögesini tıklayın.
3. **Ad** alanına kişi alarmının adını girin.
4. **Kişiler** alanına kişinin adını girin.
5. Bir kişiyi tıklayın.
6. Arama ve mesaj zil sesini veya uyarı bilgilerini değiştirin.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir kişi uyarısını silmek için, silmek istediğiniz uyarıyı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.





Kişiyeye hızlı arama numarası ayarlama

1. Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basın.
2.  tuşu > **Görüntüle > Hızlı Arama Listesi** öğelerine basın.
3. **Hızlı Arama Numaraları** listesinde atanmamış bir hızlı arama tuşunu tıklayın.
4. Bir kişiyi tıklayın.

5. Gerekliyse, kişi için bir telefon numarasını tıklatın.

Hızlı arama yapmak için, Telefon uygulamasında, Ana ekranda, bir mesajda veya mesaj listesinde kişiye atadığınız tuşu basılı tutun.

Arayan kimliği için kişi resmi ekleme


1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2. Bir kişiyi vurgulayın.
3.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
4.  tuşu > **Resim Ekle**'ye basın.
5. Bir resim bulun, vurgulayın ve tıklatın.
6. Gerekliyse, kırpa kutusunu resmin kullanmak istediğiniz kısmına götürün.
7.  tuşu > **Kırpa ve Kaydet**'e basın.
8.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Kişilerimin resimleri sürekli değişiyor, 190](#)


Yazma ve hareket tuşu

İmleç hızını belirleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Klavye** ögesini tıklatın.
3. **Tuş Hızı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hareket tuşunun hassasiyetini ayarlama


Hareket tuşunun dokunuşunuza nasıl tepki vereceğini ayarlayabilirsiniz. Yüksek hassasiyet seviyesi, düşük hassasiyet seviyesine göre daha az basınç gerektirir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Hareket Tuşu Hassasiyeti** ögesini tıklatın.
3. **Yatay Hassasiyet** alanını ve **Dikey Hassasiyet** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yazma stilini değiştirme

Yazma stili seçerek BlackBerry® cihazınızın yazdıklarınızı nasıl tanıyacağını değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Yazma** ögesini tıklatın.
3. Klavye için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Cihazınızı yazarken kelime tavsiye edecek şekilde ayarlamak için, **Stil** alanını **Tahmini** olarak değiştirin.

- Cihazınızı, tuşa bir kez basıldığında ilk harfi, tuşa iki kez yazıldığında ise ikinci harfi yazacak şekilde ayarlamak için, **Sil** alanını **Üst Üste Basma** şeklinde değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Daha fazla bilgi bulma




- **Cihazınızdaki Yardım bölümü:** Kullanıcı kılavuzunda BlackBerry® cihazınız için verilen adım adım talimatları bulabilirsiniz. Ana ekranda veya bir uygulama menüsünde **Yardım**'ı tıklatın.
- www.discoverblackberry.com: Cihazınız için yazılımlar, uygulamalar ve aksesuarlar bulabilirsiniz.
- **Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın web sitesi:** Kablosuz iletişim ağınız ya da kablosuz iletişim servis planınız hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
- www.blackberry.com/go/declarationofconformity: 1999/5/EC (HG no 88/2003) Yönetmeliği'ne göre Uygunluk Beyanı'nı görüntüleyebilirsiniz.

Kısayollar

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.



Telefon kısayolları


Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Zil sesinizi değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın.  tuşu > Telefon Zil Sesleri ögesine basın.
Telesekreterinizi kontrol etme	1 'i basılı tutun.
Telesekretere bir gelen çağrı gönderin	BlackBerry® cihazının sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basılı tutun.
Kişiye hızlı arama numarası ayarlama	Ana ekranda veya Telefon uygulamasında, hızlı arama numarası atamak istediğiniz tuşu basılı tutun.
Telefon numarasına dahili ekleyin	X tuşuna basın. Dahili numarayı girin.
Telefon numarası alanına harf girin	Alt tuşunu basılı tutun. Harf yazmak için tuşlara üst üste basma yöntemini kullanın.
Telefon numarası yazarken artı (+) işareti ekleyin	0 'i basılı tutun.
Görüşme sırasında sesi açma/kapatma	Nokta (.) tuşuna basın.
Kablosuz kulaklıkla arama dinlemeyi sonlandırın veya başlatın	Nokta (.) tuşuna basın.
Etkin telefon numarasını değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. Ekranın üst kısmındaki telefon numaranızı tıklatın. Bir telefon numarasını tıklatın.

Telefon kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Zil sesinizi değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın.  tuşu > Telefon Zil Sesleri 'ne basın.
Telesekreterinizi kontrol etme	1 tuşunu basılı tutun.

Telesekretere bir gelen çağrı gönderin	BlackBerry® cihazının sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basılı tutun.
Kişiye hızlı arama numarası ayarlama	Ana ekranda veya Telefon uygulamasında, hızlı arama numarası atamak istediğiniz tuşu basılı tutun.
Telefon numarası yazarken artı (+) işareti ekleyin	0 tuşunu basılı tutun.
Etkin telefon numarasını değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. Ekranın üst kısmındaki telefon numaranızı tıklatın. Bir telefon numarasını tıklatın.



Mesaj kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Mesajda

Mesaj yanıtlama	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.
Mesaj iletme	Nokta (.) tuşuna basın.
Alınan bir e-posta veya PIN mesajını kapattıktan ve yeniden açtıktan sonra son imleç konumuna gitme	5 tuşuna basın

Mesaj gelen kutunuzda

Mesajları açma	 tuşunu basılı tutun.
Mesaj gelen kutusundan mesaj oluşturma	Virgül (,) tuşuna basın.
Alınan mesajları ve alınan arama günlüklerini görüntüleme	Alt tuşuna ve 3 tuşuna basın.
Arama günlüklerini görüntüleme	Alt tuşuna ve nokta (.) tuşuna basın.
Telesekreter mesajlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve 7 tuşuna basın.
Metin mesajlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve soru işareti (?) tuşuna basın.
Tüm mesajları görüntüleme	 tuşunu basılı tutun.

Mesaj gelen kutunuzda hareket etme

Ekranı yukarıya gitme	Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
Ekranı aşağıya gitme	Space tuşuna basın.
Mesaj gelen kutusunun en üstüne gitme	1 tuşuna basın

Mesaj gelen kutusunun en altına gitme	7 tuşuna basın
Bir mesaj yukarıya gitme	2 tuşuna basın
Bir mesaj aşağıya gitme	8 tuşuna basın
Sonraki mesaja gitme	6 tuşuna basın
Önceki mesaja gitme	4 tuşuna basın

Mesaj kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Mesaj gelen kutunuzda

Mesaj yanıtlama	7 tuşuna basın
Bir e-posta veya PIN mesajında tümünü yanıtlama	1 tuşuna basın
Mesaj iletme	9 tuşuna basın

Mesaj gelen kutunuzda hareket etme

Mesaj gelen kutusunun en üstüne gitme	2 tuşuna basın
Mesaj gelen kutusunun en altına gitme	8 tuşuna basın
Sonraki tarihe gitme	6 tuşuna basın
Önceki tarihe gitme	4 tuşuna basın
Sonraki açılmamış öğeye gitme	5 tuşuna basın

Dosya ve ek kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir ekte metin arama	Q tuşuna basın
----------------------	----------------

Elektronik tabloda

Belirli bir hücreye gitme	? tuşuna basın
Hücre içeriği görüntüleme	Space tuşuna basın

Çalışma sayfalarını değiştirme

Nokta (.) tuşuna basın. Bir çalışma sayfasını vurgulayın.
Enter tuşuna basın.**Sunumda**

Sunum görünümünü değiştirme

@ tuşuna basın

Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken sonraki slayta gitme

6 tuşuna basın

Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken önceki slayta gitme

4 tuşuna basın

Yazma kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yazı yazma kısayolları

Sembol yazma

Sembol tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Sembol** tuşuna tekrar basın. Açılan listede bir sembolü tıklayın.

Yazarken kullandığınız giriş dilini değiştirin

Sembol tuşunu basılı tutun.

Küçük harfi büyük harfe dönüştürme

Shift tuşuna basın. Bir harf tuşuna basın.

Rakam alanına rakam yazma

Bir rakam tuşuna basın. Sayı tuşuna basılı tutmanıza gerek yoktur.

NUM kilidini açma

NUM kilidi göstergesi görüntülenene kadar **Shift** tuşuna basın. NUM kilidini kapatmak için **Shift** tuşuna tekrar basın.**Metinle çalışma**

Metnin bir satırını vurgulama

Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Metni karakter karakter vurgulama

Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Metin seçimini iptal etme

Escape tuşuna basın.**SureType teknolojisi kısayolları**

Bir noktalama işareti veya sık kullanılan simge girin

1 tuşuna basın Açılan listedeki sembolü tıklayın.

Bir sayı yazın

Bir rakam tuşunu basılı tutun.

Bir nokta ve bir boşluk karakteri girin

Space tuşuna iki kez basın. Sonraki harf otomatik olarak büyük harfe dönüştürülür.

Uzun bir sözcüğü hızlı yazın

Sözcüğün bir kısmını yazın. Yazı yazarken beliren listede, yazmak istediğiniz sözcükle aynı baş harflere sahip bir öğeyi tıklayın. Parmağınızı hareket tuşunda sağa kaydırın. Ekranda beliren ikinci listede, yazmak istediğiniz sözcüğü vurgulayın. **Enter** tuşuna basın.

Üst üste basma için kısayollar

Bir sayı yazın

Sayı görüntülenene kadar harf tuşuna hızlı bir şekilde basmaya devam edin.

Bir nokta girin

1 tuşuna bir kez basın. Diğer sık kullanılan simgeler veya noktalama işaretlerini yazmak için, simge görünene kadar hızlı bir şekilde **1** tuşuna basmaya devam edin.

Yazma kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yazı yazma kısayolları

Nokta koyma

Space tuşuna iki kez basın. Bir sonraki harf büyük harf olarak yazılır.

Küçük harfi büyük harfe dönüştürme

Büyük harf çıkana kadar harf tuşunu basılı tutun.

Tuştaki diğer karakteri girmenizi sağlar

Alt tuşunu basılı tutun ve karakter tuşuna basın.

Aksanlı ya da özel karakter yazma

Harf tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Seçilen bir karakteri tıklayın. Örneğin, ü yazmak için, **3** tuşunu basılı tutun ve ü vurgulanana kadar parmağınızı hareket tuşunda sola kaydırın. Hareket tuşunu tıklayın.

Rakam alanına rakam yazma

Bir rakam tuşuna basın. **Alt** tuşuna basmanız gerekmez.

Metin alanına rakam yazma

Alt tuşunu basılı tutun ve rakam tuşuna basın.

Sayı alanına harf girme

Alt tuşunu basılı tutun ve üst üste basma yöntemini kullanın.

NUM kilidini açma

Shift tuşuna ve **Alt** tuşuna basın. NUM kilidini kapatmak için, **Alt** tuşuna basın.

Uzun bir sözcüğü hızlı yazmak için

Sözcüğün bir kısmını yazın. Yazı yazarken beliren listede, yazmak istediğiniz sözcükle aynı baş harflere sahip bir öğeyi tıklayın. Parmağınızı hareket tuşunda sağa kaydırın.

Sembol ekleme

E-posta adresi alanına at (@) işareti veya nokta işareti (.) girin

Space tuşuna basın.

Sembol yazma

Sembol tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için **Sembol** tuşuna tekrar basın. Sembolün altında görüntülenen harfi yazın.

Metinle çalışma

Metnin bir satırını vurgulama

Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Metni karakter karakter vurgulama

Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Metin seçimini iptal etme

Escape tuşuna basın.

Yazarken vurgulanan metni kesin

Shift tuşuna ve **Backspace/Delete** tuşuna basın.

Yazarken vurgulanan metni kopyalayın

Alt tuşuna basın ve hareket tuşunu tıklayın.

Yazarken vurgulanan metni yapıştırın


Shift tuşuna basın ve hareket tuşunu tıklayın.

Ortam kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Ses ve video dosyaları


Ses veya video dosyasını duraklatma

Ardından  BlackBerry® cihazınızın üst kısmındaki tuşuna basın.


Ses veya video dosyasını oynatmaya devam etme

Ardından  tuşuna basın.

Sonraki şarkıyı çalma

Ardından  tuşuna basın (cihazınızın üst kısmındadır)

Önceki şarkıyı çalma

Ardından  tuşuna basın (cihazınızın üst kısmındadır).

Kulaklık kullanıyorsanız ses güçlendirme özelliğini açın

Bir ses dosyası çalarken veya video dosyası oynatırken, en yüksek ses ayarına gelene kadar cihazın yan tarafında bulunan **Ses Seviyesini Yükselt** tuşuna basın ve ardından **Ses Seviyesini Yükselt** tuşuna arka arkaya dört kez hızla basın.

Resimler

Yaklaştırma	3 tuşuna basın
Uzaklaştırma	Nokta (.) tuşuna basın.
Yukarıya kaydırma	2 tuşuna basın
Aşağıya kaydırma	8 tuşuna basın
Sağa kaydırma	6 tuşuna basın
Sola kaydırma	4 tuşuna basın
Döndür	Virgül (,) tuşuna basın.



Kamera ve video kamera

Resim veya video çekmeden önce görüntüyü yakınlaştırın	Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın.
Resim veya video çekmeden önce görüntüyü uzaklaştırın	Cihazınızın sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basın.
Resim çekme	Cihazınızın yan tarafında bulunan Sağ Çok İşlevli Tuş'a basın.

Ortam kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Ses ve video dosyaları

Ses veya video dosyasını duraklatma	Ardından  BlackBerry® cihazınızın üst kısmındaki tuşuna basın.
Ses veya video dosyasını oynatmaya devam etme	Ardından  tuşuna basın.

Kulaklık kullanıyorsanız ses güçlendirme özelliğini açın

Bir ses dosyası çalarken veya video dosyası oynatırken, en yüksek ses ayarına gelene kadar cihazın sağ tarafında bulunan **Ses Seviyesini Yükselt** tuşuna basın ve ardından **Ses Seviyesini Yükselt** tuşuna arka arkaya dört kez hızla basın.

Resimler


Yaklaştırma	3 tuşuna basın
Uzaklaştırma	9 tuşuna basın
Yukarıya kaydırma	2 tuşuna basın
Aşağıya kaydırma	8 tuşuna basın
Sağa kaydırma	6 tuşuna basın
Sola kaydırma	4 tuşuna basın

Kamera ve video kamera

Resim veya video çekmeden önce görüntüyü yakınlaştırmak	Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın.
Resim veya video çekmeden önce görüntüyü uzaklaştırın	Ses Seviyesini Azalt tuşuna basın.
Resim çekme	Cihazınızın yan tarafında bulunan Sağ Çok İşlevli Tuş 'a basın.

Tarayıcı kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Web adresi alanına bir nokta (.) koyun	Space tuşuna basın.
Web sayfası yüklenmesini durdurma	 tuşuna basın.
Tarayıcıyı kapatma	Öncelikle  tuşuna basın.

Web sayfasında

Web sayfasını yenileme	1 tuşuna basın
Sekmeler arasında hızlı geçiş yapma	4 tuşuna basın
Web sayfasını yakınlaştırma	3 tuşuna basın



Web sayfasını uzaklaştırma	9 tuşuna basın
Başlangıç sayfasını açın	5 tuşuna basın
Yer işareti ekleme	6 tuşuna basın
Web sayfasında metin bulma	7 tuşuna basın

Bir web sayfasında gezinmek

Web sayfasının en üstüne gitme	2 tuşuna basın
Ekranı aşağı ilerleyin	Space tuşuna basın.
Web sayfasının en altına gitme	8 tuşuna basın

Tarayıcı kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Web adresi alanına bir nokta (.) koyun	Space tuşuna basın.
Web adresi alanına bir bölme işareti (/) koyun	Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
Web sayfası yüklenmesini durdurma	 tuşuna basın.
Tarayıcıyı kapatma	Öncelikle  tuşuna basın.

Web sayfasında


Web sayfasını yenileme	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.
Sekmeler arasında hızlı geçiş yapma	@ tuşuna basın.
Web sayfasını yakınlaştırma	Virgül (,) tuşuna basın.
Web sayfasını uzaklaştırma	Nokta (.) tuşuna basın.
Başlangıç sayfasına gitme	5 tuşuna basın
Yer işareti ekleme	Soru işareti (?) tuşuna basın.

Bir web sayfasında gezinmek

Ekranı yukarıya gitme	3 tuşuna basın
Ekranı aşağıya gitme	9 tuşuna basın
Web sayfasının en üstüne gitme	1 veya 2 tuşuna basın.
Web sayfasının en altına gitme	7 veya 8 tuşuna basın.

Takvim kısayolları


Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Gündüz görünümünde kısayolların çalışması için,  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın. **Takvim Ekranı ve İşlemleri** öğesini tıklayın. **Hızlı Giriş** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Hafta görünümü, Ay görünümü veya Ajanda görünümünde randevu programlayın	Nokta (.) tuşuna basın.
Ajanda görünümünde bir sonraki haftaya, aya veya güne gidin	Space tuşuna basın.
Ajanda görünümünde bir önceki haftaya, aya veya güne gidin	3 tuşuna basın
Hafta görünümünde bir saat ileri gidin	2 tuşuna basın
Hafta görünümünde bir saat geri gidin	8 tuşuna basın
Geçerli tarihe gitme	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.

Takvim kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Gündüz görünümünde kısayolların çalışması için,  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın. **Takvim Ekranı ve İşlemleri** öğesini tıklayın. **Hızlı Giriş** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Randevu programlama	3 tuşuna basın
Ajanda görünümünde bir sonraki haftaya, aya veya güne gidin	Space tuşuna basın.
Geçerli tarihe gitme	5 tuşuna basın

Arama kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

BlackBerry® cihazınızda öge arama	Ana ekranda yazmaya başlayın.
Kişiler listesinde kişi arama	Kişi adının bir kısmını veya tamamını girin ya da arada boşluk bırakarak baş harflerini girin.
Dosyada veya ekte metin arama	Q tuşuna basın
Sunumda metin arama	Q tuşuna basın

Not: Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirebilirsiniz.

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

Arama kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

BlackBerry® cihazınızda öge arama	Ana ekranda yazmaya başlayın
Kişiler listesinde kişi arama	Kişi adının bir kısmını veya tamamını girin ya da arada boşluk bırakarak baş harflerini girin.
Dosyada veya ekte metin arama	7 tuşuna basın
Sunumda metin arama	7 tuşuna basın

Not: Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirebilirsiniz.

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

Harita kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir haritayı yakınlaştıran	Virgül (,) tuşuna basın.
Bir haritayı uzaklaştıran	Nokta (.) tuşuna basın.
Güzergahta bir sonraki yöne geçin	6 tuşuna basın
Güzergahta bir önceki yöne geçin	4 tuşuna basın

Harita kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir haritayı yakınlaştırın	3 tuşuna basın
Bir haritayı uzaklaştırın	9 tuşuna basın
Güzergahta bir sonraki yöne geçin	6 tuşuna basın
Güzergahta bir önceki yöne geçin	4 tuşuna basın

Sorun Giderme: Kısayollar

Bir kısayolu kullanamıyorum

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Yazarken kullanılan giriş dilini değiştirmeyi deneyin.

İlgili bilgiler



[Dili değiştirme, 213](#)

Telefon

Temel telefon özellikleri

Telefon numaranızı bulma

Aşağıdakilerden birini yapın:




- Etkin telefon numaranızı görüntülemek için Ana ekranda  tuşunu basılı tutun.
- BlackBerry® cihazınızla ilişkili birden fazla telefon numaranız varsa, telefon numaralarınızın listesini görüntülemek için Ana ekranda  tuşunu basılı tutun. Kablosuz iletişim servis planınız metin mesajlaşmasını destekliyorsa, listedeki ilk telefon numarası metin mesajı almak ve göndermek için kullandığınız numaradır.

İlgili bilgiler

[Çoklu telefon numaraları hakkında, 59](#)

[Telefon numaram Telefon uygulamasında Bilinmeyen olarak görünüyor, 64](#)

Arama yapar

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Eğer BlackBerry® cihazınız kilitli değilse  tuşunu basılı tutun.
 - Cihazınız kilitliyse ve kilidi açmak istemiyorsanız  tuşu > **Arama Yap** öğesine basın.
2. Telefon numarası veya kişi adı girin.
3.  tuşunu basılı tutun.

Aramayı sonlandırmak için  tuşunu basılı tutun.

İlgili bilgiler

[Telefon numarasına bekleme veya duraklama ekleme, 183](#)

[Kullanılabilir sesli komutlar, 66](#)

[Kilitli ekranından aramayı açma, 60](#)

[Arama yapamıyor veya alamıyorum, 63](#)

Aramayı yanıtlar

 tuşuna basın.

Aramayı bitirmek için  tuşunu basılı tutun.

İlgili bilgiler

[Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme, 10](#)


[Arama yapamıyor veya alamıyorum, 63](#)

İkinci bir aramayı cevaplama

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.


Arama sırasında  tuşunu basılı tutun.

- Gelen aramayı yanıtlamak ve geçerli aramayı beklemeye almak için **Yanıtla - Geçerliyi Beklet**'i tıklatın.
- Gelen aramayı yanıtlamak ve geçerli aramayı sonlandırmak için **Yanıtla - Geçerliyi Kapat**'i tıklatın.

İlk aramaya geri dönmek için  tuşu > **Değiştir** veya **Flash** ögesine basın.

Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme

Zil sesinin yanı sıra arama sırasında ses seviyesi, LED, titreşim ve bildirim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın.
2. **Sesleri ve Alarmları Değiştir** > **Seçilen Profil Sesleri** ögesini tıklatın.
 - Zil sesini değiştirmek için **Telefon** ögesini tıklatın.
 - Bildirimleri veya hatırlatıcıları değiştirmek için, tıklatarak bölümü genişletin. Bir seçeneği tıklatın.
3. **Zil Sesi, Bildirim Tonu** veya **Hatırlatıcı Tonu** alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Bir melodiyi tıklatın.
 - BlackBerry® cihazınızda veya ortam kartında bulunan bir şarkıyı kullanmak için **Tüm Müzik** ögesini tıklatın. Bir şarkı bulun ve tıklatın.
 - Kaydettiğiniz bir sesli notu kullanmak için, **Tüm Sesli Notlar** ögesini tıklatın. Bir sesli notu bulun ve tıklatın.
 - Yüklenmiş bir alarmı kullanmak için **Tüm Alarmlar** ögesini tıklatın. Bir alarmı bulun ve tıklatın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65](#)


Görüşmeyi sessize al



Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.

Görüşmeleri beklemeye alma

BlackBerry® cihazınız bir CDMA şebekesine bağlıysa, görüşmeyi beklemeye alamazsınız.

Arama sırasında  tuşu > **Beklet** ögesine basın.

Aramaya devam etmek için  tuşu > **Devam Et** ögesine basın.

Hoparlörü açma

DİKKAT: Hoparlörü kullanırken BlackBerry® cihazını kulağınıza yakın tutmayın. İşitme kaybına yol açabilir. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen *Güvenlik ve Ürün Bilgileri* cihazınızın kitapçığına bakın.

Bir arama esnasında, ekranda **Hoparlör**'ü tıklatın. Bir arama esnasında, klavyede **»** tuşuna basın.

Hoparlörü kapatmak için ekranda **Ahize** ögesini tıklatın. Hoparlörü kapatmak için **»** tuşuna tekrar basın.

İlgili bilgiler

[Bluetooth teknolojisi, 248](#)

Hoparlörü açma

Arama sırasında **»** tuşu > **Hoparlörü Etkinleştir** tuşuna basın.

Telefon hoparlörünü kullanırken BlackBerry® cihazınızı kulağınıza yakın tutmayın. İşitme kaybına yol açabilir. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen *Güvenlik ve Ürün Bilgileri* cihazınızın kitapçığı.

Hoparlörü kapatmak için. **»** tuşu > **Kulaklığı Etkinleştir** tuşuna basın.

Dahili numara arama

1. **X** tuşuna basın.
2. Dahili numarayı girin.

Dahili numara arama

1. Bir telefon numarası yazarken **Menü** tuşuna basın.
2. **Duraklatma Ekle**'yi tıklatın.
3. Dahili numarayı girin.

Sayıları veya harfleri kullanarak arama yapma

Telefon numarasındaki bir harfi yazdığınızda BlackBerry® cihazınız, geleneksel telefon tuş takımında harfin üzerinde bulunduğu tuşun numarasını çevirir.

- Sayı girmek için bir sayı tuşuna basın.
- Bir tuşun üzerindeki ilk harfi yazmak için **Alt** tuşunu basılı tutun. Harf tuşuna bir kez basın.
- Bir tuşun üzerindeki ikinci harfi yazmak için **Alt** tuşunu basılı tutun. Harf tuşuna iki kez basın.

Görüşme sırasında uygulama değiştirme

Arama sırasında **»** tuşu > **Uygulama Değiştir** ögesine basın.

Not: Başka bir uygulamaya geçiyorsanız ve telefon görüşmesini sonlandırmak istiyorsanız **»** tuşunu basılı tutun.

Kulaklık kullanma hakkında

BlackBerry® cihazınızla kullanmak üzere, isteğe bağlı kulaklık satın alabilirsiniz.

Kulaklık kullanıyorsanız, bir aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için ya da bir görüşme sesi açıp kapatmak için kulaklık düğmesini kullanabilirsiniz. Cihazınızın modeline bağlı olarak kulaklık düğmesi ile bir arama yapmak için sesli komut kullanabilirsiniz.

Kulaklığınıza bağlı olarak kulaklık düğmesini ses veya video dosyalarını duraklatmak, devam etmek, atlamak ya da ses düzeyini ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Kulaklığı kullanma hakkında daha fazla bilgi için kulaklığınıza birlikte gelen belgelere bakın.

Acil aramalar

Acil aramalar ve Acil Geri Arama Modu hakkında

Eğer kablosuz ağ kapsama alanı dışındaysanız ve ekranın üst kısmında SES kablosuz ağ kapsama işareti görüntüleniyorsa, yalnızca acil numaraları arayabilirsiniz. BlackBerry® cihazınız, kilitliken dahi acil aramalara izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, modeline ve bağlı olduğu kablosuz iletişim ağına bağlı olarak, SIM kart takılı olmadığında acil arama yapılmasını mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer kablosuz ağ bağlantısı kapalıysa cihaz, acil durum araması yaptığınızda kablosuz ağa otomatik olarak bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Yalnızca resmi acil erişim numaralarını yazarak acil arama yapabilirsiniz (örneğin 911 veya 112).





Not: Tıbbi acil durumlar da dahil hayati iletişim gereksinimleri için hiçbir kablosuz cihaza güvenmeyin. Acil durum numaraları konuma bağlı olarak değişebilir ve acil durum aramaları şebeke, ortam veya parazitten kaynaklanan sorunlardan dolayı engellenebilir veya kesintiye uğrayabilir.




Cihazınız CDMA ağına bağlıysa, acil aramayı sonlandırdığınızda cihazınız Acil Durum Geri Arama Moduna geçer. Bu mod operatörün sizi geri aramasını ya da yaklaşık konumunuzu bulmanızı sağlar. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, Acil Durum Geri Arama Modu 5 dakika boyunca etkindir ya da acil olmayan bir arama yaptığınızda iptal edilir. Acil Durum Geri Arama Modundayken mesaj gönderip alamazsınız ve web sayfalarında gezinemezsiniz.

Cihazınız GPS destekliyorsa ve acil arama yaptığınızda, acil durum servisi operatörü yaklaşık konumunuzu belirlemek için GPS teknolojisini kullanabilir.

Acil arama yapma




Aşağıdakilerden birini yapın:

- Klavyeniz veya BlackBerry® cihazınız kilitli değilse, Ana ekranda  tuşunu basılı tutun. Acil arama numarasını yazın.  tuşunu basılı tutun.
- Cihazınız kilitliyse  tuşu > **Acil Arama** ögesine basın.  tuşunu basılı tutun.

- Klavyeniz kilitliyse  tuşuna basın (cihazınızın üst kısmındadır).  tuşunu basılı tutun. Acil arama numarasını yazın.  tuşunu basılı tutun.

Ses Ayarı

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duyamaz.

İlgili bilgiler




[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)

Aramaların varsayılan ses seviyesini değiştirme

Aramaların varsayılan ses seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ses seviyesi yüzdesi ne kadar yüksek ayarlanırsa ses seviyesi o kadar yüksek olur.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Sırasındaki Ayarlar** ögesine basın.
3. **Varsayılan Arama Ses Seviyesi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.




Arama sırasında ses kalitesini iyileştirme

Bluetooth® özellikli kulaklık kullanırken ses kalitesini değiştiremezsiniz.

1. Arama sırasında  tuşu > **Arama Sesini Geliştir** ögesine basın.
2. Bas veya tiz seçeneğini seçin.

Tüm aramalar için ses kalitesini iyileştirme

Bluetooth® özellikli kulaklık kullanırken ses kalitesini değiştiremezsiniz.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın > **Seçenekler** > **Gelişmiş Ses** ögesine basın.
3. **Telefon Arama Sesi** alanı veya **Kulaklık Arama Sesi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Telesekreter

Telesekreter selamlaması ve telesekreter parolası hakkında

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak telesekreter selamlaması ve telesekreter parolası değiştirme seçenekleri farklı olabilir. Telesekreterinizi kontrol ederken telesekreter selamlaması ve telesekreter parolası değiştirme seçeneklerine erişebiliyor olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Telesekreterinizi kontrol etme

Temanıza bağlı olarak, telesekreterinizi Ana ekrandan kontrol edebilirsiniz.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Telesekreteri Ara**'ya basın.



İlgili bilgiler

[Telesekreterimi kontrol edemiyorum, 64](#)

Telesekreter erişim numarası ve şifresini değiştirme

BlackBerry® cihazınızda telesekreter erişim numarası ayarlı durumda değilse, başka bir telesekreter sisteminin erişim numarasını yazabilirsiniz.

Not: Cihazınızda telesekreter parolasını değiştirdiğinizde, şifreyi orada da değiştirmek amacıyla telesekreter sistemini aramanız gereklidir. Aksi takdirde telesekreter parolanız telesekreter sisteminde güncellenmez.

1. Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Telesekreter** öğesine basın.
3. Telesekreter erişim numarası ve parola yazın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Telesekreterimi kontrol edemiyorum, 64](#)

Arama telesekretere yönlendirilmeden önce telefonun kaç kez çalacağını değiştirin

Arama telesekretere yönlendirilmeden önce BlackBerry® cihazının kaç kez çalacağını değiştirmek için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın telesekreter sistemini aramanız gereklidir. Her kablosuz iletişim servis sağlayıcının telesekreter sistemi farklıdır. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın telesekreter sistemini arayın.


- Seçenekleri dinleyin ve sesli talimatları uygulayın.

İlgili bilgiler

[Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65](#)




Hızlı arama

Kişiye hızlı arama numarası ayarlama

- Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basın.
-  tuşu > **Görüntüle** > **Hızlı Arama Listesi** öğelerine basın.
- Hızlı Arama Numaraları** listesinde atanmamış bir hızlı arama tuşunu tıklatın.
- Bir kişiyi tıklatın.
- Gerekliyse, kişi için bir telefon numarasını tıklatın.

Hızlı arama yapmak için, Telefon uygulamasında, Ana ekranda, bir mesajda veya mesaj listesinde kişiye atadığınız tuşu basılı tutun.



Hızlı arama tuşuna atanmış kişiyi değiştirme


- Ana ekranda  tuşuna basın.
-  tuşu > **Görüntüle** > **Hızlı Arama Listesi** öğelerine basın.
- Bir kişiyi ya da telefon numarasını vurgulayın.
-  tuşuna basın.
 - Hızlı arama tuşuna atanmış kişiyi değiştirmek için **Düzenle**'yi tıklatın. Yeni kişiyi tıklatın.
 - Kişiyi bir başka hızlı arama tuşuna atamak için **Taşı**'yı tıklatın. **Hızlı Arama Numaraları** listesinde yeni bir hızlı arama tuşunu tıklatın.
 - Kişiyi **Hızlı Arama Numaraları** listesinden silmek için **Sil** öğesini tıklatın.

Arama bekletme, arama yönlendirme ve arama engelleme

Arama bekletmeyi açma

Bu görevi gerçekleştirmek için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı veya BlackBerry® cihazınızı bu servise açmış olması gerekir.

- Ana ekranda  tuşuna basın.
-  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Bekletme**'ye basın.
- Devrede** onay kutusunu işaretleyin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Arama bekleme için **Devrede** onay kutusunun işaretini kaldırın.




Arama yönlendirme hakkında

Kablosuz servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bir veya daha fazla arama yönlendirme telefon numarası SIM kartınızda veya BlackBerry® cihazınızda zaten kullanılabilir durumda olabilir. Bu telefon numaralarını değiştirmeniz, silmeniz ya da yenilerini eklemeniz mümkün olmayabilir.

Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Aramaları yönlendirme

Bu görevi gerçekleştirmek için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı veya BlackBerry® cihazınızı bu servise açmış olması gerekir.







1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşuna > **Seçenekler** > **Çağrı Yönlendirme** ögesine basın.
 - Tüm aramaları bir arama yönlendirme numarasına yönlendirmek için **Aramaları Yönlendir** alanını **Her Zaman** olarak değiştirin. **Tüm Aramaları Yönlendir** alanını bir arama yönlendirme numarasıyla değiştirin.
 - Sadece yanıtlanmayan aramaları yönlendirmek için **Aramaları Yönlendir** alanını **Koşullu** olarak değiştirin. **Meşgulse, Yanıt Yoksa ve Ulaşılamıyorsa** alanlarını bir arama yönlendirme numarasıyla değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Arama yönlendirme ayarlarınız, tekrar değiştirilene kadar takip eden tüm gelen aramalar için geçerli olur.

Arama yönlendirmeyi durdurmak için **Aramaları Yönlendir** alanını **Hiçbir Zaman** olarak değiştirin.

Arama yönlendirme numarası ekleme, değiştirme veya silme

Bu görevi gerçekleştirmek için, kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı veya BlackBerry® cihazınızı bu servise açmış olması gerekir.

1. Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Çağrı Yönlendirme** ögesine basın.
3.  tuşunu basılı tutun.
 - Arama yönlendirme numarası eklemek için **Yeni Numara** ögesini tıklatın. Bir telefon numarası girin. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Arama yönlendirme numarasını değiştirmek için **Numarayı Düzenle** ögesini tıklatın. Bir telefon numarasını vurgulayın.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın. Telefon numarasını değiştirin. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Arama yönlendirme numarasını silmek için **Numarayı Düzenle** ögesini tıklatın. Bir telefon numarasını tıklatın. **Sil** ögesini tıklatın.
4.  tuşu > **Kapat** ögesine basın.




Arama engelleme hakkında


Engellenmiş arama özelliği sayesinde tüm gelen aramaları ya da yalnızca dolaşım sırasında gelen aramaları engelleyebilirsiniz. Ayrıca, yapılan tüm aramaları ve yapılan tüm uluslararası aramaları engelleyebilir ya da yalnızca dolaşımdayken yapılan uluslararası aramaları engelleyebilirsiniz.

Engellenmiş arama özelliğini kullanabilmeniz için BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyor olması ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartı bu servis için ayarlanmış ve size bir arama engelleme parolası vermiş olması gerekir. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.




Aramaları engelleme

Bu görevi gerçekleştirebilmeniz için BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyor olması ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartı bu servis için ayarlanmış ve size bir arama engelleme parolası vermiş olması gerekir.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Engelleme** öğesine basın.
3. Bir arama engelleme seçeneğini vurgulayın.
4.  tuşu > **Devreye Al**'a basın.
5. Arama engelleme parolanızı yazın.

Arama engellemeye son vermek için bir arama engelleme seçeneğini vurgulayın.  tuşu > **Devre Dışı**'na basın.

Arama engelleme parolasını değiştirme

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Engelleme** öğesine basın.
3.  tuşu > **Parola Değiştir**'e basın.

Sabit arama ve akıllı arama

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Sabit arama hakkında





Sabit aramayı açarsanız, yalnızca sabit arama listenizde gözüken kişilere ve resmi acil durum erişim numaralarına (örneğin, 911 veya 112) arama yapabilirsiniz.

Kablosuz iletişim servis planınıza metin mesajlama dahilse, sabit arama listenizde görünen kişilere metin mesajı gönderebilirsiniz.

Sabit aramayı kullanmak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı bu servise açması ve size bir SIM kart PIN2 kodu vermesi gerekir. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Sabit aramayı açma

Bu görevi gerçekleştirebilmeniz için BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyor olması ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartı bu servis için ayarlamış ve size bir SIM kartı PIN2 kodu vermiş olması gerekir.

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **FDN Telefon Listesi** öğesine basın.
3.  tuşu > **FDN Modunu Devreye Al**'a basın.
4. PIN2 kodunuzu yazın.
5. Klavyedeki  tuşuna basın.







Sabit aramayı kapatmak için  tuşu > **FDN Modunu Devre Dışı Bırak**'a basın.

İlgili bilgiler

[Arama yapamıyor veya alamıyorum, 63](#)

Sabit arama listesine kişi ekleme, değiştirme veya silme

Bu görevi gerçekleştirmek için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı bu servise açması ve size bir SIM kart PIN2 kodu vermesi gerekir.

1. Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **PDN Telefon Listesi** öğesine basın.
 - Kişi eklemek için  tuşu > **Yeni** öğesine basın. PIN2 kodunuzu yazın.  tuşunu basılı tutun. Ad ve telefon numarası girin.
 - Kişi değiştirmek için  tuşu > **Düzenle** öğesine basın. Kişi bilgilerini değiştirin.
 - Kişi silmek için kişiyi vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı arama hakkında




Akıllı arama özelliği ile varsayılan ülke kodu ve alan kodu ayarlayabilirsiniz; böylece varsayılanlardan farklı oldukları durumlar hariç her aramada ülke ve alan kodu çevirmeniz gerekmez. Bazı ülke kodları akıllı arama özelliği tarafından desteklenmemektedir.

Akıllı arama seçeneklerinde ayrıca, sık aradığınız bir kuruluş için ana telefon numarasını belirleyerek ilgili kuruluştaki kişiyi, yalnızca dahili numarasını çevirerek arayabilirsiniz. Söz konusu kuruluştan kişileri kişi listenize eklediğinizde, telefon numaralarını yazarken kuruluşun telefon numarasının tamamı yerine yalnızca dahili numarasını girebilirsiniz.

İlgili bilgiler




[Arama yapamıyor veya alamıyorum, 63](#)

Varsayılan ülke kodunu ve alan kodunu ayarlama

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Akıllı Arama** öğesine basın.
3. **Ülke Kodu** ve **Alan Kodu** alanlarında uygun değerleri ayarlayın.
4. Gerekliyse, **Yerel Ülke Kodu** ve **Uluslararası Arama Kodu** alanlarını ayarlayın.
5. **Ulusal Numara Uzunluğu** alanında, ülkenizdeki telefon numaralarının varsayılan uzunluğunu ayarlayın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Not: Telefon numaralarının varsayılan uzunluğunu hesaplariken alan kodunu ve yerel numarayı hesaplayın, ancak ülke kodunu ya da Yurtiçi Doğrudan Arama ön kodunu saymayın.

Dahili numara arama seçeneklerini ayarlama

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Akıllı Arama** öğesine basın.
3. **Numara** alanına bir kuruluşun ana telefon numarasını yazın.
4. **Bekle** alanında, BlackBerry® cihazınızın dahili numarayı çevirmeden önce ne kadar süreyle bekleyeceğini belirtin.
5. **Dahili Numara Uzunluğu** alanında, dahili numaraların varsayılan uzunluğunu ayarlayın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Konferans aramaları


Konferans aramaları hakkında



BlackBerry® cihazınızla iki tür konferans araması düzenleyebilirsiniz. Kuruluşunuz veya bir konferans servisi size bir konferans araması köprü numarası sağladıysa, cihazınızdaki veya bilgisayarınızdaki takvimde konferans araması toplantıları düzenleyebilirsiniz. Konferans araması toplantıları, BlackBerry cihazı olan katılımcıların Şimdi Katıl seçeneğiyle (bu özellik cihazlarınızda destekleniyorsa) konferans araması toplantılarına tek dokunuşla katılmasını sağlar; böylece katılımcıların konferans araması köprü numarası ve erişim kodunu girmesi gerekmez. Konferans araması köprü numaranız yoksa, diğer kişileri arayıp aramalara birlikte katılarak konferans araması düzenleyebilirsiniz.

Konferans araması yapma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız veya kablosuz servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

BlackBerry® cihazınız bir CDMA şebekesine bağlıysa, konferans aramasına ikiden fazla kişi ekleyemezsiniz.

1. Arama sırasında  tuşu > **Katılımcı Ekle** öğesine basın.

2. Bir telefon numarası yazın ya da bir kişiyi vurgulayın.
3.  tuşuna basın.
4. Yeni arama sırasında ilk kişiyi konferans aramasına eklemek için  tuşuna basın.
5. Telefon aramasına başka bir kişi eklemek için 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.

İlgili bilgiler

[Görüşmeleri beklemeye alma, 47](#)

Konferans araması için telefon numarası bağlantısı oluşturma

1. Konferans araması köprüsü için telefon numarası yazın.
2. **X** ve erişim kodunu yazın.

Konferans araması sırasında kişilerden biriyle gizli konuşma

Bu görevi yalnızca konferans aramasını, aramaları bir araya getirerek yapıyorsanız ve konferans araması toplantısını takvimde düzenlemiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz.

1. Konferans görüşmesi sırasında  tuşu > **Aramayı Böl** öğesine basın.
2. Bir kişiyi tıklatın.

Konferans görüşmesine geri dönmek için  tuşu > **Katıl** öğesine basın.

Konferans aramadan kişi çıkarma

Bu görevi yalnızca konferans aramasını, aramaları bir araya getirerek yapıyorsanız ve konferans araması toplantısını takvimde düzenlemiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz.

1. Konferans görüşmesi sırasında  tuşu > **Aramayı Düşür** öğesine basın.
2. Bir kişiyi tıklatın.

Konferans aramasını bırakma

Bu görevi yalnızca konferans aramasını, aramaları bir araya getirerek yapıyorsanız ve konferans araması toplantısını takvimde düzenlemiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz.

Konferans araması yaparsanız, konferans aramasını bırakabilirsiniz ve arama siz olmadan devam eder. Kablosuz iletişim servisi sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Konferans görüşmesi sırasında  tuşu > **Aktar** veya **Flash** öğesine basın

Arama günlükleri




Arama günlükleri hakkında

Arama günlükleri telefon uygulamasında gösterilir ve yanıtız arama göstergesi, yapılan arama göstergesi veya gelen yanıtlanan arama göstergesi yoluyla son aramaların durumunu gösterir. Arama günlüğü, aramanın tarihi, telefon numarası ve tahmini arama süresi gibi bilgileri de içerir. Aramanın tam süresi hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz servis sağlayıcınızla iletişim kurun.



Telefon listesi görünümü seçeneğini kullanarak arama günlüklerinin telefon uygulamasında nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. Arama günlüğü seçeneğini nasıl ayarladığınıza bağlı olarak, arama günlüklerini mesajlar uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz. Yanıtız aramalarda, temanıza bağlı olarak yanıtız arama göstergesi Ana ekranın üst kısmında da gösterilebilir.

Ayrıca, arama günlüklerine not ekleyebilir ve arama günlüklerini e-posta mesajları olarak gönderebilirsiniz. Arama günlüğü, silmediğiniz sürece 30 gün boyunca BlackBerry® cihazınızda saklanır.




Arama günlüğü gönderme



1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2. Bir arama günlüğünü vurgulayın.
3.  tuşu > **Göster** > **Geçmiş** ögesine basın.
4.  tuşu > **Yönlendir**'e basın.

Tüm arama günlüklerini silin



1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tek bir arama günlüğü silmek için o arama günlüğünü vurgulayın.
 - Birden fazla arama günlüğü silmek için bir arama günlüğü vurgulayın **Shift** tuşunu basılı tutun. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. **Shift** tuşunu bırakın.
3.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

Arama günlüğü notlarını ekleme, değiştirme veya silme

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2. Bir arama günlüğünü vurgulayın.
3.  tuşu > **Göster** > **Geçmiş** ögesine basın.
4. Bir arama günlüğünü tıklatın.
5.  tuşuna basın.

- Not eklemek için **Not Ekle** ögesini tıklatın. Arama notunu girin.
 - Not değiştirmek için **Not Düzenle** ögesini tıklatın. Arama notlarını değiştirin.
 - Not silmek için **Not Düzenle** ögesini tıklatın.  tuşu > **Alanı Sil** ögesine basın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Arama günlüklerini Mesajlar uygulamasında görüntüleme

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Çağrı Kayıtları ve Listeleri** ögesine basın.
 - Son ve yanıtız aramaları Mesajlar uygulamasında göstermek için **Tüm Aramalar** ögesini seçin.
 - Arama günlüklerini Mesajlar uygulamasında gizlemek için **Hiçbiri** ögesini seçin.

Çoklu telefon numarası

Çoklu telefon numaraları hakkında

BlackBerry® cihazınızla ilişkili birden fazla telefon numaranız varsa, kullandığınız telefon numarasını etkin telefon numaranız olarak değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse cihazınızla ilişkili birden fazla telefon numaranız olabilir:

- Cihazınızda bir SIM kart kullanılıyor ve SIM kartınız birden fazla telefon numarasını destekliyorsa.
- Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız cihazınızı birden fazla telefon numarasını destekleyecek şekilde ayarladıysa.
- Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız size bir telefon numarası verdiyse ve kuruluşunuz size bir BlackBerry® MVS Client telefon numarası verdiyse.

SIM kartınız birden fazla telefon numarasını destekliyorsa, etkin telefon numaranızı kullanarak arama yapabilirsiniz, ancak tüm telefon numaralarına gelen aramaları alabilirsiniz. Bir görüşme sırasında, yalnızca etkin numaranıza arama alırsınız ve diğer telefon numaralarınıza gelen tüm aramalar meşgul sinyali alır veya telesekretere gönderilir.


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız cihazınızı birden fazla telefon numarasını destekleyecek şekilde ayarladıysa, yalnızca etkin telefon numaranızdan arayabilir ve aranabilirsiniz. Diğer telefon numaralarına gelen tüm aramalar meşgul sinyali alır veya telesekretere gönderilir.

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız size bir telefon numarası verdiyse ve kuruluşunuz size bir BlackBerry MVS Client telefon numarası verdiyse, etkin telefon numaranızı kullanarak arama yapabilir ancak tüm telefon numaralarına arama alabilirsiniz. Bir görüşme sırasında tüm telefon numaralarına arama alabilirsiniz.

Kablosuz iletişim servis planınız metin mesajlaşmayı destekliyorsa, telefon uygulamasında, ekranın üst kısmındaki açılır menüde gösterilen listedeki ilk telefon numarası, metin mesajlarını almak ve göndermek için kullandığınız numaradır.

Cihazınızla ilişkili tüm telefon numaraları için arama bekletme, arama yönlendirme ve telesekreter seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Etkin telefon numarasını deęiřtirme


1. Ana ekranda  tuřuna basın.
2. Ekranın üstündeki telefon numaranızı tıklatın.
3. Etkin telefon numarası olarak ayarlamak istedięiniz telefon numarasını tıklatın.

İlgili bilgiler




[Telefon numaram Telefon uygulamasında Bilinmeyen olarak görünüyor, 64](#)
[Arama yapamıyor veya alamıyorum, 63](#)

Telefon seçenekleri

Kilitle ekranından aramayı açma




1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Parola** öęesini tıklatın.
3. **Kilitli İken Giden Aramalara İzin Ver** onay kutusunu iřaretleyin.
4.  tuřuna > **Kaydet**'e basın.

Telefon ekranında telefon numaralarını ve kişileri sıralama

1. Ana ekranda  tuřuna basın.
2.  tuřu > **Seçenekler > Çaęrı Kayıtları ve Listeleri** öęesine basın.
 - Telefon numaralarını ve kişileri kullanım sıklığına göre sıralamak için, **Telefon Listesi Görünümü** alanını **En Sık Kullanılan** olarak deęiřtirin.
 - Kişileri adlarına göre alfabetik olarak sıralamak için, **Telefon Listesi Görünümü** alanını **Ad** olarak deęiřtirin.
 - Telefon numaralarını ve kişileri en son kullanılanlara göre sıralamak için, **Telefon Listesi Görünümü** alanını **En Yeni** olarak deęiřtirin.
3.  tuřuna > **Kaydet**'e basın.



Arama yaparken telefon numaranızı gizleme veya gösterme

Kablosuz řebekeniz seçtięiniz seçeneęi geçersiz kılabilir.




1. Ana ekranda  tuřuna basın.
2.  tuřu > **Seçenekler > Arama Sırasındaki Ayarlar** öęesine basın.
 - Arama yaparken telefon numaranızı gizlemek için, **Kimlięimi Kısıtla** alanını **Her Zaman** olarak deęiřtirin.
 - Arama yaparken telefon numaranızı göstermek için, **Kimlięimi Kısıtla** alanını **Hiçbir Zaman** olarak deęiřtirin.
 - Telefon numaranızın gizli kalıp kalmayacağına řebekenin karar vermesine izin vermek için, **Kimlięimi Kısıtla** alanını **Şebeke Tarafından Belirlenen** olarak deęiřtirin.
3.  tuřuna > **Kaydet**'e basın.

Öğeleri silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

Mesajlar, arama günlükleri, kişiler, takvim kayıtları, görevler, notlar ve parolaları silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda, öğe silme için onay mesajı isteyen bir uygulamanın simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. Gerekliyse, **Genel Seçenekler** öğesini tıklatın.
4. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tutucuyla aramaların nasıl yanıtlanacağını veya sonlandırılacağını değiştirin

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Arama Sırasındaki Ayarlar** öğesine basın.
 - BlackBerry® cihazı tutucudan çıkarıldığında aramaları otomatik olarak yanıtlamak için **Aramaları Otomatik Yanıtla** alanını **Tutucudan Çıkarma** şeklinde değiştirin.
 - Cihaz tutucudan çıkarıldığında aramaları otomatik olarak yanıtlamayı sonlandırmak için **Aramaları Otomatik Yanıtla** alanını **Hiçbir Zaman** şeklinde değiştirin.
 - Cihaz tutucuya takıldığında aramaları otomatik olarak sonlandırmak için **Aramaları Otomatik Sonlandır** alanını **Tutucuya Takma** olarak değiştirin.
 - Cihaz tutucuya takıldığında aramaları otomatik olarak kapatmayı sonlandırmak için **Aramaları Otomatik Sonlandır** alanını **Hiçbir Zaman** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Arama sayacı sıfırlama

Arama sayacı, tahmini arama süresini sağlar. Aramanın tam süresi hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz servis sağlayıcınızla iletişim kurun.




1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Durum** > **Son Arama** veya **Toplam Arama** > **Zamanlayıcıyı Sıfırla**'ya basın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

TTY desteği hakkında

TTY desteğini açıp BlackBerry® cihazınızı saniyede 45,45 bit hızla çalışan bir TTY cihazına bağladığınızda, TTY cihazlarını arayabilir ve bu cihazlardan gelen aramaları alabilirsiniz. BlackBerry cihazınızın gelen aramaları TTY cihazınızdan okuyabileceğiniz metinlere dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır.

TTY cihazınız 2,5 mm kulaklık girişiyle kullanılmak üzere tasarlandıysa, TTY cihazınızı BlackBerry cihazınıza bağlamak için bir adaptör aksesuarı kullanmanız gerekir. Research In Motion tarafından BlackBerry cihazınızın modeliyle kullanılmak üzere onaylanmış adaptör aksesuarı almak için www.shopblackberry.com adresini ziyaret edin.

TTY desteğini açma




1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **TTY**'ye basın.
3. **TTY Modu** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ana ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanında bir TTY göstergesi görüntülenir.

TTY desteğini kapatmak için, **TTY Modu** alanını **Hayır** olarak değiştirin.




Telefon kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Zil sesinizi değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın.  tuşu > Telefon Zil Sesleri öğesine basın.
Telesekreterinizi kontrol etme	1 'i basılı tutun.
Telesekretere bir gelen çağrı gönderin	BlackBerry® cihazının sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basılı tutun.
Kişiyi hızlı arama numarası ayarlama	Ana ekranda veya Telefon uygulamasında, hızlı arama numarası atamak istediğiniz tuşu basılı tutun.
Telefon numarasına dahili ekleyin	X tuşuna basın. Dahili numarayı girin.
Telefon numarası alanına harf girin	Alt tuşunu basılı tutun. Harf yazmak için tuşlara üst üste basma yöntemini kullanın.
Telefon numarası yazarken artı (+) işareti ekleyin	0 'i basılı tutun.
Görüşme sırasında sesi açma/kapatma	Nokta (.) tuşuna basın.
Kablosuz kulaklıkla arama dinlemeyi sonlandırın veya başlatın	Nokta (.) tuşuna basın.
Etkin telefon numarasını değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. Ekranın üst kısmındaki telefon numaranızı tıklayın. Bir telefon numarasını tıklayın.

Telefon kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Zil sesinizi değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın.  tuşu > Telefon Zil Sesleri 'ne basın.
Telesekreterinizi kontrol etme	1 tuşunu basılı tutun.
Telesekretere bir gelen çağrı gönderin	BlackBerry® cihazının sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basılı tutun.
Kişiyi hızlı arama numarası ayarlama	Ana ekranda veya Telefon uygulamasında, hızlı arama numarası atamak istediğiniz tuşu basılı tutun.
Telefon numarası yazarken artı (+) işareti ekleyin	0 tuşunu basılı tutun.
Etkin telefon numarasını değiştirme	Ana ekranda  tuşuna basın. Ekranın üst kısmındaki telefon numaranızı tıklatın. Bir telefon numarasını tıklatın.

Sorun Giderme: Telefon

Arama yapamıyor veya alamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Kablosuz iletişim servis planınızda telefon ya da ses servisinin bulunduğunu doğrulayın.
- Arama yapamıyorsanız ve sabit arama açıksa, aradığınız kişinin telefon numarasının sabit arama listesinde olduğunu doğrulayın ya da sabit aramayı kapatın.
- Başka bir ülkede yolculuktaysanız ve akıllı arama seçeneklerini değiştirmediyse, aradığınız kişinin numarasını, ülke ve alan kodu da dahil, tam olarak yazın.
- Aramaları alamıyorsanız, arama engellemenin ve arama yönlendirmenin kapalı olduğunu doğrulayın.
- Tek bir telefon numaranız olsa bile, SIM kartınız ya da cihazınız birden fazla telefon numarasını destekliyor olabilir. Telefon numaranızın, etkin telefon numarası olarak ayarlandığını doğrulayın.
- Cihazınızla ilişkilendirilmiş birden fazla telefon numaranız varsa, arama yapmak ve almak istediğiniz telefon numarasının, etkin telefon numaranız olarak ayarlandığını doğrulayın.

İlgili bilgiler


[Sabit arama ve akıllı arama, 54](#)

[Arama bekletme, arama yönlendirme ve arama engelleme, 52](#)

[Etkin telefon numarasını değiştirme, 60](#)

Telefon numaram Telefon uygulamasında Bilinmeyen olarak görünüyor

BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyorsa, telefon numaranızın telefon uygulamasındaki görünümünü değiştirmek için telefon numarasını SIM kartta değiştirmeyi deneyin.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > SIM Kart** öğesini tıklatın.
3. Telefon numarasını vurgulayın.
4.  tuşu > **SIM Telefon Numarasını Düzenle**'ye basın.
5. Telefon numaranızı yazın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

Telesekreterimi kontrol edemiyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- BlackBerry® cihazınızla ilişkili birden fazla telefon numaranız varsa ve telesekreterinizi kısayol tuşunu kullanarak kontrol etmeye çalışıyorsanız, cihazınız etkin telefon numaranızla telesekreter erişim numarasını arar. Alternatif telefon numaranızla telesekreter numarasını kontrol edin.
- Telesekreterinizi kontrol etmek için bir telesekreter erişim numaranız olması gerekir. Bir telesekreter erişim numarası almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

İlgili bilgiler

[Etkin telefon numarasını değiştirme, 60](#)

Sesli komut yöntemiyle arama yapamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Handsfree araç kiti ya da kablosuz kulaklık gibi Bluetooth® özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Bluetooth özellikli cihazın bu özelliği desteklediğini ve Bluetooth özellikli cihazı BlackBerry cihazınızla eşleştirdiğinizi doğrulayın.
- Klavyenizin kilidinin açık olduğunu doğrulayın.
- Sesli komutlar için kullandığınız dilin, dil seçeneklerinde belirlenmiş sesle arama diliyle aynı olduğunu doğrulayın. Bazı diller desteklenmiyor olabilir.

İlgili bilgiler

[Bluetooth teknolojisi, 248](#)

[Sesli komutların dilini değiştirme, 67](#)

Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, arama sesli mesaj olarak alınmadan önce BlackBerry® cihazınızın kaç kez çalacağını ayarlayamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Bazı özellikler cihazımda yok

BlackBerry® cihazınızdaki bazı özelliklerin kullanılabilirliği, cihazınızın modeli ve kablosuz iletişim servis planı gibi öğelerden etkilenebilir.

Mesaj servis planına bağlı olarak, E-posta Tercihleri ekranındaki mesaj seçeneklerinde bazı özellikler ve seçenekler kullanılamayabilir.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz bazı özellikleri ayarlamamış veya bazı özellikleri ve seçenekleri kullanmanızı engelliyor olabilir. Yöneticiniz bir seçeneği sizin için kurduysa, seçenek alanının yanında kırmızı kilit göstergesi belirir.

Cihazınızda bulunan özelliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün ya da www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret edin.

İlgili bilgiler

[Özellik kullanılabilirliği, 19](#)

Sesli komutlar

Sesli komut kullanarak bir işlem gerçekleştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Sesle Arama** simgesini tıklatın.
2. Uyarı sesinden sonra, bir sesli komut söyleyin.

İlgili bilgiler

[Sesli komut yöntemiyle arama yapamıyorum, 64](#)

Kullanılabilir sesli komutlar

"Call <contact name or phone number>" (<Kişi adı veya telefon numarası> ara)

Bir arama yapmak için bu sesli komutu kullanın. Handsfree araç kiti ya da kablosuz kulaklık gibi Bluetooth® özellikli bir cihazla bu görevi gerçekleştirmek için, eşleştirilen Bluetooth özellikli cihazın bu özelliği desteklemesi ve Bluetooth teknolojisini açmanız gerekir. Sesli komutları kullanarak acil arama numaralarını arayamazsınız.

"Call <contact name> <phone number type>" (<Kişi adı> <telefon numarası tipi> ara)

Bu sesli komutu kişi listenizde bulunan bir kişinin özel telefon numarasını aramak için kullanın. Örneğin, kişinin hem iş telefonu hem de cep telefonu kayıtlıysa, iş telefonunu aramak için "Call <contact name> work" (<Kişi adı> iş telefonunu ara) sesli komutunu kullanabilirsiniz.

"Call extension <extension number>" (Dahili numara <dahili numara> ara)

Bu sesli komutu bir dahili numara aramak için kullanın. Bu görevi gerçekleştirmek için, dahili numara arama seçeneklerini ayarlamanız gerekir. Yalnızca şirket içindeki dahili numaraları arayabilirsiniz.

"Check my phone number" (Telefon numaramı ara)

BlackBerry® cihazınızla ilişkilendirilmiş birden fazla telefon numarasına sahipseniz, bu sesli komutu etkin telefon numaranızı kontrol etmek için kullanın.

"Check signal strength" (Sinyal gücünü kontrol et)

Bu sesli komutu kablosuz iletişim kapsama alanı seviyenizi kontrol etmek için kullanın.

"Check network" (Şebekeyi kontrol et)

Bu sesli komutu cihazınızın bağlı olduğu kablosuz iletişim şebekesini kontrol etmek için kullanın.

"Check battery" (Pili kontrol et)

Bu sesli komutu pil güç seviyesini kontrol etmek için kullanın.

"Repeat" (Tekrarla)

Bu sesli komutu son sesli istemin size tekrarlanması için kullanın.

"Cancel" (İptal)


Bu sesli komutu sesle arama uygulamasını kapatmak için kullanın.

İlgili bilgiler

[Dahili numara arama seçeneklerini ayarlama, 56](#)

Sesli komutların dilini değiştirme

Sesli komutların dilini değiştirdiğinizde, sesli istemlerin dili ve sesli komut vermek için kullandığınız dil de değişir.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Dil ve Metin Girişi** ögesini tıklatın.
3. **Sesle Arama Dili** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Cihazım sesli komutla söylenen ad ve numaraları tanımıyor, 68](#)


Sesli komut seçim listelerini kapatma

BlackBerry® cihazınız bir sesli komutla birden fazla numarayı eşleştiriyorsa, cihazınız size bir olası eşleşmeler listesi veya bir seçim listesi sunar. Cihazınızın daima en iyi eşleşmeyi seçmesi ve telefon numarasını otomatik olarak araması için seçim listelerini kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Çağrı Yönetimi > Sesli Arama** ögesini tıklatın.
3. **Seçim Listeleri** alanını **Her Zaman Kapalı**'ya getirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sesli istem seçeneklerini değiştirme

Bir sesli komut söyledikten sonra, sesli istemler sizden daha fazla bilgi veya açıklama isteyebilir ya da ekranda görüntülenen talimatları sesli okuyabilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Çağrı Yönetimi > Sesli Arama** ögesini tıklatın.
 - Sesli istemleri kapatmak için, **Sesli İstemler** alanını **İstem Yok** olarak değiştirin.
 - Sesli istemleri açmak için, **Sesli İstemler** alanını **Temel İstemler** olarak değiştirin.
 - Sesli istemleri açmak ve sesli istemlerin ekranda görüntülenen talimatların sesli okunması için, **Sesli İstemler** alanını **Ayrıntılı İstemler** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ses tanıma özelliğini geliştirme

Ses tanıma özelliğini, sizden belirli numaralar ve kelimeler söylemenizi isteyen kısa bir istemler serisini tamamlayarak geliştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Çağrı Yönetimi** > **Sesli Arama** ögesini tıklayın.
3. **Ses Uyarlama** bölümünde **Başlat** ögesini tıklayın.
4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Sorun Giderme: Sesli arama

Sesli komut yöntemiyle arama yapamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Handsfree araç kiti ya da kablosuz kulaklık gibi Bluetooth® özellikli bir cihaz kullanıyorsanız, Bluetooth özellikli cihazın bu özelliği desteklediğini ve Bluetooth özellikli cihazı BlackBerry cihazınızla eşleştirdiğinizi doğrulayın.
- Klavyenizin kilidinin açık olduğunu doğrulayın.
- Sesli komutlar için kullandığınız dilin, dil seçeneklerinde belirlenmiş sesle arama diliyle aynı olduğunu doğrulayın. Bazı diller desteklenmiyor olabilir.

İlgili bilgiler

[Bluetooth teknolojisi, 248](#)

[Sesli komutların dilini değiştirme, 67](#)

Cihazım sesli komutla söylenen ad ve numaraları tanımıyor

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Kişinin ad ve soyadını söyleyin.
- Seslendirilen numaraları tanımayı geliştirin.

İlgili bilgiler

[Ses tanıma özelliğini geliştirme, 68](#)

Mesajlar

E-posta

E-posta adresi oluşturma

1. Ana ekranda **Ayarlar** simgesini tıklatın.
2. **Kurulum** bölümünde **E-posta Hesapları** simgesini tıklatın.
3. E-posta adresini kurmak için ekranları takip edin. E-posta adresiniz doğru ayarlandığında bir onay mesajı alırsınız. E-posta mesajlarınızı görüntülemek ve yönetmek için, Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.

Not: Bazı durumlarda aşağıdaki seçenekleri görebilirsiniz. Bu durumda, bunlardan birini seçin.

- **İnternet Posta Hesabı:** BlackBerry® cihazınızı bir ya da daha fazla mevcut e-posta hesabıyla (örneğin Windows Live™ Hotmail® e-posta hesabı) ilişkilendirmek ya da cihazda yeni bir e-posta adresi oluşturmak için bu seçeneği kullanın.
- **Kurumsal Hesap:** Yöneticiniz size bir kurumsal etkinleştirme parolası verdiyse, BlackBerry® Enterprise Server kullanarak cihazınızı iş e-posta hesabınızla ilişkilendirmek için bu seçeneği kullanın.



Cihazınız için bir İnternet e-posta hesabı (örneğin Windows Live™ Hotmail®) veya yeni bir e-posta adresi kurmaya çalışıyor ve bu seçeneği görmüyorsanız, yöneticinize veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza başvurun.

İlgili bilgiler

[Kişisel e-posta hesabınızın seçeneklerini değiştirin, 77](#)

E-posta oluşturma veya gönderme

E-posta gönder

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **E-posta Oluştur**'a basın.
3. **Kime** alanına bir e-posta adresi ya da kişi adı girin.
4. Mesajınızı yazın.
5.  tuşu > **Gönder**'e basın.

İlgili bilgiler

[Kuruluşunuzun adres defterinde kişi arama, 184](#)




[Kişisel dağıtım listeleri, 188](#)

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Mesajı tekrar gönderme

Yeniden göndermeden önce metin mesajını değiştiremezsiniz.

Gönderilmiş bir mesajda  tuşunu basılı tutun.

- Mesajı değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklayın. Mesajı değiştirin.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Alıcıları değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklayın. Bir kişiyi vurgulayın.  tuşu > **Adres Değiştir**'e basın. Yeni kişiyi tıklayın.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Mesajı değiştirmeden tekrar göndermek için **Tekrar Gönder** ögesini tıklayın.

İlgili bilgiler

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Bir e-posta veya PIN mesajını yanıtlayın veya iletin

Mesajlar listesinde  tuşunu basılı tutun.






- Mesaj yanıtlamak için **Yanıtla** veya **Tümünü Yanıtla** ögesini tıklayın.
- Mesaj iletmek için **İlet** veya **Şu Şekilde İlet** ögesini tıklayın.

İlgili bilgiler


[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Yazım Denetimi

Oluşturduğunuz mesajların, takvim kayıtlarının, görevlerin veya notların yazımlarını denetleyebilirsiniz.


1.  tuşu > **Yazımı Denetle**'ye basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Önerilen yazımı kabul etmek için görüntülenen listede bir sözcüğü tıklayın.
 - Önerilen yazımı yok saymak için  tuşunu basılı tutun.
 - Önerilen yazımın tüm tekrarlarını yok saymak için.  tuşu > **Tümünü Yoksay**'a basın.
 - Özel sözlüğe sözcüğü eklemek için  tuşu > **Sözlüğe Ekle** ögesine basın.
 - Yazım denetimini durdurmak için  tuşu > **Yazım Denetimini İptal Et**'e basın.

Mesaj taslağı kaydetme


Mesaj oluştururken  tuşu > **Taslak Kaydet** ögesine basın.

E-postaya dosya ekleme

Kuruluşunuzun ağında kayıtlı bir dosyayı eklemek için, e-posta hesabınızın bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor olması gerekir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.



E-posta oluştururken  tuşu > **Ekle** > **Dosya** ögesine basın.

- BlackBerry cihazı ya da medya kartında kayıtlı bir dosyayı eklemek için, dosyayı bulun ve tıklayın.

- Kuruluşunuzun ağında kayıtlı bir dosyayı eklemek için  tuşu > **Git** ögesine basın. Dosyayı bulun ve tıklatın. Gerekliyse, kuruluşunuzun ağında oturum açmak için kullandığınız parolayı yazın.

Mesaja kişi ekleme

Bir kişiyi e-postaya, metin mesajına veya MMS mesajına ekleyebilirsiniz.



1. Mesaj oluştururken  tuşu > **Ekle** > **Kişi**'ye basın.
2. Bir kişi bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Devam Et**'e basın.

İlgili bilgiler

[Metin mesajına dosya ekleyemiyorum, 120](#)


İmza ekleyin veya imzanızı değiştirin

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
 - Bir iş e-posta hesabı için **E-posta Tercihleri** seçeneğini tıklatın. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı ile değiştirin. Eğer **Otomatik İmza Kullan** onay kutusu seçili değilse, kutuyu işaretleyin. İmlecini görüntülenen alana getirin.
 - Bir kişisel e-posta hesabı için **E-posta Hesabı Yönetimi** seçeneğini tıklatın. Bir e-posta hesabını tıklatın. **Düzenle**'yi tıklatın.
3. Bir imza girin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İmzanız, siz gönderdikten sonra e-postanıza eklenir.

Mesaj veya toplantı davetleri göndermekte kullandığınız e-posta adresini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** > **Varsayılan Servisler** ögesini tıklatın.
3. **Mesajlaşma (CMIME)** alanını veya **Takvim (CICAL)** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


E-postadan feragatnameyi silme

E-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, BlackBerry Enterprise Server gönderilen e-postanıza bir feragatname ekleyebilir.

E-posta oluştururken  tuşu > **Feragatnameyi Kaldır** ögesine basın.



Feragatnameyi yeniden eklemek için  tuşu > **Feragatname Ekle** ögesine basın.

Yanıt mesajından orijinal metni silme

Bir mesaja yanıt verirken  tuşu > **Orijinal Metni Sil** ögesine basın.

Mesajların önem seviyelerini ayarlama

E-posta, PIN mesajları ve metin mesajlarının önem seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

1. Mesaj oluştururken  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. **Önem** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Kişiyi gizli bilgiye alma

Bir e-posta veya PIN mesajında kişiyi gizli bilgiye alabilirsiniz.

E-posta veya PIN mesajı oluştururken  tuşu > **Gizli Bilgi Ekle** ögesine basın.

Mesaj gönderilmesini durdurma

Bir mesajın gönderilmesini ancak mesajın yanında bir saat simgesi görüntülenirse durdurabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Mesajı vurgulayın.
3.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

E-posta görüntüleme ve yanıt verme

E-posta hesabı simgeleri hakkında

E-posta ayarları seçeneğine bağlı olarak BlackBerry® cihazınızı bir iş e-posta hesabı ve bir ya da daha fazla kişisel e-posta hesabı ile ilişkilendirebilirsiniz. Cihazınızı birden fazla e-posta hesabıyla ilişkilendirmeniz halinde cihazınızda, ana Mesaj simgesine ek olarak birden fazla e-posta hesabı simgesi görüntülenebilir. Cihazınızı birden fazla e-posta hesabıyla ilişkilendirmek hakkında daha fazla bilgi almak için www.blackberry.com/go/docs adresini ziyaret edin ve **BlackBerry Internet Service** ögesini tıklatın.

Temaya bağlı olarak, metin mesajları için ayrı bir simge görüntülenebilir.



Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.


1. Mesajda, dosyada, ekte veya web sayfasında  tuşu > **Bul** veya **Sayfada Bul** ögesine basın.
2. Metni yazın.
3. **Enter** tuşuna basın.

Metnin geçtiği bir sonraki yeri bulmak için  tuşu > **Sonrakini Bul** ögesine basın.

E-postayı düz metin biçiminde görüntüleme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **HTML E-posta Devreye Al** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.



Ekran adı yerine adres görüntüleme

Mesajlar listesinde  tuşu > **Adresi Göster** ögesine basın.


Yeniden ekran adını görmek için  tuşu > **Adı Göster** ögesine basın.

Mesajı açıldı ya da açılmadı olarak işaretleme

Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.




- Bir mesajı açılmış veya açılmamış olarak işaretlemek için mesajı vurgulayın.  tuşu > **Açıldı Olarak İşaretle** veya **Açılmadı Olarak İşaretle**'ye basın.
- Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları açıldı olarak işaretlemek için tarih alanını vurgulayın.  tuşu > **Açıldı Olarak İşaretle**'ye basın.

Mesaj kaydetme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Bir mesajı vurgulayın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları silme

Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.

- Mesaj silmek için, mesajı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.
- Bir dizi mesajı silmek için bir mesajı vurgulayın. **Shift** tuşunu basılı tutun. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. **Shift** tuşunu bırakın.  tuşu > **Mesaj Sil**'e basın.
- Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları silmek için bir tarih alanını vurgulayın.  tuşu > **Öncekini Sil** > **Sil**'e basın.

Not: Öncekini Sil menü ögesini kullanarak sildiğiniz e-posta, e-posta eşitleme sırasında bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasından silinmez.

Bayraklar hakkında



Aldığınız ya da gönderdiğiniz e-postaların, alıcılar ya da siz tarafından takip edilmesini hatırlatan bayraklar ekleyebilirsiniz. BlackBerry® cihazınızın e-postaları hatırlatması için farklı renklerde bayraklar kullanabilir, izleme notları ekleyebilir ve süre bitimleri ayarlayabilirsiniz.

Kablosuz e-posta eşitlemesi açıksa ve e-posta hesabınız bayrakları destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, bayraklarda cihazınız aracılığıyla yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasına da yansıtılır. Aynı şekilde, bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında bulunan bayraklarda yaptığınız değişiklikler de cihazınıza yansıtılır.

Kablosuz e-posta eşitlemesi kapatıldığında cihazınızdaki e-posta için işaretleri yine de yönetebilirsiniz.



Bayrak ekleme, değiştirme ve silme

E-posta yazarken veya görüntülerken  tuşunu basılı tutun.



- Bayrak eklemek için **İzleme İçin Bayrak** öğesini tıklatın. Bayrak özelliklerini ayarlayın.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
- Bayrağı değiştirmek için **Bayrak Özellikleri** öğesini tıklatın. Bayrak özelliklerini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
- Bayrağı kaldırmak için **Bayrağı Sil** öğesini tıklatın.

Not: Gönderdiğiniz bir e-postadaki bayrakta değişiklik yaptığınızda, değişiklikler sadece sizin BlackBerry® cihazınızda geçerlidir ve alıcıya gönderilmez.

Mesaj listesinde mesajların gösterilme şeklini değiştirme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
 - Konu satırı ve gönderenin sırasını değiştirmek için **Gösterim Sırası** alanını değiştirin.
 - Mesajların nasıl ayrılacağını değiştirmek için **Ayırıcılar** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


E-postayı konuya göre gruplandırın

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Gösterim Tarzı** alanını **Konuya göre Grupla** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

E-postayı konuya göre gruplandırılmasını sonlandırmak için **Gösterim Tarzı** alanını **Tekli Mesajlar** olarak değiştirin.



İş mesajlarını diğer mesajlardan ayırt etmek için renk kullanma

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Mesaj Sınıflandırma** ögesini tıklatın.
3. **Mesaj Anahat Renkleri** bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - BlackBerry cihazınıza bir BlackBerry Enterprise Server üzerinden gönderilen e-postanın anahat rengini ayarlamak için **Enterprise Mesajları** alanını değiştirin.
 - Diğer mesajlarınız için anahat rengi ayarlamak için **Diğer Mesajlar** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Not: İş e-postanız için belirlediğiniz anahat rengini PIN mesajları kullanıyor olabilir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.

Gönderilmiş mesajları mesaj gelen kutusunda gizleme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler > Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Gönderilmiş Mesajları Gizle** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları Mesajlar uygulamasında saklama

Belirli e-posta hesaplarından gelen mesajların Mesaj uygulamasında görüntülenmesini engelleyebilirsiniz. Metin mesajları için Ana ekranda görüntülenecek bir dizi ayrı simge de ayarlayabilirsiniz. Temaya bağlı olarak ayrı bir simge, varsayılan olarak görüntülenebilir.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler > Gelen Kutusu Yönetimi**'ne basın.
 - Belirli e-posta hesaplarından gelen mesajları gizlemek için, **E-posta Hesapları** bölümünde bir yada daha fazla e-postanın yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Metin mesajlarını gizlemek için, **Diğer Mesaj Tipleri** bölümünde **Metin Mesajları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

E-posta dosyalama

E-posta klasörlerinin senkronizasyonu hakkında:

Bilgisayarınızın e-posta uygulamasında veya BlackBerry® cihazınızın Mesajlar uygulamasında e-posta klasörleri ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Kablosuz e-posta eşitlemesi açıksa ve e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, e-posta klasörlerinde yaptığınız değişiklikler kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize edilir.



Kablosuz e-posta eşitlemesi kapalıysa ya da cihazınızda kullanılmıyorsa, bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında klasör değişiklikleri yapabilir ve bu değişiklikleri BlackBerry® Desktop Software e-posta ayarları aracını kullanarak cihazınızda eşitleyebilirsiniz. E-posta eşitleme hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

[E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme, 14](#)

E-posta dosyalama:

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Bir e-posta vurgulayın.
3.  tuşu > **Dosya**'ya basın.
4. Bir klasörü vurgulayın.
5.  tuşuna basın > **Dosya**'ya basın.



İlgili bilgiler

[E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme, 14](#)

[E-postaları dosyalayamıyorum, 118](#)



E-posta klasörü ekleme, yeniden adlandırma veya silme :


Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Klasör Görüntüle** öğesine basın.
3. Bir klasörü vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Klasör eklemek için **Klasör Ekle** öğesini tıklatın.
 - Klasörü taşımak için **Taşı** öğesine tıklatın. Yeni konumu tıklatın.
 - Klasörü yeniden adlandırmak için **Yeniden Adlandır** öğesini tıklatın.
 - Klasörü silmek için **Klasörü Sil** öğesini tıklatın.

Belirli bir e-posta klasöründeki mesajları cihazınıza iletme:

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** öğesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4.  tuşu > **Klasör Yönlendirme** öğesine basın.
5. Bir e-posta klasörünün yanındaki onay kutusunu seçin.



6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Not: Tümünü Seç menü öğesini seçerseniz, bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasının gönderilmiş öğeler klasöründekiler de dahil olmak üzere tüm e-postalar BlackBerry cihazınızda gösterilir.


İlgili bilgiler

[Bilgisayarınızdan cihazınıza gönderilen mesajları saklamaya son verme, 80](#)

Dosyalanmış e-postayı mesaj gelen kutusunda gizleme:

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Dosyalanmış Mesajları Gizle** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Dosyalanmış mesajları görme:

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Klasör Görüntüle** öğesine basın.
3. Bir klasörü tıklatın.

E-posta seçenekleri

Ofis dışında yanıtını ayarlama

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.


1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** öğesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Ofis Dışında Yanıtını Kullan** onay kutusunu işaretleyin.
5. Görüntülenen alanda bir yanıt girin.
6. IBM® Lotus Notes® kullanıyorsanız, **Bitiş** alanında, ofis dışında yanıtının devre dışı bırakılacağı tarihi ayarlayın.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ofis dışında yanıtını kapatmak için **Ofis Dışında Yanıtını Kullan** onay kutusunun işaretin kaldırın.

Kişisel e-posta hesabınızın seçeneklerini değiştirin

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, kişisel e-posta hesabınızın bazı seçeneklerini değiştiremeyebilirsiniz.



BlackBerry® cihazınıza eklediğiniz her kişisel e-posta hesabınızın seçeneklerini değiştirebilirsiniz. E-posta filtreleri oluşturabilir, kişilerinizi senkronize edebilir, imzanızı veya ekran adınızı değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Hesabı Yönetimi**'ne basın.
3. Seçeneklerini değiştirmek istediğiniz e-posta hesabını tıklatın.

Kişisel e-posta hesapları hakkında daha fazla bilgi almak için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin ve **E-posta Ayarları Kılavuzları** altındaki bağlantıyı tıklayın.



Okuma onayını açma veya kapatma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza veya yöneticinize bağlı olarak bu görevi gerçekleştiremeyebilirsiniz veya bazı seçenekler görüntülenmeyebilir.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. Gönderen istediğinde BlackBerry® cihazınızın okuma onayı veya alındı onayı gönderip göndermeyeceğini ayarlamak için **Okuma Onayı Gönder** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

HTML e-posta mesajlarında resim yüklenmesini durdurma



BlackBerry® cihazınız varsayılan olarak, HTML e-posta mesajlarındaki resimleri otomatik olarak indirir ve gösterir.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Resimleri Otomatik İndir** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



HTML e-posta mesajındaki resimleri görüntülemek için  tuşu > **Resimleri AI** ögesine basın.

HTML e-posta mesajlarındaki harici resimleri indirmeden önce gösterilen istemi kapatma

Bazı HTML e-posta mesajları İnternet'teki harici resimlere bağlantılar içerir. Varsayılan olarak BlackBerry® cihazınız harici resimleri indirmeden önce size sorar.



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Harici Resim İndirmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk bölümünü alma



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Otomatik Daha Fazla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

E-postanın daha fazlasını indirmek için  tuşu > **Daha Fazla** veya **Tümünden Daha Fazla** ögesini tıklayın.

Cihazı tutucudan çıkardığınızda otomatik olarak yeni bir mesaj açma



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Cihazı Tutucudan Çıkardıktan Sonra En Yeni Mesajı Otomatik Aç** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yeni veya açılmamış mesaj göstergesini gizleme



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Yeni mesaj göstergesini gizlemek için, **Yeni Mesaj Göstergesini Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Açılmamış mesaj göstergesini gizlemek için **Mesaj Sayısını Göster** alanını **Yok** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Son kişilerin e-posta adresi alanlarında görüntülenmesini durdurma



Varsayılan olarak, kişi adı veya e-posta adresinin ilk birkaç karakterini Kime, Bilgi veya Gizli Bilgi alanına yazdığınızda BlackBerry® cihazınız, kişi listesinde bulunmayan son kişilerin e-posta adreslerini görüntüler.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **E-posta Oluştururken Son Kişileri Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Bir mesajı silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları açıldı olarak işaretlediğinizde görüntülenen istemi kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Daha Önce Açılanları İşaretlemeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Arama günlüklerini Mesajlar uygulamasında görüntüleme

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Çağrı Kayıtları ve Listeleri** ögesine basın.
 - Son ve yanıtız aramaları Mesajlar uygulamasında göstermek için **Tüm Aramalar** ögesini seçin.

- Arama günlüklerini Mesajlar uygulamasında gizlemek için **Hiçbiri** ögesini seçin.

E-posta saklama ve iletme

Cihazınızın mesajları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlama:




1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Mesajları Tutma Süresi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Bazı mesajlar artık cihazımda görüntülenmiyor, 118](#)



Bilgisayarınızdan cihazınıza gönderilen mesajları saklamaya son verme:

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4.  tuşu > **Klasör Yönlendirme** ögesine basın.
5. **Gönderilmiş Öğeler** klasörünün yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Cihazınızdan bilgisayarınıza gönderilen mesajların saklanmasına son verme:

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Gönderilmiş Öğelere Kopyasını Kaydet** onay kutusundaki işareti kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınıza e-posta iletilmesine son verme:

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Tercihleri** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Handheld'e E-posta Gönder** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry cihazınıza yeniden e-posta iletme için **Handheld'e E-posta Gönder** onay kutusunu işaretleyin.

E-posta Filtreleri

E-posta filtreleri hakkında




Hangi e-postanın BlackBerry® cihazınıza iletileceğini, hangilerinin bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında kalacağını belirlemek için e-posta filtreleri oluşturabilirsiniz.

E-posta filtreleri, e-postaya, e-posta filtreleri listesindeki sırasına göre uygulanır. Aynı e-postaya uygulanabilecek birden fazla filtre oluşturduysanız, hangisinin önce uygulanacağını belirtmek için istediğiniz e-posta filtresini listede daha yukarıya yerleştirmeniz gerekir.



Bir e-posta filtresi oluşturma

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

BlackBerry cihazınızda bulunan kişisel bir e-posta hesabı için (Google Mail™ veya Windows Live™ Hotmail® gibi) bu görevin tamamlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin ve **E-posta Kurulum Kılavuzları** altındaki bağlantıyı tıklayın.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Filtreleri** ögesine basın.
3.  tuşu > **Yeni** ögesine basın.
4. E-posta filtresi için bir ad yazın.
5. E-posta filtre seçeneklerini ayarlayın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişi veya konu temelli bir e-posta filtresi oluşturma



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2. Bir e-posta vurgulayın.
3.  tuşu > **Filtreleme Ölçütü** > **Gönderen** veya **Konu**'yu tıklayın.
4. E-posta filtresi için bir ad yazın.
5. E-posta filtre seçeneklerini ayarlayın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

E-posta filtreleme seçenekleri




Seçenek	Açıklama
Kimden	E-posta filtresinin, e-postanızın Kimden alanında bulmasını istediğiniz bir veya daha fazla kişiyi veya e-posta adresini belirtin. Birden fazla kişi veya e-posta

Seenek	Aıklama
	adresi arıyorsanız, bunları noktalı virgüle (;) ayırın. E-posta filtresinin, belirli bir metni ieren tm kiři ve e-posta adreslerini bulması iin, metni yazın ve kiři veya e-posta adresinin kalanının yerini tutması iin joker karakteri olarak bir yıldız (*) kullanın.
Buraya gnderildi	E-posta filtresinin, e-postanızın Buraya gnderildi alanında bulmasını istediėiniz bir veya daha fazla kiři veya e-posta adresini belirtin. Birden fazla kiři veya e-posta adresi arıyorsanız, bunları noktalı virgüle (;) ayırın. E-posta filtresinin, belirli bir metni ieren tm kiři ve e-posta adreslerini bulması iin, metni yazın ve kiři veya e-posta adresinin kalanının yerini tutması iin joker karakteri olarak bir yıldız (*) kullanın.
Konu	E-posta filtresinin, e-postanızın Konu alanında aramasını istediėiniz metni tanımlayın.
Mesaj	E-posta filtresinin, e-postanızın gvdesinde aramasını istediėiniz metni tanımlayın.
Doėrudan bana gnder	E-posta filtresinin, Kime alanında sizin e-posta adresiniz bulunan e-postaya uygulanıp uygulanmayacaėını ayarlayın.
Bana Bilgi ile gnder	E-posta filtresinin, Bilgi alanında sizin e-posta adresiniz bulunan e-postaya uygulanıp uygulanmayacaėını ayarlayın.
Bana Gizli ile gnder	E-posta filtresinin, Gizli alanında sizin e-posta adresiniz bulunan e-postaya uygulanıp uygulanmayacaėını ayarlayın.
nem	E-posta filtresinin uygulanmasını istediėiniz e-postanın nem seviyesini belirleyin.
Hassasiyet	E-posta filtresinin uygulanmasını istediėiniz e-postanın hassasiyet seviyesini belirleyin.
İřlem	E-posta filtresinin, BlackBerry® cihazınıza iletilmiř e-postaya uygulanıp uygulanmayacaėını ayarlayın. E-posta iletilmiřse, yksek nemle mi yoksa yalnızca e-posta bařlıėıyla mı iletildiklerini belirleyin.

Bir e-posta filtresini açma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Filtreleri** öğesine basın.
3. Bir e-posta filtresinin yanındaki onay kutusunu seçin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

E-posta filtresi değiştirme, öncelik belirleme ve silme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Filtreleri** öğesine basın.
3. Bir e-posta filtresini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Bir e-posta filtresini değiştirmek için **Düzenle** öğesini tıklayın. E-posta filtresi seçeneklerini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - Bir e-posta filtresini önceliklendirmek için **Taşı** öğesini tıklayın. Yeni konumu tıklayın.
 - Bir e-posta filtresini silmek için **Sil** öğesini tıklayın.

E-posta senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

Kablosuz veri senkronizasyonu özelliği, ajanda verilerini (kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar) kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin BlackBerry® akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında senkronize etmek için tasarlanmıştır.

Kablosuz e-posta eşitleme özelliği, e-postayı kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında eşitlemek için tasarlanmıştır. Abone akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını dosyaladığında veya sildiğinde, bu e-posta mesajları e-posta uygulamasında da dosyalanmalı ve silinmelidir. Aynı şekilde, bilgisayarda bulunan e-posta uygulamasındaki mesajlarda yapılan değişiklikler de akıllı telefona yansıtılmalıdır.



Bazı az rastlanan durumlarda, akıllı telefonun bir kişi, takvim girişi veya e-posta hesabını tanımaması halinde, bazı veriler veya e-postalar senkronize edilemeyebilir veya eşitlenemeyebilir.

Akıllı telefonda kablosuz veri senkronizasyonu veya kablosuz e-posta eşitleme özelliği bulunmuyorsa veya abone bu özellikleri kapatmışsa, ajanda verilerini ve e-postayı senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracı kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme



BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Kablosuz Eşitleme seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Kablosuz Eşitleme** onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Eğer cihazınız bir Microsoft® Outlook® e-posta hesabıyla ilişkiliyse, kişisel klasörlerdeki e-postaları eşitlemek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software konumundaki Yardım bölümüne bakın.

Cihazınızdaki ve bilgisayardaki e-posta uygulamasındaki e-postayı silme

BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Silme Açık seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Silme Açık** alanını **Posta Kutusu ve Handheld** olarak değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



E-postanın kablosuz iletişim şebekesi üzerinde silinmesi kısa bir zaman alır.

İlgili bilgiler

[Mesajları silme, 73](#)

Bilgisayarınızdaki silinmiş öğeler klasörünü cihazdan boşaltma

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4.  tuşu > **Silinen Öğeleri Temizle**'ye basın.

Senkronizasyon çakışmaları hakkında

BlackBerry® cihazınızda ve bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında aynı e-postayı veya ajanda verileri ögesini değiştirdiğinizde bir senkronizasyon çakışması olur.

E-postayı kablosuz e-posta eşitleme yöntemiyle eşitlerseniz, bir e-posta eşitleme çakışması olması durumunda, cihazınızdaki e-postanın mı yoksa bilgisayarınızdaki e-postanın mı öncelikli olacağını ayarlayabilirsiniz.

Ajanda verilerinizi kablosuz veri senkronizasyonu yöntemiyle eşitlerseniz, bir veri senkronizasyon çakışması olması durumunda, bilgisayarınızdaki ajanda verileri cihazınızdaki ajanda verilerine göre önceliklidir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.



İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)

E-posta eşitleme çakışmalarını yönetme

BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Çakışmalarda seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Çakışmalarda** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

PIN mesajları

PIN mesajları hakkında

PIN, BlackBerry® cihazlarını ve BlackBerry özellikli cihazları kablosuz iletişim şebekesi üzerinde benzersiz biçimde tanımlar. BlackBerry cihazı veya BlackBerry özellikli cihaz kullanan bir kişi varsa ve kişinin PIN numarasını biliyorsanız, bu kişilere PIN mesajları gönderebilirsiniz. PIN mesajları, e-posta hesabınızdan yönlendirilmez.

PIN mesajınız alıcıya teslim edildiğinde, mesaj gelen kutusunda PIN mesajının yanında D harfi görüntülenir.

PIN'inizi bulma





Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın. **Cihaz** > **Cihaz ve Durum Bilgileri** ögesini tıklatın.
- Bir mesajda, **mypin** ve ardından bir boşluk girin.

PIN mesajı oluşturma ve gönderme

PIN mesajı oluşturma ve gönderme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.

2.  tuşu > **Diğer Oluştur** > **PIN Oluştur**'a basın.
3. **Kime** alanında aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir PIN girin. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Kişi listesindeki bir kişi için kaydedilmiş PIN varsa, kişinin adını girin. Klavyedeki  tuşuna basın.
4. Mesajınızı yazın.
5.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.

İlgili bilgiler

[Kişisel dağıtım listeleri, 188](#)




[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Mesajı tekrar gönderme

Yeniden göndermeden önce metin mesajını değiştiremezsiniz.

Gönderilmiş bir mesajda  tuşunu basılı tutun.

- Mesajı değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklayın. Mesajı değiştirin.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Alıcıları değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklayın. Bir kişiyi vurgulayın.  tuşu > **Adres Değiştir**'e basın. Yeni kişiyi tıklayın.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Mesajı değiştirmeden tekrar göndermek için **Tekrar Gönder** ögesini tıklayın.

İlgili bilgiler

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Bir e-posta veya PIN mesajını yanıtlayın veya iletin

Mesajlar listesinde  tuşunu basılı tutun.






- Mesaj yanıtlamak için **Yanıtla** veya **Tümünü Yanıtla** ögesini tıklayın.
- Mesaj iletmek için **İlet** veya **Şu Şekilde İlet** ögesini tıklayın.

İlgili bilgiler


[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Yazım Denetimi

Oluşturduğunuz mesajların, takvim kayıtlarının, görevlerin veya notların yazımlarını denetleyebilirsiniz.



1.  tuşu > **Yazımı Denetle**'ye basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Önerilen yazımı kabul etmek için görüntülenen listede bir sözcüğü tıklayın.
 - Önerilen yazımı yok saymak için  tuşunu basılı tutun.
 - Önerilen yazımın tüm tekrarlarını yok saymak için.  tuşu > **Tümünü Yoksay**'a basın.
 - Özel sözlüğe sözcüğü eklemek için  tuşu > **Sözlüğe Ekle** ögesine basın.
 - Yazım denetimini durdurmak için  tuşu > **Yazım Denetimini İptal Et**'e basın.

Mesaj taslağı kaydetme

Mesaj oluştururken  tuşu > **Taslak Kaydet** ögesine basın.

Mesaja kişi ekleme



Bir kişiyi e-postaya, metin mesajına veya MMS mesajına ekleyebilirsiniz.

1. Mesaj oluştururken  tuşu > **Ekle** > **Kişi**'ye basın.
2. Bir kişi bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Devam Et**'e basın.

İlgili bilgiler

[Metin mesajına dosya ekleyemiyorum, 120](#)

Alınan PIN mesajları için önem seviyesi ayarlama

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **PIN Mesajlarını Kırmızı Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişiyi gizli bilgiye alma

Bir e-posta veya PIN mesajında kişiyi gizli bilgiye alabilirsiniz.

E-posta veya PIN mesajı oluştururken  tuşu > **Gizli Bilgi Ekle** ögesine basın.


PIN için bağlantı oluşturma

Mesaj, takvim girişi, görev veya notta PIN için bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantıyı tıklatarsanız, PIN mesajını gönderebilirsiniz.

Metin girerken, **pin:** yazın ve ardından PIN'i girin.

Mesaj gönderilmesini durdurma


Bir mesajın gönderilmesini ancak mesajın yanında bir saat simgesi görüntülenirse durdurabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Mesajı vurgulayın.
3.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

PIN mesajlarını görüntüleme ve yanıt verme


Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

1. Mesajda, dosyada, ekte veya web sayfasında  tuşu > **Bul** veya **Sayfada Bul** ögesine basın.
2. Metni yazın.
3. **Enter** tuşuna basın.


Metnin geçtiği bir sonraki yeri bulmak için  tuşu > **Sonrakini Bul** ögesine basın.

Ekran adı yerine adres görüntüleme


Mesajlar listesinde  tuşu > **Adresi Göster** ögesine basın.

Yeniden ekran adını görmek için  tuşu > **Adı Göster** ögesine basın.

Dosyalanmış mesajları görme




1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Klasör Görüntüle** ögesine basın.
3. Bir klasörü tıklatın.

Mesaj kaydetme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Bir mesajı vurgulayın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Mesajları silme

Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.



- Mesaj silmek için, mesajı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.
- Bir dizi mesajı silmek için bir mesajı vurgulayın. **Shift** tuşunu basılı tutun. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. **Shift** tuşunu bırakın.  tuşu > **Mesaj Sil**'e basın.
- Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları silmek için bir tarih alanını vurgulayın.  tuşu > **Öncekini Sil** > **Sil**'e basın.

Not: Öncekini Sil menü ögesini kullanarak sildiğiniz e-posta, e-posta eşitleme sırasında bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasından silinmez.

Mesaj listesinde mesajların gösterilme şeklini değiştirme



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Konu satırı ve gönderenin sırasını değiştirmek için **Gösterim Sırası** alanını değiştirin.
 - Mesajların nasıl ayrılacağını değiştirmek için **Ayırıcılar** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Gönderilmiş mesajları mesaj gelen kutusunda gizleme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Gönderilmiş Mesajları Gizle** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

PIN mesajı seçenekleri



Cihazınızın mesajları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlama

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Mesajları Tutma Süresi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



İlgili bilgiler

[Bazı mesajlar artık cihazımda görüntülenmiyor, 118](#)



Cihazı tutucudan çıkardığınızda otomatik olarak yeni bir mesaj açma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Cihazı Tutucudan Çıkardıktan Sonra En Yeni Mesajı Otomatik Aç** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Yeni veya açılmamış mesaj göstergesini gizleme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Yeni mesaj göstergesini gizlemek için, **Yeni Mesaj Göstergesini Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Açılmamış mesaj göstergesini gizlemek için **Mesaj Sayısını Göster** alanını **Yok** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir mesajı silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları açıldı olarak işaretlediğinizde görüntülenen istemi kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Daha Önce Açılanları İşaretlemeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajları

Metin mesajları hakkında

Metin mesajları göndermek ve almak için kablosuz iletişim servisi sağlayıcınızın, kablosuz iletişim servisi planınızı metin mesajlarına uygun olarak ayarlaması gerekir. Kablosuz iletişim servisi sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Metin mesajlarını yazmak için kullandığınız giriş diline bağlı olarak mesajlarınız, alıcılar tarafından beklediğinizden farklı görüntülenebilir.



Kablosuz iletişim servisi sağlayıcınıza bağlı olarak şu ortam dosyalarını metin mesajlarında gönderemiyor ve alamıyor olabilirsiniz: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg, veya .mov.



BlackBerry® cihazınızla ilişkili birden fazla telefon numaranız varsa, cihazınız Telefon uygulamasındaki Numaram alanında görüntülenen ilk telefon numarasını kullanarak metin mesajlarını gönderir.

Metin mesajı oluşturma ve gönderme

Metin mesajı gönderme

Metin mesajını gönderebileceğiniz alıcıların sayısı, kablosuz iletişim servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Metin Mesajı Oluştur**'a basın.
3. **Kime** alanında aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir kişi adı yazın.
 -  tuşu > **Kişi Seç**'e basın. Bir kişiyi tıklatın.

- Metin mesajlarını alabilecek bir telefon numarası girin (ülke ve alan kodu dahil). Latin dışında karakterler kullanılan dillerde, rakam girmek için **Tümü** tuşuna basın. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - BlackBerry® cihazınız bir CDMA şebekesine bağlıysa, e-posta adresi yazabilirsiniz.
4. Mesajınızı yazın.
 5. Klavyedeki  tuşuna basın.

İlgili bilgiler

[Kişisel dağıtım listeleri, 188](#)




[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)

Mesajı tekrar gönderme

Yeniden göndermeden önce metin mesajını değiştiremezsiniz.


Gönderilmiş bir mesajda  tuşunu basılı tutun.



- Mesajı değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklatın. Mesajı değiştirin.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Alıcıları değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklatın. Bir kişiyi vurgulayın.  tuşu > **Adres Değiştir**'e basın. Yeni kişiyi tıklatın.  tuşu > **Gönder** ögesine basın.
- Mesajı değiştirmeden tekrar göndermek için **Tekrar Gönder** ögesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Mesaj gönderemiyorum, 116](#)


Enter tuşuna basıldığında metin mesajı gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlayın

Her  tuşuna bastığınızda metin mesajı gönderilmesini engelleyebilirsiniz, böylece birden fazla metin içermesini istediğiniz bir mesajın yanlışlıkla gönderilmesi engellenmiş olur.


1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **Genel Metin Mesajlaşma Seçenekleri** bölümünde **Göndermek için Enter Tuşuna Bas** onay tuşunun işaretin kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajı iletin

Telif hakkı korumalı içeriği olan metin mesajlarını iletemezsiniz.

Mesajlar listesinde  tuşu > **İlet** veya **Şu Şekilde İlet**.

Metin mesajına dosya ekleme

1. Metin mesajı oluştururken  tuşu > **Ekle** ögesine basın.
2. Aşağıdaki menü öğelerinden birini tıklatın:
 - **Resim**
 - **Video**



- Konum
 - Ses
 - Sesli Not
 - Kişi
 - Appointment (Randevu)
3. Bir medya dosyasını tıklatın.

İlgili bilgiler



[Metin mesajına dosya ekleyemiyorum, 120](#)

Gönderdiğiniz metin mesajlarının önem seviyesini ayarlayın

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu seçenek görünmeyebilir.


1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** öğesine basın.
3. **MMS** bölümündeki **Mesaj Filtreleme** bölümünde **Önem** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajı için alındı bilgisi veya okundu bilgisi isteme

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** öğesine basın.
3. **MMS** bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mesaj alıcıya ulaştığında bildirim almak istiyorsanız **Teslimi Onayla** onay kutusunu işaretleyin.
 - Alıcı mesajı açtığında bildirim almak istiyorsanız **Okumayı Onayla** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderilmesini durdurma

Bir mesajın gönderilmesini ancak mesajın yanında bir saat simgesi görüntülenirse durdurabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2. Mesajı vurgulayın.
3.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Metin mesajlarını görüntüleme ve yanıt verme


Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

1. Mesajda, dosyada, ekte veya web sayfasında  tuşu > **Bul** veya **Sayfada Bul** öğesine basın.
2. Metni yazın.
3. **Enter** tuşuna basın.




Metnin geçtiği bir sonraki yeri bulmak için  tuşu > **Sonrakini Bul** ögesine basın.

Dosyalanmış mesajları görme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Klasör Görüntüle** ögesine basın.
3. Bir klasörü tıklayın.

Mesajları silme




Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.

- Mesaj silmek için, mesajı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.
- Bir dizi mesajı silmek için bir mesajı vurgulayın. **Shift** tuşunu basılı tutun. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. **Shift** tuşunu bırakın.  tuşu > **Mesaj Sil**'e basın.
- Belirli bir tarihten önceki tüm mesajları silmek için bir tarih alanını vurgulayın.  tuşu > **Öncekini Sil** > **Sil**'e basın.


Not: Öncekini Sil menü ögesini kullanarak sildiğiniz e-posta, e-posta eşitleme sırasında bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasından silinmez.

Metin mesajından geçmişi silme

Aşağıdakilerden birini yapın:



- Geçmişten belirli bir mesajı silmek için, mesajı vurgulayın.  tuşu > **Mesaj Sil**'e basın.
- Tüm mesajları geçmişten silmek ve sohbeti açık tutmak için, bir mesaj yanıtlarken  tuşu > **Konuşmayı Sil** ögesine basın.
- Tüm mesajları geçmişten silmek ve sohbeti kapatmak için, metin mesajları listenizde bir mesajı vurgulayın.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

Metin mesajından ortam dosyası kaydetme

1. Metin mesajında bir ek açın.
2.  tuşuna basın.
3. **Kaydet <ortam türü>** ögesini tıklayın.
4. **Kaydet**'i tıklayın.

Bir mesajdan bir vCard kişi ekini kaydetme

Bir mesajda vCard® kişi eki aldığınızda, kişi bilgilerini kişi listesine eklemek için kaydedebilirsiniz.



1. Mesajda vCard kişi ekini vurgulayın.
2.  tuşu > **Eki Görüntüle** ögesine basın.
3.  tuşuna basın.
4. Aşağıdaki öğelerinden birini tıklayın:

- **Kişilere Ekleyin**
- **Kişiyi Güncelleyin**



İlgili bilgiler

[Mesaj veya ek görüntülenmiyor veya yarıda kesiliyor, 119](#)



Takviminize metin mesajından randevu ekleme

1. Metin mesajında iCalendar ekini vurgulayın.
2.  tuşu > **Randevuları Görüntüle**'ye basın.
3.  tuşu > **Takvime Ekle**'ye basın.



Metin mesajlarının görünümünü değiştirme

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **Genel Metin Mesajlaşma Seçenekleri** bölümünde **Görüşme Tarzı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajları geçmişinde adları gösterme



1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **Genel Metin Mesajlaşma Seçenekleri** bölümünde **Adları Göster** onay tuşunu işaretleyin.
4. Ekran adınızı değiştirmek için **Ekran Adı** alanının yanına bir ad girin. Bu ad, gönderdiğiniz mesajlarda değil yalnızca metin mesajlarının geçmişinde gösterilir.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesaj listesinde mesajların gösterilme şeklini değiştirme



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Konu satırı ve gönderenin sırasını değiştirmek için **Gösterim Sırası** alanını değiştirin.
 - Mesajların nasıl ayrılacağını değiştirmek için **Ayırıcılar** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajları seçenekleri

Dolaşım sırasında metin mesajı almayı durdurma

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **MMS** bölümünde **Multimedya Alımı** alanını ve **Otomatik Alma** alanını **Yalnızca Ana Konum** olarak ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Metin mesajlarını engelleme

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **MMS** bölümündeki **Mesaj Filtreleme** bölümünde **Adsız Mesajları Reddet** ya da **Reklamları Reddet** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajlarını SIM kartınızda saklama



Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

BlackBerry® cihazınızda SIM kart kullanılıyor ve SIM kartınız metin mesajlarını saklamak üzere ayarlanmışsa, metin mesajlarınız Mesajlar uygulamasında görüntülenmeye devam eder.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajı**'na basın.
3. **Mesajları SIM Kartta Bırak** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajlarının SIM kartınızda saklanmasını durdurmak için, **Mesajları SIM Kartta Bırak** alanını **Hayır** olarak değiştirin. Bu alanı Hayır olarak değiştirdiğinizde metin mesajlarınız SIM kartınızdan silinir.



Cihazınızın mesajları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlama

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Mesajları Tutma Süresi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler



[Bazı mesajlar artık cihazımda görüntülenmiyor, 118](#)

Metin mesajları için Otomatik Metni kapatma

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **SMS Metni** bölümünde, **Otomatik Metni Devre Dışı Bırak** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Servis merkezinizin metin mesajlarını ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını ayarlama

Gönderdiğiniz metin mesajı hemen teslim edilemediğinde, servis sağlayıcınız mesajı Tekrar Deneme alanında belirlenen sayıda tekrar göndermeye çalışır.. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu seçenek görünmeyebilir.



1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **SMS Metni** bölümünde **Tekrar Deneme** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajlarını göndermek için kablosuz iletişim şebekesi türü ayarlama



Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

1. Ana ekranda **Metin Mesajları** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajlaşma** ögesine basın.
3. **SMS Metni** bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Metin mesajları göndermek için yalnızca bir şebeke türü kullanmak için **Kullanılacak Şebeke** alanını **Devre Anahtarlı** veya **Paket Anahtarlı** olarak ayarlayın.
 - Metin mesajları göndermek için şebeke türlerinden birini kullanmak için (dolaşım sırasında faydalı olabilir), **Kullanılacak Şebeke** alanını **Devre Anahtarlı Tercih Edilir** veya **Paket Anahtarlı Tercih Edilir** olarak ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Cihazı tutucudan çıkardığınızda otomatik olarak yeni bir mesaj açma


1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Cihazı Tutucudan Çıkardıktan Sonra En Yeni Mesajı Otomatik Aç** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yeni veya açılmamış mesaj göstergesini gizleme



1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Yeni mesaj göstergesini gizlemek için, **Yeni Mesaj Göstergesini Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Açılmamış mesaj göstergesini gizlemek için **Mesaj Sayısını Göster** alanını **Yok** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir mesajı silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.

3. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları açıldı olarak işaretlediğinizde görüntülenen istemi kapatma

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Mesaj Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Daha Önce Açılanları İşaretlemeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hücre yayını



Hücre yayını hakkında

Hücre yayını, kablosuz iletişim servis sağlayıcılarının belli bir coğrafi alandaki tüm BlackBerry® cihazlarına, SMS metin mesajlaşma kullanarak aynı anda bilgi gönderebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Belli bir türde bilgi veren bir hücre yayını kanalına abone olarak, bu türde bilgiler içeren hücre yayını mesajları alabilirsiniz. Farklı hücre yayını kanalları farklı hücre yayını mesajları gönderir. Örneğin bir hücre yayını kanalı düzenli olarak hava raporu gönderirken, bir diğeri trafik raporu gönderebilir.

Hücre yayını açma

Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyor olması ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın SIM kartınızı hücre yayınına ayarlaması ya da hücre yayını kanalı için size kimlik bilgilerini sağlaması gerekir.

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve cihazınızın bağlı olduğu kablosuz iletişim şebekesine bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** > **Hücre Yayını Ayarları** öğesini tıklatın.
3. **Hücre Yayını Servisi** onay kutusunu işaretleyin.
 - Bir ya da daha fazla hücre yayını kanalı ekranda görüntüleniyorsa kanalın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
 - Eğer ekranda hücre yayını kanalı görüntülenmiyorsa, **Boş** alanını işaretleyin.  tuşu > **Kanal Ekle**'ye basın. Kanal kimliğini ve bir takma adı girin. **Tamam**'ı tıklatın.
4. Bir dilin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Hücre yayını kapatmak için, **Hücre Yayını Servisi** onay kutusunun işaretini kaldırın. Hücre yayını kapatmadan önce, kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın tercih edilen hızlar gibi konunuza bağlı servisleri yönetmek için hücre yayını kullanmadığını doğrulayın.

İlgili bilgiler



[Hücre yayını açamıyorum, 120](#)

Hücre yayını kanalından mesaj alınmasını durdurma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın tercih edilen hızlar gibi konumunuza bağlı servisleri yönetmekte, hücre yayını kanalını kullanmadığını doğrulayın.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > Hücre Yayını Ayarları** öğesini tıklatın.
3. **Kanallar** bölümünde bir hücre yayını kanalını vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Hücre yayını kanalından gelen mesajları almayı durdurmak için **Devre Dışı Bırak**'ı tıklatın.
 - Hücre yayını kanalını silmek için **Kanalı Sil**'i tıklatın.


Hücre yayını kanalını yeniden adlandırma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > Hücre Yayını Ayarları** öğesini tıklatın.
3. **Kanallar** bölümünde bir hücre yayını kanalını vurgulayın.
4.  tuşu > **Takma Ad Ayarla**'ya basın.
5. Hücre yayını kanalı için bir ad girin.
6. **Tamam**'ı tıklatın.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajlar için güvenlik seçenekleri


Gelen mesajları engelleme

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuzdaki kişilerden, kuruluşunuz dışındaki kişilerden veya tümünden gelen PIN mesajlarını engelleyemeyebilir veya bu mesajların engellemesini kaldıramayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.




1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Güvenlik Duvarı** öğesini tıklatın.
3. Bir ya da daha fazla mesaj türünün yanındaki onay kutusunu seçin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Not: Engellenmiş mesajları BlackBerry cihazınızda almıyor olsanız dahi bunlar, kablosuz servis planınızın veri kullanım miktarına dahil edilebilirler. E-posta mesajların iletilmesini kapatarak veya e-posta mesaj filtreleri kullanarak veri kullanımına katkıda bulunmadan e-posta mesajlarının cihazınıza iletilmesini durdurabilirsiniz.


Kişi listeniz veya izin verilen gönderen listenizdeki kişilerden gelen mesajlara izin verme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Güvenlik Duvarı** ögesini tıklatın.
3. **Kişiler** onay kutusunu veya **Özel Adresler, Telefon Numaraları veya PIN'ler** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İzin verilen gönderen listenize kişi ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Güvenlik Duvarı** ögesini tıklatın.
3. **Genel** bölümünde **Devreye Al** onay kutusu işaretli değilse, kutuyu işaretleyin.
4. **Gelen Mesajları Engelle** bölümünde, bir ya da daha fazla mesaj türünü seçin.
5. **İstisnalar** bölümünde, **Özel Adresler, Telefon Numaraları veya PIN'ler** onay kutusunu işaretleyin.
6. **Ekle** ögesini tıklatın.
7.  tuşuna basın.
8. Aşağıdaki menü öğelerinden birini tıklatın:
 - **E-posta Adresi Ekle**
 - **Telefon Numarası Ekle**
 - **PIN Ekle**
9. **Yeni istisna ekle** iletişim kutusuna kişi bilgilerini girin.
10. Klavyedeki  tuşuna basın.
11.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Engellenen mesaj sayacını sıfırlama

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Güvenlik Duvarı** ögesini tıklatın.
3. Bir mesaj türünü vurgulayın.
4.  tuşuna basın > **Sayacı Sıfırla** veya **Tüm Sayaçları Sıfırla** ögesine basın.

Ekler

Dosyalar ve ekler hakkında


Ekleri görüntüleyebilir, indirebilir ve BlackBerry® cihaz belleğine ya da medya kartına kaydedebilirsiniz. E-posta hesabınız kuruluşunuzun ağındaki dosyalara erişimi destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuzun ağındaki dosyaları önizleyebilir, cihazınıza kaydedebilir ya da indirmeden doğrudan e-posta

mesajlarına ekleyebilirsiniz. Cihazınıza kaydedilmiş tüm dosyaların bir listesini görüntülemek için Dosyalar uygulamasını kullanabilirsiniz. Kuruluşunuzun ağındaki dosyaları, cihazınızı kullanarak tekrar adlandırabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.

İndirdiğiniz ekleri ya da dosyaları değiştirmek için, başka şirketlerin BlackBerry cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış düzenleme uygulamalarını (örn. Documents To Go®) kullanabilirsiniz.

Dosya ya da ek açma

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.





1. Mesajda, toplantı davetinde veya takvim girişinde  tuşunu basılı tutun.
2. Gerekliyse, **Ek Bilgilerini Al** ögesini tıklatın.
3. **Eki Aç** ögesini tıklatın.
4. Gerekliyse, **Ekler** ekranında bir eki tıklatın.
5. Gerekliyse, iletişim kutusunda bir seçeneği seçin.


İlgili bilgiler

[Hücre yayını açamıyorum, 120](#)

Dosya ya da ek kaydetme

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.


1. Bir mesaj, takvim kaydı ya da web sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mesaj ya da takvim kaydında yalnızca bir ek varsa  tuşunu basılı tutun.
 - Mesaj ya da takvim kaydında birden fazla ek varsa, bir eki vurgulayın.  tuşuna basın.
 - Web sayfasından dosya indiriyorsanız  tuşunu basılı tutun.
2. **Eki indir** ya da **Dosyayı indir** ögesini tıklatın.
3. Eki ya da dosyayı içine kaydetmek istediğiniz klasörü vurgulayın.
4.  tuşu > **Burayı Seç'e** basın.

Eki indirmeyi durdurmak için, indirmekte olduğunuz bir eki vurgulayın.  tuşu > **İndirmeyi İptal Et'e** basın.

Ek olarak dosya gönderme

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.

2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Gönder** öğesine basın.
4. Bir mesaj türünü tıklayın.

İlgili bilgiler

[Metin mesajına dosya ekleyemiyorum, 120](#)



Dosya ya da ekteki bağlantıyı açma

Bazı dosyalarda tablolar, resimler, dipnotlar, metin kutuları veya yorumlar gibi katıştırılmış içeriklere bağlantılar bulunabilir.

1. Dosyada bir bağlantıyı vurgulayın.
2.  tuşu > **Bağlantıyı AI** veya **AI'a** basın.


Dosyaya dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Dosya ya da ek için yazı tipi seçeneklerini ayarlama

1. Dosyada veya ekte  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Yazı tipi alanlarını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Dosya özelliklerini görüntüleme

Dosyanın boyutunu, yazarını, yayımlanma tarihini ve diğer bilgilerini görebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklayın.
2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Özellikler** öğesine basın.

vCard kişi ekleri



vCard kişi ekleri hakkında

vCard® kişi ekleri (.vcf dosyaları) belirli bir kullanıcıya ait iletişim bilgilerini içerir. E-posta mesajına bir vCard kişi eki eklediğinizde, e-posta mesajınızın alıcıları iletişim bilgilerinizi görebilir ve BlackBerry® cihazı kişi listelerine ekleyebilir. vCard kişi eki içeren bir e-posta mesajı açtığınızda, mesajın sonunda bir kitap simgesiyle birlikte ekli kartın sahibinin adı görünür.

Bir mesajdan bir vCard kişi ekini kaydetme

Bir mesajda vCard® kişi eki aldığınızda, kişi bilgilerini kişi listesine eklemek için kaydedebilirsiniz.

1. Mesajda vCard kişi ekini vurgulayın.

2.  tuşu > **Eki Görüntüle** ögesine basın.
3.  tuşuna basın.
4. Aşağıdaki öğelerinden birini tıklatın:
 - **Kişilere Ekleyin**
 - **Kişiyi Güncelleyin**

İlgili bilgiler

[Mesaj veya ek görüntülenmiyor veya yarıda kesiliyor, 119](#)

S/MIME korumalı mesajlar

Temel S/MIME korumalı mesaj özellikleri

Mesajları imzalama ve şifreleme hakkında

E-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, BlackBerry cihazınızdan gönderdiğiniz e-posta ve PIN mesajlarının güvenlik seviyesini artırmak için, mesajları dijital olarak imzalayabilir veya şifreleyebilirsiniz. Dijital imzalar alıcının, gönderdiğiniz mesajların doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Özel anahtarınızı kullanarak bir mesajı dijital olarak imzaladığınızda, alıcılar mesajın sizden olduğunu ve mesajın değiştirilmediğini doğrulamak için genel anahtarınızı kullanır.

Şifreleme, mesajları gizli tutmak amacıyla tasarlanmıştır. Bir mesajı şifrelediğinizde, cihazınız mesajı şifrelemek için alıcının genel anahtarını kullanır. Alıcılar mesajın şifresini çözmek için kendi özel anahtarlarını kullanır.

Şifreli bir PIN mesajı göndermek için, kişi listenizdeki kişi için bir PIN ve e-posta adresinizin olması gerekir. Cihazınız, bir PGP® anahtarı veya kişinin sertifikasını bulmak için adres defterinizdeki e-posta adresini kullanır.

Mesajı imzalama veya şifreleme

E-postayı ve PIN mesajlarını imzalayabilir veya şifreleyebilirsiniz.


1. Bir mesaj oluştururken **Kodlama** alanını değiştirin.
2. Gerekliyse, **Sınıflandırma** alanını değiştirin.



İlgili bilgiler

[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)

Mesajı geçiş deyimiyle şifreleme

BlackBerry® cihazınız, gönderen ve alıcı arasında paylaşılan bir geçiş deyimini kullanarak e-posta ve PIN mesajlarını şifreleyebilir.



1. Gönderilmeyen bir mesajda **Kodlama** alanını **İmzala** veya **İmzala ve Şifrele** olarak değiştirin.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Parola Tabanlı Şifreleme Kullan** onay kutusunu işaretleyin.

4. **İzin Verilen İçerik Şifrelemeleri** bölümünde, bir veya daha fazla izin verilen içerik şifrelemesinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
5. Mesajı imzalıyorsanız, **İmzalama Seçenekleri** bölümünde bir sertifika seçin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
7. Mesajınızı yazın.
8.  tuşu > **Gönder** öğesine basın.
9. Mesajı şifrelemek için bir geçiş deyimini yazın.
10. Geçiş deyimini onaylayın.
11. **Tamam**'ı tıklatın.

Güvenli bir yöntem kullanmak, alıcının geçiş deyimini öğrenmesini sağlar.


Mesaja sertifika ekleme

E-posta ve PIN mesajlarına sertifika ekleyebilirsiniz.


1. Mesaj oluştururken  tuşu > **Ekle** > **Sertifika** öğesine basın.
2. Bir sertifikayı vurgulayın.
3.  tuşu > **Devam Et**'e basın.

Mesaj imzalamak veya şifrelemek için kullanılan sertifikayı indirme

Bir sertifika alınan bir mesaja dahil edilmemişse veya BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposunda zaten bulunmuyorsa, sertifikayı indirebilirsiniz.

1. Mesajda şifreleme göstergesini veya bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Gönderenin Sertifikasını Al**'a basın.


Mesajdan sertifika ekleme



1. Mesajda bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Gönderenin Sertifikasını Al**'a basın.

Ekten sertifika ekleme


1. Mesajda sertifika ekini tıklatın.
2. **Sertifika Ekini Al**'ı tıklatın.
3. Sertifikayı tıklatın.
4. **Sertifika Al**'ı tıklatın.

S/MIME korumalı mesajlarda ek göstergeleri


Gösterge	Açıklama
	Mesaj bir sertifika eki ekler.

Gösterge	Açıklama
	Mesaj birden fazla sertifika eki ekler.
	Mesaj bir sertifika sunucusu eki ekler.


Mesajdan sertifika sunucusunun bağlantı bilgilerini ekleme

1. Mesajda sertifika sunucusu göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Sunucu Al**'a basın.

Mesaj imzalamak veya şifrelemek için kullanılan sertifikayı görüntüleme








1. Mesajda şifreleme durumu göstergesini veya bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Gönderenin Sertifikasını Göster** veya **Şifreleme Sertifikasını Göster**'e basın.

Zayıf biçimde şifrelenen mesajın şifreleme bilgilerini görüntüleme

1. Zayıf biçimde şifrelenen bir mesajda şifreleme durumu göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Şifreleme Ayrıntılar**'ına basın.



S/MIME korumalı mesaj durumu

S/MIME korumalı mesajlar için dijital sinyal göstergeleri

Gösterge	Açıklama
	BlackBerry® cihazınız dijital imzayı doğruladı.
	Cihazınız dijital imzayı doğrulayamıyor.
	Cihazınızın dijital imzayı doğrulaması için daha fazla veri gerekiyor.
	Cihazınız sertifika zincirine güveniyor.
	Gönderenin e-posta adresi sertifikanın e-posta adresiyle eşleşmiyor ya da gönderenin sertifikası iptal edilmiş, güvenilmiyor, doğrulanamıyor veya cihazınızda yok.
	Sertifika zayıf, sertifika durumu güncel değil veya cihazınızın sertifikanın güven durumunu doğrulaması için daha fazla veri gerekiyor.
	Gönderenin sertifikasının süresi dolmuş.

Şifreleme durumu göstergeleri


Yöneticiniz, aldığınız mesajların güçlü mü yoksa zayıf mı olarak değerlendirileceğini ayarlar.

Gösterge	Açıklama
	Mesaj güçlü biçimde şifrelenir.
	Mesaj zayıf biçimde şifrelenir.

S/MIME korumalı mesaj seçenekleri

İmza ve şifreleme sertifikanızı değiştirme


BlackBerry® cihazınız Gönderilen Öğeler klasöründeki mesajları şifrelemek için şifreleme sertifikanızı kullanır ve gönderdiğiniz mesajlara şifreleme sertifikanızı dahil eder, böylece alıcılar yanıt mesajlarını şifreleyebilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > S/MIME** öğesini tıklayın.
3. **İmzalama Seçenekleri** veya **Şifreleme Seçenekleri** bölümünde **Sertifika** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)


Şifreli mesaj eklerini indirme seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > S/MIME** öğesini tıklayın.
 - Şifreli mesajlardaki ekleri otomatik olarak indirmek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Otomatik** şeklinde değiştirin.
 - Şifreli mesajlardaki ekleri manuel olarak indirmek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Manuel** şeklinde değiştirin.
 - BlackBerry® cihazınızın şifreli mesajlardaki ekleri indirmesini engellemek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Asla** şeklinde değiştirin.
3.  tuşu > **Tamam**'a basın.

Varsayılan imzalama ve şifreleme seçeneğini değiştirme

BlackBerry® cihazınız, önceden mesaj göndermediğiniz bir kişiye mesaj gönderirken veya önceden mesaj almadığınız bir kişiden mesaj alırken, varsayılan imzalama ve şifreleme seçeneğini kullanmak üzere tasarlanmıştır. Kişiye daha önce mesaj gönderdiyseniz veya kişiden daha önce mesaj aldıysanız, cihazınız son mesaj için kullanılan imzalama ve şifreleme seçeneğini kullanmaya çalışır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.

2. **Güvenlik** > **S/MIME** veya **PGP** öğesini tıklatın.
3. **Varsayılan Kodlama** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)

Mesaj sınıflandırmaları hakkında


BlackBerry® cihazınız bu özelliği destekleyen BlackBerry® Enterprise Server kullanan bir e-posta hesabıyla ilişkiliyse ve yöneticiniz mesaj sınıflandırmalarını açarsa, BlackBerry Enterprise Server mesaja atadığınız sınıflandırmaya bağlı olarak oluşturduğunuz, ilettiğiniz veya yanıtladığınız her mesaja bir minimum güvenlik işlemleri kümesi uygular. Yöneticiniz, kullanabileceğiniz mesaj sınıflandırmalarını belirler.

Mesaj sınıflandırmaları kullanan bir mesaj alırsanız, sınıflandırmanın kısaltmasını mesajın konu satırında ve sınıflandırmanın tam açıklamasını ise mesajın gövdesinde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, gönderilen bir mesajın kısaltmasını ve tam açıklamasını gönderilen öğeler klasöründe görüntüleyebilirsiniz.


Varsayılan mesaj sınıflandırmasını değiştirme

Bu görevin yerine getirilebilmesi için e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor ve yöneticiniz mesaj sınıflandırmalarını açmış olmalıdır.

BlackBerry cihazınız, önceden mesaj göndermediğiniz bir kişiye mesaj gönderirken veya önceden mesaj almadığınız bir kişiden mesaj alırken, varsayılan mesaj sınıflandırmasını kullanmak üzere tasarlanmıştır. Kişiye daha önce mesaj gönderdiyseniz veya kişiden daha önce mesaj aldıysanız, cihazınız son mesaj için kullanılan mesaj sınıflandırmasını kullanmaya çalışır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** > **Varsayılan Servisler** öğesini tıklatın.
3. **Varsayılan Kodlama** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Mesajlarda S/MIME göstergelerinin boyutlarını değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** öğesini tıklatın.
3. **Mesaj Görüntüleyici Simgeleri** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


S/MIME korumalı mesajlar için şifreleme algoritmalarını değiştirme

Bir mesajın birden fazla alıcısı varsa, BlackBerry® cihazınız listede tüm alıcıların desteklediği bilinen seçili ilk şifreleme algoritmasını kullanır.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** öğesini tıklatın.
3. Bir ya da daha fazla şifreleme algoritmasının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İmzalı S/MIME korumalı mesajlar için teslim bildirimini isteme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** öğesini tıklatın.
3. **S/MIME Alındı Bilgileri İste** onay kutusunu seçin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

S/MIME korumalı mesaj yarıda kesilmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** öğesini tıklatın.
3. **Mesaj kesme modu** alanını **Her Durumda Gönder** veya **Daha Fazla Tümünü Al ve Gönder** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İstemi yeniden açmak için **Mesaj kesme modu** alanını **Kullanıcıyı Uyar** olarak değiştirin.

Kullanılması önerilmeyen bir S/MIME sertifikasını kullanırken görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** öğesini tıklatın.
3. **Sertifikalarım ile ilgili sorunlar hakkında uyar** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Onay istemini tekrar açmak için **Sertifikalarım ile ilgili sorunlar hakkında uyar** onay kutusunu seçin.

S/MIME korumalı mesaj sorunlarını giderme

Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabilir değil

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Kullandığınız e-posta hesabının tüm imzalama ve şifreleme seçeneklerini desteklediğini doğrulayın.
- Mesaj sınıflandırmaları kullanıyorsanız, mesaj sınıflandırmasının istediğiniz imzalama ve şifreleme seçeneklerini desteklediğini doğrulayın. Başka bir mesaj sınıflandırması kullanmayı deneyin.

Şifreli mesaj ekini açamıyorum

Ek bilgileri BlackBerry® Enterprise Server'da kullanılabilir olmayabilir, yöneticiniz seçenekleri şifreli mesaj eklerini açmanızı engelleyecek şekilde ayarlamış olabilir veya mesajı, şifreli mesaj eklerini desteklemeyen bir e-posta hesabından almış olabilirsiniz.

PGP® Desktop Professional ile çalışan bir IBM® Lotus Notes® istemcisi ile OpenPGP biçimi kullanılarak şifrelenen veya PGP® Universal Server tarafından şifrelenen PGP® korumalı bir mesaj ekini açamazsınız.

IBM Lotus Notes asıl şifrelemeli mesajlar

IBM Lotus Notes asıl şifrelemeli mesajlar hakkında

E-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, IBM® Lotus Notes® asıl şifreleme kullanılarak gönderilmiş mesajları BlackBerry cihazınızda okuyabilirsiniz. Ayrıca, IBM Lotus Notes asıl şifreleme kullanarak mesaj gönderme, iletme veya mesajı yanıtlama olanağınız olabilir.

IBM Lotus Notes asıl şifrelemeli mesajlar gönderebilmek veya alabilmek için, Lotus® iNotes® (daha önce IBM® Lotus® Domino® Web Access) veya BlackBerry® Desktop Software kullanarak IBM Lotus Notes kimlik dosyasını almanız gerekir. IBM Lotus Notes kimlik dosyasını BlackBerry Desktop Software kullanarak almak hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın. IBM Lotus Notes asıl şifrelemeli mesajlar gönderir veya alırken, IBM Lotus Notes kimlik parolanızı girmeniz istenebilir.

Önkoşullar: IBM Lotus Notes yerel şifrelemesi

- BlackBerry® cihazınızın, IBM® Lotus® Domino® için BlackBerry® Enterprise Server kullanan bir e-posta hesabıyla ilişkili olması gerekir.
- Bilgisayarınızda, IBM Lotus Domino sunucu 7.0 veya üzerinde bulunan bir e-posta hesabı ile IBM® Lotus Notes® 7.0 veya üzeri bulunmalıdır.
- Lotus® iNotes® (daha önce IBM® Lotus® Domino® Web Access) veya BlackBerry® Desktop Software kullanarak IBM Lotus Notes kimlik dosyasını almanız gerekir.

IBM Lotus Notes esas şifreleme kullanarak mesaj şifreleme

1. Bir mesaj yazarken, iletirken veya bir mesajı yanıtlarken, **Şifreleme** alanını **Lotus Notes Encryption** olarak değiştirin.
2. İstenmesi halinde, IBM® Lotus Notes® kimliği parolanızı yazın.

PGP korumalı mesajlar

PGP korumalı mesaj temel özellikleri

Mesajları imzalama ve şifreleme hakkında

E-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, BlackBerry cihazınızdan gönderdiğiniz e-posta ve PIN mesajlarının güvenlik seviyesini artırmak için, mesajları dijital olarak imzalayabilir veya şifreleyebilirsiniz. Dijital imzalar alıcının, gönderdiğiniz mesajların doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Özel anahtarınızı kullanarak bir mesajı dijital olarak imzaladığınızda, alıcılar mesajın sizden olduğunu ve mesajın değiştirilmediğini doğrulamak için genel anahtarınızı kullanır.

Şifreleme, mesajları gizli tutmak amacıyla tasarlanmıştır. Bir mesajı şifrelediğinizde, cihazınız mesajı şifrelemek için alıcının genel anahtarını kullanır. Alıcılar mesajın şifresini çözmek için kendi özel anahtarlarını kullanır.

Şifreli bir PIN mesajı göndermek için, kişi listenizdeki kişi için bir PIN ve e-posta adresinizin olması gerekir. Cihazınız, bir PGP® anahtarı veya kişinin sertifikasını bulmak için adres defterinizdeki e-posta adresini kullanır.

Mesajı imzalama veya şifreleme

E-postayı ve PIN mesajlarını imzalayabilir veya şifreleyebilirsiniz.



1. Bir mesaj oluştururken **Kodlama** alanını değiştirin.
2. Gerekliyse, **Sınıflandırma** alanını değiştirin.

İlgili bilgiler

[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)

PGP korumalı mesajı geçiş deyimiyle şifreleme



Varsayılan olarak, BlackBerry® cihazınız mesajları şifrelemek için PGP® anahtarınızı kullanır.

1. Mesaj oluştururken **Kodlama** alanını şifreleme kullanan bir seçeneğe değiştirin.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. **Geleneksel Şifreleme Kullan** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Güvenli bir yöntem kullanmak, alıcının geçiş deyimini öğrenmesini sağlar.


Mesaja PGP anahtarı ekleme

E-posta mesajları ve PIN mesajlarına PGP® anahtarı ekleyebilirsiniz.

1. Mesaj oluştururken  tuşu > **Ekle** > **PGP Anahtarları** öğesine basın.
2. Bir PGP anahtarını vurgulayın.
3.  tuşu > **Devam Et**'e basın.


Mesaj imzalamak veya şifrelemek için kullanılan PGP anahtarını indirme

Bir PGP® anahtarı alınan bir mesaja dahil edilmemişse veya BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposunda zaten kayıtlı değilse, PGP anahtarını indirebilirsiniz. PGP® Universal Server kullanıyorsanız, gönderenin PGP anahtarını indiremeyebilirsiniz veya cihazınız gönderenin PGP anahtarını PGP Universal Server'dan otomatik olarak indirebilir.

1. Mesajda şifreleme durumu göstergesini veya bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Gönderenin PGP Anahtarını A1'a** basın.

Mesajdan PGP anahtarı ekleme

PGP® Universal Server kullanıyorsanız, mesajlardan PGP anahtarları ekleyemeyebilirsiniz.

1. Mesajda bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **PGP Anahtarı A1'a** basın.

Ekten PGP anahtarı ekleme




PGP® Universal Server kullanıyorsanız, eklerden PGP anahtarları ekleyemeyebilirsiniz.

1. Mesajda PGP anahtarı ekini tıklatın.
2. **PGP Eki A1'ı tıklatın.**
3. PGP anahtarını tıklatın.
4. **PGP Anahtarı A1'ı tıklatın.**


İlgili bilgiler

[Şifreli mesaj ekini açamıyorum, 107](#)


PGP korumalı mesajlarda ek göstergeleri

Gösterge	Açıklama
	Mesaj bir PGP® anahtarı eki ekler.
	Mesaj birden fazla PGP anahtarı eki ekler.
	Mesaj bir sertifika sunucusu eki ekler.

Mesajdan sertifika sunucusunun bağlantı bilgilerini ekleme

1. Mesajda sertifika sunucusu göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Sunucu A1'a** basın.



Mesaj imzalamak veya şifrelemek için kullanılan PGP anahtarını görüntüleme

1. Mesajda şifreleme durumu göstergesini veya bir dijital imza göstergesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Gönderenin PGP Anahtarını Göster** veya **Şifreleme PGP Anahtarını Göster'e** basın.








PGP korumalı mesaj durumu

Şifreleme durumu göstergeleri

Yöneticiniz, aldığınız mesajların güçlü mü yoksa zayıf mı olarak değerlendirileceğini ayarlar.

Gösterge	Açıklama
	Mesaj güçlü biçimde şifrelenir.
	Mesaj zayıf biçimde şifrelenir.

PGP korumalı mesajlar için dijital imza göstergeleri

Gösterge	Açıklama
	BlackBerry® cihazınız dijital imzayı doğruladı.
	Cihazınız dijital imzayı doğrulayamıyor.
	Cihazının dijital imzayı doğrulaması için daha fazla veri gerekiyor.
	Cihazınız gönderenin PGP® anahtarına güveniyor.
	Gönderenin e-posta adresi anahtardaki e-posta adresiyle eşleşmiyor ya da gönderenin PGP anahtarı iptal edilmiş, güvenilmiyor, doğrulanamıyor veya cihazınızda yok.
	Anahtar durumu güncel değil veya cihazınızın anahtarın güven durumunu doğrulaması için daha fazla veri gerekiyor.
	Gönderenin PGP anahtarının süresi dolmuş.

PGP korumalı mesaj seçenekleri

İmza ve şifreleme anahtarınızı değiştirme

BlackBerry® cihazınız Gönderilen Öğeler klasöründeki mesajları şifrelemek için PGP® anahtarınızı kullanır ve gönderdiğiniz mesajlara PGP genel anahtarınızı dahil eder, böylece alıcılar yanıt mesajlarını şifreleyebilir.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.

2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3. **Varsayılan Anahtar** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler


[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)

Şifreli mesaj eklerini indirme seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Şifreli mesajlardaki ekleri otomatik olarak indirmek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Otomatik** şeklinde değiştirin.
 - Şifreli mesajlardaki ekleri manuel olarak indirmek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Manuel** şeklinde değiştirin.
 - BlackBerry® cihazınızın şifreli mesajlardaki ekleri indirmesini engellemek için **Şifreli eklerin görüntülenmesine izin ver ve şifreli ek bilgilerini al** alanını **Asla** şeklinde değiştirin.
4.  tuşu > **Tamam**'a basın.

Varsayılan imzalama ve şifreleme seçeneğini değiştirme

BlackBerry® cihazınız, önceden mesaj göndermediğiniz bir kişiye mesaj gönderirken veya önceden mesaj almadığınız bir kişiden mesaj alırken, varsayılan imzalama ve şifreleme seçeneğini kullanmak üzere tasarlanmıştır. Kişiye daha önce mesaj gönderdiyseniz veya kişiden daha önce mesaj aldıysanız, cihazınız son mesaj için kullanılan imzalama ve şifreleme seçeneğini kullanmaya çalışır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **S/MIME** veya **PGP** ögesini tıklatın.
3. **Varsayılan Kodlama** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabılır değil, 107](#)

Mesaj sınıflandırmaları hakkında


BlackBerry® cihazınız bu özelliği destekleyen BlackBerry® Enterprise Server kullanan bir e-posta hesabıyla ilişkiyse ve yöneticiniz mesaj sınıflandırmalarını açarsa, BlackBerry Enterprise Server mesaja atadığınız sınıflandırmaya bağlı olarak oluşturduğunuz, ilettiğiniz veya yanıtladığınız her mesaja bir minimum güvenlik işlemleri kümesi uygular. Yöneticiniz, kullanabileceğiniz mesaj sınıflandırmalarını belirler.

Mesaj sınıflandırmaları kullanan bir mesaj alırsanız, sınıflandırmanın kısaltmasını mesajın konu satırında ve sınıflandırmanın tam açıklamasını ise mesajın gövdesinde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, gönderilen bir mesajın kısaltmasını ve tam açıklamasını gönderilen öğeler klasöründe görüntüleyebilirsiniz.


Varsayılan mesaj sınıflandırmasını değiştirme

Bu görevin yerine getirilebilmesi için e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor ve yöneticiniz mesaj sınıflandırmalarını açmış olmalıdır.

BlackBerry cihazınız, önceden mesaj göndermediğiniz bir kişiye mesaj gönderirken veya önceden mesaj almadığınız bir kişiden mesaj alırken, varsayılan mesaj sınıflandırmasını kullanmak üzere tasarlanmıştır. Kişiye daha önce mesaj gönderdiyseniz veya kişiden daha önce mesaj aldıysanız, cihazınız son mesaj için kullanılan mesaj sınıflandırmasını kullanmaya çalışır.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > Varsayılan Servisler** öğesini tıklatın.
3. **Varsayılan Kodlama** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajlarda PGP göstergelerinin boyutlarını değiştirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > PGP** öğesini tıklatın.
3. **Mesaj Görüntüleyici Simgeleri** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

PGP korumalı mesajlar için şifreleme algoritmalarını değiştirme

Bir mesajın birden fazla alıcısı varsa, BlackBerry® cihazınız listede tüm alıcıların desteklediği bilinen seçili ilk şifreleme algoritmasını kullanır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > PGP** öğesini tıklatın.
3. Bir ya da daha fazla şifreleme algoritmasının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

PGP korumalı mesaj yarıda kesilmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > PGP** öğesini tıklatın.
3. **Mesaj kesme modu** alanını **Her Durumda Gönder** veya **Daha Fazla Tümünü Al ve Gönder** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İstemi yeniden açmak için **Mesaj kesme modu** alanını **Kullanıcıyı Uyar** olarak değiştirin.

Kullanılması önerilmeyen bir PGP anahtarını kullanırken görüntülenen onay istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > PGP** öğesini tıklatın.

3. **PGP anahtarlarım ile ilgili sorunlar hakkında uyar** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Onay istemini tekrar açmak için **PGP anahtarlarım ile ilgili sorunlar hakkında uyar** onay kutusunu seçin.

Sorun giderme:PGPkorumalı mesajlar

Bazı imzalama ve şifreleme seçenekleri cihazımda kullanılabilir değil

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Kullandığınız e-posta hesabının tüm imzalama ve şifreleme seçeneklerini desteklediğini doğrulayın.
- Mesaj sınıflandırmaları kullanıyorsanız, mesaj sınıflandırmasının istediğiniz imzalama ve şifreleme seçeneklerini desteklediğini doğrulayın. Başka bir mesaj sınıflandırması kullanmayı deneyin.

Şifreli mesaj ekini açamıyorum

Ek bilgileri BlackBerry® Enterprise Server'da kullanılabilir olmayabilir, yöneticiniz seçenekleri şifreli mesaj eklerini açmanızı engelleyecek şekilde ayarlamış olabilir veya mesajı, şifreli mesaj eklerini desteklemeyen bir e-posta hesabından almış olabilirsiniz.

PGP® Desktop Professional ile çalışan bir IBM® Lotus Notes® istemcisi ile OpenPGP biçimi kullanılarak şifrelenen veya PGP® Universal Server tarafından şifrelenen PGP® korumalı bir mesaj ekini açamazsınız.


Mesaj kısayolları


Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Mesajda

Mesaj yanıtlatma	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.
Mesaj iletme	Nokta (.) tuşuna basın.
Alınan bir e-posta veya PIN mesajını kapattıktan ve yeniden açtıktan sonra son imleç konumuna gitme	5 tuşuna basın

Mesaj gelen kutunuzda

Mesajları açma	 tuşunu basılı tutun.
Mesaj gelen kutusundan mesaj oluşturma	Virgül (,) tuşuna basın.
Alınan mesajları ve alınan arama günlüklerini görüntüleme	Alt tuşuna ve 3 tuşuna basın.
Arama günlüklerini görüntüleme	Alt tuşuna ve nokta (.) tuşuna basın.

Telesekreter mesajlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve 7 tuşuna basın.
Metin mesajlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve soru işareti (?) tuşuna basın.
Tüm mesajları görüntüleme	 tuşunu basılı tutun.

Mesaj gelen kutunuzda hareket etme

Ekranı yukarıya gitme	Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
Ekranı aşağıya gitme	Space tuşuna basın.
Mesaj gelen kutusunun en üstüne gitme	1 tuşuna basın
Mesaj gelen kutusunun en altına gitme	7 tuşuna basın
Bir mesaj yukarıya gitme	2 tuşuna basın
Bir mesaj aşağıya gitme	8 tuşuna basın
Sonraki mesaja gitme	6 tuşuna basın
Önceki mesaja gitme	4 tuşuna basın

Mesaj kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Mesaj gelen kutunuzda

Mesaj yanıtlama	7 tuşuna basın
Bir e-posta veya PIN mesajında tümünü yanıtlama	1 tuşuna basın
Mesaj iletme	9 tuşuna basın

Mesaj gelen kutunuzda hareket etme

Mesaj gelen kutusunun en üstüne gitme	2 tuşuna basın
Mesaj gelen kutusunun en altına gitme	8 tuşuna basın
Sonraki tarihe gitme	6 tuşuna basın
Önceki tarihe gitme	4 tuşuna basın
Sonraki açılmamış öğeye gitme	5 tuşuna basın

Dosya ve ek kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir ekte metin arama	Q tuşuna basın
----------------------	-----------------------

Elektronik tabloda

Belirli bir hücreye gitme	? tuşuna basın
Hücre içeriği görüntüleme	Space tuşuna basın
Çalışma sayfalarını değiştirme	Nokta (.) tuşuna basın. Bir çalışma sayfasını vurgulayın. Enter tuşuna basın.

Sunumda


Sunum görünümü değiştirme	@ tuşuna basın
Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken sonraki slayta gitme	6 tuşuna basın
Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken önceki slayta gitme	4 tuşuna basın

Sorun Giderme: Mesajlar

Mesaj gönderemiyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Mesaj göndermeyi sağlayan menü öğesi görüntülenmezse, göndermek istediğiniz kişi için bir e-posta adresi, PIN veya telefon numarası eklediğinizi doğrulayın.
- Kurulum uygulamasındaki e-posta kurulumu ekranını kullanarak cihazınız için bir e-posta adresi oluşturduysanız ya da mevcut bir e-posta adresini eklediyseniz, BlackBerry® Internet Service uygulamasından cihazınıza bir etkinleştirme mesajı gönderildiğini doğrulayın. Etkinleştirme mesajı almadıysanız (mesajın gelmesi kısa bir süre alabilir), cihazınıza servis kitabı göndermek için Kurulum uygulamasında e-posta kurulum ekranını açın.

- Kablosuz iletişim şebekesinden kayıt mesajı almadıysanız, cihazınızı kaydettirin. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın. **Gelişmiş Seçenekler > Ana Makine Yönlendirme Tablosu**'nu tıklayın.  tuşu > **Şimdi Kaydet**'e basın.
- Bir şifreleme anahtarı oluşturun.
- Veri servisinin açık olduğunu doğrulayın.
- Mesajı yeniden gönderin.

İlgili bilgiler

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

[Kablosuz iletişim şebekesi kapsama göstergeleri, 235](#)

[Kişi değiştirme veya silme, 184](#)


[Şifreleme anahtarı oluşturma, 274](#)

[Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın, 236](#)

[Mesajı tekrar gönderme, 70](#)

Mesaj alamıyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz iletişim şebekesi kapsama alanında değilseniz, bir kablosuz iletişim şebekesinin kapsama alanına girdiğinizde mesajlarınızı almanız gerekir.
- Cihazınızı sıfırlayın. Şebekeye bağlanın ve tekrar deneyin.
- Kurulum uygulamasındaki e-posta kurulumu ekranını kullanarak cihazınız için bir e-posta adresi oluşturduysanız ya da mevcut bir e-posta adresini eklediyseniz, BlackBerry® Internet Service uygulamasından cihazınıza bir etkinleştirme mesajı gönderildiğini doğrulayın. Etkinleştirme mesajı almadıysanız (mesajın gelmesi kısa bir süre alabilir), cihazınıza servis kitabı göndermek için Kurulum uygulamasında e-posta kurulum ekranını açın.
- Kablosuz iletişim şebekesinden kayıt mesajı almadıysanız, cihazınızı kaydettirin. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın. **Gelişmiş Seçenekler > Ana Makine Yönlendirme Tablosu**'nu tıklayın.  tuşu > **Şimdi Kaydet**'e basın.
- Veri servisinin açık olduğunu doğrulayın.
- E-posta filtrelerini kullanıyorsanız, e-posta filtre seçeneklerinin doğru ayarlandığını doğrulayın.
- E-posta iletmeyen açık olduğunu ve gelen kutunuz da dahil olmak üzere e-posta almak istediğiniz tüm e-posta klasörlerini seçtiğinizi doğrulayın.
- Cihazınızın mesajları engellemediğini doğrulayın. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.

İlgili bilgiler

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

[Kablosuz iletişim şebekesi kapsama göstergeleri, 235](#)

[Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın, 236](#)

[E-posta filtreleme seçenekleri, 81](#)

[E-posta filtresi değiştirme, öncelik belirleme ve silme, 83](#)

[Belirli bir e-posta klasöründeki mesajları cihazınıza iletme, 76](#)

Bilgisayarımdaki kişisel klasörlerden e-posta alamıyorum

BlackBerry® cihazınız bir Microsoft® Outlook® e-posta hesabıyla ilişkiliyse, kişisel klasörlerdeki e-postaları eşitlemek için BlackBerry® Desktop Software'in senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

E-postaları dosyalayamıyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- Kablosuz e-posta eşitlemesinin etkinleştirildiğini doğrulayın.
- E-posta klasörleriniz BlackBerry® cihazınızda görünmüyorsa, e-postanızı, BlackBerry® Desktop Software uygulaması e-posta ayarları aracını kullanarak eşitleyin. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

[E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme, 14](#)

Metin mesajı gönderemiyorum

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Aşağıdaki işlemleri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz iletişim şebekesi kapsama alanında değilseniz, cihazınız mesajı bir kablosuz iletişim şebekesinin kapsama alanına girdiğinizde gönderir.
- Sabit aramanın kapalı olduğunu doğrulayın.

İlgili bilgiler

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

Metin mesajı almıyorum

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun. Kablosuz iletişim şebekesi kapsama alanında değilseniz, bir kablosuz iletişim şebekesinin kapsama alanına girdiğinizde mesajlarınızı almanız gerekir.


Bazı mesajlar artık cihazımda görüntülenmiyor

BlackBerry® cihazınızdaki uygulama belleği doluyorsa veya 65.000'den fazla e-posta mesajı, PIN mesajı ve metin mesajı varsa, cihazınız mesaj listesinden en eski mesajları siler. Cihazınız kayıtlı mesajları silmez.

Kablosuz e-posta eşitlemesi etkinse ve mesaj seçeneklerindeki **Sil** alanı **Posta Kutusu ve Mobil Cihaz** olarak ayarlanmışsa, bilgisayarınızın e-posta uygulamasında sildiğiniz e-posta cihazınızdan da silinir.

Mesaj veya ek görüntülenmiyor veya yarıda kesiliyor

Aşağıdakileri deneyin:



- Kısa bir süre bekleyin. BlackBerry® cihazınız büyük mesaj ve ekleri bölümler halinde alır.
- Mesajın veya ekin sonunda "Daha fazla var" yazısı beliriorsa  tuşu > **Daha Fazla** veya **Tümünden Daha Fazla** öğesine basın.
- Bir ek indiriyorsanız, indirmeyi iptal edin ve kısa bir süre bekleyin. Eki indirmeyi yeniden deneyin.

İlgili bilgiler

[Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk bölümünü alma, 78](#)

HTML e-posta mesajları düzgün görüntülenmiyor

Aşağıdakileri deneyin:

- Kısa bir süre bekleyin. BlackBerry® cihazınız büyük mesaj ve ekleri bölümler halinde alır.
- Harici resimleri indirmeyi deneyin.  tuşu > **Resimleri Al**'a basın.
- Mesajınızı düz metin olarak görüntülemeyi deneyin.  tuşu > **Düz Metin Al**'a basın.

İlgili bilgiler

[E-postayı düz metin biçiminde görüntüleme, 73](#)

Bazı e-posta klasörleri silik görünüyor

Bir e-posta klasöründen e-posta iletemiyorsanız, klasörün yanındaki onay kutusu silik görünür.

Aşağıdakileri deneyin:

- Bir kaç saniye bekleyin. E-posta klasörleri kısa bir süre sonra kullanılabilir duruma gelebilir.
- Kablosuz e-posta eşitlemeyi kapatıp tekrar açın.

İlgili bilgiler

[E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme, 14](#)

E-posta filtreleri düzgün çalışmıyor

Aşağıdakileri deneyin:

- E-posta filtrelerinin açık olduğunu doğrulayın.
- E-posta filtrelerinizin, BlackBerry® cihazınızın e-postaya uygulamasını istediğiniz sıralamada göründüğünü doğrulayın.

İlgili bilgiler

E-posta Filtreleri, 81

Hücre yayını açamıyorum

BlackBerry® cihazınızda SIM kart kullanılıyorsa, SIM kartınız hücre yayını mesajları için seçtiğiniz ekran dillerini desteklemiyor olabilir.

SIM kartınızın desteklemediği tüm dillerin yanındaki onay kutularının işaretini kaldırın.

Metin mesajına dosya ekleyemiyorum

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bir video eklerseniz, bir başka dosya ekleyemeyebilir veya slayt gösterisi oluşturamayabilirsiniz.

Aşağıdakileri deneyin:

- Bunun bir .vcf (vCard®) dosyası, .ics (iCalendar) dosyası veya ortam dosyası (örneğin, .jpg, .gif veya .midi dosyası) olduğunu doğrulayın.
- Dosyanın telif hakkı korumalı olmadığını doğrulayın.
- BlackBerry® cihazınızda şablonlar varsa, kendi metin mesajınızı oluşturmak için boş bir şablon kullanın.

Mesaj gelen kutusunda belirli bir mesaj türünü görüntülemekte kısayol kullanamıyorum

BlackBerry® cihazlarınızı değiştirdikten sonra önceki cihazınızdaki cihaz verilerini yeni cihazınıza yüklediğinizde, önceki cihazınızın mesaj gelen kutusu kısayolları yeni cihazınızın mesaj gelen kutusu kısayollarının yerine geçer.

Mesaj gelen kutusunda bir mesaj türünü görüntüleme kısayollarını görüntülemek için kayıtlı aramalar listenizi görüntüleyin.

Bazı özellikler cihazımda yok

BlackBerry® cihazınızdaki bazı özelliklerin kullanılabilirliği, cihazınızın modeli ve kablosuz iletişim servis planı gibi öğelerden etkilenebilir.

Mesaj servis planına bağlı olarak, E-posta Tercihleri ekranındaki mesaj seçeneklerinde bazı özellikler ve seçenekler kullanılamayabilir.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz bazı özellikleri ayarlamamış veya bazı özellikleri ve seçenekleri kullanmanızı engelliyor olabilir. Yöneticiniz bir seçeneği sizin için kurduysa, seçenek alanının yanında kırmızı kilit göstergesi belirir.

Cihazınızda bulunan özelliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün ya da www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret edin.

İlgili bilgiler

[Özellik kullanılabilirliği, 19](#)


Belgede atlanan içerik çubuğu görüntüleniyor

BlackBerry® cihazınıza indirebileceğiniz daha fazla içerik bulunmaktadır.

1. İçeriği indirmek için atlanan içerik çubuğunu tıklatın.
2. **Daha fazla** öğesini tıklatın.

Slaytın üzerinde soru işareti beliriyor

BlackBerry® cihazınız slaytı indirmemişse, slaytın üzerinde soru işareti belirir.

1. Slaytı indirmek için slaytı vurgulayın.
2.  tuşu > **A**'a basın.

Yeni veya açılmamış mesaj sayısı beklediğimden farklı

Yeni veya açılmamış mesaj sayısı, kaydedilmiş ve dosyalanmış mesajları da içerir.

BlackBerry® cihazınızı dosyalanmış mesajları gizleyecek şekilde ayarladıysanız ve bilgisayarınızda gelen kutunuz dışındaki bir e-posta uygulamasındaki bir e-posta klasöründen yeni mesaj aldıysanız, cihazınız mesajı dosyalar.

İlgili bilgiler

[Dosyalanmış mesajları görme, 77](#)

[Mesajları Mesajlar uygulamasında saklama, 75](#)

[Dosyalanmış e-postayı mesaj gelen kutusunda gizleme, 77](#)

Dosyalar

Dosya temel özellikleri


Dosyalar ve ekler hakkında

Ekleri görüntüleyebilir, indirebilir ve BlackBerry® cihaz belleğine ya da medya kartına kaydedebilirsiniz. E-posta hesabınız kuruluşunuzun ağındaki dosyalara erişimi destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuzun ağındaki dosyaları önizleyebilir, cihazınıza kaydedebilir ya da indirmeden doğrudan e-posta mesajlarına ekleyebilirsiniz. Cihazınıza kaydedilmiş tüm dosyaların bir listesini görüntülemek için Dosyalar uygulamasını kullanabilirsiniz. Kuruluşunuzun ağındaki dosyaları, cihazınızı kullanarak tekrar adlandırabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz.

İndirdiğiniz ekleri ya da dosyaları değiştirmek için, başka şirketlerin BlackBerry cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış düzenleme uygulamalarını (örn. Documents To Go®) kullanabilirsiniz.

Dosya ya da ek açma

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.




1. Mesajda, toplantı davetinde veya takvim girişinde  tuşunu basılı tutun.
2. Gerekliyse, **Ek Bilgilerini AI** ögesini tıklayın.
3. **Eki Aç** ögesini tıklayın.
4. Gerekliyse, **Ekler** ekranında bir eki tıklayın.
5. Gerekliyse, iletişim kutusunda bir seçeneği seçin.


İlgili bilgiler


[Hücre yayını açamıyorum, 120](#)

Dosya ya da ek kaydetme

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

1. Bir mesaj, takvim kaydı ya da web sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
 - Mesaj ya da takvim kaydında yalnızca bir ek varsa  tuşunu basılı tutun.
 - Mesaj ya da takvim kaydında birden fazla ek varsa, bir eki vurgulayın.  tuşuna basın.
 - Web sayfasından dosya indiriyorsanız  tuşunu basılı tutun.

2. **Eki İndir** ya da **Dosyayı İndir** ögesini tıklatın.
3. Eki ya da dosyayı içine kaydetmek istediğiniz klasörü vurgulayın.
4.  tuşu > **Burayı Seç**'e basın.

Eki indirmeyi durdurmak için, indirmekte olduğunuz bir eki vurgulayın.  tuşu > **İndirmeyi İptal Et**'e basın.

Cihazınızda kayıtlı bir dosyayı arama

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Keşfet**'e basın.
3. Dosyaya gidin.

Görüntülemek için dosyayı tıklatın. Dosya, türüne bağlı olarak orijinal biçiminde görünmeyebilir.

İlgili bilgiler

[Dosyalar ve ekler hakkında, 99](#)

[Kuruluşunuzun ağında kayıtlı bir dosyayı arama, 123](#)

Kuruluşunuzun ağında kayıtlı bir dosyayı arama

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. **Git** alanına dosyanın konumunu yazın.
3. Gerekliyse, kuruluşunuzun ağında oturum açmak için kullandığınız parolayı yazın.

Görüntülemek için dosyayı tıklatın. Dosya, türüne bağlı olarak orijinal biçiminde görünmeyebilir.

İlgili bilgiler



[Dosyalar ve ekler hakkında, 99](#)

[Cihazınızda kayıtlı bir dosyayı arama, 123](#)

Kuruluşunuzun ağındaki dosyaları cihazınıza kaydetme

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Kuruluşunuzun ağından BlackBerry cihazınıza bir dosya kaydettiğinizde, dosya orijinal biçiminde kaydedilir.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Kopyala**'ya basın.
4. Bir konuma gidin.
5. Bir klasörü tıklatın.
6.  tuşu > **Yapıştır** ögesine basın.

İlgili bilgiler

[Kuruluşunuzun ağında kayıtlı bir dosyayı arama, 123](#)
[Ek olarak dosya gönderme, 100](#)

Ek olarak dosya gönderme

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Gönder** öğesine basın.
4. Bir mesaj türünü tıklatın.

İlgili bilgiler

[Metin mesajına dosya ekleyemiyorum, 120](#)



Dosya ya da ekteki bağlantıyı açma

Bazı dosyalarda tablolar, resimler, dipnotlar, metin kutuları veya yorumlar gibi katıştırılmış içeriklere bağlantılar bulunabilir.

1. Dosyada bir bağlantıyı vurgulayın.
2.  tuşu > **Bağlantıyı AI** veya **AI**'a basın.


Dosyaya dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Dosya ya da ek için yazı tipi seçeneklerini ayarlama


1. Dosyada veya ekte  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Yazı tipi alanlarını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Dosya ve ekleri yönetme**Dosya özelliklerini görüntüleme**

Dosyanın boyutunu, yazarını, yayımlanma tarihini ve diğer bilgilerini görebilirsiniz.





1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Özellikler** öğesine basın.

Dosya taşıma, yeniden adlandırma ve silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir dosya bulun ve vurgulayın.
3.  tuşuna basın.
 - Dosyayı taşımak için, **Kes** öğesini tıklatın. Bir konuma gidin. **Yapıştır** öğesini tıklatın.
 - Dosyayı yeniden adlandırmak için, **Yeniden Adlandır** öğesini tıklatın. Dosya için bir ad yazın. **Kaydet**'i tıklatın.
 - Dosyayı silmek için **Sil** öğesini tıklatın.


Parola korumalı .pdf dosyasını açma

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

1. Bir .pdf dosyasında "Parola korumalı belge" mesajı görüntülediğinde  tuşunu basılı tutun.
2.  tuşu > **Parola**'ya basın.
3. Parolayı girin.
4. Klavyedeki  tuşuna basın.
5.  tuşu > **AI** > **Evet**'e basın.

Bir belgede izlenen değişiklikleri görüntüleme

Bir belgede  tuşu > **Değişiklikleri Göster** öğesine basın.

İzlenen değişiklikleri gizlemek için  tuşu > **Değişiklikleri Gizle** öğesine basın.

Belgenin içindekiler çizelgesini görüntüleme


Belge türüne bağlı olarak içindekiler çizelgesini görüntüleyemeyebilirsiniz.

Bir belgede  tuşu > **İçindekiler Çizelgesi** öğesine basın.

Belirli bir başlığa gitmek için, başlığı tıklatın. **Git** öğesini tıklatın.

Bir tabloda gezinme

Tabloda  tuşunu basılı tutun.

- Belirli bir hücreye gitmek için, **Hücreye Git** öğesini tıklatın. Hücre koordinatlarını yazın. Klavyedeki  tuşuna basın.
- Çalışma sayfaları arasında geçiş yapmak için **Sonraki Sayfa** ya da **Önceki Sayfa** öğesini tıklatın.
- Çalışma sayfaları listesini görüntülemek için **İçindekiler** öğesini tıklatın.



- Belirli bir çalışma sayfasına gitmek için, **İçindekiler** ögesini tıklatın. Bir çalışma sayfasını tıklatın. **Göster** ögesini tıklatın.

Hücre içeriği görüntüleme



Tabloda bir tablo hücrelerini tıklatın.

Sütun boyutu değiştirme

Bir tabloda aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Sütun boyutunu değiştirmek için sütun etiketini tıklatın. Bir boyutu tıklatın.
- Bir sütundaki tüm metni görüntülemek için sütun etiketini tıklatın. **Sığdır**'ı tıklatın.
- Bir elektronik tablodaki tüm sütunların boyutunu değiştirmek için, elektronik tablonun sol üst köşesindeki işaretli sütun etiketini tıklatın. Bir boyutu tıklatın.
- Tüm tabloların sütun boyutunu değiştirmek için  tuşu > **Seçenekler**. **Sütun Genişliği** alanını değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Elektronik tablo için ekran seçeneklerini ayarlama

1. Tabloda  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
 - Elektronik tablonun kılavuz çizgilerini görüntülemek için, **Kılavuz Çizgileri Göster** alanını **Evet** olarak değiştirin.
 - Elektronik tablonun satırlarında sayı etiketleri, sütunlarında harf etiketleri bulunmasını sağlamak için **Etiketleri Göster** alanını **Evet** olarak değiştirin.
2.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Çok sayfalı .tif dosyasında sayfada hareket etme

Çok sayfalı .tif dosyasında  tuşunu basılı tutun.

- Çok sayfalı .tif dosyasında sayfa listesini görüntülemek için **İçindekiler** ögesini tıklatın.
- Çok sayfalı .tif dosyasında belirli bir sayfaya gitmek için, **İçindekiler** ögesini tıklatın. Bir sayfayı tıklatın. **Görüntüle** ögesini tıklatın.
- Çok sayfalı .tif dosyasında sayfalar arasında geçiş yapmak için, **Sonraki Sayfa** veya **Önceki Sayfa** ögesini tıklatın.

Sunum görünümünü değiştirme

Bir sunumda  tuşunu basılı tutun.

- Yalnızca metni görüntülemek için **Metni Göster** ögesini tıklatın.
- Metni ve slaytları görüntülemek için **Her İkisini Göster** ögesini tıklatın.


Sunumu orijinal biçiminde görüntülemek için **Slaytları Göster** ögesini tıklatın.

Slayt deęiřtirme


Bir sunumda  tuřu > **Sonraki Slayt** veya **Önceki Slayt** öęesine basın.

Bir slayta yakınlařma veya uzaklařma ve döndürme

Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken  tuřunu basılı tutun.

- Bir slaytı döndürmek için **Döndür** öęesine dokunun.
- Slaytı yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için **Yakınlařtır** veya **Uzaklařtır** öęesini tıklatın.
- Orijinal slayt boyutuna dönmek için  tuřu > **Ekrana Sığdır** öęesine basın.

Slayt kaydetme

1. Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken  tuřu > **Slayt Kaydet** öęesine basın.
2. Dosya için bir ad yazın.
3. **Kaydet**'i tıklatın.

Dosya ve ek kısayolları

Yazarken kullanılan giriř diline baęlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir ekte metin arama	Q tuřuna basın
----------------------	-----------------------

Elektronik tabloda

Belirli bir hücreye gitme	? tuřuna basın
Hücre içerięi görüntüleme	Space tuřuna basın
Çalıřma sayfalarını deęiřtirme	Nokta (.) tuřuna basın. Bir çalıřma sayfasını vurgulayın. Enter tuřuna basın.

Sunumda

Sunum görünümünü deęiřtirme	@ tuřuna basın
Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken sonraki slayta gitme	6 tuřuna basın
Bir sunumu slayt görünümünde görüntülerken önceki slayta gitme	4 tuřuna basın

Sorun giderme: Ekler


Belgede atlanan içerik çubuğu görüntüleniyor

BlackBerry® cihazınıza indirebileceğiniz daha fazla içerik bulunmaktadır.

1. İçeriği indirmek için atlanan içerik çubuğunu tıklatın.
2. **Daha fazla** öğesini tıklatın.

Mesaj veya ek görüntülenmiyor veya yarıda kesiliyor

Aşağıdakileri deneyin:


- Kısa bir süre bekleyin. BlackBerry® cihazınız büyük mesaj ve ekleri bölümler halinde alır.
- Mesajın veya ekin sonunda "Daha fazla var" yazısı beliriorsa  tuşu > **Daha Fazla** veya **Tümünden Daha Fazla** öğesine basın.
- Bir ek indiriyorsanız, indirmeyi iptal edin ve kısa bir süre bekleyin. Eki indirmeyi yeniden deneyin.

İlgili bilgiler

[Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk bölümünü alma, 78](#)

Slaytın üzerinde soru işareti beliriyor

BlackBerry® cihazınız slaytı indirmemişse, slaytın üzerinde soru işareti belirir.

1. Slaytı indirmek için slaytı vurgulayın.
2.  tuşu > **Aİ**'a basın.



Ortam



Müzik

Medya dosyası oynatma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını tıklatın.
5. Ortam kontrolleri ekranın altında görüntülenmiyorsa, hareket tuşunu tıklatın.
 - Ortam dosyasını oynatmak için ► simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını duraklatmak için || simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını durdurmak için ■ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Sonraki ortam dosyasına gitmek için ►| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Önceki ortam dosyasına veya oynatılmakta olan dosyanın başına gitmek için |◀ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını hızlı ileri almak veya geri almak için ilerleme çubuğunu tıklatın. Hareket tuşunda, parmağınızı sağa veya sola kaydırın. İlerleme çubuğunu tekrar tıklatın.

Şarkıları rastgele çalma veya tekrarlama

1. Ana ekranda **Ortam** simgesi > **Müzik** simgesini tıklatın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tüm şarkıları rastgele çalmak için **Şarkıları Rastgele Çal** öğesini tıklatın.
 - Belirli bir sanatçı, albüm, tür veya parça listesine ait şarkıları rastgele çalmak için, bu kategorilerden birini bulun ve vurgulayın.  tuşu > **Rastgele**'ye basın.
 - Çalmakta olan şarkı, parça listesi, albüm veya sanatçıyı tekrarlamak için  tuşu > **Tekrarla** > **Geçerli Şarkı, Parça Listesi, Albüm veya Sanatçı**'ya basın.

Şarkıları rastgele çalmayı bırakmak için  tuşu > **Rastgele**'ye basın. Şarkıları tekrarlamayı bırakmak için  tuşu > **Tekrarla** > **Kapalı**'ya basın.


İlgili bilgiler

[Parça listesinde şarkıların sırasını değiştirme, 130](#)

Parça Listeleri

Standart veya otomatik parça listesi oluşturma



Standart parça listesini, BlackBerry® cihazınızın belleğinde veya ortam kartınızda bulunan şarkıları manuel olarak ekleyerek oluşturabilirsiniz. Sanatçılar, albümler veya şarkı türleri için ölçütler belirleyerek otomatik parça listesi oluşturabilirsiniz. Tüm kriterleri karşılayan şarkılar parça listesine otomatik olarak eklenir.

1. Ana ekranda **Ortam** simgesi > **Müzik** simgesini tıklatın.
2. **Parça Listeleri** > **Yeni Parça Listesi** öğesini tıklatın.
 - Standart bir parça listesi oluşturmak için **Standart Parça Listesi** öğesini tıklatın. Parça listesi için ad yazın. **Şarkı Ekle** öğesini tıklatın. Şarkıyı tıklatın.
 - Otomatik parça listesi oluşturmak için **Otomatik Parça Listesi** öğesini tıklatın. Parça listesi için ad yazın. Sanatçı, albüm veya tür kriteri eklemek için artı işaretini (+) tıklatın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Çalmakta olan şarkıyı parça listesine ekleme

1. Şarkı çalarken  tuşu > **Parça Listesine Ekle** öğesine basın.
2. Bir parça listesini tıklatın.



Parça listesinde şarkıların sırasını değiştirme

1. Ana ekranda **Ortam** simgesi > **Müzik** simgesini tıklatın.
2. **Parça Listeleri** öğesini tıklatın.
3. Bir standart parça listesini tıklatın.
4. Bir şarkıyı vurgulayın.
5.  tuşu > **Taşı** öğesine basın.
6. Yeni konumu tıklatın.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


İlgili bilgiler

[Şarkıları rastgele çalma veya tekrarlama, 129](#)




Parça listesinden şarkı silme

1. Ana ekranda **Ortam** simgesi > **Müzik** simgesini tıklatın.
2. **Parça Listeleri** öğesini tıklatın.
3. Bir standart parça listesini tıklatın.
4. Bir şarkıyı vurgulayın.
5.  tuşu > **Kaldır** > **Tamam**'a basın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Parça listesi yeniden adlandırma ve silme

1. Ana ekranda **Ortam** simgesi > **Müzik** simgesini tıklatın.
2. **Parça Listeleri** öğesini tıklatın.
3. Bir parça listesini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Parça listesini yeniden adlandırmak için **Yeniden Adlandır** öğesini tıklatın. Parça listesi için bir ad yazın. **Tamam**'ı tıklatın.
 - Parça listesini silmek için **Sil** öğesini tıklatın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duyamaz.

İlgili bilgiler



[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)



Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin

Ses güçlendirme özelliği şarkı, zil sesi ve videoların ses seviyesini normalden daha da fazla yükseltebilmenizi sağlar.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Ses Güçlendirme** onay kutusunu işaretleyin.
4. Ekrandaki uyarıyı okuyun ve devam etmek isterseniz **Evet** öğesini tıklatın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.




Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ortam dosyalarının ses kalitesini iyileştirmek için, cihazla birlikte stereo kulaklıkları kullanmanız gereklidir.


1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Kulaklık Müzik EQ** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ses dosyası veya video dosyası yeniden adlandırma, taşıma, kopyalama veya silme

Yalnızca kendi eklediğiniz ortam dosyalarını yeniden adlandırabilirsiniz.


1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Keşfet**'e basın.
3. Bir ses dosyası veya video dosyası bulun ve vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Dosyayı yeniden adlandırmak için **Yeniden Adlandır** ögesini tıklatın. Dosya için bir ad yazın. **Kaydet**'i tıklatın.
 - Dosyayı başka bir konuma taşımak veya kopyalamak için **Kes** veya **Kopyala** ögesini tıklatın. Dosyayı taşımak veya kopyalamak istediğiniz konumu bulun.  tuşu > **Yapıştır** ögesine basın.
 - Dosyayı silmek için **Sil** ögesini tıklatın.

Medya dosyasının özelliklerini görüntüleme

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını vurgulayın.
5.  tuşu > **Özellikler** ögesine basın.

Ortam oynatıcı ekranının kapanması için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi

Bir ortam dosyasını belirli bir süre duraklatır veya durdurursanız, ortam oynatıcı ekranı BlackBerry® cihazınızın performansını artırmak için kapanır.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Aktif Değilken Ortam Oynatıcıyı Kapat** alanını değiştirin.




Podcast Yayınları

Medya dosyası oynatma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını tıklatın.

5. Ortam kontrolleri ekranın altında görüntülenmiyorsa, hareket tuşunu tıklatın.
 - Ortam dosyasını oynatmak için ► simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını duraklatmak için || simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını durdurmak için ■ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Sonraki ortam dosyasına gitmek için ►| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Önceki ortam dosyasına veya oynatılmakta olan dosyanın başına gitmek için ◀| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını hızlı ileri almak veya geri almak için ilerleme çubuğunu tıklatın. Hareket tuşunda, parmağınızı sağa veya sola kaydırın. İlerleme çubuğunu tekrar tıklatın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duymaz.

İlgili bilgiler



[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)



Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin

Ses güçlendirme özelliği şarkı, zil sesi ve videoların ses seviyesini normalden daha da fazla yükseltebilmenizi sağlar.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Ses Güçlendirme** onay kutusunu işaretleyin.
4. Ekrandaki uyarıyı okuyun ve devam etmek isterseniz **Evet** öğesini tıklatın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ortam dosyalarının ses kalitesini iyileştirmek için, cihazla birlikte stereo kulaklıkları kullanmanız gereklidir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Kulaklık Müzik EQ** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Videolar

Medya dosyası oynatma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını tıklatın.
5. Ortam kontrolleri ekranın altında görüntülenmiyorsa, hareket tuşunu tıklatın.
 - Ortam dosyasını oynatmak için ► simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını duraklatmak için || simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını durdurmak için ■ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Sonraki ortam dosyasına gitmek için ►| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Önceki ortam dosyasına veya oynatılmakta olan dosyanın başına gitmek için ◀| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını hızlı ileri almak veya geri almak için ilerleme çubuğunu tıklatın. Hareket tuşunda, parmağınızı sağa veya sola kaydırın. İlerleme çubuğunu tekrar tıklatın.



Video oynatırken arka aydınlatmayı açık tutma

Varsayılan olarak arka aydınlatma, pil gücünün korunması için belirli bir süre sonra kapanmak üzere tasarlanmıştır.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Otomatik Arka Aydınlatmayı Kapat** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.




Videolardaki kapalı açıklamalı altyazıların gösterilmesi

Kapalı açıklamalı altyazıları destekleyen video dosyalarını oynattığınızda altyazıların ekranda gösterilmesini istiyorsanız kapalı açıklamalı altyazıları açabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Kapalı Açıklamalı Altyazıları Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4. Gerekirse **Görünüm**, **Konum** ve **Yazı Tipi Ölçeği** alanlarını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.

- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duymaz.

İlgili bilgiler



[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)



Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ortam dosyalarının ses kalitesini iyileştirmek için, cihazla birlikte stereo kulaklıkları kullanmanız gereklidir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Kulaklık Müzik EQ** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin

Ses güçlendirme özelliği şarkı, zil sesi ve videoların ses seviyesini normalden daha da fazla yükseltebilmenizi sağlar.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Ses Güçlendirme** onay kutusunu işaretleyin.
4. Ekrandaki uyarıyı okuyun ve devam etmek isterseniz **Evet** ögesini tıklatın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ortam oynatıcı ekranının kapanması için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi

Bir ortam dosyasını belirli bir süre duraklatır veya durdurursanız, ortam oynatıcı ekranı BlackBerry® cihazınızın performansını artırmak için kapanır.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Aktif Değilken Ortam Oynatıcıyı Kapat** alanını değiştirin.

Video kamera

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, kamera veya video kamera desteklenmiyor ya da kamera veya video kamera özelliği bulunmuyor olabilir.

Videoyu kaydet

Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızda bir medya kartının takılı olması gerekebilir.

1. Ana ekranda **Ortam** simgesini > **Video Kamera** simgesini tıklatın.
2. Kayda başlamak için **kaydet** simgesini tıklatın.
3. Kaydı duraklatmak için **duraklat** simgesini tıklatın.



Not: Video kaydetmek için kullanılabilir yaklaşık depolama alanı miktarı, video kaydı duraklatıldığında ekranın alt bölümünde görüntülenir.

İlgili bilgiler

[Resim çekme, 137](#)



Video aydınlatmayı açma

Düşük aydınlatma koşullarında video ışığı kaydettiğiniz videonun kalitesini iyileştirebilir.

1. Ana ekranda **Ortam** simgesini > **Video Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Video Işığı** alanını **Açık** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Video boyutunu ve biçimini değiştirme



Daha büyük video, daha fazla depolama alanı gerektirir.

1. Ana ekranda **Ortam** simgesini > **Video Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Video Biçimi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Medya dosyasının özelliklerini görüntüleme, 132](#)

Çektiğiniz videoları saklama konumunu

1. Ana ekranda **Ortam** simgesini > **Video Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Klasör** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kamera

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, kamera veya video kamera desteklenmiyor ya da kamera veya video kamera özelliği bulunmuyor olabilir.

Resim çekme

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2. Eğer dijital zoom açıksa, hareket tuşunda parmağınızı yukarı-aşağı kaydırarak yakınlaşın veya uzaklaşın.
3. **Sağ Çok İşlevli** tuşa basın.

Fotoğraf, Fotoğraf uygulamasındaki Kamera Fotoğrafları klasörüne kaydedilir. Fotoğrafları açmak için ekranın altındaki resim ön izlemesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Videoyu kaydet, 136](#)

Çektiğiniz resimlerin flaş ayarını değiştirme

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2. Flaş ayarları arasında geçiş yapmak için ekranın altındaki flaş simgesini tıklatın.

Kamerayı kapattığınızda flaş ayarı kaydedilir.

Kamera sahne modunu değiştirme



Farklı ortamlar için ayarları optimize etmek amacıyla kamera sahne modunu değiştirebilirsiniz. Sahne modlarının açıklamaları kameranın üzerinde bulunur.

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2. Kamera sahne modunu değiştirmek için ekranın altındaki sahne modu simgesini tıklatın.
3. Bir sahne modu seçin.

Kamerayı kapattığınızda sahne modu kaydedilir.

Çektiğiniz resimlerin boyutunu değiştirme

Daha büyük resimler, daha fazla depolama alanı gerektirir.

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Görüntü Boyutu** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Medya dosyasının özelliklerini görüntüleme, 132](#)


Çektiğiniz resimlere coğrafi etiket ekleme

Kamera coğrafi etiket seçeneği, fotoğraf çektiğiniz yer ile ilgili coğrafi bilgileri kaydeder.



1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2. Ekranın alt kısmındaki coğrafi etiket simgesini tıklatın.

Coğrafi etiket bilgileri, resim dosyasının özellikleri içinde görülebilir.

Otomatik odak ayarını değiştirme




1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Otomatik Odak**'a basın.
 - Sabit hedefler için **Tek Çekim** ögesini tıklatın.
 - Hareketli hedefler için **Sürekli** ögesini tıklatın.
 - Otomatik odağı kapatmak için **Kapalı**'yı tıklatın.

Kamera dijital zoom özelliğini kapatma

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Dijital Zoom** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Çektiğiniz resimlerin inceleme süresini değiştirme

Resmin çekildikten sonra ne kadar ekranda kalacağını ayarlayabilirsiniz; böylece hemen sonra yeni bir resim çekebilirsiniz.



1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
 - İnceleme süresini değiştirmek için **Resim İnceleme** alanında süreyi değiştirin.
 - Resmin çekildikten sonra  tuşuna basılana kadar ekranda kalması için, **Resim İnceleme** alanını **Beklet** şeklinde değiştirin.
 - Resmin çekildikten sonra ekranda kalmasını engellemek için **Resim İnceleme** alanını **Kapalı** olarak ayarlayın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kameranın kalan fotoğraf sayısı uyarısını ne zaman yapacağını değiştirme

Resim depolama için kullanılabilir alan belirli bir miktarın altına düştüğünde bir uyarı görüntülenir. Kalan resim sayısını Seçenekler ekranının Depolama bölümünde görebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Kalan resim sayısı şu olduğunda uyarı ver** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Çektiğiniz fotoğrafları saklama konumunu

1. Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Resimleri Sakla** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Resimler


Resmi yakınlaştırma, kaydırma veya döndürme

Bir resimde aşağıdakilerden birini yapın:


- Resmi yakınlaştırmak için hareket tuşunu tıklatın.
- Resmi uzaklaştırmak için  tuşuna basın.
- Yakınlaştırılmış haldeyken resmi kaydırmak için parmağınızı hareket tuşunda herhangi bir yönde kaydırın.
- Resmi döndürmek için  tuşu > **Döndür** ögesine basın.

Metin mesajı veya web sayfasından resim kaydetme

BlackBerry® cihazı belleğine veya ortam kartına .jpg, .png, .gif veya .bmp gibi resim dosyalarını kaydedebilirsiniz.


1. Metin mesajında resim eki açın veya web sayfasında bir resmi seçin.
2.  tuşu > **Resmi Kaydet** > **Kaydet**'e basın.


Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. Bir resme gözetin.
3.  tuşu > **Duvar Kağıdı Yap** ögesine basın.



İlgili bilgiler[Ekranım değişti, 218](#)**Resimleri slayt gösterisi olarak görüntüleme**

Slayt gösterisi, bir kategori veya klasördeki tüm resimleri sırayla gösterir.


1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. Bir kategoriye tıklatın.
3. Bir resmi vurgulayın.
4.  tuşu > **Slayt Gösterisini Göster**'e basın.

Slayt gösterisini kapatmak için  tuşunu basılı tutun.


Slayt gösterisinde slaytlar arasındaki saniye sayısını değiştirme

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Slayt Gösterisi Aralığı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Resimleri liste görünümünde veya küçük resimler halinde görüntüleme


1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. Bir kategoriye tıklatın.
3.  tuşu > **Liste Görüntüle** veya **Küçük Resimler Görüntüle**'ye basın.

Resim klasörü oluşturma


1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Yeni Klasör**'e basın.
3. Gerekliyse klasörün oluşturulduğu konumu değiştirin.
4. Yeni bir klasör adı yazın.
5. **Tamam**'i tıklatın.


Fotoğraf uygulamasına fotoğraf alma

BlackBerry® cihazındaki veya ortam kartındaki başka klasörlerden fotoğrafları Fotoğraf uygulamasına alarak, mevcut klasör yapılarını ve dosya konumlarını korurken fotoğraflarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Fotoğraf Al**'a basın. **Fotoğraf Kitaplığı** klasörü veya **Kamera Fotoğrafları** klasörüne kaydedilmemiş fotoğrafların bulunduğu klasörler görüntülenir.

3. Almak istediğiniz klasörlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
4. **Fotoğraf Al**'ı tıklatın.

Klasörleri Fotoğraf uygulamasından silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Kitaplıktan Kaldır**'a basın. Aldığınız klasörler orijinal konumlarında kalır, ancak Fotoğraf uygulamasından silinir.

Klasörleri, fotoğraf olmayan ve Fotoğraf uygulamasındaki klasörlerde görülemeyen dosyalar da dahil olmak üzere Fotoğraf uygulamasından ve cihaz belleği veya ortam kartından kalıcı olarak silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın. Aldığınız klasörler cihaz belleği veya ortam kartındaki konumlarından silinir.

Kamera ile çektiğiniz resmi bulma

Kamera ile çekilen fotoğraflar, Fotoğraf uygulamasındaki Kamera Fotoğrafları klasörüne kaydedilir. Fotoğraflarınızı başka klasörlerde de dosyaladığımızda, artık Kamera Fotoğrafları klasöründe görüntülenmeyeceklerdir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. **Kamera Fotoğrafları** sekmesini tıklatın.

Sesli notlar


Sesli not kaydetme

1. Ana ekranda **Medya** simgesi > **Sesli Not Kaydedici** simgesini tıklatın.
2. **Kayıt** simgesini tıklatın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Kaydı duraklatmak için **duraklat** simgesini tıklatın. Kayda devam etmek için **kaydet** simgesini tıklatın.
 - Kaydı durdurmak için **duraklat** simgesini tıklatın. **Durdur** simgesini tıklatın.




Not: Sesli not, kaydetmeyi durdurduğunuzda otomatik olarak kaydedilir.

Medya dosyası oynatma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını tıklatın.
5. Ortam kontrolleri ekranın altında görüntülenmiyorsa, hareket tuşunu tıklatın.
 - Ortam dosyasını oynatmak için ► simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını duraklatmak için || simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını durdurmak için ■ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Sonraki ortam dosyasına gitmek için ►| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.

- Önceki ortam dosyasına veya oynatılmakta olan dosyanın başına gitmek için  simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
- Ortam dosyasını hızlı ileri almak veya geri almak için ilerleme çubuğunu tıklatın. Hareket tuşunda, parmağınızı sağa veya sola kaydırın. İlerleme çubuğunu tekrar tıklatın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duyamaz.

İlgili bilgiler



[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)



Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin

Ses güçlendirme özelliği şarkı, zil sesi ve videoların ses seviyesini normalden daha da fazla yükseltebilmenizi sağlar.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Ses Güçlendirme** onay kutusunu işaretleyin.
4. Ekrandaki uyarıyı okuyun ve devam etmek isterseniz **Evet** ögesini tıklatın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme


BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ortam dosyalarının ses kalitesini iyileştirmek için, cihazla birlikte stereo kulaklıkları kullanmanız gereklidir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Kulaklık Müzik EQ** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Zil Sesleri

Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme

Zil sesinin yanı sıra arama sırasında ses seviyesi, LED, titreşim ve bildirim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın.
2. **Sesleri ve Alarmları Değiştir > Seçilen Profil Sesleri** ögesini tıklatın.
 - Zil sesini değiştirmek için **Telefon** ögesini tıklatın.
 - Bildirimleri veya hatırlatıcıları değiştirmek için, tıklatarak bölümü genişletin. Bir seçeneği tıklatın.
3. **Zil Sesi, Bildirim Tonu** veya **Hatırlatıcı Tonu** alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Bir melodiyi tıklatın.
 - BlackBerry® cihazınızda veya ortam kartında bulunan bir şarkıyı kullanmak için **Tüm Müzik** ögesini tıklatın. Bir şarkı bulun ve tıklatın.
 - Kaydettiğiniz bir sesli notu kullanmak için, **Tüm Sesli Notlar** ögesini tıklatın. Bir sesli notu bulun ve tıklatın.
 - Yüklenmiş bir alarmı kullanmak için **Tüm Alarmlar** ögesini tıklatın. Bir alarmı bulun ve tıklatın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler




[Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65](#)

Medya dosyası oynatma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriyi tıklatın.
4. Bir medya dosyasını tıklatın.
5. Ortam kontrolleri ekranın altında görüntülenmiyorsa, hareket tuşunu tıklatın.
 - Ortam dosyasını oynatmak için ► simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını duraklatmak için || simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını durdurmak için ■ simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Sonraki ortam dosyasına gitmek için ►| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Önceki ortam dosyasına veya oynatılmakta olan dosyanın başına gitmek için ◀| simgesini görebilmek için gerekli olabilir.
 - Ortam dosyasını hızlı ileri almak veya geri almak için ilerleme çubuğunu tıklatın. Hareket tuşunda, parmağınızı sağa veya sola kaydırın. İlerleme çubuğunu tekrar tıklatın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.

- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duymaz.

İlgili bilgiler



[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)

Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Ortam dosyalarının ses kalitesini iyileştirmek için, cihazla birlikte stereo kulaklıkları kullanmanız gereklidir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Medya Seçenekleri**'ne basın.
3. **Kulaklık Müzik EQ** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ortam depolama


Depolama ve ortam kartları

Desteklenen ortam kartları

BlackBerry® cihazınız 32 GB'a kadar olan ortam kartlarını destekler. Sadece microSD ortam kartları desteklenir.

Ortam kartınız veya cihazınızdaki dosyaları onarın

DİKKAT: BlackBerry® cihazınızdaki onarım özelliğini çalıştırdığınızda cihazınız, ortam kartınız veya cihazınızdaki hata içeren dosyaları silebilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Depolama** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Onar**'a basın.
4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Ortam kartınız onarım özelliğinin çalıştırılmasının ardından hala onarılmadıysa, yeniden biçimlendirmek isteyebilirsiniz.

Medya dosyaları tarafından kullanılan bellek miktarını görüntüleme

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.

2. **Menü** tuşuna basın
3. **Bellek Kullanımı**'ni tıklatın.

Medya dosyaları için kullanılabilir bellek miktarını değiştirme

BlackBerry® cihazınızda performansı optimize etmek için, cihazınızın medya dosyaları için ayırdığı bellek miktarını değiştirebilirsiniz.

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.


1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. **Menü** tuşuna basın
3. **Seçenekler**'i tıklatın.
4. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Tüm medya dosyaları için kullanılabilir maksimum cihaz bellek miktarını değiştirmek için, **Cihaz Bellek Sınırı** alanını değiştirin.
 - Resimler için kullanılabilir minimum BlackBerry® cihazı bellek miktarı değiştirmek için, **Ayrılmış Resim Belleği** alanını değiştirin.
5. **Menü** tuşuna basın
6. **Kaydet**'i tıklatın.

İlgili bilgiler

[Medya dosyasının özelliklerini görüntüleme, 132](#)

Medya kartı desteğini kapatma

Medya kartı desteğini kapattığınızda, BlackBerry® cihazınız medya kartındaki dosyalara ulaşamaz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** öğesini tıklatın.
3. **Depolama** öğesini tıklatın.
4. **Ortam Kartı Desteği** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sıkıştırma hakkında

Sıkıştırma, BlackBerry® cihazınızdaki verilerin boyutunu küçültmek ve bütünlüğünü korumak üzere tasarlanmıştır. Sıkıştırma açıkken cihazınız mesajlar, kişiler, takvim girişleri, görevler ve notlar da dahil olmak üzere tüm cihaz verilerini sıkıştırır. Sıkıştırmayı açık tutmalısınız.

Sıkıştırma ve şifreleme açıksa, cihazınız şifrelemeden önce cihaz verilerini sıkıştırır.

Dosya şifreleme hakkında


Dosya şifreleme, BlackBerry® cihazınızda ve cihazınıza takılabilen medya kartında saklanan dosyaların korunması amacıyla tasarlanmıştır. Cihazınızdaki ve medya kartınızdaki dosyaları şifrelerken, cihazınızın ortam kartınız için oluşturduğu şifreleme anahtarını, cihaz parolanızı ya da her ikisini kullanabilirsiniz.

Dosyaları, cihazınızın oluşturduğu bir şifreleme anahtarı ile şifrelerseniz, medya kartı cihazınıza takılıken yalnızca medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz. Dosyaları, cihaz parolanızı kullanarak şifrelerseniz, cihazın parolasını bildiğiniz sürece medya kartını taktığınız herhangi bir cihazdan medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz.

Şifrelemeyi açma

Cihazınızdaki verileri şifrelemek için, BlackBerry® cihazınızda bir parola ayarlanmış olmalıdır.


Cihazınızda dosya saklamanız için kullanılabilir alan boyutuna bağlı olarak, cihazınızda dosya şifreleyemeyebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Şifreleme** öğesini tıklatın.
3. Cihazınızdaki verileri şifrelemek için **Cihaz Belleği** bölümüne gelin ve **Şifrele** onay kutusunu seçin.
4. Ortam kartında ve cihazınızda saklanan dosyaları şifrelemek için, **Ortam Kartı** onay kutusunu işaretleyin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Cihazınızın oluşturduğu şifreleme anahtarını kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
 - Cihaz parolanızı kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası** olarak değiştirin.
 - Şifreleme anahtarı ve cihaz parolası kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası ve Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
5. Ayrıca resimler, şarkılar ve videolar gibi ortam dosyalarını şifrelemek için, **Ortam Dosyalarını Dahil Et** onay kutusunu işaretleyin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızdaki verilerin şifrelenmesini durdurmak için **Cihaz Belleği** onay kutusunu işaretini kaldırın. Dosya şifrelemeyi durdurmak için, **Ortam Kartı** onay kutusunun işaretini kaldırın.


Resim klasörleri

Resim klasörü oluşturma


1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Yeni Klasör**'e basın.
3. Gerekiyorsa klasörün oluşturulduğu konumu değiştirin.
4. Yeni bir klasör adı yazın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.


Fotoğraf uygulamasına fotoğraf alma

BlackBerry® cihazındaki veya ortam kartındaki başka klasörlerden fotoğrafları Fotoğraf uygulamasına alarak, mevcut klasör yapılarını ve dosya konumlarını korurken fotoğraflarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Fotoğraf Al**'a basın. **Fotoğraf Kitaplığı** klasörü veya **Kamera Fotoğrafları** klasörüne kaydedilmemiş fotoğrafların bulunduğu klasörler görüntülenir.

3. Almak istediğiniz klasörlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
4. **Fotoğraf Al'**ı tıklatın.

Klasörleri Fotoğraf uygulamasından silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Kitaplıktan Kaldır'a** basın. Aldığınız klasörler orijinal konumlarında kalır, ancak Fotoğraf uygulamasından silinir.

Klasörleri, fotoğraf olmayan ve Fotoğraf uygulamasındaki klasörlerde görülemeyen dosyalar da dahil olmak üzere Fotoğraf uygulamasından ve cihaz belleği veya ortam kartından kalıcı olarak silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Sil'e** basın. Aldığınız klasörler cihaz belleği veya ortam kartındaki konumlarından silinir.

Kamera ile çektiğiniz resmi bulma

Kamera ile çekilen fotoğraflar, Fotoğraf uygulamasındaki Kamera Fotoğrafları klasörüne kaydedilir. Fotoğraflarınızı başka klasörlerde de dosyaladığımızda, artık Kamera Fotoğrafları klasöründe görüntülenmeyeceklerdir.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. **Kamera Fotoğrafları** sekmesini tıklatın.

Medya dosyalarını aktarma ve indirme

Ortam dosyalarının aktarılması ve senkronizasyonu hakkında

BlackBerry® cihazınız ve bilgisayarınız arasında USB kablosu kullanarak dosya aktarımı ve senkronizasyon yapmak için cihazınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz veya Bluetooth özelliği bir cihaza medya dosyası göndermek veya ortam dosyası almak için Bluetooth® teknolojisini kullanabilirsiniz.

Cihazı USB kablosu ile bilgisayara bağladığınızda görüntülenen iletişim kutusundaki USB seçeneği yardımıyla dosyaları bilgisayardaki klasörden cihaz ya da ortam kartındaki klasöre sürükleyebilirsiniz. İletişim kutusundaki ortam seçeneği, DRM korumalı ortam dosyalarını cihazınıza ve cihazınızdan aktarabilmenizi sağlar. Her iki seçeneği kullanarak, BlackBerry® Desktop Software yardımıyla cihazınıza ve cihazınızdan dosya aktarabilirsiniz.

Cihazınız ile bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yaparken ortam dosyaları ile ilgili bilgileri ve şifrelemeyi yönetmek ve saklamak için, BlackBerry Desktop Software ortam seçeneğini kullanın. BlackBerry Desktop Software'i indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin ve bilgisayarınız için uygun seçeneği seçin.

Cihazınızı USB belleği sürücüsü olarak kullanarak bilgisayardan cihaza dosya aktarma

BlackBerry cihazınız ile bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yaparken, ortam dosyalarınızla ilişkili bilgileri veya şifrelemeyi yönetmek ve korumak için BlackBerry® Desktop Software kullanmanız gerekir.

1. USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Dosya türlerinin büyük kısmının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda USB seçeneğini seçin.
 - DRM korumalı ortam dosyalarının aktarımı için, cihazınızda görüntülenen iletişim kutusunda ortam aktarımı seçeneğini seçin.
3. Gerekliyse, bir parola yazın. Cihaz bilgisayarınızda sürücü olarak görüntülenir.
 4. Bilgisayarınızda herhangi bir yerden cihaza dosya sürükleyin.

Aktarılan dosyayı cihazda görmek için, cihazınızın bilgisayar bağlantısını kesin ve dosyayı bulun.

İlgili bilgiler

[Kullanarak bilgisayardan cihazınıza ortam dosyası aktarma BlackBerry Desktop Software, 30](#)

Kullanarak bilgisayardan cihazınıza ortam dosyası aktarma BlackBerry Desktop Software

BlackBerry® Desktop Software ile iTunes parça listeleri ve Windows Media® Player parça listeleri de dahil olmak üzere medya dosyalarını BlackBerry cihazınıza senkronize edebilirsiniz. BlackBerry Desktop Software'li indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin ve bilgisayarınız için uygun seçeneği seçin.

1. Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
2. Cihazda görüntülenen iletişim kutusunda dosya aktarım seçeneklerinden birini seçin.
3. Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software uygulamasını açın.
4. Yapmak istediğiniz şeye en uygun ortam aktarım seçeneğini seçin.


Ortam dosyaları senkronizasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

[Cihazınızı USB belleği sürücüsü olarak kullanarak bilgisayardan cihaza dosya aktarma, 13](#)

Medya dosyası gönderme

BlackBerry® cihazları için Facebook® ve BlackBerry cihazları için YouTube® gibi kurmuş olduğunuz uygulamalara resim ve video gönderebilirsiniz. Yalnızca kendi eklediğiniz ortam dosyalarını gönderebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını vurgulayın.
5.  tuşuna basın.
 - Resim veya video göndermek için **Gönder** öğesini tıklatın. Bir mesaj türünü veya uygulamayı tıklatın.
 - Ses dosyası göndermek için, mesaj türüne uygun gönder seçeneğini tıklatın.
6. Gerekirse,Bluetooth® teknolojisini açın ve bir cihaz seçin veya bir cihazla eşleyin.

Bluetooth teknolojisini kullanarak medya dosyası alma

Bu görevi gerçekleştirmek için Bluetooth® teknolojisini açmanız gerekir.

Bir ortam dosyası BlackBerry® cihazınıza Bluetooth teknolojisi kullanılarak gönderildiğinde, ekranda bir iletişim kutusu açılır.

1. Ekranı gelen iletişim kutusunda **Evet** ögesini tıklatın.
2. Aşağı açılır listede dosyayı kaydetmek için bir konum seçin.
3. **Kaydet**'i tıklatın.

İlgili bilgiler

[Bluetooth teknolojisini açma, 248](#)

Desteklenen ses ve video dosya formatları

BlackBerry® cihazınızın modeline ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bazı ortam dosyası formatları kullanılamayabilir.





Lütfen	Dosya formatı
Ses	<ul style="list-style-type: none"> • FLAC • MP3 • M4A • OGG • WMA • WAV
Video	<ul style="list-style-type: none"> • 3GP • AVI • ASF • MP4 • MOV • WMV

Kodekler hakkında bilgi ve cihazınız için tavsiye edilen video ve ses dosyası formatları için, www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin ve **Multimedya > BlackBerry Akıllı Telefonlarda Desteklenen Ortam Türleri** seçeneğini tıklatın.

Ortam kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Ses ve video dosyaları

Ses veya video dosyasını duraklatma	Ardından  BlackBerry® cihazınızın üst kısmındaki tuşuna basın.
Ses veya video dosyasını oynatmaya devam etme	Ardından  tuşuna basın.
Sonraki şarkıyı çalma	Ardından  tuşuna basın (cihazınızın üst kısmındadır)
Önceki şarkıyı çalma	Ardından  tuşuna basın (cihazınızın üst kısmındadır).
Kulaklık kullanıyorsanız ses güçlendirme özelliğini açın	Bir ses dosyası çalarken veya video dosyası oynatırken, en yüksek ses ayarına gelene kadar cihazın yan tarafında bulunan Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın ve ardından Ses Seviyesini Yükselt tuşuna arka arkaya dört kez hızla basın.

Resimler

Yaklaştırma	3 tuşuna basın
Uzaklaştırma	Nokta (.) tuşuna basın.
Yukarıya kaydırma	2 tuşuna basın
Aşağıya kaydırma	8 tuşuna basın
Sağa kaydırma	6 tuşuna basın
Sola kaydırma	4 tuşuna basın
Döndür	Virgül (,) tuşuna basın.



Kamera ve video kamera

Resim veya video çekmeden önce görüntüyü yakınlaştırın	Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın.
Resim veya video çekmeden önce görüntüyü uzaklaştırın	Cihazınızın sağ tarafındaki Ses Seviyesini Azalt tuşunu basın.
Resim çekme	Cihazınızın yan tarafında bulunan Sağ Çok İşlevli Tuş 'a basın.

Ortam kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Ses ve video dosyaları

Ses veya video dosyasını duraklatma	Ardından  BlackBerry® cihazınızın üst kısmındaki tuşuna basın.
Ses veya video dosyasını oynatmaya devam etme	Ardından  tuşuna basın.
Kulaklık kullanıyorsanız ses güçlendirme özelliğini açın	Bir ses dosyası çalarken veya video dosyası oynatırken, en yüksek ses ayarına gelene kadar cihazın sağ tarafında bulunan Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın ve ardından Ses Seviyesini Yükselt tuşuna arka arkaya dört kez hızla basın.

Resimler

Yaklaştırma	3 tuşuna basın
Uzaklaştırma	9 tuşuna basın
Yukarıya kaydırma	2 tuşuna basın
Aşağıya kaydırma	8 tuşuna basın
Sağa kaydırma	6 tuşuna basın
Sola kaydırma	4 tuşuna basın

Kamera ve video kamera

Resim veya video çekmeden önce görüntüyü yakınlaştırın	Ses Seviyesini Yükselt tuşuna basın.
Resim veya video çekmeden önce görüntüyü uzaklaştırın	Ses Seviyesini Azalt tuşuna basın.
Resim çekme	Cihazınızın yan tarafında bulunan Sağ Çok İşlevli Tuş'a basın.

Sorun Giderme: Ortam

Cihazım doğru zil sesi veya duvar kağıdını kullanmıyor

BlackBerry® cihaz parolanızı kullanarak cihaz belleğine veya medya kartına şifrelediğiniz bir zil sesi veya duvar kağıdı resmi kullanıyorsanız ve cihazınızı sıfırladıysanız, cihazınızın kilidini açın.

İlgili bilgiler

[Cihazınızı kilitleyin, 269](#)

Çektiğim bazı resimler bulanık

Düşük aydınlatma koşullarında kamera, pozlama eksikliğini düşük obtüratör hızı kullanarak dengeleyebilir. Kamerayı obtüratör tıklamadan önce hareket ettirseniz resim bulanık çıkabilir. Kameranın obtüratör hızı düşükse, ekranın alt kısmında ünlem işareti şeklinde bir gösterge belirir.

BlackBerry® cihazınızın modeline göre kamera görüntü sabitleme özelliğini etkinleştirerek, kameranın hareket etmesinden kaynaklanan fotoğraf bulanıklıklarını azaltabilirsiniz.

Flaş soluklaşıyor veya kapanıyor

Kameranız flaşlıysa ve pil gücü yüzde 20'den azsa, flaş pil gücünden tasarruf etmek için soluklaşır. Soğuk havalarda, pil gücü yüzde 20'nin altına düşerse flaş kapanabilir.

Bazı özellikler cihazımda yok

BlackBerry® cihazınızdaki bazı özelliklerin kullanılabilirliği, cihazınızın modeli ve kablosuz iletişim servis planı gibi öğelerden etkilenebilir.

Mesaj servis planına bağlı olarak, E-posta Tercihleri ekranındaki mesaj seçeneklerinde bazı özellikler ve seçenekler kullanılamayabilir.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz bazı özellikleri ayarlamamış veya bazı özellikleri ve seçenekleri kullanmanızı engelliyor olabilir. Yöneticiniz bir seçeneği sizin için kurduysa, seçenek alanının yanında kırmızı kilit göstergesi belirir.

Cihazınızda bulunan özelliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün ya da www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret edin.

İlgili bilgiler

[Özellik kullanılabilirliği, 19](#)

Ortam dosyalarını kaydedemiyorum

BlackBerry® cihaz belleğinde veya ortam kartınızda ortam dosyası kaydetmeye yetecek kadar bellek olmayabilir.

Aşağıdakileri deneyin:

- Cihaz belleğine ortam dosyası kaydetmeye çalışıyorsanız, cihazınızdan eski verileri veya mesajları silin.
- Ortam kartına ortam dosyası kaydetmeye çalışıyorsanız, eski ortam dosyalarını silin.
- Kamera seçeneklerinde, **Resim Boyutu** alanının **Büyük** olarak ayarlı olmadığını doğrulayın. Büyük resimler, küçük resimlere göre daha fazla bellek kullanır.

İlgili bilgiler

[Mesajları silme, 73](#)

[Dosya taşıma, yeniden adlandırma ve silme, 125](#)

Medya dosyalarını açamıyorum

Aşağıdakilerden birini deneyin:

- BlackBerry® cihazınızda bir ortam dosyası açmaya çalışıyorsanız ve cihazınız bilgisayarınıza bağlıysa, cihazınızın bilgisayarla bağlantısını kesin.
- Bilgisayarınızda cihazınızı USB sürücü olarak kullanarak ortam dosyalarını açmaya çalışıyorsanız, BlackBerry® Desktop Software uygulamasında ortam aktarım seçeneklerini kapattığınızı doğrulayın.
- Ortam dosyalarını, BlackBerry cihazınızın oluşturduğu bir şifreleme anahtarı kullanarak ortam kartına şifrelediyseniz ve bilgisayarınızı veya dosyayı şifrelediğiniz BlackBerry cihazından başka bir cihazı kullanarak şifrelenmiş ortam dosyasını açmaya çalışıyorsanız, ortam kartını dosyaları şifrelediğiniz BlackBerry cihazına takın. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın. **Güvenlik > Şifreleme** ögesini tıklatın. **Ortam Kartı** bölümünde **Mod** alanını **Cihaz Parolası** şeklinde değiştirin.

İlgili bilgiler

[Dosya şifreleme hakkında, 145](#)

Cihazım medya kartımı tanımıyor

Aşağıdaki işlemlerden birini deneyin:

- Medya kartınızın BlackBerry® cihazınıza düzgün takıldığını doğrulayın. Cihaza ortam kartı takılması hakkında daha fazla bilgi almak için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.
- Ortam kartı seçeneklerinde ortam kartınızı biçimlendirmeniz için bir mesaj varsa, cihazınızın bilgisayarınızla bağlantısını kesin. Ortam kartını biçimlendirin.
DİKKAT: Ortam kartı biçimlendirildiğinde, üzerindeki tüm dosyalar silinecektir.

İlgili bilgiler

[Ortam kartınız veya cihazınızdaki dosyaları onarın, 144](#)

Podcast yayını bulamıyorum

Özel içerik olarak işaretlenmiş olan podcast içeriği, **Özel İçeriği Göster** seçeneğinin açık olmaması halinde Podcast uygulamasında görüntülenmez.

Ortam oynatıcı ekranı kapanıyor

Bir ortam dosyasını belirli bir süre duraklatır veya durdurursanız, ortam oynatıcı ekranı BlackBerry® cihazınızın performansını artırmak için kapanır. Ortam seçeneklerinde, ortam oynatıcı ekranının kapanmasını engelleyebilir veya kapanması için geçmesi gereken süreyi değiştirebilirsiniz.

İlgili bilgiler

[Ortam oynatıcı ekranının kapanması için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi, 132](#)

Zil sesleri, sesler ve uyarılar

Zil sesleri, sesler ve uyarılar hakkında

Aramalar, mesajlar, notlar ve tarayıcı içeriğiyle ilgili olarak, BlackBerry® cihazının sizi nasıl uyaracağı, Ses ve Alarm Profilleri uygulamasında seçtiğiniz profilde tanımlanır.


Cihazınızda önceden yüklenmiş bir Normal profili ve beş başka profil vardır: Gürültülü, Orta, Yalnızca Titreşim, Sessiz ve Yalnızca Telefon Görüşmeleri. Yüklü profillerdeki zil seslerini cihaz belleğinde veya ortam kartında bulunan herhangi bir ses dosyasıyla değiştirebilir veya ilave profiller oluşturabilirsiniz. Tüm Uyarılar Kapalı profili değiştirilemez.

Varsayılan olarak önceden yüklenmiş profillerin bazı ayarları, Normal profilindeki ayarları temel alır. Örneğin, Normal profilindeki zil sesini değiştirdiğinizde, Yüksek Ses profili, Orta profili ve Yalnızca Telefon Görüşmeleri profili de otomatik olarak güncellenir. Eğer önceden yüklenmiş profilin özel ayarlarının Normal profilinde ilgili ayarı otomatik olarak güncellemesini istemiyorsanız, ilgili önceden yüklenmiş profilde ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Belirli kişiler aradığında ya da mesaj gönderdiğinde sizi uyarın kişi alarmları oluşturabilirsiniz. Kişi alarmları her zaman açıktır; Tüm Alarmları Kapat öğesini seçilmediği sürece kapanmaz. Örneğin, Sessiz profili veya Yalnızca Titreşim profilini seçerseniz dahi sesli kişi alarmları, Tüm Alarmlar Kapalı öğesi seçilene kadar duyulur şekilde kalır.

Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme

Zil sesinin yanı sıra arama sırasında ses seviyesi, LED, titreşim ve bildirim seçeneklerini değiştirebilirsiniz.


1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. **Sesleri ve Alarmları Değiştir > Seçilen Profil Sesleri** öğesini tıklayın.
 - Zil sesini değiştirmek için **Telefon** öğesini tıklayın.
 - Bildirimleri veya hatırlatıcıları değiştirmek için, tıklatarak bölümü genişletin. Bir seçeneği tıklayın.
3. **Zil Sesi, Bildirim Tonu** veya **Hatırlatıcı Tonu** alanında aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Bir melodiyi tıklayın.
 - BlackBerry® cihazınızda veya ortam kartında bulunan bir şarkıyı kullanmak için **Tüm Müzik** öğesini tıklayın. Bir şarkı bulun ve tıklayın.
 - Kaydettiğiniz bir sesli notu kullanmak için, **Tüm Sesli Notlar** öğesini tıklayın. Bir sesli notu bulun ve tıklayın.
 - Yüklenmiş bir alarmı kullanmak için **Tüm Alarmlar** öğesini tıklayın. Bir alarmı bulun ve tıklayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


İlgili bilgiler

[Cihazımın kaç kez çalacağını ayarlayamıyorum, 65](#)

Özel profil ekleme


İlave profiller oluşturabilirsiniz.


1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. **Sesleri ve Uyarıları Değiştir** > tıklayın **Profil Yönetimi** > **Özel Profil Ekle** ögesini tıklayın.
3. **Ad** alanına profil için ad girin.
4. Değiştirmek istediğiniz öğeyi tıklayın.
5. Zil sesini, uyarıyı veya hatırlatma bilgilerini değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Özel bir profili silmek için, profili vurgulayın.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

Kişi alarmı ekleme

Zil seslerini ve belirli kişi ya da kişi gruplarından gelen aramaların ve mesajların uyarılarını özelleştirebilmenizi sağlayan kişi alarmları oluşturabilirsiniz. Belirlenen kişiden bir arama veya mesaj aldığınızda, ses profilinizi Sessiz veya Yalnızca Titreşim olarak değiştirmiş olsanız dahi, BlackBerry® cihazınız atanan zil sesi veya uyarıyı kullanır. Gelen arama veya mesajın atanan zil sesi veya uyarıyla bildirilmesini istemiyorsanız, Tüm Uyarılar Kapalı profilini seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. **Sesleri ve Uyarıları Değiştir** > tıklayın **Kişi Sesleri** > **Kişi Uyarısı Ekle** ögesini tıklayın.
3. **Ad** alanına kişi alarmının adını girin.
4. **Kişiler** alanına kişinin adını girin.
5. Bir kişiyi tıklayın.
6. Arama ve mesaj zil sesini veya uyarı bilgilerini değiştirin.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir kişi uyarısını silmek için, silmek istediğiniz uyarıyı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

Cihazın sesini kapatma

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklayın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yalnızca yanıp sönen LED alarmı almak için **Sessiz** ögesini tıklayın.
 - Yalnızca titreşim alarmı almak için **Yalnızca Titreşim** ögesini tıklayın.
 - Kişi alarmları dahil tüm alarmları kapatmak için **Tüm Alarmlar Kapalı** ögesini tıklayın.

Bir zil sesi, hatırlatıcı veya alarm duyulduğunda  tuşuna BlackBerry® cihazınızın üstünde basın.

İlgili bilgiler

[Alarmı susturma, 193](#)

Yanıp sönen LED

BlackBerry® cihazınızın üst kısmında bulunan LED, farklı durumları belirtmek için farklı renklerde yanıp söner.



Yanıp sönen LED rengi	Açıklama
Yeşil	Kablosuz kapsama alanındasınız. Bu bildirim açabilir veya kapatabilirsiniz.
Mavi	Cihazınız Bluetooth® özellikli bir cihaza bağlı. Bu bildirim açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kırmızı	Yeni bir mesaj geldi ve seçili profil, yanıp sönen LED yoluyla bildirim yapacak şekilde ayarlanmış. Cihazınızı akıllı kart ile kullanıyorsanız, cihazınız akıllı karttaki verilere erişiyor.
Sarı	Cihazınızın pil seviyesi düşük ya da cihaz kapalı ve şarj oluyor. Düşük pil seviyesi bildirimini kapatamazsınız. Şarj bildirimi, cihazı açtığınızda kapanacaktır.

İlgili bilgiler

[Bluetooth bağlantı bildirimini kapatma, 253](#)


[Kablosuz iletişim kapsama alanı için yanıp sönen LED bildirimini açma, 217](#)

Alarm bildirim seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Alarm** bölümünde **Alarm Tonu**, **Ses Düzeyi**, **Erteleme Süresi** ve **Titreşim** alanlarını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Etkinlik seslerini açma

Etkinlik sesleri, BlackBerry® cihazınızı açtığınızda ya da kapattığınızda, pil gücü seviyesi tam dolu ya da az olduğunda, cihazınıza USB kablosu ya da aksesuar taktığınızda ve çıkardığınızda sizi uyarır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Erişilebilirlik**'i tıklatın.
3. **Olay Sesleri** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sorun Giderme: Zil sesleri, sesler ve uyarılar

Cihazım beklediğimden daha fazla çalıyor veya titriyor

Aramalarda BlackBerry® cihazınızın kaç kez titreyeceği ses profilinde belirlediğiniz titreşim sayısına göre belirlenmez ve sesli posta aboneliği değilseniz, telefonun kaç kez çalacağına ilişkin bir ayar seçeneğiniz olmayacaktır. Arayan ya da kablosuz iletişim şebekesi bağlantıyı kesene kadar cihaz titremeye devam eder.

Arama veya mesaj geldiğinde cihazım çalmıyor veya titremiyor

Aşağıdakileri deneyin:

- Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın. Profilinizin **Tüm Uyarılar Kapalı** veya **Sessiz** şeklinde ayarlanmış olmadığından emin olun.
- Eğer kişi alarmları oluşturulmuşsa, **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın. **Sesleri ve Uyarıları Değiştir** > tıklatın . Kişi uyarısını tıklatın. **Telefon** veya **Mesajlar** öğesini tıklatın. **Ses Seviyesi** alanının **Sessiz** olarak ve **Titreşim** alanının **Kapalı** olarak ayarlanmadığından emin olun.


Tarayıcı


Temel tarayıcı özellikleri

Web sayfalarını tarama

Web sayfası ziyaret etme veya Internet'te arama yapma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, BlackBerry® cihazınızda birden fazla tarayıcı bulunabilir. Tarayıcıların kullanım ücretleriyle ilgili daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2. Sayfanın üst kısmındaki alana web adresi girin veya sözcük araması yapın.
3. Klavyedeki  tuşuna basın.

Web sayfasının yüklenmesini durdurmak için  tuşu > **Durdur** öğesine basın.

İlgili bilgiler

[Cihazımda kullanılabilir tarayıcı yok, 170](#)

Sekmeli tarama hakkında

Sekmeli tarama ile BlackBerry® cihazınızda aynı anda birden fazla web sayfası açabilirsiniz. Açık sekmeler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilir, diğerini kapatmadan yeni sekme açabilir veya tarayıcıyı kapatmadan geçerli sekme kapanabilir. Bir mesaj, takvim kaydı veya hatırlatmadaki bağlantıyı açtığınızda bağlantı, otomatik olarak yeni bir sekmede açılır.

Ne kadar çok sekme açarsanız cihazınız o kadar çok bellek kullanır.






İlgili bilgiler

[Sekme açma, kapatma ve sekmeler arasında geçiş yapma, 13](#)


[Yeni sekme açamıyorum, 170](#)

Sekme açma, kapatma ve sekmeler arasında geçiş yapma

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Yeni bir sekme açmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. **Yeni Sekme** simgesini tıklatın.
- Web sayfasında bağlantı için yeni bir sekme açmak için bağlantıyı vurgulayın.  tuşu > **Bağlantıyı Yeni Sekmede Aç** öğesine basın.
- Sekmeler arasında geçiş yapmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. Bir sekme tıklatın.
- Sekmeyi kapatmak için tarayıcıda  tuşu > **Sekmeler**. Bir sekme vurgulayın. Aşağıdaki öğeyi tıklatın:  simgesini görebilmek için gerekli olabilir.

Web sayfasını yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Web sayfasında  tuşuna > **Yakınlaştırma** tuşuna basın.

- Hareket tuşu üzerinde yakınlaştırma yapmak için, parmağınızı yukarı doğru kaydırın.
- Hareket tuşu üzerinde uzaklaştırma yapmak için, parmağınızı aşağı doğru kaydırın.

Yakınlaştırma modunu kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Web sayfasında ileri geri hareket etme

1. Web sayfasında **Menü** tuşuna basın.
2. **Geri**'yi veya **İleri**'yi tıklatın.

Web sayfasını yenileme

1. Web sayfasında **Menü** tuşuna basın.
2. **Yenile**'yi tıklatın.

Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

1. Mesajda, dosyada, ekte veya web sayfasında  tuşu > **Bul** veya **Sayfada Bul** ögesine basın.
2. Metni yazın.
3. **Enter** tuşuna basın.

Metnin geçtiği bir sonraki yeri bulmak için  tuşu > **Sonrakini Bul** ögesine basın.

En son ziyaret ettiğiniz web sayfalarının listesini görüntüleme

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Geçmiş**'e basın.


Ana ekrana geri dönme

1. Web sayfasında **Menü** tuşuna basın.
2. **Ana Sayfa**'yı tıklatın.

Tarayıcıyı kapatma

1. Web sayfasında **Menü** tuşuna basın.
2. **Kapat**'ı tıklatın.

Ana ekranda web sitesi için kısayol simgesi oluşturma

Web sayfasında  tuşuna basın. > **Ana Ekran Ekle** öğesine basın.




Adresleri görüntüleme, kopyalama ve iletme

Web sayfasının adresini görüntüleme

Web sayfasında  tuşu > **Sayfa Özellikleri** öğesine basın.


Web sayfası, bağlantı veya resim adresi kopyalama


Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Web sayfası adresi kopyalamak için  tuşu > **Sayfa Adresini Kopyala**'ya basın.
- Bağlantı adresini kopyalamak için, bir bağlantının üzerinde durun veya bağlantıyı vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Bağlantıyı Kopyala**'ya basın.
- Resim adresi kopyalamak için, bir resmin üzerinde durun veya resmi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Resim Bağlantısını Kopyala**'ya basın.


Adresi yapıştırmak için  tuşu > **Yapıştır**'a basın.


Web adresi gönderme

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
 - Yer işareti listesi ya da tarayıcı geçmişinde bulunan bir web sayfasının adresini göndermek için, bir web sayfasını vurgulayın.
 - Farklı bir web adresi göndermek için web sayfasına gidin.
2.  tuşu > **Bağlantı Gönder** veya **Sayfa Adresi Gönder**'e basın.
3. Bir mesaj türünü tıklatın.

Mesajı gönderdikten sonra tarayıcıya dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Web sayfasındaki bir bağlantı veya resmi gönderme

1. Web sayfasında bir bağlantı veya resmin üzerinde durun veya vurgulayın.
2.  tuşu > **Bağlantı Gönder** veya **Görüntü Bağlantısı Gönder**'e basın.
3. Bir mesaj türünü tıklatın.

Mesajı gönderdikten sonra tarayıcıya dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Dosyaları görüntüleme ve medya dosyalarını oynatma

Web sayfasında ortam dosyası oynatma


1. Web sayfasında bir ortam dosyasını tıklatın.
2. **Aç**'i tıklatın.

İlgili bilgiler

[Desteklenen ses ve video dosya formatları, 12](#)

[Web sayfasında şarkı çalamıyor veya video oynatamıyorum, 170](#)

Web sayfasında bir resmi tam görüntüleme

1. Web sayfasında bir resmi vurgulayın veya resmin üzerinde duraklayın.
2.  tuşu > **Tam Resim** ögesine basın.

Resmi yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için  tuşu > **Yaklaştır** veya **Uzaklaştır** ögesine basın.


Orijinal resim boyutuna dönmek için  tuşu > **Zoom 1:1** ögesine basın.

Tarayıcı yer işaretleri

Web sayfalarının yer işaretleri hakkında

Sık ziyaret ettiğiniz web sayfaları için yer işaretleri ekleyebilirsiniz. Bir yer işareti eklediğiniz zaman, tarayıcının güncellemeler için web sayfasını periyodik olarak kontrol etmesini isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. En son ziyaretinizden sonra güncellenen web sayfaları için yer işaretleri italik olarak görüntülenir.



Web sayfası için yer işareti ekleme

1. Web sayfasında  tuşuna basın. > **Yer İşaretlerine Ekle**'ye basın.
2. **Ad** alanına, yer işareti için ad girin.
3. **Klasör** alanında yer işaretinin görünmesini istediğiniz klasörü tıklatın.
4. **Ekle** ögesini tıklatın.



Web sayfasını çevrimdışı ziyaret ederken tarayıcı, web sayfasını çevrimiçi olarak son görüntülediğinizde geçerli olan içeriği gösterir.


Web sayfasının yer işaretini değiştirme veya silme

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.



2.  tuşu > **Yer İşaretleri** öğesine basın.
3. Bir yer işaretini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Yer işaretini değiştirmek için, **Yer İşaretini Düzenle** öğesini tıklayın. Yer işaretini değiştirin. **Kabul Et** öğesini tıklayın.
 - Yer işaretini silmek için **Yer İşaretini Sil** öğesini tıklayın.

Web sayfasının yer işaretini gönderme



1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Yer İşaretleri** öğesine basın.
3. Bir yer işaretini vurgulayın.
4.  tuşu > **Bağlantı Gönder**'e basın.
5. Bir mesaj türünü tıklayın.

Mesajı gönderdikten sonra tarayıcıya dönmek için  tuşunu basılı tutun.


Web sayfasının yer işaretini dosyalama

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Yer İşaretleri** öğesine basın.
3. Bir yer işaretini vurgulayın.
4.  tuşu > **Taşı**'ya basın.
5. Yeni konumu tıklayın.

Web sayfaları için yer işareti klasörü ekleme, yeniden adlandırma ve silme

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Yer İşaretleri** öğesine basın.
3. Bir yer işareti klasörünü vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Yer işareti klasörü eklemek için **Alt Klasör Ekle** öğesini tıklayın.
 - Yer işareti klasörünü yeniden adlandırmak için, **Klasörü Yeniden Adlandır** öğesini tıklayın. Klasör için yeni bir ad girin. **Enter** tuşuna basın.
 - Yer işareti klasörünü silmek için **Klasörü Sil** öğesini tıklayın.

RSS haberleri

RSS haberlerinin BlackBerry® cihazınızda kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Ana ekranda veya bir klasörde **Sosyal Haberler** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

RSS haberleri hakkında



Favori bloglarınız ve web sitelerinizle ilgili güncellemeler almak için BlackBerry® cihazınıza RSS beslemeleri ekleyebilirsiniz. RSS haberlerini doğrudan bir web sayfasından ya da Social Feeds uygulamasını kullanarak ekleyebilirsiniz. Social Feeds uygulamasıyla sosyal ağlarınız hakkında güncel bilgilere sahip olurken, RSS haberlerini tek bir konumdan takip edebilirsiniz.

Tarayıcıdan RSS haberi ekleme

1. Tarayıcıda, RSS haberi bulunan bir web sayfasında **Menü** tuşuna basın.
2. **RSS Haberine Abone Ol** öğesini tıklatın.
3. Eklemek istediğiniz haberlerin yanındaki onay kutularını işaretleyin.
4. **Abone Ol** öğesini tıklatın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.


Tarayıcı seçenekleri

Ana sayfayı ya da başlangıç sayfasını değiştirme

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. **Genel** bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Ana sayfayı değiştirmek için **Ana Ekran** alanına bir web adresi girin.
 - Ana sayfayı tarayıcı açıldığında başlangıç sayfası olarak kullanmak için **Başlangıç Sayfası** alanını **Ana Sayfa** şeklinde değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



JavaScript desteğini kapatma

JavaScript, bazı web sayfalarında menüler ve sesler gibi etkileşimli özellikler sağlamak amacıyla kullanılır. Eğer tarayıcınızın JavaScript özellikleri sağlamasını istemiyorsanız, JavaScript desteğini kapatabilirsiniz.


1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.

3. **Web İçeriği** bölümünde **JavaScript Devreye Al** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Web sayfalarındaki görüntüleri yüklemeyi veya dahili ortam dosyalarını oynatmayı durdurma

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Web İçeriği** bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Web sayfalarındaki resimleri yüklemeyi durdurmak için **Resimleri Yükle** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Web sayfalarındaki dahili ortam dosyalarını oynatmayı durdurmak için **Dahili Ortam Dosyalarını Etkinleştir** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Web sayfalarındaki açılır pencereleri engellemeyi sonlandırma



1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Web İçeriği** bölümünde **Açılır Pencereleri Engelle** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Metin ve web sayfaları yazı tipi boyutunu değiştirme


1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Web İçeriği** bölümünde **Yazı Tipi Boyutu** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Tüm web sayfaları için karakter kodlama ayarlama

Varsayılan olarak, BlackBerry® cihazınız web sayfaları için en uygun karakter kodlamayı kullanır.

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Web İçeriği** bölümünde **Varsayılan metin kodlaması** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tarayıcıyı kapatmadan veya Internet'ten ortam akışına başlamadan önce uyarı alma

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Genel** bölümünde, **Şu İşlemlerden Önce Sor** ögesinin altında, aşağıdakilerden birini yapın:

- Birden fazla sekme açıkken tarayıcıyı kapatma isteğinizi onaylayan bir uyarı almak için **Çıkışta Sekmeleri Kapat** onay kutusunu işaretleyin.
 - Çıkış tuşuna bastığınızda tarayıcıyı kapatma isteğinizi onaylayan bir uyarı almak için  tuşuna basın ve **Escape Tuşuyla Tarayıcıyı Kapatma** onay kutusunu işaretleyin.
 - BlackBerry® cihazınız Internet'ten ortam akışı için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın portalındaki tarayıcıyı kullanmadan önce uyarı almak için **Ortam Akışı için Taşıyıcı Şebekesine Geçiliyor** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler



[Şarkı veya video akışı sırasında şebekeleri değiştirme istemi alıyorum, 170](#)

Tarama bilgilerini silme

BlackBerry® cihazınız, daha kolay tarama yapabilmemiz için bazı bilgileri tarayıcınızda saklar. Parola bilgileri, tarayıcı geçmiş, tanımlama bilgileri, cihaza push edilen içerik ve tarayıcı ön belleğini silebilirsiniz.



1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Gizlilik ve Güvenlik** bölümünde, **Tarama Verilerini Sil** ögesinin altında silmek istediğiniz tarama bilgileri türlerinin yanındaki onay kutularını işaretlerin.
4. **Şimdi Sil** ögesini tıklatın.

Tarayıcıda tanımlama bilgilerini kapatma

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Gizlilik ve Güvenlik** bölümünde **Tanımlama Bilgilerini Kabul Et** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tarayıcıda coğrafi konumları açma

Tarayıcıda coğrafi konumları açtığınızda bazı web siteleri yaklaşık coğrafi konumunuzu belirleyebilir.

1. Ana ekranda **Tarayıcı** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Gizlilik ve Güvenlik** bölümünde **Coğrafi Konumları Devreye Al** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Konumunuzu talep eden bir web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman, bir iletişim kutusu görüntülenir. **Bu web sitesi için tekrar sorma** onay kutusunu işaretlerseniz, bu web sitesi ve bu site için ayarladığınız izinler, tarayıcı seçeneklerinizin içinde, **Coğrafi Konum İzinleri** içerisinde kaydedilir.

Tarayıcı güvenliği


TLS hakkında

BlackBerry® Browser uygulamasının yapılandırması, cihazınızın BlackBerry® Enterprise Server yoluyla Internet üzerinden gönderdiği veya aldığı verileri TLS veya SSL kullanarak şifrelemekte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazınızla BlackBerry Enterprise Server arasındaki iletişim Triple DES kullanılarak şifrelenir. BlackBerry Enterprise Server ile içerik sunucuları arasındaki iletişim, SSL veya TLS kullanılarak şifrelenir. Güvenliği artırmak için cihazınızla BlackBerry Enterprise Server arasındaki HTTP bağlantıları için TLS'yi ayarlayabilir ve cihazınızla BlackBerry Enterprise Server arasındaki diğer her türlü iletişim için Triple DES şifreleme yöntemini kullanabilirsiniz.

TLS seçenekleri



Seçenek	Açıklama
SSL 3.0'a İzin Ver	Tarayıcının SSL bağlantılarını kabul edip etmeyeceğini belirleyin. Bu seçimi yapmazsanız, tarayıcınız sadece TLS bağlantılarına izin verecektir.
Şifreleme Düzeyi	Tarayıcınızın yalnızca 128-bit şifreleme kullanarak şifrelenen verileri kabul edip göndermesi için gereken ayarları belirtin. Yalnızca 128-bit şifreleme kullanarak şifrelenen verileri kabul edip göndermek için, bu alanı Yalnızca Güçlü olarak değiştirin. Yalnızca 128-bit şifreleme veya 56 bit şifreleme kullanarak şifrelenen verileri kabul edip göndermek için, bu alanı Zayıflara İzin Ver olarak değiştirin.
Algoritma Düzeyi	Tarayıcının zayıf algoritmaları veya yalnızca güçlü algoritmaları kabul edip etmeyeceğini belirtin. Algoritma ne kadar güçlü olursa tarama işlemi o kadar güvenli olur. Zayıf algoritmaları kabul etmek için bu alanı Zayıflara İzin Ver olarak değiştirin. Yalnızca güçlü algoritmaları kabul etmek için bu alanı Yalnızca Güçlü olarak değiştirin. Zayıf algoritmaları kabul edip etmeme konusunda ileti almak için bu alanı İleti olarak değiştirin. Yöneticinizin ayarladığı seçeneklere bağlı olarak bu seçeneği değiştiremeyebilirsiniz.

Tarayıcı güvenliği yönetimi

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > TLS** ögesini tıklatın.
3. Güvenlik seçeneklerini ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.




Güvenilir içerik sunucusu ekleme

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, içerik sunucusu kimlik doğrulaması yapılırken kimlik doğrulama işlemini kolaylaştırmak için, güvenilir içerik sunucuları listenize içerik sunucuları ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > TLS** öğesini tıklayın.
3. **Ana Bilgisayarlara Güven** alanını vurgulayın.
4.  tuşu > **Ana Bilgisayar Ekle**'ye basın.
5. İçerik sunucusu için web adresi girin.
6. **Tamam**'ı tıklayın.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir sertifikayla ilişkilendirilmiş bir web sitesi ekleyin veya değiştirin

Bazı web sitelerine erişmek için, bir kimlik doğrulama sertifikası sağlamanız gerekebilir. Bir web sitesine sertifika sağladıktan sonra, web sitesi ve ilişkili sertifika otomatik olarak TLS seçeneklerindeki Ana Bilgisayar/Sertifika Eşlemeleri listesine eklenir. Bir sertifikayla ilişkilendirilmiş bir web sitesini manuel olarak ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > TLS** öğesini tıklayın.
 - Bir web sitesini bir sertifikayla manuel olarak ilişkilendirmek için **Ana Bilgisayar/Sertifika Eşlemeleri** alanını vurgulayın. Aşağıdaki öğeye basın:  tuşu > **Ana Bilgisayar Ekle**. **Ana Bilgisayar** alanına web sitesini adını yazın. **Sertifika** alanında web sitesiyle ilişkilendirilen sertifikayı seçin. **Tamam**'ı tıklayın.
 - Bir sertifikayla ilişkilendirilmiş bir web sitesini değiştirmek için, **Ana Bilgisayar/Sertifika Eşlemeleri** listesindeki bir öğeyi vurgulayın.  tuşu > **Düzenle** öğesine basın..
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tarayıcı push

Tarayıcı push hakkında


Tarayıcı push teknolojisi, web uygulamalarından BlackBerry® cihazınıza, yeni bilgi güncellemeleri olduğunda bilgi almanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Örneğin hava durumu, hisse senedi fiyatları ya da haberler için güncelleştirmeler alabilirsiniz. Cihazınız bir güncelleme aldığında, mesaj uygulamasında yeni bir tarayıcı push mesajı görüntülenebilir ya da Ana ekrandaki bir simge, yeni bilginin geldiğini belirtecek şekilde değişebilir. Web uygulaması da size bildirimde bulunmadan, tarayıcı önbelleğinize güncellenmiş bilgi push edebilir. Bilgi tarayıcı ön belleğinize push edildiyse, cihazınız kablosuz iletişim şebekesine bağlı değilse dahi bilgi cihazınızda erişimdedir. Tarayıcı push özelliği kullanılan web uygulamaları, bu özelliği kapatmadığınız sürece güncellemeleri otomatik olarak push eder.

Cihazınız, farklı türdeki tarayıcı push mesajlarını desteklemektedir. Servis yükleme mesajları ve servis göstere mesajları arasında güncellenmiş bilgiler de vardır. Diğer tarayıcı push mesajları, tarayıcı önbelleğinizde görüntülenen mesajları içerir.

Tarayıcı push seçenekleri


Seçenek	Açıklama
MDS İşlemi	BlackBerry® cihazınızın BlackBerry® Enterprise Server veya BlackBerry® Internet Service uygulamalarından tarayıcı push mesajlarını kabul edip etmediğini ayarlayın.
MDS Ana Bilgisayarlar	Cihazınızın BlackBerry Enterprise Server veya BlackBerry Internet Service uygulamalarından push mesajlarını kabul edip etmediğini ayarlayın.
SMSC İşlemi	Cihazınızın SMS tabanlı push mesajları kabul edip etmediğini ayarlayın.
SMSC Ana Bilgisayarlar	Cihazınızın hangi SMSC ana bilgisayarlarından tarayıcı push mesajı kabul edeceğini ayarlayın. Belirli bir SMSC ana bilgisayarından tarayıcı push mesajı kabul etmek için, bu SMSC ana bilgisayarının telefon numarasını girin.
IP İşlemi	Cihazınızın, web uygulamalarının WAP ağ geçidinden gönderdiği tarayıcı push mesajlarını kabul edip etmeyeceğini ayarlayın.
IP Ana Bilgisayarlar	Cihazınızın hangi WAP ağ geçitlerinden tarayıcı push mesajı kabul edeceğini ayarlayın. Belirli bir IP ana bilgisayarından tarayıcı push mesajı kabul etmek için, WAP ağ geçidinin IP adresini girin.


Tarayıcı push'u kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları** ögesini tıklatın. > **Tarayıcı Push** ögesini tıklatın.
3. **Push Özelliğini Devreye Al** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tarayıcı kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Web adresi alanına bir nokta (.) koyun	Space tuşuna basın.
Web adresi alanına bir bölme işareti (/) koyun	Shift tuşuna ve Space tuşuna basın.
Web sayfası yüklenmesini durdurma	 tuşuna basın.

Tarayıcıyı kapatma	Öncelikle  tuşuna basın.
--------------------	---

Web sayfasında



Web sayfasını yenileme	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.
Sekmeler arasında hızlı geçiş yapma	@ tuşuna basın.
Web sayfasını yakınlaştırma	Virgül (,) tuşuna basın.
Web sayfasını uzaklaştırma	Nokta (.) tuşuna basın.
Başlangıç sayfasına gitme	5 tuşuna basın
Yer işareti ekleme	Soru işareti (?) tuşuna basın.

Bir web sayfasında gezinmek

Ekranda yukarıya gitme	3 tuşuna basın
Ekranda aşağıya gitme	9 tuşuna basın
Web sayfasının en üstüne gitme	1 veya 2 tuşuna basın.
Web sayfasının en altına gitme	7 veya 8 tuşuna basın.

Tarayıcı kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Web adresi alanına bir nokta (.) koyun	Space tuşuna basın.
Web sayfası yüklenmesini durdurma	 tuşuna basın.
Tarayıcıyı kapatma	Öncelikle  tuşuna basın.

Web sayfasında

Web sayfasını yenileme	1 tuşuna basın
Sekmeler arasında hızlı geçiş yapma	4 tuşuna basın
Web sayfasını yakınlaştırma	3 tuşuna basın
Web sayfasını uzaklaştırma	9 tuşuna basın
Başlangıç sayfasını açın	5 tuşuna basın
Yer işareti ekleme	6 tuşuna basın

Web sayfasında metin bulma	7 tuşuna basın
----------------------------	----------------

Bir web sayfasında gezinmek

Web sayfasının en üstüne gitme	2 tuşuna basın
Ekranda aşağı ilerleyin	Space tuşuna basın.
Web sayfasının en altına gitme	8 tuşuna basın

Sorun Giderme: Tarayıcı

Cihazımda kullanılabilir tarayıcı yok

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir. BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.

Web sayfasında şarkı çalamıyor veya video oynatamıyorum

BlackBerry® cihazınız şarkı veya video dosyasının boyutunu veya dosya biçimini desteklemiyor olabilir.

Şarkı veya video akışı sırasında şebekeleri değiştirme istemi alıyorum

Şebekeleri değiştirme istemi alıyorsanız, kullandığınız Internet bağlantısıyla şarkı veya video akışı gerçekleştiremezsiniz. Şebekeleri değiştirdiğinizde ekstra ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

Bu istemi almayı durdurmak için tarayıcıda  tuşu > **Seçenekler. Genel** bölümünde, **Şu İşlemlerden Önce Sor** ögesinin altındaki **Ortam Akışı için Taşıyıcı Şebekesine Geçiliyor** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Yeni sekme açamıyorum

BlackBerry® cihazınızda yeterli kullanılabilir bellek bulunmayabilir. Aşağıdaki işlemleri deneyin:

- İhtiyacınız olmayan bir sekmeyi kapatın.
- Açık olması gerekmeyen uygulamaları kapatın.

İlgili bilgiler

[Arkaplanda çalışmaması için uygulamayı kapatma, 228](#)


[Sekme açma, kapatma ve sekmeler arasında geçiş yapma, 13](#)

Takvim


Temel takvim özellikleri

Takvim görünümünü değiştirme

Randevularınızı ve toplantılarınızı dört takvim görünümünden birinde görüntüleyebilirsiniz. Gün, Hafta ve Ay görünümüleri, seçilen zaman dilimindeki tüm randevularınızı ve toplantılarınızı gösterir. Ajanda görünümü, tüm programlı randevularınızı, toplantılarınızı ve boş zamanlarınızı liste halinde gösterir.





1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna basın > **Görüntüle**'ye basın.
3. Bir görünümü tıklatın.

Takvimde belirli bir tarihe gitme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna basın.
 - Belirli bir tarihe gitmek için **Tarihe Git**'i tıklatın.
 - Güncel tarihe gitmek için **Bugüne Git** öğesini tıklatın.

Bir toplantı veya randevu ayarlamak

Bir toplantıya katılımcıları davet etmek için, e-posta hesabınızın bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor olması gerekir.

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna > **Yeni Randevu**'ya basın.
3. Toplantı veya randevu bilgilerini girin.
 - Toplantıya bir katılımcı davet etmek için  tuşu > **Diğerlerini Davet Et** öğesine basın. Bir katılımcıyı tıklatın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Davet ettiğiniz katılımcılara toplantı davetiyesini göndermek için  tuşuna > **Gönder**'e basın.
 - Bir randevuyu kaydetmek için  tuşuna > **Kaydet** seçeneğine basın.

İlgili bilgiler

[Cihazınızı kapatma, 256](#)



[Cihazınızı kapatma, 256](#)

[Birden fazla güne yayılan randevular programlayamıyorum., 181](#)

[Randevu programlarken bazı alanları ayarlayamıyorum, 181](#)


Takvimde bir alarm ayarlayın

Takvimde belirli gün ve saatlerde devreye girecek bir alarm ayarlayabilirsiniz. Takvimde alarm ayarlamak, Saat uygulamasındaki normal alarmı etkilemez. Alarm sesi ayarları Takvim ve Saat uygulamalarında paylaşıldığından, alarm sesi ayarı değiştirildiğinde, her iki uygulamada da ayarlar değişir.

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna basın > **Yeni Alarm**'a basın.
3. Alarm bilgilerini yazın.
4. Alarmın tekrarını istiyorsanız **Tekrar** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Takvim değiştirme





BlackBerry® cihazınız birden çok e-posta hesabıyla ilişkiliyse, cihazınızda birden çok takvim bulunabilir. Cihazınızda birden fazla takvim varsa, her bir takvimde randevu ve toplantılarınızı programlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna basın > **Takvim Seç** ögesine basın.
3. Bir takvimi tıklatın.

Toplantılar

Bir toplantı veya randevu ayarlamak

Bir toplantıya katılımcıları davet etmek için, e-posta hesabınızın bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor olması gerekir.

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna > **Yeni Randevu**'ya basın.
3. Toplantı veya randevu bilgilerini girin.
 - Toplantıya bir katılımcı davet etmek için  tuşu > **Diğerlerini Davet Et** ögesine basın. Bir katılımcıyı tıklatın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Davet ettiğiniz katılımcılara toplantı davetiyesini göndermek için  tuşuna > **Gönder**'e basın.
 - Bir randevuyu kaydetmek için  tuşuna > **Kaydet** seçeneğine basın.


İlgili bilgiler

[Cihazınızı kapatma, 256](#)



[Cihazınızı kapatma, 256](#)

[Birden fazla güne yayılan randevular programlayamıyorum., 181](#)
[Randevu programlarken bazı alanları ayarlayamıyorum, 181](#)

Randevu, toplantı veya alarm silme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklayın.
2. Bir randevu, toplantı veya alarmı vurgulayın.
3.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Toplantı davetlerine yanıt verme

1. Toplantı davetinde  tuşunu basılı tutun.
2. **Kabul Et**, **Geçici** veya **Reddet** öğesini tıklayın.
3. Devredilen bir toplantı davetini reddettiyseniz, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Toplantıyı reddetmek için **Reddet** öğesini tıklayın.
 - Gönderenin tekrar devredebilmesi amacıyla toplantıyı geri devretmek için **Devret** öğesini tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yanıtı açıklama girmeden göndermek için **Yanıtı Gönder** öğesini tıklayın.
 - Yanıtınıza yorum eklemek için **Yorum Ekle** öğesini tıklayın. Bir açıklama yazın.  tuşuna basın > **Gönder** öğesine basın.

Not: Bir toplantı davetini kabul etmeden önce ya da sonra Mesajlar uygulamasından silerseniz, toplantı bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında da silinir.

Toplantıya yanıt verirken takviminizi görüntüleme

Toplantı davetinde  tuşu > **Takvimi Göster** öğesine basın.


Toplantı davetine geri dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Toplantı katılımcılarının uygunluğunu kontrol etme

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.



Sadece kuruluşunuzdaki toplantı katılımcılarının uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Toplantı ya da toplantı davetinde, toplantı katılımcıları listesinin altında **Uygunluğu Görüntüle**'yi tıklayın.

- Eğer toplantı düzenleyicisi iseniz, tüm katılımcıların tekrar uygun olduğu zamanı seçmek için **Sıradaki Uygun Zaman** öğesini tıklayın.
- Ekrandaki renkli çubuklarla ilişkili durumların bir listesini görüntülemek için (örneğin meşgul veya geçici)  tuşu > **Lejandı Göster** öğesine basın.

Toplantı katılımcılarının listesini değiştirme

Bu görevi gerçekleştirmek için toplantının düzenleyicisi olmanız gerekir.

1. Bir toplantıda, **Kabul Edildi** veya **Reddedildi** alanlarında bir kişiyi tıklatın.
2.  tuşuna basın.
3. **Katılımcı Davet E t**, **Katılımcı Değiştir** veya **Katılımcı Kaldır** öğesini değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Toplantı davetlerini iletme

Bu görevi gerçekleştirmek için e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen BlackBerry® Internet Service veya bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

Toplantı davetlerini iletme seçeneğiniz yoksa, bunun yerine toplantı davetlerini devretme olanağınız olabilir.



Toplantıda ya da toplantı davetinde  tuşu > **Yönlendir** öğesine basın.

Not: Toplantı davetini toplantı düzenleyicisi yerine iletiyorsanız, alıcının yanıtını sadece toplantı düzenleyicisi alır.

Toplantı davetlerini devretme

Bu görevi gerçekleştirebilmek için IBM® Lotus Notes® kullanmanız ve e-posta hesabınızın bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server ile ilişkilendirilmiş olması gerekir.

Toplantı davetini devretme seçeneğiniz yoksa, bunun yerine toplantı davetlerini iletme olanağınız olabilir. Toplantı düzenleyicisi toplantı devretmeyi kapattıysa, toplantı davetlerini devretme seçeneğiniz olmayabilir.

1. Toplantı davetinde  tuşu > **Devret** öğesine basın.
2. Bir kişiyi tıklatın.
 - Yanıtı açıklama girmeden göndermek için **Yanıtı Gönder**'i tıklatın.
 - Yanıtınıza yorum eklemek için **Yorum Ekle** öğesini tıklatın. Bir açıklama yazın.  tuşu > **Gönder** öğesine basın.

Toplantının tüm katılımcılarına e-posta mesajı gönderme

Bir toplantı, toplantı daveti veya toplantı yanıtında  tuşu > **Tüm Katılımcılara E-posta Gönder** öğesine basın.


Konferans araması toplantıları

Konferans aramaları hakkında

BlackBerry® cihazınızla iki tür konferans araması düzenleyebilirsiniz. Kuruluşunuz veya bir konferans servisi size bir konferans araması köprü numarası sağladıysa, cihazınızdaki veya bilgisayarınızdaki takvimde konferans araması toplantıları düzenleyebilirsiniz. Konferans araması toplantıları, BlackBerry cihazı olan katılımcıların Şimdi Katıl seçeneğiyle (bu özellik cihazlarınızda destekleniyorsa) konferans araması toplantılarına tek dokunuşla katılmasını sağlar; böylece katılımcıların konferans araması köprü numarası ve erişim kodunu girmesi gerekmez. Konferans araması köprü numaranız yoksa, diğer kişileri arayıp aramalara birlikte katılarak konferans araması düzenleyebilirsiniz.

Cihazınızdan konferans araması toplantısı düzenleme

Bu görevi gerçekleştirmek için toplantının düzenleyicisi olmanız gerekir. Toplantının düzenleyicisi olmasanız bile bilgisayarınızdan başka biri adına bir konferans araması toplantısı düzenleyebilirsiniz.

1. Toplantıda, **Konferans araması** onay kutusunu işaretleyin.
2. Konferans araması bilgilerini yazın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bilgisayarınızdan konferans araması toplantısı düzenleme

Bu görevi gerçekleştirmek için, toplantı düzenleyicisi olmanız veya toplantıyı, toplantı düzenleyicisi adına düzenliyor olmanız gerekir. Başka biri adına toplantı düzenleme hakkında bilgi için bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasının belgelerine bakın.

Bilgisayarınızdan, BlackBerry® cihazınızın tanıdığı bir konferans araması toplantısı düzenleyebilirsiniz. Konferans araması toplantısı başladığında BlackBerry cihazı olan katılımcılar, Şimdi Katıl seçeneğiyle (bu özellik cihazlarınızda destekleniyorsa) konferans araması toplantısına katılabilirler.


1. Toplantı notlarında veya toplantı yeri alanında **CCP:** ve katılımcı konferans araması köprü numarasını yazın. Boşluk bırakmayın.
2. Küçük harfle **x** yazın. X'ten önce veya sonra boşluk bırakmayın.
3. Katılımcı erişim kodunu yazın. Katılımcı erişim kodundan sonra bir boşluk bırakın.
4. **CCM:** ve moderatör konferans araması köprü numarasını yazın. Boşluk bırakmayın.
5. Küçük harfle **x** yazın. X'ten önce veya sonra boşluk bırakmayın.
6. Moderatör erişim kodunu yazın. Moderatör erişim kodundan sonra bir boşluk bırakın.

Örnek

Katılımcı ve moderatör konferans araması köprü numarası 1-800-555-5555 ise, moderatör erişim kodu 55555# ve katılımcı erişim kodu 55551# şeklindedir, **CCP:1800555555x55555# CCM:1800555555x55551#** ve ardından bir boşluk girin.

Konferans araması toplantısına katılma

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:



- Toplantı bildiriminde **Şimdi Katıl** ögesini tıklatın.
- Takvimde, toplantıyı vurgulayın.  tuşuna basın > **Şimdi Katıl** ögesine basın.

İlgili bilgiler

[Şimdi Katıl seçeneğiyle konferans aramasına katılmıyorum, 181](#)

Konferans araması bilgilerini kaydetme

Konferans araması bilgilerini kaydedebilirsiniz, böylece BlackBerry® cihazınızdan bir konferans araması toplantısı düzenlediğinizde bu bilgiler otomatik olarak konferans araması alanlarına eklenir.

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşuna basın > **Seçenekler** > **Konferans Araması** ögesine basın.
3. Konferans araması bilgilerinizi yazın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Takvimi senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

Kablosuz veri senkronizasyonu özelliği, ajanda verilerini (kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar) kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin BlackBerry® akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında senkronize etmek için tasarlanmıştır.

Kablosuz e-posta eşitleme özelliği, e-postayı kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında eşitlemek için tasarlanmıştır. Abone akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını dosyaladığında veya sildiğinde, bu e-posta mesajları e-posta uygulamasında da dosyalanmalı ve silinmelidir. Aynı şekilde, bilgisayarda bulunan e-posta uygulamasındaki mesajlarda yapılan değişiklikler de akıllı telefona yansıtılmalıdır.



Bazı az rastlanan durumlarda, akıllı telefonun bir kişi, takvim girişi veya e-posta hesabını tanınamaması halinde, bazı veriler veya e-postalar senkronize edilemeyebilir veya eşitlenemeyebilir.

Akıllı telefonda kablosuz veri senkronizasyonu veya kablosuz e-posta eşitleme özelliği bulunmuyorsa veya abone bu özellikleri kapatmışsa, ajanda verilerini ve e-postayı senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracı kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Kişiler uygulamasında, Takvim uygulamasında, Görevler uygulamasında veya MemoPad'de  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Gerekliyse bir takvim ya da kişi listesini tıklatın.
3. **Kablosuz Senkronizasyon** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® Internet Service kullanıyorsanız, takvim verilerini senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

İlgili bilgiler

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)
[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Cihaz verilerini yedekleme ve geri yükleme hakkında

BlackBerry® Desktop Software uygulamasını bilgisayarınıza yüklediyseniz, mesajlar, ajanda verileri, yazı tipleri, kaydedilen aramalar ve tarayıcı yer işaretleri dahil BlackBerry cihazınızdaki verilerin çoğunu BlackBerry Desktop Software yedekleme ve geri yükleme aracını kullanarak yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, BlackBerry Desktop Software konumunda yer alan Yardım bölümüne bakın.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden geri yüklemek için, bir etkinleştirme parolanızın olması gerekir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Senkronizasyon çakışmaları hakkında

BlackBerry® cihazınızda ve bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında aynı e-postayı veya ajanda verileri ögesini değiştirdiğinizde bir senkronizasyon çakışması olur.

E-postayı kablosuz e-posta eşitleme yöntemiyle eşitlerseniz, bir e-posta eşitleme çakışması olması durumunda, cihazınızdaki e-postanın mı yoksa bilgisayarınızdaki e-postanın mı öncelikli olacağını ayarlayabilirsiniz.

Ajanda verilerinizi kablosuz veri senkronizasyonu yöntemiyle eşitlerseniz, bir veri senkronizasyon çakışması olması durumunda, bilgisayarınızdaki ajanda verileri cihazınızdaki ajanda verilerine göre önceliklidir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)



[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)

Veri senkronizasyonu çakışmalarını yönetme



Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların nasıl giderileceğini kablosuz veri senkronizasyonunu kapatarak, çakışma giderme seçeneklerini değiştirerek ve ajanda verilerini senkronizasyon BlackBerry® Desktop Software aracılığıyla senkronize ederek değiştirebilirsiniz. Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların yönetimi hakkında daha fazla bilgi için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Takvim seçenekleri

Takvimin görüntülenme şeklini değiştirin

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Takvim Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Varsayılan görünümü değiştirmek için **İlk Görünüm** alanını değiştirin.
 - Gün başlangıcı ve sonu saatlerini değiştirmek için, **Gün Başlangıcı** alanını ve **Gün Sonu** alanını değiştirin.
 - Hafta görünümünde haftanın ilk günü olarak görüntülenen günü değiştirmek için, **Haftanın İlk Günü** alanını değiştirin.
 - Ajanda görünümünde boş zamanı saklamak için, **Ajanda Görünümünde Boş Zamanı Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Hatırlatıcı seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Takvim Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
 - Hatırlatıcı erteleme süresini değiştirmek için **Ertele** alanını değiştirin.
 - Takvim girişi varsayılan hatırlatıcı süresini değiştirmek için **Varsayılan Hatırlatıcı** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler


[Cihazınızı kapatma, 256](#)

Birden fazla takvim için seçenekleri değiştirme



1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. Bir takvimi tıklatın.
 - Takvimde randevuları görüntülemek için kullanılan rengi değiştirmek için, **Randevu Rengi** alanını değiştirin.
 - Takvimin randevuları hatırlatıp hatırlatmayacağını ayarlamak için, **Hatırlatma Göster** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Varsayılan takvimi değiştirme

Varsayılan takvim değiştirildiğinde toplantı davetlerinin gönderildiği e-posta adresi de değişir.



1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** ögesini tıklatın. > **Varsayılan Servisler** ögesini tıklatın.
3. **Takvim (CICAL)** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızın takvim kayıtlarını ne kadar süreyle saklayacağını değiştirme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Takvim Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Randevuları Sakla** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


BlackBerry® cihazınız, belirlediğiniz sayıda günden daha eski takvim kayıtlarını siler.

Görevleri takvimde gösterme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Takvim Ekranı ve İşlemler** öğesine basın.
3. **Görevleri Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Takvim kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Gündüz görünümünde kısayolların çalışması için,  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın. **Takvim Ekranı ve İşlemleri** öğesini tıklatın. **Hızlı Giriş** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Hafta görünümü, Ay görünümü veya Ajanda görünümünde randevu programlayın	Nokta (.) tuşuna basın.
Ajanda görünümünde bir sonraki haftaya, aya veya güne gidin	Space tuşuna basın.
Ajanda görünümünde bir önceki haftaya, aya veya güne gidin	3 tuşuna basın
Hafta görünümünde bir saat ileri gidin	2 tuşuna basın
Hafta görünümünde bir saat geri gidin	8 tuşuna basın
Geçerli tarihe gitme	Ünlem işareti (!) tuşuna basın.

Takvim kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Gündüz görünümünde kısayolların çalışması için,  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın. **Takvim Ekranı ve İşlemleri** öğesini tıklatın. **Hızlı Giriş** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Randevu programlama	3 tuşuna basın
Ajanda görünümünde bir sonraki haftaya, aya veya güne gidin	Space tuşuna basın.
Geçerli tarihe gitme	5 tuşuna basın

Sorun Giderme: Takvim

Birden fazla güne yayılan randevular programlayamıyorum.

IBM® Lotus Notes® kullanıyorsanız, birden fazla güne yayılan randevular oluşturamazsınız.

İlgili bilgiler

[Bir toplantı veya randevu ayarlamak, 171](#)

Randevu programlarken bazı alanları ayarlayamıyorum

IBM® Lotus Notes® kullanıyorsanız, Konu, Yer, Hatırlatıcı ve Notlar alanları ile Özel Olarak İşaretle onay kutusunu yalnızca tekrar eden bir randevuyu ya da toplantıyı düzenlerken değiştirebilirsiniz.

İlgili bilgiler

[Bir toplantı veya randevu ayarlamak, 171](#)

Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor

BlackBerry® cihazınızda özel karakter veya aksan içeren randevu ve toplantılar programlarsanız, bilgisayarınız bu karakterleri desteklemiyor olabilir.

Bilgisayarınızda, doğru varsayılan kod sayfasını kullandığınızı ve ilgili yazı tipi desteğinin bulunduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi almak için bilgisayarınızda kullandığınız işletim sisteminin belgelerine bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler



[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)

[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Şimdi Katıl seçeneğiyle konferans aramasına katılamıyorum

Toplantı düzenleyicisi Şimdi Katıl özelliğini destekleyen bir BlackBerry® cihazı kullanmıyorsa ya da konferans araması bilgilerini doğru girmediyse, Şimdi Katıl seçeneği toplantı bildiriminde görünmeyebilir. Cihazınız bir CDMA ağına bağlıyken Şimdi Katıl seçeneği gösterilirse, Şimdi Katıl seçeneğini kullanarak konferans görüşmesine katılmak için akıllı arama seçeneklerinizi değiştirmeniz gerekebilir.

Aşağıdakileri deneyin:

- Şimdi Katıl seçeneği gösterilmezse, konferans görüşmesine katılmak için toplantıda veya toplantı davetiyesinde **Yer** alanında veya **Notlar** bölümünde görüntülenen konferans görüşmesi köprü numarasını ve erişim kodunu tıklatın.
- Cihazınız bir CDMA ağına bağlıyken Şimdi Katıl seçeneği gösterilirse, cihazınızın dahili numarayı aramadan önce beklemesi gereken varsayılan süreyi artırmayı deneyin. Ana ekranda  tuşunu basılı tutun.  tuşu > **Seçenekler > Akıllı Arama** öğesine basın. **Diğer şirketlerdeki dahili numaralara ulaşmak için** bölümünde **Bekleme Süresi** alanını en yüksek değere ayarlayın. Şimdi Katıl seçeneğini kullanarak konferans görüşmesine katılmayı tekrar deneyin.




İlgili bilgiler

[Konferans araması toplantısına katılma, 176](#)

Kişiler





Temel kişi özellikleri

Kişi ekleme

- Kişiler uygulamasında bir kişi eklemek için Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın. Ekranın üst kısmında **Yeni Kişi**'yi tıklatın. Kişiyile ilgili bilgileri girin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
- Mesaj, arama kaydı veya web sayfasından kişi eklemek için kişinin adını, numarasını veya e-posta adresini vurgulayın.  tuşu > **Kişilere Ekle**'ye basın. Gerekirse, kişi bilgilerini ekleyin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Özel kişi alanı oluşturma

Özel kişi alanlarında kişi hakkında hatırlamak istediğiniz bilgileri saklayabilir, örneğin Tuttuğu Takım veya Sevdiği Renk adında bir özel kişi alanı ekleyebilirsiniz. Bir kişi için oluşturduğunuz özel alan tüm kişilerde görüntülenir.

1. Kişi eklerken ya da değiştirirken, **Özel Alanlar** bölümünde **Özel Alan Ekle** ögesini tıklatın.
2. Bir alanı tıklatın.
3.  tuşu > **Alan Adını Değiştir**'e basın.
4. Alanın adını değiştirmek için, imleci alana getirin.  tuşu > **Alan Adını Değiştir**'e basın. Alan için ad yazın. Klavyedeki  tuşuna basın.
5. Özel alana eklemek istediğiniz bilgiyi yazın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



BlackBerry® cihazınızdaki kişi alanlarıyla bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasını senkronize edebilirsiniz. Kişi alanlarının senkronizasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak için BlackBerry® Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

İlgili bilgiler



[Kişi listesi alanı verileri bilgisayarında görüntülenmiyor, 190](#)

Telefon numarasına bekleme veya duraklama ekleme

Parola ya da dahili numaralar gibi ek numaraları asıl numaradan ayırmak için duraklama ya da bekleme kullanın. Ana telefon numarasını çevirdikten sonra BlackBerry® cihazınız, ek numaraları çevirmeden önce duraklar (duraklatma) ya da ek numaraları girmenizi ister (bekleme).




1. Telefon numarasının asıl bölümünü telefon numarası alanına yazdıktan sonra  tuşunu basılı tutun.
2. **Duraklama Ekle** ya da **Bekleme Ekle**'yi tıklatın.
3. Ek numaraları yazın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişi değiştirme veya silme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2. Bir kişiyi vurgulayın.
3.  tuşuna basın.
 - Kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle** ögesini tıklatın. Kişi bilgilerini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - Kişi silmek için **Sil** ögesini tıklatın.





Kuruluşunuzun adres defterinde kişi arama

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Arama**'ya basın.
3. Kişi adının bir kısmını veya tamamını yazın.
4. Klavyedeki  tuşuna basın.
5.  tuşuna basın.
 - Kişiyi kişi listenize eklemek için **Kişilere Ekle**'yi tıklatın.
 - Tüm kişileri eklemek için **Tümünü Kişilere Ekle**'yi tıklatın.
 - Kişiyle ilgili bilgileri görüntülemek için **Göster**'i tıklatın.
 - Kişiyi kişi araması sonuçlarından silmek için **Sil**'i tıklatın.
 - Kişi araması sonuçlarını silmek için **Aramayı Sil**'i tıklatın.
 - Yeni bir kişi araması başlatmak için **Arama**'yı tıklatın.

Kişileri özelleştirme






Arayan kimliği için kişi resmi ekleme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2. Bir kişiyi vurgulayın.
3.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
4.  tuşu > **Resim Ekle**'ye basın.
5. Bir resim bulun, vurgulayın ve tıklatın.
6. Gerekliyse, kırpma kutusunu resmin kullanmak istediğiniz kısmına götürün.
7.  tuşu > **Kırp ve Kaydet**'e basın.
8.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Kişilerimin resimleri sürekli değişiyor, 190](#)

Kişi resmini değiştirme veya silme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2. Bir kişiyi vurgulayın.
3.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
4. Kişi resmini vurgulayın.
 - Kişi resmini değiştirmek için  tuşu > **Resmi Değiştir** ögesine basın. Bir resmi vurgulayın.  tuşu > **Seç**'e basın.
 - Kişi resmini silmek için  > **Resmi Sil** ögesine basın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Kişilerimin resimleri sürekli değişiyor, 190](#)



Kategoriler hakkında

Kişileri, görevleri ve notları gruplandırabileceğiniz kategoriler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, görüntülenen kişileri, görevleri ve notları sınırlandırmak için de kategorileri kullanabilirsiniz.

Kategori adlarında büyük-küçük harf ayrımı yapılmaz. Bir kişi, görev ya da not için birden fazla kategori geçerli olabilir. IBM® Lotus Notes® kullanıyorsanız, BlackBerry® cihazınızda bir göreve birden fazla kategori atayabilirsiniz, ancak Lotus Notes uygulamasında görevle birlikte yalnızca bir kategori senkronize edilebilir.

Kategoriler, kişi listesi, görev listesi ve not listesi tarafından paylaşılır ve bu uygulamaların birinde yaptığınız değişiklikler diğer tüm uygulamalara da yapılır.



Kişi, görev ya da notu kategorize etme


1. Kişi, görev veya not oluşturur ya da değiştirirken  tuşu > **Kategoriler** ögesine basın.
2. Kategorinin yanındaki onay kutusunu seçin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişi, görev ya da nottan kategori silmek için kategorinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Kişiler, görevler ya da notlar için kategori oluşturma

Kişiler uygulamasındaki, Görevler uygulamasındaki ve Not Defterindeki öğeleri düzenlemek için kategoriler oluşturabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Kişiler** simgesini, **Görevler** simgesini veya **Not Defteri** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Filtre**'ye basın.
3.  tuşu > **Yeni**'ye basın.

4. Kategori için bir ad girin.
5. Klavyedeki  tuşuna basın.

Kategori silmek için, kategoriye vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

Kişileri senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

Kablosuz veri senkronizasyonu özelliği, ajanda verilerini (kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar) kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin BlackBerry® akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında senkronize etmek için tasarlanmıştır.

Kablosuz e-posta eşitleme özelliği, e-postayı kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında eşitlemek için tasarlanmıştır. Abone akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını dosyaladığında veya sildiğinde, bu e-posta mesajları e-posta uygulamasında da dosyalanmalı ve silinmelidir. Aynı şekilde, bilgisayarda bulunan e-posta uygulamasındaki mesajlarda yapılan değişiklikler de akıllı telefona yansıtılmalıdır.


Bazı az rastlanan durumlarda, akıllı telefonun bir kişi, takvim girişi veya e-posta hesabını tanınamaması halinde, bazı veriler veya e-postalar senkronize edilemeyebilir veya eşitlenemeyebilir.


Akıllı telefonda kablosuz veri senkronizasyonu veya kablosuz e-posta eşitleme özelliği bulunmuyorsa veya abone bu özellikleri kapatmışsa, ajanda verilerini ve e-postayı senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracı kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Kişiler uygulamasında, Takvim uygulamasında, Görevler uygulamasında veya MemoPad'de  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Gerekliyse bir takvim ya da kişi listesini tıklatın.
3. **Kablosuz Senkronizasyon** onay kutusunu işaretleyin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® Internet Service kullanıyorsanız, takvim verilerini senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

İlgili bilgiler

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)
[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Cihaz verilerini yedekleme ve geri yükleme hakkında

BlackBerry® Desktop Software uygulamasını bilgisayarınıza yüklediyseniz, mesajlar, ajanda verileri, yazı tipleri, kaydedilen aramalar ve tarayıcı yer işaretleri dahil BlackBerry cihazınızdaki verilerin çoğunu BlackBerry Desktop Software yedekleme ve geri yükleme aracını kullanarak yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, BlackBerry Desktop Software konumunda yer alan Yardım bölümüne bakın.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden geri yüklemek için, bir etkinleştirme parolanızın olması gerekir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Senkronizasyon çakışmaları hakkında

BlackBerry® cihazınızda ve bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında aynı e-postayı veya ajanda verileri ögesini değiştirdiğinizde bir senkronizasyon çakışması olur.

E-postayı kablosuz e-posta eşitleme yöntemiyle eşitlerseniz, bir e-posta eşitleme çakışması olması durumunda, cihazınızdaki e-postanın mı yoksa bilgisayarınızdaki e-postanın mı öncelikli olacağını ayarlayabilirsiniz.

Ajanda verilerinizi kablosuz veri senkronizasyonu yöntemiyle eşitlerseniz, bir veri senkronizasyon çakışması olması durumunda, bilgisayarınızdaki ajanda verileri cihazınızdaki ajanda verilerine göre önceliklidir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)
[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)




Veri senkronizasyonu çakışmalarını yönetme

Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların nasıl giderileceğini kablosuz veri senkronizasyonunu kapatarak, çakışma giderme seçeneklerini değiştirerek ve ajanda verilerini senkronizasyon BlackBerry® Desktop Software aracılığıyla senkronize ederek değiştirebilirsiniz. Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların yönetimi hakkında daha fazla bilgi için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.



Kişisel dağıtım listeleri

Kişisel dağıtım listesi oluşturma

E-posta mesajları, PIN mesajları veya metin mesajları gönderirken kişisel dağıtım listeleri oluşturabilirsiniz. BlackBerry® cihazınızda oluşturduğunuz kişisel dağıtım listeleri bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında görüntülenmez.

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Yeni Grup**'a basın.
3. Kişisel dağıtım listesi için ad girin.
4.  tuşu > **Üye Ekle**'ye basın.
5. Bir kişiyi tıklatın.
6. Başka bir kişi daha eklemek için 4-5 arasındaki adımları tekrar edin
7.  tuşu > **Grubu Kaydet**'e basın.

Kişisel dağıtım listesi değiştirme veya silme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2. Bir kişisel dağıtım listesini vurgulayın.
3.  tuşuna basın.
 - Kişisel dağıtım listesini değiştirmek için **Grubu Düzenle** öğesini tıklatın. Bir kişiyi tıklatın. **Üye Ekle**, **Üye Değiştir** veya **Üye Sil**'i tıklatın.  tuşu > **Grubu Kaydet**'e basın.
 - Kişisel dağıtım listesini silmek için **Grubu Sil** > **Sil**'i tıklatın.


Not: Bir kişisel dağıtım listesinden sildiğiniz kişiler kişi listenizden silinmez.

Birden fazla kişi listeleri


Birden fazla kişi listeleri hakkında

BlackBerry® cihazınız birden fazla e-posta hesabıyla ilişkiliyse, cihazınızdaki tüm e-posta adreslerinden kişileriniz olabilir. Örneğin, cihazınız bir iş e-posta hesabı ve kişisel e-posta hesabıyla ilişkiliyse, iş kişi listenizi ve kişisel kişi listenizi cihazınızda görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Farklı bir kişi listesi görüntüleme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Kişileri Seç'e** basın.
3. Bir kişi listesini tıklatın.



Varsayılan kişi listesini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** ögesini tıklatın. > **Varsayılan Servisler** ögesini tıklatın.
3. **Kişi Listesi (SENK)** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet'e** basın.

Kişi listesi seçenekleri

Öğeleri silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma


Mesajlar, arama günlükleri, kişiler, takvim kayıtları, görevler, notlar ve parolaları silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda, öğe silme için onay mesajı isteyen bir uygulamanın simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. Gerekliyorsa, **Genel Seçenekler** ögesini tıklatın.
4. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet'e** basın.


Kişilerin ekran seçeneklerini değiştirme

Kişilerin telefon, mesaj listesi, kişi listesi ve takvim dahil tüm uygulamalarda nasıl sıralanacağını değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.



2. **Yazma ve Giriş > Dil** öğesini tıklatın.
3. **Genel Ad Gösterimi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızda saklanan kişi sayısını görüntüleme

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. Bir kişi listesini tıklatın.

Kişi listesinde saklanan kişilerin sayısı Kayıt Sayısı alanında görüntülenir.

Kişiler veya görevleri sıralama

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Kişiler** veya **Görevler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. Gerekliyse, **Genel Seçenekler** öğesini tıklatın.
4. **Sıralama Ölçütü** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sorun Giderme: Kişiler

Kişi listesi alanı verileri bilgisayarımda görüntülenmiyor

Özel kişi listesi alanındaki verileri yalnızca bilgisayarınızda bulunan e-posta uygulamasındaki bir metin alanıyla senkronize edebilirsiniz. Örneğin, kişinin doğum gününü BlackBerry® cihazınızda bir özel kişi listesi alanına ekleyip, bilgisayarınızda bulunan e-posta uygulamasıyla senkronize edemezsiniz; çünkü doğum günü alanı bilgisayarınızın e-posta uygulamasındaki bir tarih alanıdır.

İlgili bilgiler

[Özel kişi alanı oluşturma, 183](#)

Kişilerimin resimleri sürekli değişiyor

Kişiler gibi çeşitli uygulamalardaki kişi resimleri, kişi resimlerini değiştirmek için BlackBerry® cihazınıza birden fazla uygulama kurmanız halinde değişebilir. Kişi resimlerinin hangi sıklıkta veya bunlardan kaç tanesinin bazı uygulamalar tarafından değiştirildiğine bağlı olarak veri ücretlerinin artması söz konusu olabilir.

Kişi resimlerinin değişmesini durdurmak için, kişi resimlerini değiştiren her bir uygulamada seçenekleri değiştirmeniz gerekir.



İlgili bilgiler

[Arayan kimliği için kişi resmi ekleme, 32](#)

[Kişi resmini değiştirme veya silme, 185](#)

Saat



Tarihi ve saati ayarlama

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Saati Ayarla**'ya basın.
 - Tarih ve saati kablosuz iletişim şebekesinden otomatik olarak almak için, **Saati Güncelle** alanını **Otomatik** olarak değiştirin. Kablosuz iletişim şebekesine bağlı olmanız gerektiğini unutmayın.
 - Tarih ve saati manuel olarak almak için, **Saati Güncelle** alanını **Manuel** olarak değiştirin. **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** alanını tıklatın. Saat veya tarihi değiştirin. **Tamam**'ı tıklatın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Cihazınız yeni bir saat dilimi algıladığında uyarı almak için **Saat Dilimini Otomatik Güncelle** alanını **Sor** olarak değiştirin.
 - Cihazınız yeni bir saat dilimi algıladığında saat diliminin otomatik olarak güncellenmesi için **Saat Dilimini Otomatik Güncelle** alanını **Açık** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler



[Cihazımın saati yanlış, 195](#)

Cihazınız şarj olurken ekranda ne gösterileceğini değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Şarj Olurken** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Saat kadranını değiştirme

Saat, kronometre ve sayaç için farklı kadranlar ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Saat Kadranı** alanı, **Kronometre Kadranı** alanı veya **Sayaç Kadranı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Saat üzerinde ikinci bir zaman dilimi gösterme


Saat üzerinde iki zaman dilimi gösterebilirsiniz. Örneğin, farklı bir zaman dilimine gidiyorsanız, bulunduğunuz yerdeki ve kendi şehrinizdeki zaman dilimini görüntüleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Ülke Saat Dilimi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Cihazımın saati yanlış, 195](#)

Alarmı açma

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Alarm Ayarla**'ya basın.
3. Hareket tuşu üzerinde, **Açık** veya **Hafta İçi Günler**'i vurgulamak için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
4. Hareket tuşunu tıklatın.

Ana ekranın üst kısmında bir saat göstergesi belirir.

İlave alarm ya da haftanın belirli günleri için alarm ayarlamak için, Takvim uygulaması aracılığıyla alarmları programlayabilirsiniz.


İlgili bilgiler


[Cihazınızı kapatma, 256](#)

Alarmı susturma

- Erteleme açık değilse **Son Ver** ögesine basın.
- Erteleme açıksa **Erteleme**'yi tıklatın.

Alarm bildirim seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Alarm** bölümünde **Alarm Tonu**, **Ses Düzeyi**, **Erteleme Süresi** ve **Titreşim** alanlarını değiştirin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Başucu saat modunu açma

Başucu saat modu seçeneklerini gelen aramalar veya mesajlar tarafından bölünmeden saati görebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Başucu Moduna Gir**'e basın.

Başucu saat modunu kapatmak için  tuşunu basılı tutun.


Başucu saat modu seçeneklerini ayarlama


1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Başucu Modu** bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:
 - Başucu saat modu açıkken yanıp sönen LED bildirimi almak için **LED'i Devre Dışı Bırak** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Başucu saat modu açıkken cihazınızın telefon araması veya mesaj almaması için kablosuz iletişim şebekesi bağlantısını kapatmak için, **Kablosuz İletişimi Devre Dışı Bırak** onay kutusunu işaretleyin.
 - Başucu saati modu açıkken ekran kısılmasını kapatmak için **Ekranı Kıs** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kronometreyi kullanma

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Kronometre**'ye basın.
3. **Başlat/durdur** simgesini tıklatın.
 - Tur sürelerini kaydetmek için **tur** simgesini tıklatın.
 - Süreyi durdurmak için **başlat/durdur** simgesini tekrar tıklatın.
 - Sonuçları bir mesaj olarak göndermek için  tuşu > **Sonuçları Gönder**'e basın. Bir mesaj türünü tıklatın.



Sayaç kullanımı

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Sayaç**'a basın.

3.  tuşu > **Sayaç Ayarla**'ya basın.
4. Saati ayarlayın.
5. **Tamam**'ı tıklatın.
 - Sayacı başlatmak veya durdurmak için **başlat/durdur** simgesini tıklatın.
 - Sayacı sıfırlamak için **sıfırla** simgesini tıklatın.




Saat uygulamasından çıktıktan sonra sayaç geri sayıma devam eder.

Sayaç bildirim seçeneklerini değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Geri Sayım Sayacı** bölümünde **Sayaç Sesi**, **Ses Düzeyi** veya **Titreşim** alanlarını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sorun giderme: Saat

Cihazımın saati yanlış

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Saat** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Saati Ayarla**'ya basın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini deneyin:
 - Saati Ayarla alanını Otomatik olarak ayarlanmışsa  > **Saati Güncelle**'ye basın.
 - Seyahat nedeniyle bulunduğunuz yerin saat dilimi farklıysa, doğru saat dilimini görüntülemek için **Saat Dilimi** alanını ayarlayın.
 - Yakın zamanda yaz saati uygulamasında değişiklik olan ya da farklı bir saat dilimine geçen bir bölgedeyse, BlackBerry® cihazınızdaki saat dilimini güncellemeniz gerekebilir. Saat dilimi verilerini güncellemek için  tuşu > **Saat Dilimi Güncellemelerini Al**'a basın. Bu özelliğin desteklenmesi için kablosuz iletişim servis planınızın veri hizmetlerini (e-posta mesajları ya da tarayıcı hizmeti gibi) içermesi gereklidir. E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, saat dilimi verilerini güncelleyemeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.

İlgili bilgiler



[Tarihi ve saati ayarlama, 192](#)

[Saat üzerinde ikinci bir zaman dilimi gösterme, 193](#)


Görevler ve notlar

Görev veya not oluşturma

Görevler uygulamasında veya Takvim uygulamasında görevler oluşturabilir ve hangi görevin takvimde görünür olacağını belirleyebilirsiniz.



1. Ana ekranda **Takvim** simgesini ya da **Uygulamalar** klasöründe **Görevler** simgesini veya **Not defteri** simgesini tıklatın.
 - Takvim uygulamasında bir görev oluşturmak için  tuşuna > **Yeni Görev**'e basın. Görev adını yazın ve son tarih ve tekrar gibi ayrıntıları girin.
 - Görevler uygulamasında bir görev oluşturmak için **Görev Ekle**'yi tıklatın Görev adını yazın ve son tarih ve tekrar gibi ayrıntıları girin.
 - Not oluşturmak için **Yeni Not** öğesini tıklatın. Başlık ve not girin.
2.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Görev veya not gönderme


1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Görevler** simgesini veya **Not Defteri** simgesini tıklatın.
2. Bir görev veya notu vurgulayın.
3.  tuşu > **Şu Şekilde İlet**'e basın.
4. Bir mesaj türünü tıklatın.


Görev veya not değiştirme veya silme

Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Görevler** simgesini veya **Not Defteri** simgesini tıklatın.


- Görev veya not değiştirmek için tıklatın. Görev veya not bilgilerini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
- Görev veya not silmek için vurgulayın.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Görev durumunu değiştirme



1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Görevler** simgesini tıklatın.
2. Bir görevi vurgulayın.
3.  tuşuna basın.
 - Görevi tamamlanmış olarak işaretlemek için **Tamamlandı Olarak İşaretle**'yi tıklatın.

- Görevi ertelendi, devam ediyor veya bekliyor olarak işaretlemek için **Aç**'ı tıklatın. **Durum** alanını değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tamamlanan görevleri gizleme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Görevler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Tamamlananları Gizle**'ye basın.

Görevleri takvimde gösterme

1. Ana ekranda **Takvim** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Takvim Ekranı ve İşlemler** ögesine basın.
3. **Görevleri Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Görevler ve notları senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

Kablosuz veri senkronizasyonu özelliği, ajanda verilerini (kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar) kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin BlackBerry® akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında senkronize etmek için tasarlanmıştır.

Kablosuz e-posta eşitleme özelliği, e-postayı kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında eşitlemek için tasarlanmıştır. Abone akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını dosyaladığında veya sildiğinde, bu e-posta mesajları e-posta uygulamasında da dosyalanmalı ve silinmelidir. Aynı şekilde, bilgisayarda bulunan e-posta uygulamasındaki mesajlarda yapılan değişiklikler de akıllı telefona yansıtılmalıdır.



Bazı az rastlanan durumlarda, akıllı telefonun bir kişi, takvim girişi veya e-posta hesabını tanınamaması halinde, bazı veriler veya e-postalar senkronize edilemeyebilir veya eşitlenemeyebilir.

Akıllı telefonda kablosuz veri senkronizasyonu veya kablosuz e-posta eşitleme özelliği bulunmuyorsa veya abone bu özellikleri kapatmışsa, ajanda verilerini ve e-postayı senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracı kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Kişiler uygulamasında, Takvim uygulamasında, Görevler uygulamasında veya MemoPad'de  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Gerekliyse bir takvim ya da kişi listesini tıklatın.
3. **Kablosuz Senkronizasyon** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® Internet Service kullanıyorsanız, takvim verilerini senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

İlgili bilgiler

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)
[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Cihaz verilerini yedekleme ve geri yükleme hakkında

BlackBerry® Desktop Software uygulamasını bilgisayarınıza yüklediyseniz, mesajlar, ajanda verileri, yazı tipleri, kaydedilen aramalar ve tarayıcı yer işaretleri dahil BlackBerry cihazınızdaki verilerin çoğunu BlackBerry Desktop Software yedekleme ve geri yükleme aracını kullanarak yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, BlackBerry Desktop Software konumunda yer alan Yardım bölümüne bakın.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden geri yüklemek için, bir etkinleştirme parolanızın olması gerekir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Senkronizasyon çakışmaları hakkında

BlackBerry® cihazınızda ve bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında aynı e-postayı veya ajanda verileri ögesini değiştirdiğinizde bir senkronizasyon çakışması olur.

E-postayı kablosuz e-posta eşitleme yöntemiyle eşitlerseniz, bir e-posta eşitleme çakışması olması durumunda, cihazınızdaki e-postanın mı yoksa bilgisayarınızdaki e-postanın mı öncelikli olacağını ayarlayabilirsiniz.

Ajanda verilerinizi kablosuz veri senkronizasyonu yöntemiyle eşitlerseniz, bir veri senkronizasyon çakışması olması durumunda, bilgisayarınızdaki ajanda verileri cihazınızdaki ajanda verilerine göre önceliklidir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)

Veri senkronizasyonu çakışmalarını yönetme

Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların nasıl giderileceğini kablosuz veri senkronizasyonunu kapatarak, çakışma giderme seçeneklerini değiştirerek ve ajanda verilerini senkronizasyon BlackBerry® Desktop Software aracılığıyla senkronize ederek değiştirebilirsiniz. Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların yönetimi hakkında daha fazla bilgi için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.



Kategoriler hakkında

Kişileri, görevleri ve notları gruplandırabileceğiniz kategoriler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, görüntülenen kişileri, görevleri ve notları sınırlandırmak için de kategorileri kullanabilirsiniz.

Kategori adlarında büyük-küçük harf ayrımı yapılmaz. Bir kişi, görev ya da not için birden fazla kategori geçerli olabilir. IBM® Lotus Notes® kullanıyorsanız, BlackBerry® cihazınızda bir göreve birden fazla kategori atayabilirsiniz, ancak Lotus Notes uygulamasında görevle birlikte yalnızca bir kategori senkronize edilebilir.

Kategoriler, kişi listesi, görev listesi ve not listesi tarafından paylaşılır ve bu uygulamaların birinde yaptığınız değişiklikler diğer tüm uygulamalara da yapılır.


Kişi, görev ya da notu kategorize etme

1. Kişi, görev veya not oluşturur ya da değiştirirken  tuşu > **Kategoriler** öğesine basın.
2. Kategorinin yanındaki onay kutusunu seçin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişi, görev ya da nottan kategori silmek için kategorinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Kişiler, görevler ya da notlar için kategori oluşturma



Kişiler uygulamasındaki, Görevler uygulamasındaki ve Not Defterindeki öğeleri düzenlemek için kategoriler oluşturabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Kişiler** simgesini, **Görevler** simgesini veya **Not Defteri** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Filtre**'ye basın.
3.  tuşu > **Yeni**'ye basın.
4. Kategori için bir ad girin.
5. Klavyedeki  tuşuna basın.

Kategori silmek için, kategoriye vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

Öğeleri silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatma




Mesajlar, arama günlükleri, kişiler, takvim kayıtları, görevler, notlar ve parolaları silmeden önce görüntülenen onay istemini kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda, öğe silme için onay mesajı isteyen bir uygulamanın simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. Gerekliyse, **Genel Seçenekler** öğesini tıklatın.
4. **Silmeyi Onayla** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yazma

Temel yazma özellikleri

Metin vurgulama, kesme, kopyalama ve yapıştırma

1.  tuşunu basılı tutun ve hareket tuşunu tıklatın.
 - Bir metni karakter karakter vurgulamak için parmağınızı hareket tuşunda sağa - sola gezdirin.
 - Bir metni satır satır vurgulamak için parmağınızı yukarı - aşağı gezdirin.
2.  tuşuna basın.
 - Vurgulanan metni kesmek için **Kes** ögesini tıklatın.
 - Vurgulanan metni kopyalamak için **Kopyala** ögesini tıklatın.
3. İmleci, kesilen ya da kopyalanan metnin eklenmesini istediğiniz yere götürün.
4.  tuşu > **Yapıştır** ögesine basın.

Sembol yazma

1. **Sembol** tuşuna basın.
2. Sembolün altında beliren harf tuşuna basın.

Aksanlı ya da özel karakter yazma

İlgili aksanlı veya özel karakter görüntülenene kadar klavyede bir harf tuşunu basılı tutun ve hareket tuşunda parmağınızı sağa veya sola kaydırın.

Metinden alan silme

Metin girdiğiniz bir alanda  tuşu > **Alanı Sil** ögesine basın.

Tahmini giriş yöntemini kullanarak metin yazma


Metin girişi sırasında aşağıdakilerden birini yapın:

- Vurgulanan öneriyi seçmek ve yeni bir sözcük yazmaya başlamak için **Enter** tuşuna basın.
- Vurgulanan öneriyi seçmek ve aynı sözcüğü yazmaya devam etmek için sözcüğü tıklatın.
- Önerileri kullanmak istemiyorsanız yazmaya devam edin.

Yazarken kullanılan giriş yöntemleri


Yazı yazarken giriş yöntemlerinin değiştirilmesi

SureType giriş yöntemi ile tuşlara üst üste basma giriş yöntemi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yazı yazarken  tuşu > <yazma giriş yöntemleri> Devreye Al öğesine basın.

Yazma stilini değiştirme

Yazma stili seçerek BlackBerry® cihazınızın yazdıklarınızı nasıl tanıyacağını değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Yazma** öğesini tıklatın.
3. Klavye için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Cihazınızı yazarken kelime tavsiye edecek şekilde ayarlamak için, **Stil** alanını **Tahmini** olarak değiştirin.
 - Cihazınızı, tuşa bir kez basıldığında ilk harfi, tuşa iki kez yazıldığında ise ikinci harfi yazacak şekilde ayarlamak için, **Sil** alanını **Üst Üste Basma** şeklinde değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

SureType teknolojisi ve tuşlara üst üste basma giriş yöntemleri

SureType teknolojisi ve tuşlara üst üste basma hakkında

BlackBerry® cihazınızda SureType® giriş yöntemini veya üst üste basma yöntemini kullanarak yazı yazabilirsiniz.

SureType teknolojisi geleneksel telefon tuş takımıyla aşına olduğunuz bilgisayar harf düzenini biraraya getirerek, hızlı ve rahat bir yazma ve çevirme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

SureType teknolojisi siz yazdıkça sözcükleri tahmin etmek üzere tasarlanmıştır. SureType teknolojisini kullanırken, sözcük ekrandaki bir listede görüntülenene kadar sözcüğün her bir harfi için harf tuşuna sadece bir kere basın. Tuşlara üst üste basma yöntemini kullanıyorsanız, bir tuştaki ilk harfi yazmak için tuşa bir kez, ikinci harfi yazmak için iki kez basarsınız.

SureType teknolojisi bir çok alanda varsayılan giriş yöntemidir. Tuşlara üst üste basma yöntemiyse, telefon numarası ve parola alanlarında varsayılan giriş yöntemidir.


SureType teknolojisi ve tuşlara üst üste basma hakkında


BlackBerry® cihazınızda SureType® giriş yöntemini veya üst üste basma yöntemini kullanarak yazı yazabilirsiniz.

SureType teknolojisi siz yazdıkça sözcükleri tahmin etmeye tasarılanmıştır. SureType teknolojisini kullanırken, sözcük görünene kadar sözcüğün her bir harfi için harf tuşuna sadece bir kere basın. Tuşlara üst üste basma yöntemini kullanıyorsanız bir tuştaki ilk harfi yazmak için tuşa bir kez, ikinci harfi yazmak için iki kez, vs. basarsınız.

SureType teknolojisi bir çok alanda varsayılan giriş yöntemidir. Tuşlara üst üste basma yöntemiyse, telefon numarası ve parola alanlarında varsayılan giriş yöntemidir.

SureType teknolojisi kullanarak metin yazma

1. Bir sözcükteki her harf için harf tuşuna bir kez basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Yazdığınız sırada görüntülenen listeden bir öge seçmek ve yeni bir sözcük yazmaya başlamak için ögeyi vurgulayın. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Yazdığınız sırada görüntülenen listeden bir ögeyi seçmek ve aynı sözcüğü yazmaya devam etmek için ögeyi tıklatın.
 - Yazdığınız sözcükte bir harf değiştirmek için harfi vurgulayın. Ekranda görüntülenen alternatif karakteri vurgulayın.
 - Sözcüğü yazdıktan sonra bir harfi değiştirmek için sözcüğü tıklatın. Bir harfi vurgulayın. Ekranda görüntülenen alternatif karakteri vurgulayın.

Örneğin, **run** yazmak için, **R** tuşuna bir kere, **U** tuşuna bir kere basarsınız ve böylece **run** sözcüğü ekranda belirene kadar devam edersiniz. Ardından **run** ögesini vurgulayın ve  tuşunu basılı tutun.

Tuşlara üst üste basma yöntemiyle metin yazma

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Bir tuş üzerindeki ilk harfi yazmak için harf tuşuna bir kez basın.
- Bir tuş üzerindeki ikinci harfi yazmak için harf tuşuna iki kez basın.

Örneğin, **run** yazmak için **R** tuşuna iki kere, **U** tuşuna bir kere ve **N** tuşuna iki kere basın.

Tuşlara üst üste basma yöntemiyle metin yazma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir tuş üzerindeki ilk harfi yazmak için harf tuşuna bir kez basın.
- Bir tuş üzerindeki ikinci harfi yazmak için harf tuşuna iki kez basın.
- Bir tuş üzerindeki üçüncü harfi yazmak için harf tuşuna üç kez basın.
- Bir tuş üzerindeki dördüncü harfi yazmak için harf tuşuna dört kez basın.


Örneğin, **run** yazmak için **R** tuşuna üç kere, **U** tuşuna iki kere ve **N** tuşuna iki kere basın.

Başka dillerde yazmak ile ilgili daha fazla bilgi alın


Çevrimiçi olarak ulaşılabilen Yazma Kılavuzu yardımıyla, Çince ve Tayland Dili gibi diğer dillerde yazmayı öğrenebilirsiniz. www.blackberry.com/go/docs adresini ziyaret edin ve dilinizdeki Yazı Yazma Kılavuzunu arayın.

Yazma seçenekleri


Varsayılan para birimi sembolünü değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Para Birimi Anahtarı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Yazı yazarken açılan listedeki kişilerin gösterilmesine son verme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Yazma** öğesini tıklatın.
3. Bir klavye için **Gelişmiş Stil Seçenekleri**'ni tıklatın.
4. **Adlar** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tuş seslerini açma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Tuş Sesi** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hareket tuşu seslerini kapatın


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Hareket Tuşu Hassasiyeti** öğesini tıklatın.
3. **Sesli Döndürme** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hareket tuşu seslerini tekrar açmak için **Sesli Döndürme** onay kutusunu işaretleyin.


Hareket tuşunun hassasiyetini ayarlama

Hareket tuşunun dokunuşunuza nasıl tepki vereceğini ayarlayabilirsiniz. Yüksek hassasiyet seviyesi, düşük hassasiyet seviyesine göre daha az basınç gerektirir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Hareket Tuşu Hassasiyeti** öğesini tıklatın.
3. **Yatay Hassasiyet** alanını ve **Dikey Hassasiyet** alanını değiştirin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İmleç hızını belirleme






1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Tuş Hızı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yazım denetleyicisi

Giriş dili Afrikaan, Arapça, Katalanca, Çekçe, Danca, Holandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe veya Türkçe ise yazım denetimi yapabilirsiniz.


Yazım Denetimi

Oluşturduğunuz mesajların, takvim kayıtlarının, görevlerin veya notların yazımlarını denetleyebilirsiniz.

1.  tuşu > **Yazımı Denetle**'ye basın.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Önerilen yazımı kabul etmek için görüntülenen listede bir sözcüğü tıklatın.
 - Önerilen yazımı yok saymak için  tuşunu basılı tutun.
 - Önerilen yazımın tüm tekrarlarını yok saymak için.  tuşu > **Tümünü Yoksay**'a basın.
 - Özel sözlüğe sözcüğü eklemek için  tuşu > **Sözlüğe Ekle** öğesine basın.
 - Yazım denetimini durdurmak için  tuşu > **Yazım Denetimini İptal Et**'e basın.


Yazım denetimi seçeneklerini değiştirme

Yazım denetleyicisinin yazım denetimine dahil ettiği sözcüklerin türünü ve uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Örneğin, yazım denetleyicisinin kısaltmaları ya da tek harften oluşan sözcükleri dahil etmemesini isteyebilirsiniz. Ayrıca BlackBerry® cihazınızı, gönderilecek e-posta mesajlarında otomatik olarak yazım denetimi yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Yazım Denetimi** öğesini tıklatın.
3. Bir veya daha fazla seçeneği değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yazı yazarken açılan listedeki yazım önerilerinin gösterilmesine son verme

Varsayılan olarak, BlackBerry® cihazınızın tanımadığı bir harf kombinasyonunu yazmaya başlarsanız yazım önerileri, yazarken görüntülenen listede koyu renk olarak görüntülenir.






1. **Yazma ve Giriş** > **Yazma** ögesini tıklatın.
2. Bir klavye için **Gelişmiş Stil Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. **Yazım** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Özel sözlük


Özel sözlük hakkında

Özel sözlüğe sözcükler ekleyebilirsiniz, böylece yazım denetimi yaptığınızda BlackBerry® cihazınız sözcüğü tanıır. SureType® teknolojisi aynı sözlüğü kullandığından, SureType giriş yöntemini kullanıyorsanız, özel sözlüğünüze eklediğiniz sözcükler, yazarken görüntülenen listede gösterilir.

Özel sözlüğe sözcük ekleme, değiştirme ve silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Özel Sözlük** ögesini tıklatın.
 - Özel sözlüğe sözcük eklemek için  tuşu > **Yeni** ögesine basın. Bir sözcük ya da harf kombinasyonu girin. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Özel sözlükte sözcük değiştirmek için  tuşu > **Yeni** ögesine basın. Sözcüğü değiştirin. Klavyedeki  tuşuna basın.
 - Özel sözlükten sözcük silmek için sözcüğü vurgulayın.  tuşu > **Sil** ögesine basın.

Özel sözlüğe kayıt eklemeyi durdurma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** > **Yazma** ögesini tıklatın.
3. Bir klavye için **Gelişmiş Stil Seçenekleri**'ni tıklatın.
4. **Yazma** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5. **E-posta** alanını **Kapalı** olarak değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.




Otomatik Metin

Otomatik Metin hakkında



Otomatik Metin, yazdığınız bir metni, önceden yüklenmiş Otomatik Metin kayıtlarıyla değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Otomatik Metin girişiyle değiştirilebilecek bir metin yazdığınızda, Space tuşuna bastıktan sonra metin değişir.

BlackBerry® cihazınızda, sık yapılan hataları düzeltten dahili Otomatik Metin kayıtları bulunmaktadır. Örneğin yalnız yazdığınızda Otomatik Metin bunu yalnız olarak düzeltir. Sık yaptığınız yazım hataları ya da kısaltmalar için kendiniz de Otomatik Metin kayıtları oluşturabilirsiniz. Örneğin ssa'yı seni sonra ararım ifadesine dönüştüren bir Otomatik Metin kaydı oluşturabilirsiniz.

Otomatik Metin girişi oluşturma


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Sözcük Değiştirme** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Yeni** ögesine basın.
4. **Değiştir** alanına değiştirilecek metni yazın.
5. **İle** alanında aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Yeni metni yazın.
 - Makro (örneğin geçerli tarih ve saat) eklemek için  tuşu > **Makro Ekle** ögesine basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Girişin büyük-küçük harf durumunun tam yazdığınız gibi olması için **Kullanılan** alanını **Belirtilen Yazım** olarak değiştirin.
 - Girişin büyük-küçük harf durumunun içeriğe göre belirlenmesi için **Kullanılan** alanını **SmartCase** olarak değiştirin.
7. **Dil** alanında dili değiştirin.
8.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Otomatik Metin girişini değiştirme veya silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Sözcük Değiştirme** ögesini tıklatın.
3. Bir Otomatik Metin girişini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Otomatik Metin girişini değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklatın. Girişi değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - Otomatik Metin girişini silmek için **Sil** ögesini tıklatın.

Otomatik Metin deęişiklięini geri alma

Otomatik Metin özellięi deęiřtirmek istemedięiniz bir sözcüęü deęiřtirirse, deęiřiklięi geri alabilirsiniz.

Otomatik Metin deęiřiklięini yazma sırasında geri almak için  tuřuna iki kez basın.

Yazma kısayolları

Yazarken kullanılan giriř diline baęlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yazı yazma kısayolları

Nokta koyma	Space tuřuna iki kez basın. Bir sonraki harf büyük harf olarak yazılır.
Küçük harfi büyük harfe dönüřtürme	Büyük harf çıkana kadar harf tuřunu basılı tutun.
Tuřtaki dięer karakteri girmenizi saęlar	Alt tuřunu basılı tutun ve karakter tuřuna basın.
Aksanlı ya da özel karakter yazma	Harf tuřunu basılı tutun ve hareket tuřu üzerinde parmaęınızı sola veya saęa kaydırın. Seçilen bir karakteri tıklatın. Örneęin, ü yazmak için, 3 tuřunu basılı tutun ve ü vurgulanana kadar parmaęınızı hareket tuřunda sola kaydırın. Hareket tuřunu tıklatın.
Rakam alanına rakam yazma	Bir rakam tuřuna basın. Alt tuřuna basmanız gerekmez.
Metin alanına rakam yazma	Alt tuřunu basılı tutun ve rakam tuřuna basın.
Sayı alanına harf girme	Alt tuřunu basılı tutun ve üst üste basma yöntemini kullanın.
NUM kilidini açma	Shift tuřuna ve Alt tuřuna basın. NUM kilidini kapatmak için, Alt tuřuna basın.
Uzun bir sözcüęü hızlı yazmak için	Sözcüęün bir kısmını yazın. Yazı yazarken beliren listede, yazmak istedięiniz sözcükle aynı bař harflere sahip bir öęeyi tıklatın. Parmaęınızı hareket tuřunda saęa kaydırın.

Sembol ekleme

E-posta adresi alanına at (@) iřareti veya nokta iřareti (.) girin	Space tuřuna basın.
Sembol yazma	Sembol tuřuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için Sembol tuřuna tekrar basın. Sembolün altında görüntülenen harfi yazın.

Metinle çalıřma

Metnin bir satırını vurgulama	Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.
Metni karakter karakter vurgulama	Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
Metin seçimini iptal etme	Escape tuşuna basın.
Yazarken vurgulanan metni kesin	Shift tuşuna ve Backspace/Delete tuşuna basın.
Yazarken vurgulanan metni kopyalayın	Alt tuşuna basın ve hareket tuşunu tıklatın.
Yazarken vurgulanan metni yapıştırın	Shift tuşuna basın ve hareket tuşunu tıklatın.

Yazma kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Sık kullanılan yazı yazma kısayolları

Sembol yazma	Sembol tuşuna basın. Daha fazla sembol görüntülemek için Sembol tuşuna tekrar basın. Açılan listede bir sembolü tıklatın.
Yazarken kullandığınız giriş dilini değiştirin	Sembol tuşunu basılı tutun.
Küçük harfi büyük harfe dönüştürme	Shift tuşuna basın. Bir harf tuşuna basın.
Rakam alanına rakam yazma	Bir rakam tuşuna basın. Sayı tuşuna basılı tutmanıza gerek yoktur.
NUM kilidini açma	NUM kilidi göstergesi görüntülenene kadar Shift tuşuna basın. NUM kilidini kapatmak için Shift tuşuna tekrar basın.

Metinle çalışma

Metnin bir satırını vurgulama	Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.
Metni karakter karakter vurgulama	Shift tuşunu basılı tutun ve hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
Metin seçimini iptal etme	Escape tuşuna basın.

SureType teknolojisi kısayolları

Bir noktalama işareti veya sık kullanılan simge girin	1 tuşuna basın Açılan listedeki sembolü tıklatın.
Bir sayı yazın	Bir rakam tuşunu basılı tutun.

Bir nokta ve bir boşluk karakteri girin

Space tuşuna iki kez basın. Sonraki harf otomatik olarak büyük harfe dönüştürülür.

Uzun bir sözcüğü hızlı yazın

Sözcüğün bir kısmını yazın. Yazı yazarken beliren listede, yazmak istediğiniz sözcükle aynı baş harflere sahip bir öğeyi tıklayın. Parmağınızı hareket tuşunda sağa kaydırın. Ekranda beliren ikinci listede, yazmak istediğiniz sözcüğü vurgulayın. **Enter** tuşuna basın.

Üst üste basma için kısayollar

Bir sayı yazın

Sayı görüntülenene kadar harf tuşuna hızlı bir şekilde basmaya devam edin.

Bir nokta girin

1 tuşuna bir kez basın. Diğer sık kullanılan simgeler veya noktalama işaretlerini yazmak için, simge görünene kadar hızlı bir şekilde **1** tuşuna basmaya devam edin.

Sorun Giderme: Yazma

Parola giremiyorum

Tuşlara üst üste basma yöntemini kullandığınızı doğrulayın.

SureType teknolojisi bir sözcüğü tanıyamıyor

SureType® teknolojisinin tanımadığı sözcükleri oluşturmak için yazarken görüntülenen listeyi kullanın. Sözcüğün ilk harfi için harf tuşuna bir kerede basın. Listedeki bir harfi vurgulayın. Sözcüğün bir sonraki harfi için, harf tuşuna bir kerede basın. Bir harf kombinasyonunu vurgulayın. Hareket tuşunu tıklayın. Sözcük yazmaya devam edin.


Yazım denetimi yapamıyorum

Yalnızca yazdığınız metnin yazım denetimini yapabilirsiniz. İngilizce, Afrikaan, Arapça, Katalanca, Çekçe, Danca, Flemenca, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İspanyolca, İsveççe veya Türkçe yazım denetimi yapabilirsiniz.


Klavye

Çok işlevli tuşa uygulama atama


BlackBerry® cihazınızın yanında bir ya da daha fazla Çok İşlevli tuş bulunur. Temanıza bağlı olarak Çok işlevli tuşa atanmış uygulamayı değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Çok İşlevli Tuşlar'**ı tıklatın.
3. **Sağ Yandaki Çok İşlevli Tuş Şunu Açar** alanını veya **Sol Yandaki Çok İşlevli Tuş Şunu Açar** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet'**e basın.


Varsayılan para birimi sembolünü değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Para Birimi Anahtarı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet'**e basın.

İmleç hızını belirleme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Tuş Hızı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet'**e basın.

Tuş seslerini açma


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Klavye** öğesini tıklatın.
3. **Tuş Sesi** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet'**e basın.

Hareket tuşunun hassasiyetini ayarlama

Hareket tuşunun dokunuşunuza nasıl tepki vereceğini ayarlayabilirsiniz. Yüksek hassasiyet seviyesi, düşük hassasiyet seviyesine göre daha az basınç gerektirir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Hareket Tuşu Hassasiyeti** ögesini tıklatın.
3. **Yatay Hassasiyet** alanını ve **Dikey Hassasiyet** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hareket tuşu seslerini kapatın

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Hareket Tuşu Hassasiyeti** ögesini tıklatın.
3. **Sesli Döndürme** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hareket tuşu seslerini tekrar açmak için **Sesli Döndürme** onay kutusunu işaretleyin.

Klavyede Sorun Giderme

Çok işlevli tuşa bastığımda hiç bir uygulama açılmıyor

Aşağıdakileri deneyin:

- Daha önce yapmadıysanız, tuşa bir uygulama atayın.
- Tuşu atamış olduğunuz uygulamayı silmediğinizi doğrulayın.

Dil


Yazarken kullanılan giriş dilleri hakkında

Yazarken kullanılacak bir giriş dili ayarlayabilirsiniz. Yazarken kullanılan giriş dili ekran dilinden farklı olabilir. Yazarken kullanmak üzere bir giriş dili seçtiğinizde, Otomatik Metin ve diğer yazma seçenekleri seçilen dile uygun olarak değiştirilir. Örneğin, BlackBerry® cihazınızı Fransızca kullanabilir ancak mesajlarınızı İngilizce yazabilirsiniz.

Yazarken kullanılan giriş dilini ayarlarken, cihazınızda üst üste basma yöntemini mi yoksa SureType® giriş yöntemini mi kullanacağınızı da ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın yazarken kullandığı giriş dili ile ekran dili aynı değilse, yazı yazdığınız sırada görüntülenen listede, geçerli giriş dilinin kısaltmasını içeren bir dikdörtgen yer alır.

Dili değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş** ögesini tıklatın.
 - Ekran dilini değiştirmek için **Ekran Dili** alanını değiştirin.
 - Yazma dilini değiştirmek için **Yazma Dili** alanını değiştirin.
 - Sesli komut dilini değiştirmek için **Sesli Arama** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ekran dili ekleme

BlackBerry® Desktop Software kullanarak BlackBerry cihazınıza ekran dili ekleyebilirsiniz. BlackBerry Desktop Software'i indirmek için bilgisayarınızda www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin ve bilgisayarınız için uygun seçeneği seçin.

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve BlackBerry Desktop Software uygulamasını açın.

Uygulama ve ekran dili ekleme ile ilgili daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Bir dili silme

Kullanılabilir alanı artırmak için kullanmadığınız dilleri silebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Ayarlar** simgesini tıklatın.
2. **Dil > Dil Kaldırma** ögesini tıklatın.

3. Tutmak istediğiniz dilleri seçin.
4. **Güncelle** ögesini tıkladın

Seçmediğiniz tüm diller BlackBerry® cihazınızdan silinir.


Sorun Giderme: Dil

Bazı karakterler cihazımda düzgün görüntülenmiyor

BlackBerry® cihazınızla ilişkili BlackBerry® Enterprise Server veya BlackBerry® Internet Service bu karakterleri desteklemiyor olabilir. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

Ekran


Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü**.öğesini tıklatın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Ekran arka aydınlatmasının parlaklığını değiştirmek için, **Arka Aydınlatma Parlaklığı** alanını değiştirin.
 - Arka aydınlatmanın BlackBerry® cihazına dokunulmadığında açık kalacağı sürenin uzunluğunu değiştirmek için **Arka Aydınlatma Zaman Aşımı** alanını değiştirin.
 - Arka aydınlatmanın ışık koşullarına göre ayarlanmasını durdurmak için **Arka Aydınlatmayı Otomatik Olarak Kıs** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Ekran kapanıyor, 219](#)


Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma

1. Ana ekranda **Medya** simgesini > **Resimler** simgesini tıklatın.
2. Bir resme gözatın.
3.  tuşu > **Duvar Kağıdı Yap** öğesine basın.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)

Ekran yazı tipini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü**.öğesini tıklatın.
3. Yazı tipi alanlarını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ana ekrandaki uygulamaların düzenlenmesi

Uygulama simgelerinin düzenlenmesi hakkında





Uygulama simgeleri Ana ekranda veya Ana ekrandaki klasörlerde görünebilir. Tüm uygulamaları göremiyorsanız, bazı uygulamalar gizli olabilir. Ana ekran menüsünde Tümünü Göster öğesini seçerek uygulama simgelerinin tümünü Ana ekran veya klasörlerde görülür hale getirebilirsiniz.

Ana ekranda hangi simgelerin başta görüneceğini değiştirmek için uygulama simgelerini yeniden sıralayabilirsiniz. Ayrıca, klasör oluşturabilir ve silebilir, oluşturduğunuz klasörlerde klasör simgesi türünü değiştirebilir ve uygulama simgelerini klasörlerin içine ya da dışına taşıyabilirsiniz.

Uygulama simgesi bulma veya gizleme

Temanıza bağlı olarak, bazı uygulama simgelerini gizleyemeyebilirsiniz.

Ana ekranda veya bir klasörde aşağıdakilerden birini yapın:




- Tüm uygulama simgelerini görmek için  tuşu > **Tümü** öğesine basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**'ye basın.
- Tüm uygulama simgelerini göstermek için  tuşu > **Tümünü Göster**'e basın.
- Bir uygulama simgesini gizlemeyi sona erdirmek için, simgeyi vurgulayın. Aşağıdaki öğelere basın:  tuşu > **Gizle**. Gizle alanının yanında onay işareti görünmemelidir.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)

Ana ekranda klasör ekleme, değiştirme ve silme

Ana ekranda aşağıdakilerden birini yapın:


- Klasör eklemek için  tuşu > **Klasör Ekle**. Klasör için bir ad yazın. Klasör simgesi stilini değiştirmek için, klasör simgesini tıklatın. Bir klasör simgesi stilini tıklatın. **Ekle** öğesini tıklatın.
- Bir klasörü değiştirmek için, klasörü vurgulayın. Aşağıdaki öğeye basın:  tuşu > **Klasörü Düzenle**. Klasör adını veya klasör simgesi stilini değiştirin. **Kaydet** öğesini tıklatın.
- Bir klasörü silmek için, klasörü vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

Uygulama simgesi taşıma


1. Ana ekranda veya bir uygulama klasöründe bir uygulama simgesini vurgulayın.
2. **Menü** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Uygulama simgesini Ana ekranda başka bir konuma taşımak için **Taşı**'yı tıklatın. Hareket tuşu üzerinde parmağınızı yeni konuma kaydırın. Hareket tuşunu tıklatın.
- Uygulama simgesini uygulama klasörünün içine taşımak için **Klasöre taşı**'yı tıklatın. Uygulama klasörünü tıklatın.
- Uygulama simgesini uygulama klasörünün dışına taşımak için **Klasöre taşı**'yı tıklatın. **Ana Sayfa**'yı veya uygulama klasörünü tıklatın.


Cihaz kilitliken görüntülenen mesaj ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Kilitli Ekran Mesajı** öğesini tıklatın.
3. Cihaz kilitli iken ekranda görüntülenmesini istediğiniz metni girin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ekran görünümü için gri tonlama veya ters kontrast kullanma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Erişilebilirlik**'i tıklatın.
 - Ekran görünümü için gri tonlama kullanmak için, **Renk Kontrastı** alanını **Gri Tonlama** şeklinde değiştirin.
 - Ekran görünümü için ters kontrast kullanmak için, **Renk Kontrastı** alanını **Ters Kontrast** şeklinde değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kablosuz iletişim kapsama alanı için yanıp sönen LED bildirimini açma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü** öğesini tıklatın.
3. **LED Kapsama Göstergesi** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazı kablosuz iletişim şebekesine bağlandığında LED lambası yeşil renkte yanıp söner.

Kablosuz iletişim kapsama bildirimini kapatmak için **LED Kapsama Göstergesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Tema Verisi

Temalar hakkında

Kablosuz hizmet sağlayıcınıza bağılı olarak; BlackBerry® cihazınızda uygulamalar, göstergeler, sözcükler ve simgeler gibi öğelerin görüntülenme biçimini değiştiren bir tema ayarlayabilirsiniz. Temalar cihazınıza önceden yüklenebilir veya .cod dosya biçiminde olan temaları indirebilirsiniz.

Tema değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü**. öğesini tıklatın.
3. **Tema** bölümünde bir temayı tıklatın.
4. **Etkinleştir** seçeneğini tıklatın.

Bir temayı silmek için, temayı tıklatın. **Sil** öğesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Ekranım değişti, 218](#)

Sorun giderme: Ekran

Ekranım değişti

Kullandığınız temaya bağılı olarak simgeler, yazı tipleri ve Ana ekran arka planı gibi bazı ekran seçenekleri yeni bir tema seçtiğinizde değişebilir.

İlgili bilgiler

[Resmi cihaz duvar kağıdı olarak kullanma, 12](#)

[Uygulama simgesi bulma veya gizleme, 11](#)

[Tema değiştirme, 27](#)

Çok işlevli tuşa bastığımda hiç bir uygulama açılmıyor

Aşağıdakileri deneyin:

- Daha önce yapmadıysanız, tuşa bir uygulama atayın.
- Tuşu atamış olduğunuz uygulamayı silmediğinizi doğrulayın.

Ekran kapanıyor

BlackBerry® cihazınızı bir süre kullanmadığınızda, pilden tasarruf etmek için ekran kapanır. Arka aydınlatmanın cihaza dokunulmadığında açık kalacağı sürenin uzunluğunu değiştirebilirsiniz.

Ekranı açmak için hareket tuşunu tıklatın ya da bir tuşa basın.

İlgili bilgiler

[Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama, 215](#)

GPS teknolojisi

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

GPS teknolojisi hakkında

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

GPS konumunuzu almak ve konum tabanlı uygulamalar ve konum tabanlı servisleri kullanmak için GPS teknolojisini BlackBerry® cihazınızda kullanabilirsiniz. Konum tabanlı uygulamalar size sürüş sırasında yol tarif etmek için GPS konumunuzu kullanabilirler.

Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoksa veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınız konum tabanlı servisleri desteklemiyorsa ve GPS teknolojisini kullanmak istiyorsanız, BlackBerry cihazınızı Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısıyla eşleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.


Cihazınız bir CDMA şebekesine bağlıysa ve acil bir arama yaparsanız veya cihazınız Acil Geri Arama Modundaydı (Emergency Callback Mode), acil durum operatörü konumunuzu tahmin etmek için GPS teknolojisini kullanabilir.

Not: Acil bir durumda, acil durum operatörüne mutlaka yerinizle ilgili ayrıntılı bilgi verin. Acil durum operatörleri yalnızca GPS teknolojisini kullanarak yerinizi tahmin edemeyebilir.

GPS teknolojisini açma

BlackBerry® cihazınızın modeline ve kablosuz iletişim şebekenize bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

Not: Cihazınızdaki GPS seçenekleri bu işlemde gösterilenlerden biraz farklı olabilir.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Konum Ayarları** öğesini tıklatın.
3. **Konum Servisleri** alanını **Konum Açık** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

GPS teknolojisini kapatmak için **Konum Servisleri** alanını **Konum Kapalı** şeklinde değiştirin.

Hareketlerinizi izlemek için kullandığınız GPS alıcısını ayarlama


Dahili bir GPS alıcınız yoksa, bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızı Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısı ile eşleştirmeniz gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.

2. **Cihaz > Konum Ayarları** ögesini tıklatın.
3. **GPS Kaynağı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

GPS konumunuzu alma


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoksa, bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızı Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısı ile eşlemeniz gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Konum Ayarları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **GPS Yenile**'ye basın.

Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatları görüntülenir.


Başkalarının konumunuzu izlemesini önleme

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, yöneticiniz BlackBerry cihazınızın yerini tespit edebilir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Konum Ayarları** ögesini tıklatın.
3. **Konum Servisleri** alanını **Konum Kapalı** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Konum yardımını kapatma

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Varsayılan olarak konum yardımı, GPS teknolojisinin performansını artırmak için açıktır. Konum yardımı açıkken BlackBerry® cihazınız bir merkezi sunucuya düzenli olarak bağlanır; bu durum veri hizmetleri ücretlerinizi artırabilir. Bu ücretleri engellemek için konum yardımını kapatabilirsiniz, ancak bu durum cihazınızın GPS konumunuzu alma süresini uzatabilir. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Konum Ayarları** ögesini tıklatın.
 - Konum yardımını kapatmak için **Konum Yardımı** alanını **Devre Dışı** olarak ayarlayın.
 - Dolaşım sırasında konum yardımını kapatmak için **Konum Yardımı** alanını **Dolaşımdayken Devre Dışı** olarak değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sorun Giderme: GPS teknolojisi

GPS teknolojisini kullanamıyorum



Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:


- Bina dışındaysanız, binalardan uzaklaşın ve cihazınızla açıklık bir yere gidin.
- Bina içindeyseniz pencereye yaklaşın.
- BlackBerry® cihazınızı Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısıyla eşleştirdiyse, Bluetooth özellikli GPS alıcısının açık olduğunu doğrulayın.
- GPS teknolojisini ilk kez kullanıyorsanız, cihazınızın GPS konumunuzu alması için kısa bir süre bekleyin.

Haritalar

Temel harita özellikleri


Haritada konum görüntüleme

1. Ana ekranda **Haritalar** simgesini tıklayın.
2. Haritada  tuşuna basın. > **Konum Bul**'a basın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İşletme ya da bilinen nokta gibi bir ilgi alanını aramak için, ekranın sağ üst tarafındaki açılır listede **İşletme** ögesini tıklayın. **İşletme** alanına ilgi noktası bilgilerini girin. İlgi noktasını vurgulayın.
 - Yeni bir konum görmek için, ekranın sağ üst köşesindeki açılır listede **Konum** ögesini tıklayın. **Konum** alanına adres girin. Konumu vurgulayın.
 - Bir kişinin konumunu görüntülemek için, kişinin adını **Konum** alanına ya da **İşletme** alanına yazın. Kişi bilgilerini vurgulayın.
 - Yer işaretli bir konumu görüntülemek için, ekranın alt kısmında konumu vurgulayın.
4.  tuşu > **Haritada Göster**'e basın.

Bulduğunuz yerden başka bir yere bakıyorsanız, bulunduğunuz yerden buraya gitmek için gereken yol tarifi için  tuşu > **Buraya Git**'e basın. Bu işlemin yapılabilmesi için cihazınızda bir dahili GPS alıcısı bulunmalı ya da Bluetooth özellikli bir GPS alıcısıyla eşleşmiş olmalıdır.


Bağlantı kullanarak haritada adres görüntüleme

BlackBerry® cihazınız hızlı mesajlaşma uygulaması ya da MemoPad gibi belirli uygulamalarda bir adres tanıdığına, adresin altını çizer.

1. Altı çizili bir adresi vurgulayın.
2.  tuşu > **Haritada Göster**'e basın.



Konum gönderme

Konumu mesaj olarak, örneğin e-posta mesajında ya da anlık mesajda gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajda, alıcının konumu haritada görebilmesi için bir konum bağlantısı bulunur.

1. Haritada  tuşuna basın. > **Konum Gönder** ögesine basın.
2. Bir mesaj türünü tıklayın.

Tarif alma

1. Ana ekranda **Haritalar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Tarif Al**'a basın.

3. Başlangıç konumunu belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - BlackBerry® cihazınızın dahili bir GPS alıcısı varsa veya cihazınız Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısı ile eşleştirilmişse, geçerli konumunuzu belirlemek için **Başlat** alanını **Konumum** olarak ayarlayın.
 - Haritada görüntülemekte olduğunuz konumu belirlemek için, **Başlat** alanını **Harita merkezini kullan** olarak ayarlayın. Eğer işaretli bir konum görüntüleniyorsa, **Odaklanmış konumu kullan** ögesini tıklatın.
 - Haritada konum seçerek yeni bir konum belirlemek için, **Başlat** alanını **Haritadan seç** olarak ayarlayın. Harita üzerinde konumu tıklatın.
 - Bir işletme ya da bilinen nokta gibi bir ilgi noktası belirlemek için, **Başlat** alanını **Konum Bul** olarak belirleyin. Ekranın sağ üst köşesindeki açılır listede **İşletme** ögesini tıklatın. **Arama** alanına ilgi noktası bilgilerini girin. Klavyedeki  tuşuna basın. Bir ilgi noktasını tıklatın.
 - Bir kişinin adresini belirlemek için **Başlat** alanını **Konum Bul** olarak ayarlayın. Kişinin adını girmeye başlayın. Kişiyi tıklatın.
 - Adres girerek yeni bir konum belirlemek için **Başlat** alanını **Konum bul** olarak ayarlayın. Ekranın sağ üst köşesindeki açılır listede **Konum** ögesini tıklatın. **Arama** alanına bir e-posta adresi yazın. Klavyedeki  tuşuna basın. Konumu tıklatın.
 - İşaretlenmiş bir konumu belirlemek için **Başlat** alanını **Konum bul** olarak ayarlayın. Alt panelde işaretli bir konumu tıklatın.
4. Bitiş konumunu belirlemek için 3. adımı tekrar edin.
5. Rota seçeneklerini değiştirmek için **Rota Seçenekleri** ögesini tıklatın. Bir ya da daha fazla rota seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın. **Tamam'** tıklatın.
6. **Arama** ögesini tıklatın.


Harita kaydırma

Bir haritayı kaydırabilmeniz için BlackBerry® cihazınız zoom modunda değil kaydırma modunda olmalıdır. Cihazınızın modu haritanın üzerinde görüntülenir.

1. Cihazınız zoom modundaydıysa, pan moduna geçmek için hareket tuşunu tıklatın.
2. Hareket tuşunda parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.

Yakınlaşma ve uzaklaşma


Haritada aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınız zaten zoom modunda değilse, yakınlaşmak için hareket tuşuna basın. Parmağınızı hareket tuşunda yukarıya kaydırın.
- Cihazınız zaten zoom modunda değilse, uzaklaşmak için hareket tuşuna basın. Parmağınızı hareket tuşunda aşağıya kaydırın.
- Rotada bir noktaya yakınlaşmak için  tuşu > **Noktaya Yakınlaş** ögesine basın.


Bir konum yakınındaki ilgi alanlarını bul

İşletmeler veya bilinen noktalar gibi ilgi noktalarını arayabilirsiniz. Örneğin bulunduğunuz yerin yakınındaki kafeleri arayabilirsiniz.

1. Haritada  tuşuna basın. > **Konum Bul'** a basın.


2. İlgili noktası bilgilerini yazın.
3. Klavyedeki  tuşuna basın.

Bir ilgili noktası için kişi bilgilerini görüntüleme

1. Haritada veya ilgili noktaları listesinde, bir ilgili noktasını vurgulayın.
2.  tuşu > **Ayrıntılar**'a basın.

Harita temizleme



Bir haritayı temizlediğinizde, haritada görüntülenen rota bilgileri artık görülemez.

Haritada  tuşuna basın. > **Harita Sil** öğesine basın.



Konum veya rotaya yer işareti ekleme

1. Ana ekranda **Haritalar** simgesini tıklayın.
2. Haritada  tuşuna basın. > **Sık Kullanılanlara Ekle** > **Tamam** öğesine basın.

Konum veya rota yer işaretini yeniden adlandırma

1. Ana ekranda **Haritalar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Sık Kullanılanlar**'a basın.
3. Bir yer işaretini vurgulayın.
4.  tuşu > **Yeniden Adlandır** öğesine basın.
5. Yeni bir ad yazın.
6. **Tamam**'ı tıklayın.



Konum veya rotanın yer işaretini silme

1. Ana ekranda **Haritalar** simgesini tıklayın.
2. Haritada  tuşuna basın. > **Sık Kullanılanlar** öğesine basın.
3. Bir yer işaretini vurgulayın.
4.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Harita seçenekleri

Hareketinizi izlerken arka aydınlatmayı açık tutma

Varsayılan olarak, pil gücünün korunması için belirli bir zaman aşımından sonra arka aydınlatma otomatik kapanır. Pil güç seviyesi belirli bir yüzdenin altına düşmediği takdirde harita seçeneklerini, arka aydınlatmanın hareketlerinizi izlerken açık kalacağı şekilde değiştirebilirsiniz.


1. Haritada  tuşuna basın. > **Seçenekler** ögesine basın.
2. **Arka Aydınlatma Zaman Aşımı** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama, 215](#)

Hareketlerinizi izlemek için kullandığınız GPS alıcısını ayarlama

Dahili bir GPS alıcınız yoksa, bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızı Bluetooth® özellikli bir GPS alıcısı ile eşleştirmeniz gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Konum Ayarları** ögesini tıklatın.
3. **GPS Kaynağı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Harita kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir haritayı yakınlaştırın	Virgül (,) tuşuna basın.
Bir haritayı uzaklaştırın	Nokta (.) tuşuna basın.
Güzergahta bir sonraki yöne geçin	6 tuşuna basın
Güzergahta bir önceki yöne geçin	4 tuşuna basın

Harita kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

Bir haritayı yakınlaştırın	3 tuşuna basın
Bir haritayı uzaklaştırın	9 tuşuna basın
Güzergahta bir sonraki yöne geçin	6 tuşuna basın
Güzergahta bir önceki yöne geçin	4 tuşuna basın

Sorun Giderme: Harita

Bazı özellikler cihazımda yok

BlackBerry® cihazınızdaki bazı özelliklerin kullanılabilirliği, cihazınızın modeli ve kablosuz iletişim servis planı gibi öğelerden etkilenebilir.

Mesaj servis planına bağlı olarak, E-posta Tercihleri ekranındaki mesaj seçeneklerinde bazı özellikler ve seçenekler kullanılamayabilir.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz bazı özellikleri ayarlamamış veya bazı özellikleri ve seçenekleri kullanmanızı engelliyor olabilir. Yöneticiniz bir seçeneği sizin için kurduysa, seçenek alanının yanında kırmızı kilit göstergesi belirir.

Cihazınızda bulunan özelliklerle ilgili daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün ya da www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret edin.

İlgili bilgiler

[Özellik kullanılabilirliği, 19](#)

Uygulamalar

Çok görevlilik hakkında

BlackBerry® cihazınız, aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmanıza olanak sağlayan çok görevliliği destekler. Örneğin, bir arama sırasında, randevularınızı görmek için takvim uygulamasına veya bir kişiye bakmak için kişiler uygulamasına geçmek isteyebilirsiniz. Bir şarkı çalarken, bir mesajı yanıtlamak için mesajlar uygulamasına geçmek isteyebilirsiniz.




Ayrıca, sık kullanılan görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak amacıyla çoğu uygulama için kısayollar bulunmaktadır.


Not: Ne kadar çok uygulama çalıştırıyorsanız, cihazınız o kadar çok bellek ve güç kullanır. Cihazınızın performansını optimize etmek için, işiniz bittiğinde uygulamaları kapatın.

İlgili bilgiler

[Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme, 228](#)
[Arkaplarda çalışmaması için uygulamayı kapatma, 228](#)

Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme

- Başka bir uygulamaya geçmek için  tuşunu uygulama değiştirici görüntülenene kadar basılı tutun. Bir uygulama simgesini tıklatın. İstedığınız uygulama simgesi görüntülenmiyorsa, **Ana ekran** simgesine tıklayın ve aradığınız uygulama simgesine gidin.
- Arama yapılmadığı sırada Ana ekrana dönmek için  tuşunu basılı tutun.
- Arama yapıldığı sırada Ana ekrana dönmek için  tuşunu uygulama değiştirici görüntülenene kadar basılı tutun. **Ana ekran** simgesine tıklayın.

Not: Eğer  tuşuna bir görüşme yaparken basarsanız, başka bir uygulamaya geçseniz bile çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

İlgili bilgiler



[Arkaplarda çalışmaması için uygulamayı kapatma, 228](#)

Arkaplarda çalışmaması için uygulamayı kapatma

BlackBerry® cihazınızın performansını optimize etmek için, işiniz bittiğinde uygulamaları kapatın.

Bir uygulamada, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

-  tuşu > **Kapat**'a basın.

-  tuşuna basın. Gerekirse Ana ekran görüntülenene kadar  tuşuna basmaya devam edin.

İlgili bilgiler

Bir uygulamayı arka planda çalışır durumda tutarak başka uygulamaya geçme, 228

Uygulama ekleme hakkında


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak uygulamaları BlackBerry App World™ sanal mağaza, BlackBerry® Desktop Software veya Uygulama Merkezi kullanarak ekleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, bir web sayfasından (BlackBerry cihazınızla mobile.blackberry.com adresini ziyaret edin) veya kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan servisleri indirme seçenekleri bulunabilir.

BlackBerry App World™ storefront, BlackBerry Desktop Software veya Uygulama Merkezi aracılığıyla sunulan yazılım ve servisler için ilave şartlar ve koşullar söz konusu olabilir. Kablosuz ağ üzerinden bir uygulama eklediğinizde veya kullandığınızda veri ücretleri söz konusu olabilir. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

BlackBerry App World

Cihazınızda BlackBerry App World bulunuyorsa; oyunları, sosyal ağ uygulamalarını, kişisel verimlilik uygulamalarını ve başka uygulamaları arayabilir ve indirebilirsiniz. Mevcut bir PayPal® hesabını kullanarak öğeleri kablosuz ağ üzerinden satın alabilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

BlackBerry App World uygulamasını indirmek için www.blackberryappworld.com adresini ziyaret edin.

BlackBerry App World kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **BlackBerry App World** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

BlackBerry Desktop Software


Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software kurulu ise, uygulama yüklemek, güncellemek, kaldırmak veya geri yüklemek için cihazınızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza indirdiğiniz uygulamaları, kablosuz ağ kullanmadan cihazınıza ekleyebilirsiniz.

BlackBerry Desktop Software uygulamasını indirmek için www.blackberry.com/desktop adresini ziyaret edin.

BlackBerry Desktop Software kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software uygulaması Yardım bölümüne bakın.

Uygulama Merkezi

Cihazınızda Uygulama Merkezi bulunuyorsa, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından sunulan bazı uygulamaları ekleyebilir, güncelleyebilir veya bu uygulamaların önceki sürümlerine geri dönebilirsiniz. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik kullanılamıyor olabilir.

Uygulama Merkezi kullanarak uygulama yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için **Uygulama Merkezi** simgesini tıklatın.  tuşu > **Yardım**'a basın.

Sosyal ağ uygulamaları hakkında

Sosyal ağlardaki kişilerinizle iletişim kurmak için BlackBerry® cihazınızdaki sosyal ağ uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sosyal ağ uygulamasına bağlı olarak mesaj gönderebilir, fotoğraf paylaşabilir, durumunuzu değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

BlackBerry cihazınız için sosyal ağ uygulamalarını BlackBerry App World™ storefront'tan indirebilirsiniz. Bu uygulamaları kullanabilmeniz için bir kablosuz servis veri planınız bulunmalıdır. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ya da kuruluşunuza bağlı olarak bazı uygulama veya özellikler desteklenmiyor olabilir.

Sosyal ağ uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için www.blackberry.com/support adresini ziyaret edin. Bir sosyal ağ uygulamasını kullanma konusunda yardım için cihazınızda **Menü** tuşuna basın ve ardından **Yardım**'ı tıklatın.

Hızlı Mesajlaşma uygulamaları hakkında


BlackBerry® cihazınız için hızlı mesajlaşma uygulamalarını BlackBerry App World™ storefront'tan indirebilirsiniz. Varsayılan olarak BlackBerry cihazınız BlackBerry® Messenger ile birlikte gelir. BlackBerry Messenger uygulamasını, BlackBerry cihazı olan kişilerle sohbet etmek, mesaj ve dosya gönderip almak için kullanabilirsiniz. Ayrıca durumunuzu ve görüntü resminizi değiştirebilirsiniz. BlackBerry Messenger uygulamasının BlackBerry® Groups özelliğini kullanarak fotoğraf, liste, randevu ve çok daha fazlasını paylaşabilirsiniz.

Bu uygulamaları kullanabilmeniz için bir kablosuz servis veri planınız bulunmalıdır. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ya da kuruluşunuza bağlı olarak bazı uygulama veya özellikler desteklenmiyor olabilir.

BlackBerry Messenger ve diğer hızlı mesajlaşma uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için www.blackberry.com/support adresini ziyaret edin. Bir hızlı mesajlaşma uygulamasını kullanma konusunda yardım için cihazınızda **Menü** tuşuna basın ve ardından **Yardım**'ı tıklatın.


Uygulama eklemek için cihaz parolasını gerekli kılma

Bu görevi gerçekleştirmek için bir BlackBerry® cihaz parolası ayarlamamız gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** öğesini tıklatın.
3. **Uygulama yüklenirken sor** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşu > **Gönder** öğesine basın.

Uygulama silme


E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz bazı uygulamaları silmenize izin vermiyor olabilir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde uygulama simgesini vurgulayın.
2.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Uygulama özelliklerini görüntüleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Uygulama Yönetimi** öğesini tıklatın.
3. Bir uygulamayı tıklatın.

Uygulama veritabanının boyutunu görme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Durum** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Veritabanı Boyutu**'na basın.

Sorun Giderme: Uygulamalar

Bir uygulamayı ekleyemiyor, güncelleyemiyor ve önceki sürümüne geri dönemiyorum

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, kuruluşunuz cihaza uygulama eklemenize veya bunları güncellenize izin vermiyor olabilir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınızda, uygulamayı eklemek veya doğrulamak için yeterli bellek olduğuna doğrulayın.

BlackBerry Device Software

BlackBerry Device Software güncelleme hakkında

Aşağıdaki nedenlerden ötürü BlackBerry® Device Software uygulamasını güncellemek isteyebilirsiniz:

- yeni uygulama ve özelliklere erişim
- teknik bir sorunun çözülmesi
- kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın BlackBerry Device Software uygulamasını güncellemenizi istemesi

BlackBerry Device Software uygulamasını kablosuz şebeke üzerinden, bir web sitesinden veya BlackBerry® Desktop Software kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme türüne, cihaz verilerinin miktarına ve BlackBerry cihazınızdaki uygulama sayısına bağlı olarak güncelleme işleminin süresi 15 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Güncelleme sırasında cihazınızı kullanamaz veya acil arama yapamazsınız. Güncelleme devam ederken pili çıkarmayın.

Kablosuz şebeke üzerinden

Cihazınızın Ana ekranında bir Kablosuz Güncelleme simgesi görüntülenirse, BlackBerry Device Software uygulamasını kablosuz şebeke üzerinden güncelleyebilirsiniz. Ayrıca cihaz seçeneklerinden güncellemeleri kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Güncelleme, tam bir yazılım güncellemesi ya da yalnızca kısmi bir yazılım güncellemesi olabilir. Mevcut güncelleme tam yazılım güncellemesi ise, cihaz verileriniz cihazınızda yedeklenir ve kurulum sırasında geri yüklenir. Kablosuz iletişim servis sağlayıcısı veya yönetici tarafından ayarlanan seçeneklere bağlı olarak BlackBerry Device Software uygulamasını kablosuz iletişim şebekesi üzerinden güncelleyemeyebilirsiniz. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak güncellemeyi cihazınıza yüklerken ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Web sitesinden

E-posta hesabınız BlackBerry® Internet Service veya bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, BlackBerry Device Software uygulamasını cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp www.blackberry.com adresindeki web sitesini ziyaret ederek güncelleyebilirsiniz:

BlackBerry Desktop Software hakkında

Bilgisayarınızda BlackBerry Desktop Software kuruluysa, BlackBerry Device Software uygulamasını bilgisayarınızı kullanarak güncelleyebilirsiniz. BlackBerry Device Software uygulamasını bilgisayar kullanarak güncelleme hakkında daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

BlackBerry Device Software'i web sitesinden güncelleme

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa bu görevi gerçekleştirebilirsiniz. Kuruluşunuzda kullanımı onaylanan BlackBerry® Device Software güncellemeleri için yöneticiniz ile görüşün.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Bilgisayarınızdan BlackBerry Device Software güncelleme sitesini ziyaret edin.
2. **Güncellemeleri Kontrol Et** seçeneğini tıklatın.
3. BlackBerry cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
4. Güncelleme özeti ekranında, yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
5. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - İsteğe bağlı uygulamaları eklemek veya kaldırmak için **Seçenekler**'i tıklatın. Bir ya da daha fazla uygulamanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın. **İleri** seçeneğini tıklatın.
 - Cihaz verilerini yedeklemek veya tüm cihaz verilerini silmek için **Ayarlar** seçeneğini tıklatın. Bir veya daha fazla veri türünün yanındaki onay kutusunu seçin. **Tamam**'i tıklatın.
6. **İleri** seçeneğini tıklatın.
7. Yeni yazılım için e-posta talimatlarına kayıt olmak veya bu bildirimleri reddetmek için ekrandaki bilgileri tamamlayın.
8. **İleri > Bitir** öğesini tıklatın.

BlackBerry Device Software uygulamasını BlackBerry Desktop Software kullanarak güncelleme

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

BlackBerry® cihazınızı bilgisayara bağlayın ve BlackBerry® Desktop Software uygulamasını açın. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Sorun giderme: BlackBerry Device Software

Kablosuz iletişim şebekesi üzerinden BlackBerry Device Software yazılımını güncelleyemiyorum

Kablosuz iletişim servis sağlayıcı veya yönetici tarafından ayarlanan seçeneklere bağlı olarak BlackBerry® Device Software yazılımını kablosuz iletişim şebekesi üzerinden güncelleyemeyebilirsiniz.

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğunu doğrulayın.
- Cihazınızda BlackBerry Device Software yazılımını güncellemeye yetecek kadar depolama alanı bulunduğunu doğrulayın.
- Kablosuz iletişim şebekesi servis sağlayıcınızın kapsama alanının dışında dolaşımda olmadığınızı doğrulayın. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak dolaşımdayken BlackBerry Device Software yazılımını güncelleyemeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla iletişim kurun.
- Kablosuz iletişim şebekesi üzerinden BlackBerry Device Software yazılımını daha sonra güncellemeyi deneyin. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak BlackBerry Device Software yazılımını, şebeke trafik hacminin yüksek olduğu günün belirli saatlerinde gerçekleştiremeyebilirsiniz.
- Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın web sitesini daha sonra ziyaret etmeyi deneyin; BlackBerry Device Software yazılımını web sitesinden güncelleyemeyebilirsiniz.

BlackBerry Device Software güncellemesi için cihazımın yeterli belleği yok

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Medya dosyalarını, ekran dillerini veya kullanmadığınız başka şirketlerce sağlanan uygulamaları silin.
- BlackBerry® cihaz belleğinde sakladığınız medya dosyalarını medya kartına aktarın.

Bağlantıları Yönet

Bağlantı temel bilgilerini yönetme

Cihazınızın hangi kablosuz şebekelere bağlandığını kontrol etme






Cihazınızın hangi tür şebekelere bağlanabileceğini, cihazınızın üzerinde veya www.blackberry.com/go/devices adresini ziyaret ederek ve modelinizin teknik özelliklerine bakarak kontrol edebilirsiniz. Listelenen şebeke türleri mevcut şebeke bağlantılarını değil cihazınızın bu tür şebekelere bağlanabileceğini ifade eder.





1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Cihaz Sürümleri Hakkında** ögesini tıklatın. Cihazınızın bağlanabileceği şebeke türleri, cihaz modelinin ardından parantez içinde verilmiştir.

BlackBerry® cihazınızın bağlandığı kablosuz şebekeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Güvenlik ve Ürün Bilgileri* cihazınızın kitapçığına bakın.

Kablosuz iletişim şebekesi kapsama göstergeleri

Ana ekranın sağ üst köşesindeki göstergeler, BlackBerry® cihazınızı kullandığınız alandaki kablosuz iletişim kapsama seviyesini gösterir. Kablosuz iletişim kapsama alanları hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Gösterge	Açıklama
	Kablosuz iletişim sinyalinin gücü hakkında bilgi sağlar. Üç veya daha fazla çubuk sinyalin güçlü olduğunu gösterir. Sinyal gücünün düşük görünmesi, cihazınızın düşük güçlü sinyale bağlanmaya çalışırken daha fazla güç harcadığı anlamına gelebilir.
1XEV, 1X, 3G  , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE veya NTKW	Mobil şebekeye bağlısınız ve e-posta mesajı ve Internet'te gezinme gibi özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Eğer göstergelerin tamamını görmüyorsanız, bazı özelliklerin kullanılmadığı zayıf bir kablosuz iletişim kapsama alanında olabilirsiniz (yalnızca telefon görüşmesi yapabiliyor ya da metin mesajları gönderip alabiliyor olabilirsiniz).
	Yalnızca acil durum numaralarını arayabilirsiniz.
	Kablosuz şebeke kapsamının olmadığı bir alandasınız.
	Kablosuz iletişim şebekesine bağlantı kapalıdır.

Gösterge	Açıklama
	Wi-Fi® şebekesine bağlısınız ve e-posta mesajı ve Internet'te gezinme gibi BlackBerry servislerine Wi-Fi bağlantısı üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
	Wi-Fi bağlantınız açık ancak Wi-Fi şebekesine bağlı değilsiniz veya Wi-Fi şebekesine bağlısınız ancak Wi-Fi bağlantısı üzerinden e-posta mesajlaşma ve Internet'te gezinme gibi BlackBerry servislerine ulaşamıyorsunuz.
	Bluetooth® bağlantınız açık ve Bluetooth özellikli bir cihaza bağlısınız.
	Bluetooth bağlantınız açık ancak Bluetooth özellikli bir cihaza bağlı değilsiniz.

İlgili bilgiler

[Acil aramalar ve Acil Geri Arama Modu hakkında, 49](#)

Ağ bağlantısı açma veya kapatma

Uçak veya hastane gibi belirli yerlerde ağ bağlantısı kapalı tutulmalıdır. Daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen *Güvenlik ve Ürün Bilgileri* BlackBerry® cihazı kitapçığına bakın.

Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.

- Ağ bağlantısını açmak için bağlantı türünün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- Ağ bağlantısını kapatmak için bağlantı türünün yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.
- Daha önce açılan bir ağ bağlantısını açmak için **Bağlantıları Geri Yükle** seçeneğini tıklatın.


İlgili bilgiler

[Wi-Fi şebekesine bağlanamıyorum, 247](#)

[Mobil şebekeye bağlanamıyorum, 240](#)

Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın

Kablosuz iletişim servisi planınıza bağlı olarak, BlackBerry® cihazınızın veri servisini (e-posta mesajları, PIN mesajları, ekli metin mesajları ve tarayıcı servisi) kapatıp yalnızca telefon ve basit mesajlaşma servislerini açık bırakabilirsiniz. Ayrıca, dolaşım sırasında veri servislerini kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Veri servisini açmak veya kapatmak için **Veri Servisleri** alanını değiştirin.
 - Dolaşım sırasında veri servisini açmak veya kapatmak için **While Dolaşımdayken** alanını değiştirin.
 - Dolaşım sırasında veri servisini açmanız veya kapatmanıza izin veren bir istem almak için **Dolaşımdayken** alanını **İstem** olarak değiştirin.
4.  tuşu > **Kapat**'a basın.

İlgili bilgiler

[Mobil şebekeye bağlanamıyorum, 240](#)

Şebeke bağlantılarının ve servislerinin durumunu kontrol etme

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Servislerin Durumu**'nu tıklatın.

Mobil şebeke

Dolaşım

Dolaşım ve uluslararası dolaşım hakkında

Genellikle BlackBerry® cihazınız, kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın kapsama alanının dışına çıktığınızda, uygun kablosuz iletişim şebekesine otomatik olarak bağlanır. Bazı durumlarda kablosuz iletişim şebekesine erişim sağlayabilmeniz için oturma açma bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Dolaşım yaparken Ana ekranın üst kısmında üçgen şeklinde bir dolaşım göstergesi görüntülenir.

Eğer cihazınız için SIM kart gerekiyorsa, dolaşıma başlamadan önce kablosuz iletişim servis sağlayıcınız tarafından SIM kartınızın dolaşım servsilerinin yarılanması gerekebilir.


Eğer cihaz normalde CDMA şebekesine bağlanıyor ve uluslararası dolaşımı destekliyorsa, kablosuz iletişim servis sağlayıcınızdan uluslararası dolaşım için ayarlanmış yeni bir SIM kart almanız gerekebilir. Uluslararası seyahat sırasında telefon numaranız aynı kalır.

Dolaşım ve dolaşım ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Kablosuz iletişim şebekesini manuel değiştirme

Bu görevi gerçekleştirmek için, kablosuz iletişim servis planınızın bu hizmeti içermesi ve BlackBerry® cihazınızın bir GSM® veya UMTS® şebekesine bağlı olması gerekir.

Cihazınız yolculuk sırasında varsayılan olarak uygun bir kablosuz iletişim şebekesine otomatik geçmek üzere tasarlandığını onaylayın.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. **Şebeke Seçimi Modu** alanını **Eİ İle** olarak değiştirin.
4. Bir kablosuz iletişim şebekesini tıklatın.
5. **Şebeke Seç**'i tıklatın.
6.  tuşu > **Kapat**'a basın.


Kablosuz iletişim servis sağlayıcınızın şebekesine tekrar bağlanmak için **Şebeke Seçimi Modu** alanını **Otomatik** olarak değiştirin.

İlgili bilgiler

Mobil şebekeye bağlanamıyorum, 240

Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın

Kablosuz iletişim servisi planınıza bağlı olarak, BlackBerry® cihazınızın veri servisini (e-posta mesajları, PIN mesajları, ekli metin mesajları ve tarayıcı servisi) kapatıp yalnızca telefon ve basit mesajlaşma servislerini açık bırakabilirsiniz. Ayrıca, dolaşım sırasında veri servislerini kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Veri servisini açmak veya kapatmak için **Veri Servisleri** alanını değiştirin.
 - Dolaşım sırasında eri servisini açmak veya kapatmak için **While Dolaşımdayken** alanını değiştirin.
 - Dolaşım sırasında veri servisini açmanız veya kapatmanıza izin veren bir istem almak için **Dolaşımdayken** alanını **İstem** olarak değiştirin.
4.  tuşu > **Kapat**'a basın.

İlgili bilgiler

[Mobil şebekeye bağlanamıyorum, 240](#)

Tercih edilen kablosuz şebeke listesi

Tercih edilen kablosuz iletişim şebekesi listesi hakkında

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız, diğer kablosuz iletişim servis sağlayıcılarla, yolculuklarınız sırasında servislerini kullanmanıza olanak sağlayan anlaşmalar imzalamış olabilir. Tercih edilen kablosuz iletişim şebekesi listesini kullanarak BlackBerry® cihazınızın bu diğer kablosuz iletişim şebekelerini hangi sırayla kullanacağını kontrol edebilirsiniz.


Cihazınız, kablosuz iletişim şebekelerine, tercih edilen kablosuz iletişim şebekesi listesindeki sıraya göre bağlanmaya çalışır. Yolculuktayken, cihazınız öncelikle bu listedeki kablosuz iletişim şebekelerini tarar. Listedeki hiçbir kablosuz iletişim şebekesi kullanılmıyorsa, cihazınız kullanılabilir bir kablosuz iletişim şebekesine otomatik bağlanır.



Not: Dolaşımda (roaming) genellikle ek bir ücret ödenir. Küresel dolaşım ücretleri hakkında daha fazla bilgi için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen kablosuz iletişim şebekesi listesine kablosuz iletişim şebekesi ekleme

Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızın bir GSM® veya UMTS® şebekesine bağlı olması gerekir.

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.




1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3.  tuşu > **Tercih Edilen Şebekeler Listesi** öğesine basın.

4.  tuşu > **Şebeke Ekle**'ye basın.
 - Eklenecek kablosuz iletişim şebekesi aramak için, **Kullanılabilir Şebekelerden Seç**'i tıklatın. Bir kablosuz iletişim şebekesini tıklatın. **Şebeke Seç**'i tıklatın.
 - Cihazınızın zaten tanıdığı bir kablosuz iletişim şebekesini arıyorsanız, **Bilinen Şebekelerden Seç**'i tıklatın. Bir kablosuz iletişim şebekesini tıklatın. **Şebeke Seç**'i tıklatın.
 - Kablosuz iletişim şebekesi eklemek için **El İle Giriş**'i tıklatın. Kablosuz iletişim şebekesi için önceliği belirleyin. MCC ve MNC'yi girin.
5.  tuşu > **Kapat**'a basın.

Tercih edilen kablosuz iletişim şebekesi listesinden kablosuz iletişim şebekesi silme

Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızın bir GSM® veya UMTS® şebekesine bağlı olması gerekir.




Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3.  tuşu > **Tercih Edilen Şebekeler Listesi** öğesine basın.
4. Bir kablosuz iletişim şebekesini vurgulayın.
5.  tuşu > **Sil** öğesine basın.
6.  tuşu > **Kapat**'a basın.

WLAN profillerinin sırasını değiştirme

Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızın bir GSM® veya UMTS® şebekesine bağlı olması gerekir.

Kablosuz iletişim servis planınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir. BlackBerry cihazınız ağlara, tercih edilen ağ listesinde görüntülendikleri sıraya göre bağlanır.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri** seçeneğini tıklatın.
3.  tuşu > **Tercih Edilen Şebekeler Listesi**'ne basın.
4. Bir kablosuz iletişim şebekesini vurgulayın.
5.  tuşu > **Taşı** öğesine basın.
6. Yeni konumu tıklatın.
7.  tuşu > **Kapat**'a basın.

Mobil şebeke seçenekleri

Kablosuz iletişim şebekesi bağlantı hızını değiştirme

Daha yüksek bağlantı hızı, daha fazla pil gücü gerektirir.

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, kablosuz iletişim şebekesi bağlantı hızını değiştiremeyebilirsiniz.


1. Ana ekranda **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.

2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. **Şebeke Modu** alanını değiştirin.
4. **Escape** tuşuna basın.

İlgili bilgiler

[Mobil şebekeye bağlanamıyorum, 240](#)

Kablosuz iletişim kapsama alanı için yanıp sönen LED bildirimini açma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran > Ekran Görüntüsü**.öğesini tıklatın.
3. **LED Kapsama Göstergesi** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazı kablosuz iletişim şebekesine bağlandığında LED lambası yeşil renkte yanıp söner.

Kablosuz iletişim kapsama bildirimini kapatmak için **LED Kapsama Göstergesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Sorun giderme: Mobil şebeke

Mobil şebekeye bağlanamıyorum

Aşağıdaki işlemleri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılıyorsa, SIM kartın cihaza doğru takıldığından emin olun.
- Cihazınız normalde CDMA şebekesine bağlanıyor ve uluslararası dolaşımı destekliyorsa, cihazınızın küresel dolaşım modunda olduğundan ve SIM kartın cihaza doğru takıldığından emin olun.
- Kablosuz iletişim şebekesine bağlantıyı açtığınızı doğrulayın.
- Kablosuz servis sağlayıcınızın şebekesine bağlı olduğunuzu doğrulayın. Kablosuz iletişim şebekeleri arasında manuel geçiş yaptıysanız cihazınız, kendi kablosuz servis sağlayıcınızın şebekesini tekrar seçene kadar bu kablosuz iletişim şebekesinde kalır.
- Belirli bir kablosuz iletişim şebekesi bağlantı hızı belirlediyseniz, bu bağlantı hızını destekleyen bir kablosuz iletişim şebekesinin kapsama alanında olduğunuzu doğrulayın.
- Bir Wi-Fi® özellikli cihazınız varsa ve kablosuz iletişim servis sağlayıcınız UMA desteği sunuyorsa, bağlantı tercihinizin Sadece Wi-Fi olarak ayarlanmadığından emin olun.

İlgili bilgiler

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

[UMA bağlantısı tercihlerini değiştirme, 245](#)

[Kablosuz iletişim şebekesini manuel değiştirme, 237](#)

[Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın, 236](#)

Hata mesajları

Veri servisi kullanılamıyor :

Açıklama

Bu mesaj, BlackBerry® cihazınızda veri servislerine ulaşamadığınızda ekrana gelir.

Olası çözümler

Aşağıdaki işlemleri deneyin:

- Kablosuz kapsama alanında olduğunuzu doğrulayın.
- Cihazınızda veri servisinin açılmış olduğunu doğrulayın.
- Eğer dolaşımdaysanız, dolaşım sırasında veri servislerine erişebildiğinizi doğrulayın.

İlgili bilgiler

[Veri servisini açın veya kapatın ya da dolaşım seçeneklerini ayarlayın, 236](#)

Wi-Fi teknolojisi

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, Wi-Fi® özelliği desteklenmiyor olabilir.

Wi-Fi şebekesine bağlanma hakkında

Wi-Fi® teknolojisi ile BlackBerry® cihazınız evinizde, işyerinizde veya bir hotspot alanında bulunan kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktasına bağlanarak Internet'e erişim sağlayabilir. Cihazınız web sayfalarını ziyaret etmek, e-posta mesajı göndermek ve almak ve diğer işlemler için mobil iletişim şebekesi yerine Wi-Fi şebekesini kullanır. Wi-Fi şebekesi ile Internet'e bağlandığınızda, mobil iletişim şebekenizden kaynaklanan ücretler söz konusu olmaz ve bağlantı hızı daha yüksek olur.

Kütüphaneler, havalimanları, oteller, kafeler ve başka birçok kamuya açık alanda hotspot'lar bulunmaktadır. Bazı hotspot'lar ücretsiz iken bazıları için ödeme yapmak gerekmektedir. Kablosuz erişim servisi sağlayıcınız, cihazınız için bir hotspot'ta oturma açmanıza olanak sağlayan bir uygulama sağlamış olabilir. Cihazınızda bir uygulama yoksa, hesabınızı çevrimiçi kurmanız ve manuel olarak oturma açmanız gerekebilir.

Wi-Fi Protected Setup™ destekleyen bir erişim noktasına veya yönlendiriciye sahipseniz, Wi-Fi Protected Setup özelliğini kullanarak bağlanabilirsiniz.

Bir Wi-Fi şebekesine bağlandığınızda cihazınız bağlantıyı kaydeder, böylece bu şebekenin kapsama alanına tekrar girdiğinizde cihazınız şebekeye otomatik olarak bağlanır.

Wi-Fi şebekesine bağlanma

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Kur** öğesini tıklatın.
3. Kimlik denetimi gerektirmeyen genel bir hotspot veya Wi-Fi® şebekesine bağlanmak için **Yalnızca Açık Ağları Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi şebekesini tıklatın.
5. Eğer Wi-Fi şebekesi için kimlik denetimi gerekiyorsa, şebeke için parola girin.

Wi-Fi şebekesinin adı Ana ekranın üzerinde görüntülenir.

İlgili bilgiler[Wi-Fi şebekesine bağlanamıyorum, 247](#)**Wi-Fi şebekesine Wi-Fi Protected Setup kullanarak bağlanma**

Kablosuz yönlatici ya da kablosuz erişim noktanızda Wi-Fi Protected Setup™ varsa, Wi-Fi® şebekesine uzun parola girmeden hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz.


1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Kurulumu > Diğer Bağlantı Yolları** ögesini tıklatın.
 - Yönlatici ya da erişim noktanızda Wi-Fi Protected Setup düğmesini kullanmak için, **Yönlaticideki Düğmeye Bas** ögesine basın. Yönlatici ya da erişim noktanızda Wi-Fi Protected Setup düğmesine basın. BlackBerry® cihazınızda **Başlat** ögesini tıklatın.
 - PIN kullanmak için **PIN'i yönlaticiye gir** ögesine basın. Cihazınızda **Başlat** ögesini tıklatın. Cihazınız bir PIN sağlar. Yönlatici ya da erişim noktanızın yönetim ekranında PIN girin.

Wi-Fi şebekesine manuel bağlanma

Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi® şebekesinin adını biliyorsanız, şebekeye manuel olarak bağlanabilirsiniz.


1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Kurulumu > Diğer Bağlantı Yolları > Şebekeye Manuel Bağlanma** ögesini tıklatın.
3. **SSID** alanına Wi-Fi şebekesinin adını girin.
4. **İleri** ögesini tıklatın.
5. **Güvenlik Tipi** alanına Wi-Fi şebekesi güvenlik tipini girin ve istenen bilgileri verin.
6. **Kaydet ve Bağlan** ögesini tıklatın.

İlgili bilgiler[Kayıtlı Wi-Fi şebekeleri seçenekleri, 243](#)[Wi-Fi şebekesine bağlanamıyorum, 247](#)**Kayıtlı Wi-Fi şebekesini değiştirme, taşıma veya silme**

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Şebekesi Kurulumu > Kayıtlı Wi-Fi Şebekeleri** ögesini tıklatın.
3. Kayıtlı bir Wi-Fi® şebekesini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Kayıtlı şebeke için seçenekleri değiştirmek için **Düzenle** ögesini tıklatın. Seçenekleri değiştirin. **Kaydet**'i tıklatın.
 - Kayıtlı şebekeyi taşımak ve BlackBerry® cihazının kayıtlı şebekelere bağlanmayı deneme sırasını değiştirmek için, **Taşı** ögesini tıklatın. Yeni bir konumu tıklatın.
 - Kayıtlı şebekeyi silmek için **Sil** ögesini tıklatın.



İlgili bilgiler[Kayıtlı Wi-Fi şebekeleri seçenekleri, 243](#)

Cihazınızın kayıtlı Wi-Fi şebekesine bağlanmasını engelleme

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Kurulumu > Kayıtlı Wi-Fi Şebekeleri** ögesini tıklatın.
3. Kayıtlı bir Wi-Fi® şebekesini vurgulayın.
4.  tuşu > **Devre Dışı**'na basın.

Hotspot'lar için görüntülenen onay istemini kapatma

Varsayılan olarak BlackBerry® cihazınız, hotspot niteliğinde bir kayıtlı Wi-Fi® şebekesinin kapsama alanına girdiğinizde sizi uyarır. Bu onay iletisini kapatılmış olması halinde tekrar açabilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Wi-Fi Kur** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **Yakında kaydedilmiş bir hotspot bulunduğu zaman bana sor** onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kayıtlı Wi-Fi şebekeleri seçenekleri

Ortak seçenekler

Seçenek	Açıklama
Ad	Wi-Fi® şebekesi için bir ekran adı girin.
SSID	Wi-Fi şebekesi adını yazın.
Güvenlik Türü:	Güvenlik türünü Wi-Fi şebekesinin desteklediği bir türe ayarlayın.
Bant türü	Wi-Fi şebekesi türünü ayarlayın. Şebeke türünü bilmiyorsanız, bu alanı değiştirmeyin.
SSID yayınlandı	Wi-Fi şebekesinin SSID'sini yayınlayıp yayınlamadığını ayarlayın.
IP adresini ve DNS'yi dinamik olarak al	BlackBerry® cihazınızın Wi-Fi şebekesinden yönlendirilebilir IP adresi, alt ağ maskesi, DNS ayarları ve ağ geçidi adresi alıp almayacağını ayarlayın.
Erişim noktaları arasında devir teslimine izin ver	Siz kablosuz erişim noktaları arasında hareket ederken cihazınızın Wi-Fi şebekesine bağlı kalıp kalmayacağını ayarlayın.
VPN profili	Gerekliyse, kayıtlı Wi-Fi şebekesiyle kullanılacak bir VPN profili ayarlayın.
IP Adresi	Cihazınızın IP adresini yazın.
Alt ağ maskesi	Cihazın bağlanacağı kablosuz erişim noktasının alt ağ maskesini girin.
Birincil DNS	Cihazın bağlanacağı birincil DNS'yi girin.
İkincil DNS	Cihazın bağlanacağı ikincil DNS'yi girin.

Seçenek	Açıklama
Varsayılan ağ geçidi adresi	Cihazın bağlanacağı varsayılan ağ geçidi IP adresini girin.
Etki alanı eki	Cihazınızın ana bilgisayar adlarını IP adreslerine çevirmek için kullandığı etki alanını yazın.

WEP seçenekleri

Bu seçenekler, WEP güvenlik türü seçildiğinde görüntülenir.

Seçenek	Açıklama
WEP anahtarı seçin	Wi-Fi şebekesi için WEP anahtarının türünü ayarlayın.
WEP anahtarı	Wi-Fi şebekesi için WEP anahtarını onaltılı biçimde yazın.

WPA/WPA2 Kişisel seçenekleri

Bu seçenekler, WPA/WPA2 Kişisel güvenlik türü seçildiğinde görüntülenir.

Seçenek	Açıklama
Geçiş deyimini	Gerekirse, Wi-Fi şebekesine bağlanmak için kullandığınız WPA™ veya WPA2™-Personal geçiş deyimini girin.

WPA/WPA2 Kurumsal seçenekleri

Bu seçenekler, WPA/WPA2 Kurumsal güvenlik türü seçildiğinde görüntülenir.

Seçenek	Açıklama
Kurumsal Alt Tür	Gerekirse, Wi-Fi şebekesi kurumsal güvenlik yöntemini ayarlayın.
Kullanıcı Adı	Gerekirse, Wi-Fi şebekesine bağlanmak için kullandığınız kullanıcı adını yazın.
Parola	Gerekirse, Wi-Fi şebekesine bağlanmak için kullandığınız parolayı yazın.
CA sertifikası	Cihazınızın doğru Wi-Fi şebekesine bağlandığını doğrulamak için kullanması gereken kök sertifikayı ayarlayın.
İstemci sertifikası	Cihazınızın Wi-Fi şebekesine bağlanmak için kullanması gereken kimlik doğrulama sertifikasını ayarlayın.
Bağlantı içi güvenlik	Gerekirse, Wi-Fi şebekesinin dahili kimlik doğrulama yöntemi için desteklediği güvenlik protokolünü ayarlayın.
Belirteç	Wi-Fi şebekesine bağlanmak için bir donanım belirteci kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayın.
Sunucu konusu	Gerekirse, cihazınızın doğru Wi-Fi şebekesine bağlandığını doğrulamak için kullanması gereken sunucu konu adını yazın.

Seçenek	Açıklama
Sunucu SAN	Gerekirse, cihazınızın doğru Wi-Fi şebekesine bağlandığını doğrulamak için kullanması gereken sunucu SAN'ını yazın.

Cihazınıza kök sertifika yükleme

BlackBerry® cihazınıza kök sertifika yükleyene kadar bazı Wi-Fi® şebekelerine bağlanamayabilirsiniz. Kök sertifikayı bilgisayara yükledikten sonra BlackBerry® Desktop Software sertifika senkronizasyon aracını kullanarak kök sertifikayı cihazınızla bilgisayarınız arasında senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın veya yöneticinizle iletişim kurun.


UMA bağlantısı ayarları

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir. Daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Wi-Fi şebekesi ile UMA kullanımı hakkında

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız UMA (GAN olarak da bilinmektedir) desteği veriyorsa, bu servise abone olarak bir Wi-Fi® şebekesi ile arama yapabilir, web sayfalarını ziyaret edebilir ve e-posta mesajı, PIN mesajı ve metin mesajı gönderebilirsiniz. BlackBerry® cihazınız, cihazı kullandığınız alanda kullanılabilir oluşuna bağlı olarak mobil şebekeniz ile Wi-Fi şebekeleri arasında otomatik geçiş yapar. UMA hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.



UMA bağlantısı tercihlerini değiştirme

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Mobil Şebeke Seçenekleri**'ni tıklatın.
3. **Bağlantı Tercihleri** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler




[Wi-Fi şebekesine bağlanamıyorum, 247](#)

Wi-Fi tanılama raporu gönderme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Şebekeler ve Bağlantılar** > **Wi-Fi Şebekesi** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Sorun Giderme** > **Wi-Fi Tanılama**'ya basın.
4.  tuşu > **E-posta Raporu** veya **PIN Raporu**'na basın.

Wi-Fi tanılama raporu seçeneklerini ayarlama

Wi-Fi® tanılama raporu seçeneklerini belirlerken varsayılan alıcı ayarlarınız durumunda, her Wi-Fi raporu gönderdiğinizde BlackBerry® cihazınız raporu bu alıcıya gönderir. Her rapor gönderdiğinizde alıcı belirtmek istiyorsanız varsayılan alıcı ayarlamayın.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Şebekeler ve Bağlantılar > Wi-Fi Şebekesi** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Sorun Giderme > Wi-Fi Tanılama**'ya basın.
4.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
 - Gelişmiş verileri Wi-Fi tanılama raporuna dahil etmek için **Ekran Modu** alanını **Gelişmiş** şeklinde değiştirin.
 - Wi-Fi tanılama raporu varsayılan alıcısı ayarlamak için iletişim bilgilerini girin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların bağlantı izinleri

İzinler	Açıklama
USB	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, USB ya da RS-232 kablosu gibi BlackBerry® cihazınıza kurulu fiziksel bağlantıları kullanıp kullanamayacağını ayarlayın.
Bluetooth	Başka şirketler tarafından sağlanan uygulamaların Bluetooth® bağlantılarını kullanıp kullanamayacağını ayarlayın.
Telefon	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, telefon aramaları yapıp yapamayacağını ya da arama günlüklerine ulaşip ulaşamayacağını ayarlayın.
Konum (GPS)	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların GPS konum bilgilerinizi kullanıp kullanmayacağını ayarlayın.
Şirket Ağı	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, kuruluşunuzun şebekesini kullanarak Internet'e ya da kuruluşunuzun intranet'ine erişip erişemeyeceğini ayarlayın.
Taşıyıcı İnternet	Başka şirketlerce sağlanan programların, kablosuz iletişim servisi sağlayıcınız üzerinden Internet'e erişip erişemeyeceğini ayarlayın (örneğin doğrudan Internet bağlantısı ya da WAP Ağ Geçidi kullanarak).
Wi-Fi (destekleniyorsa)	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların Wi-Fi® bağlantılarını kullanıp kullanamayacağını ayarlayın.

Wi-Fi'yi VPN ve yazılım belirteçleri ile kullanma hakkında

Wi-Fi® özellikli bir BlackBerry® cihazınız varsa ve kuruluşunuz ağa erişim kontrolü için VPN kullanıyorsa, bir Wi-Fi şebekesi üzerinden VPN'de oturum açabilir ve kuruluşunuzun ağına erişebilirsiniz. Wi-Fi® özellikli bir cihazınız varsa, kuruluşunuzun ağına Wi-Fi şebekesi kullanarak bağlanmak için bir yazılım belirteci gerekebilir.

Wi-Fi teknolojisinde sorun giderme

Wi-Fi şebekesine bağlanamıyorum

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, Wi-Fi® özelliği desteklenmiyor olabilir.

Aşağıdaki işlemleri deneyin:

- Wi-Fi şebekesine bağlantıyı açtığınızı doğrulayın.
- Wi-Fi kapsama alanında olduğunuzu doğrulayın.
- Cihazınızdaki saatin şebeke saatiyle senkronize edilmiş olduğunu doğrulayın.
- Eğer Wi-Fi şebekesi Ayarlar Wi-Fi uygulamasında görüntülenmiyorsa, gizlenmiş olabilir. Şebeke adını biliyorsanız, Wi-Fi şebekesine manuel olarak bağlanmayı deneyin.
- Ayarlar Wi-Fi uygulamasında Wi-Fi şebekesi ayarlarının doğru olduğunu onaylayın.
- Wi-Fi şebekeleri arasında manuel geçiş yaptıysanız, başka bir Wi-Fi şebekesine geçin veya BlackBerry cihazınızı uygun Wi-Fi şebekelerini tarayacak biçimde ayarlayın.
- Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız UMA'yı destekliyorsa, bağlantı tercihinizin **Yalnızca Mobil Şebeke**'ye ayarlı olduğunu doğrulayın.
- E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, cihazınız belirli kablosuz erişim noktalarına bağlanmanızı engelleyebilir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle görüşün.
- Push Button Setup yöntemini kullanıyorsanız, erişim noktasının Wi-Fi Protected Setup™ ile etkinleştirildiğini ve bunun profilini gönderecek şekilde ayarlandığını doğrulayın. Aynı anda başka bir cihazın bağlanmaya çalışmadığını ve aralık dahilindeki birden fazla erişim noktasının bu modda olmadığını doğrulayın.
- Bir Wi-Fi şebekesine bağlanmak için PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS veya EAP-SIM kullanıyorsanız, kimlik doğrulama sunucusu için sertifika oluşturan sertifika yetkilisi sunucusunun kök sertifikasını yüklediğinizi doğrulayın.
- Bir Wi-Fi şebekesine bağlanmak için EAP-TLS kullanıyorsanız, kimlik doğrulama sertifikanızı cihazınıza eklediğinizi doğrulayın.

İlgili bilgiler

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

[Wi-Fi şebekesine bağlanma, 241](#)

[Wi-Fi şebekesine manuel bağlanma, 242](#)

Bluetooth teknolojisi

Temel Bluetooth teknolojisi özellikleri

Bluetooth Hakkında

Bluetooth® teknolojisi, BlackBerry® cihazınızla eller serbest araç kiti ya da kablosuz kulaklık gibi bir Bluetooth özellikli cihaz arasında kablosuz iletişim kurmak için tasarlanmıştır.

BlackBerry cihazınızı Bluetooth özellikli bir cihaza bağlamadan önce, ilk olarak her iki cihazdaki Bluetooth teknolojisini etkinleştirmeli ve cihazları eşleştirmelisiniz. Eşleştirme, cihazlar arasında iletişim kurulmasını sağlar ve genellikle sadece bir kez yapılması gerekir.

Cihazları eşleştirdikten sonra, Bluetooth özellikli cihaz BlackBerry cihazınızın kapsama alanında bulunduğu anda cihazları bağlayabilirsiniz (tipik kapsama alanı yaklaşık 10 metredir). En iyi sonuçlar için, BlackBerry cihazınızı doğrudan Bluetooth özellikli cihazın görüş alanı içinde tutun. Örneğin, BlackBerry cihazınız vücudunuzun sağ tarafındaysa, Bluetooth özellikli kulaklığı sağ kulağınıza takın.

Bluetooth teknolojisini açtığınızda veya BlackBerry cihazınızı başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağladığınızda, Ana ekranın üst kısmında Bluetooth durum göstergeleri belirir.

Bluetooth teknolojisini açma

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin.

Bluetooth® teknolojisini kapatmak için, **Bluetooth** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bluetooth özellikli cihazla eşleştirme


BlackBerry® cihazı, Bluetooth® özellikli bir cihaza bağlamadan önce bu cihazla eşleştirilmelidir. Bluetooth özellikli cihazı eşleştirmeye hazırlamak hakkında daha fazla bilgi almak için, Bluetooth özellikli cihazla birlikte verilen belgelere bakın.


1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Seçenekleri > Yeni Cihaz Ekle > Arama'yı** tıklatın.
3. Bluetooth özellikli cihazı tıklatın.
4. Gerekirse, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bluetooth özellikli cihazın klavyesi yoksa (örneğin, kablosuz kulaklık), Bluetooth özellikli cihazda görünen veya Bluetooth özellikli cihazla birlikte gelen belgelerde bulunan eşleştirme geçiş kodunu BlackBerry cihazınıza girin. Geçiş kodu genellikle sayısal veya alfasayısal bir koddur.
 - Bluetooth özellikli cihazın klavyesi varsa (örneğin, dizüstü bilgisayar), kendi seçtiğiniz bir geçiş kodunu her iki cihaza girin.

İlgili bilgiler[Bluetooth teknolojisini açma, 248](#)[Bluetooth özellikli cihazla eşleştiremiyorum, 254](#)**Eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihaza bağlanma**

Bu görevi gerçekleştirmek için Bluetooth® teknolojisinin açık olması ve BlackBerry® cihazınızın Bluetooth özellikli bir cihazla eşleştirilmesi gerekir.

Bluetooth teknolojisi açık ve cihazlar kapsama alanında olduğunda BlackBerry cihazınız Bluetooth özellikli cihaza otomatik olarak bağlanmayı deneyebilir.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3. Bluetooth özellikli bir cihazı vurgulayın.
4.  tuşu > **Bağlan**'a basın.
5. Gerekliyse, aynı numaranın her iki eşlenmiş cihazın iletişim kutusunda görüntülediğini doğrulayın.


Eşleştirilen bir Bluetooth özellikli cihazla bağlantıyı kesmek için cihazı vurgulayın.  tuşu > **Bağlantıyı Kes**'e basın.

İlgili bilgiler[Bluetooth teknolojisini açma, 248](#)[Bluetooth özellikli cihazla eşleştiremiyorum, 254](#)**Görüşme sırasında eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihaza geçme**

Bu görevi gerçekleştirmek için Bluetooth® teknolojisini açmanız gerekir.

Arama sırasında  tuşu > **<Bluetooth Cihazı> Etkinleştir** ögesine basın.

İlgili bilgiler[Bluetooth teknolojisini açma, 248](#)**Eşleştirilen Bluetooth özellikli araç kitiyle kişileri paylaşma**

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3. Bluetooth® özellikli araç kitini vurgulayın.
4.  tuşu > **Kişileri Aktar**'a basın.

İlgili bilgiler[Eşleştirilen Bluetooth özellikli cihazla kişi paylaşamıyorum, 255](#)**Bluetooth teknolojisini kullanarak medya dosyası alma**

Bu görevi gerçekleştirmek için Bluetooth® teknolojisini açmanız gerekir.

Bir ortam dosyası BlackBerry® cihazınıza Bluetooth teknolojisi kullanılarak gönderildiğinde, ekranda bir iletişim kutusu açılır.


1. Ekranı gelen iletişim kutusunda **Evet** öğesini tıklatın.
2. Aşağı açılır listede dosyayı kaydetmek için bir konum seçin.
3. **Kaydet**'i tıklatın.

İlgili bilgiler



[Bluetooth teknolojisini açma, 248](#)

Medya dosyası gönderme

BlackBerry® cihazları için Facebook® ve BlackBerry cihazları için YouTube® gibi kurmuş olduğunuz uygulamalara resim ve video gönderebilirsiniz. Yalnızca kendi eklediğiniz ortam dosyalarını gönderebilirsiniz.


1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2. Bir medya türünü tıklatın.
3. Gerekliyse, bir kategoriye tıklatın.
4. Bir medya dosyasını vurgulayın.
5.  tuşuna basın.
 - Resim veya video göndermek için **Gönder** öğesini tıklatın. Bir mesaj türünü veya uygulamayı tıklatın.
 - Ses dosyası göndermek için, mesaj türüne uygun gönder seçeneğini tıklatın.
6. Gerekirse,Bluetooth® teknolojisini açın ve bir cihaz seçin veya bir cihazla eşleyin.

Eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihazı yeniden adlandırma

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** öğesini tıklatın.
3. Eşleştirilmiş Bluetooth® özellikli cihazı vurgulayın.
4.  tuşu > **Cihaz Özellikleri** öğesine basın.
5. **Cihaz Adı** alanında Bluetooth özellikli cihazın adını değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihazı silme

Bu görevi gerçekleştirmek için, öncelikle BlackBerry® cihazınızın Bluetooth® özellikli cihazla bağlantısını kesmeniz gerekir.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** öğesini tıklatın.
3. Eşleştirilmiş Bluetooth® özellikli cihazı vurgulayın.
4.  tuşu > **Cihaz Sil**'e basın.

Bluetooth teknolojisi seçenekleri



Bluetooth profilleri

BlackBerry® cihazınızın modeline ve kablosuz iletişim şebekesine bağlı olarak bazı profiller desteklenmiyor olabilir.

Seçenek	Açıklama
Ses Kaynağı (A2DP)	Bu profil, BlackBerry cihazından stereo kulaklık, hoparlör ve araç kitleri gibi stereo sesi destekleyen Bluetooth® özellikli cihazlara ses çıkışı yapmanızı sağlar.
A/V Uzaktan Kumanda (AVRCP)	Bu profil, BlackBerry cihazınızda ses seviyesini ayarlamak ya da sonraki veya önceki medya dosyasını oynatmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için Bluetooth özellikli kulaklıktaki düğmeleri kullanmanızı sağlar.
Veri Aktarımı	Bu servis, BlackBerry cihazınızı medya dosyaları gibi verilerin aktarımını destekleyen Bluetooth özellikli cihazlara bağlamanızı sağlar.
Masaüstü Bağlantısı	Bu servis, ajanda verilerinizi senkronize edebilmemiz için BlackBerry cihazınızı BlackBerry® Desktop Software çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayara bağlamanızı sağlar.
Çevirmeli Ağ (DUN)	Bu profil, BlackBerry Desktop Software çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayara bağlandığında BlackBerry cihazınızı modem olarak kullanmanızı sağlar.
Handsfree (HFP)	Bu profil, BlackBerry cihazınızı Handsfree profilini destekleyen Bluetooth özellikli kulaklık ve araç kitlerine bağlayabilmenizi sağlar.
Kulaklık (HSP)	Bu profil, BlackBerry cihazınızı Kulaklık profilini destekleyen Bluetooth özellikli kulaklıklara bağlamanızı sağlar.
Mesaj Erişim Profili (MAP)	Bu profil, yeni mesajlarla ilgili bildirim almak için Bluetooth özellikli araç kitinizi BlackBerry cihazınızla kullanmanızı sağlar. Bu profil ayrıca mesaj okuma, silme, gözetme, düzenleme ve gönderme görevlerinde yardımcı olur.
Seri Bağlantı Noktası Profili	Bu profil, BlackBerry cihazınızı masaüstü bağlantısı, kablosuz iletişimde atlama ve veri aktarımını destekleyen Bluetooth özellikli cihazlara bağlamanızı sağlar.
SIM Erişimi	BlackBerry cihazınızda SIM kart kullanılıyorsa, bu profil BlackBerry cihazınızdaki SIM kartı kontrol etmek için Bluetooth özellikli bir araç kiti kullanabilmeniz; böylece araç kitini kullanarak arama yapabilir ve alabilirsiniz. Bu özelliği kullanırken, veri servisleri (tarayıcı servisi ile e-posta, PIN ve MMS mesajları) cihazınızda kullanılamaz ve telefon servislerine yalnızca araç kitinden erişilebilir. Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle BlackBerry cihazınızda araç kiti tarafından oluşturulan 16 basamaklı alfasayısal kodu girmeniz gerekir.



Seçenek	Açıklama
Kablosuz İletişimde Atlama	Bu servis, kablosuz iletişim şebekesine bağlantı kullanmadan e-posta mesajları gönderip alabilmeniz ve ajanda verilerinizi senkronize edebilmemiz için BlackBerry cihazınızı BlackBerry Desktop Software çalıştıran Bluetooth özellikli bir bilgisayara bağlamanızı sağlar. Bu servisi kullanabilmeniz için e-posta hesabınızın BlackBerry® Enterprise Server kullanması gerekir.

Cihazınızın Bluetooth özellikli cihazlara kişileri açmasını engelleme

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **Kişileri Aktarma** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızın Bluetooth® özellikli cihazlara kişileri tekrar açması için **Kişileri Aktarma** alanını **Tümü** olarak değiştirin.

Yapılan aramaları kısıtlama

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları**'nı tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **Giden aramalara izin ver** alanına **Asla** veya **Kilitli Değilse** değerini verin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



BlackBerry cihazınızı bulunabilir yapma

BlackBerry® cihazınızı bulunabilir yapmanız halinde diğer Bluetooth® özellikli cihazlar cihazınızı algılayabilir.



1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları**'nı tıklatın.
3. **Bulunabilirlik** alanını **2 Dakika** olarak ayarlayın.

İki dakika sonra, **Bulunabilirlik** alanı otomatik olarak **Hayır** olur.

BlackBerry cihazınızın eşleşme adını değiştirme



1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları**'nı tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **Cihaz Adı** alanına BlackBerry® cihazınız için bir ad yazın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bluetooth bağlantı bildirimini kapatma

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları**'ni tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **LED Bağlantı Göstergesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bluetooth® bağlantı bildirimini tekrar açmak için **LED Bağlantı Göstergesi** onay kutusunu işaretleyin.

Bağlanma veya eşleştirme sırasında beliren istemi kapatma


1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3. Eşleştirilmiş Bluetooth® özellikli cihazı vurgulayın.
4.  tuşu > **Cihaz Özellikleri**'ne basın.
5. **Güvenilir** alanını **Evet** olarak ayarlayın.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İstemi yeniden açmak için **Güvenilir** alanı **Sor** olarak ayarlayın.



Bluetooth özellikli araç kitinizin bildirim yapacağı mesaj türlerini ayarlama

Bu görev için Bluetooth® özellikli araç kitinizin Mesaj Erişim Profilini (MAP) desteklemesi gerekir.

Aracınızda Bluetooth teknolojisinin kullanımı hakkında bilgi için aracınızla birlikte verilen belgelere başvurun.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **MAP Seçenekleri**'ne basın.
4. Bir ya da daha fazla mesaj türünün yanındaki onay kutusunu seçin.

Bluetooth profili kapatma



1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
4. **Servisler** bölümünde bir ya da daha fazla Bluetooth® profilinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

İlgili bilgiler

[Bluetooth profilleri, 251](#)



Bluetooth teknolojisi kullanarak gönderdiğiniz veya aldığınız verileri şifreleme

Bu görevi gerçekleştirmek için eşleştirilen Bluetooth® özellikli cihazın veri şifrelemeyi desteklemesi gerekir.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
4. **Şifreleme** onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bluetooth özellikli cihazlara otomatik yeniden bağlanmayı kapatma

Varsayılan olarak, BlackBerry® cihazınızı açtığınızda cihazınız, kullandığınız son Bluetooth® özellikli cihaza bağlanmaya çalışır.

1. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın.
2. **Bluetooth Bağlantıları** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
4. **Cihaz Başlatıldığında Bağlan** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sorun giderme: Bluetooth teknolojisi

Bluetooth özellikli cihazda geçiş kodu yazamıyorum

Bluetooth® özellikli bir cihazda geçiş kodu yazamıyorsanız, geçiş kodu önceden tanımlanmış olabilir.

BlackBerry® cihazınızda, <Cihaz adı> için geçiş kodunu girin alanına **0000** girmeyi deneyin.

Eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihazlar listem açılmıyor

Aşağıdakileri deneyin:

- Bluetooth® teknolojisinin açık olduğunu doğrulayın.
- Bluetooth özellikli cihazları eşleştirilmiş Bluetooth özellikli cihazlar listesine eklediğinizi doğrulayın.



İlgili bilgiler

[Temel Bluetooth teknolojisi özellikleri, 248](#)

Bluetooth özellikli cihazla eşleştiremiyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın Bluetooth® özellikli cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi almak için Bluetooth özellikli cihazla birlikte verilen belgelere bakın.
- Bluetooth özellikli cihazınızın geçiş kodunu bilmiyorsanız, Bluetooth özellikli cihazınızla birlikte gelen belgelere bakın.

- BlackBerry cihazınız eşleştirmek istediğiniz Bluetooth özellikli cihazı görmüyorsa, BlackBerry cihazınızı kısa süreliğine bulunabilir yapın. Araç kitlerinin çoğuyla kullanımda, BlackBerry cihazınızın araç kitini algılaması yerine araç kitinin BlackBerry cihazını algılaması gerekir. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın. **Bluetooth Bağlantıları**'nı tıklatın. **Yeni Cihaz Ekle** öğesini tıklatın. **Dinle** öğesini tıklatın. Bluetooth özellikli cihazlar BlackBerry cihazınızı 2 dakikalık süre içinde algılayabilir.
- BlackBerry cihazınız ile Bluetooth özellikli cihaz arasındaki Bluetooth bağlantıları için şifrelemeyi kapatın. Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya **Bağlantıları Yönet** simgesini tıklatın. **Bluetooth Bağlantıları**'nı tıklatın. Bluetooth özellikli cihazı tıklatın.  tuşu > **Cihaz Özellikleri**'ne basın. **Şifreleme** onay kutusunun işaretini kaldırın.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Eşleştirilen Bluetooth özellikli cihazla kişi paylaşamıyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- Bluetooth® teknolojisinin açık olduğunu doğrulayın.
- BlackBerry® cihazınızın Bluetooth özellikli cihazla eşleştirildiğini doğrulayın.
- Bluetooth seçeneklerinde, **Kişileri Aktarma** alanının **Devre Dışı** olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
- BlackBerry cihazınızın Handsfree profili veya Nesne Push profilini destekleyen bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı olduğunu doğrulayın. Desteklenen profillerle ilgili daha fazla bilgi almak için Bluetooth özellikli cihazla birlikte verilen belgelere bakın.

İlgili bilgiler


[Temel Bluetooth teknolojisi özellikleri, 248](#)

[Eşleştirilen Bluetooth özellikli araç kitiyle kişileri paylaşma, 249](#)


Güç ve pil

Cihazınızı kapatma

Temanıza bağlı olarak, Gücü Kapat öğesinin yeri ve adı bu prosedürdeki konum ve addan farklı olabilir.

- BlackBerry® cihazınızı belirli zamanlarda otomatik açılacak ve kapanacak şekilde ayarlamadıysanız  tuşunu basılı tutun.
- Cihazınızı belirli saatlerde otomatik olarak açılacak ve kapanacak şekilde ayarladıysanız Ana ekranda veya bir klasördeyken **Gücü Kapat** simgesini tıklatın. Siz açana kadar cihazınızın kapalı kalmasını istiyorsanız **Gücü Tamamen Kapat** simgesini tıklatın. Cihazınızın belirtilen zamanda veya alarm ya da takvim hatırlatıcıları için yeniden açılmasını istiyorsanız, **Kapat**'ı tıklatın.

Cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak biçimde ayarlama

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Otomatik Açık/Kapalı** öğesine basın.
3. **Hafta İçi** onay kutusunu işaretleyin.
4. Hafta içinde BlackBerry® cihazınızın ne zaman açılıp kapanacağını belirtin.
5. **Hafta Sonu** onay kutusunu işaretleyin.
6. Hafta sonunda cihazınızın ne zaman açılıp kapanacağını belirtin.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazı sıfırlama

Pili çıkarıp yeniden takın.

Pil gücü seviyesini kontrol etme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Cihaz ve Durum Bilgileri** öğesini tıklatın.

İpuçları: Pil ömrünü uzatma

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** öğesindeki bağlantıları tıklatın.

BlackBerry® cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak şekilde ayarlayın.	Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Cihaz > Otomatik Açık/Kapalı ögesine basın.
Cihazınızı, uzun bir süre kullanmadığınızda, örneğin uyurken, kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz kapalıyken aldığınız veriler cihaz açıldığında otomatik olarak güncellenir.	
Arka aydınlatmayı daha kısa bir süre açık kalacak şekilde ayarlayın ve parlaklığını azaltın.	Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklatın. Ekran > Ekran Görüntüsü ögesini tıklatın.
Kullanmadığınız ağ bağlantılarını kapatın	Ana ekranda, ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanını veya Bağlantıları Yönet simgesini tıklatın. Onay kutusunun işaretini kaldırmak için ağ bağlantısını tıklatın.
İşiniz bittiğinde uygulamaları kapatın.	Bir uygulamada  tuşu > Kapat 'a basın.
Bir uygulamadan diğerine geçtiğinizde, Tarayıcı uygulaması ve Müzik uygulaması gibi bazı uygulamalar arkaplanda çalışır ve pili kullanmaya devam eder.	
Titreşim bildirimlerinizi sesli bildirim veya LED bildirim olarak değiştirin, sesli bildirimlerin ses seviyesini azaltın veya daha kısa bir zil sesi seçin	Ana ekranda Ses ve Alarm Profilleri simgesini tıklatın. Sesleri ve Uyarıları Değiştir 'i tıklatın.
Yanıt mesajından orijinal metni silme	Bir mesaja yanıt verirken  tuşu > Orijinal Metni Sil 'e basın.
Eğer cihazda kamera flaşı varsa flaşı kapatın	Ana ekranda Kamera simgesini tıklatın. Flaş kapalı göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar ekranın altındaki flaş simgesini tıklatın.
Pil bağlantı yerlerini temiz tutun.	Birkaç ayda bir pamuklu bir bez veya kuru bir kumaş parçasıyla pil ve cihaz üzerindeki metal temas noktalarını temizleyin.
Pilin temiz tutulması, kullanım ömrünü artırır.	

İlgili bilgiler

[Cihazınızı otomatik açılacak ve kapanacak biçimde ayarlama, 256](#)

[Arka aydınlatma seçeneklerini ayarlama, 215](#)

[Ağ bağlantısı açma veya kapatma, 236](#)

[Zil sesi, bildirim ve hatırlatıcıları değiştirme, 10](#)

[Yanıt mesajından orijinal metni silme, 72](#)

Bellek ve ortam kartları

Medya kartları hakkında

BlackBerry® cihazınızın modeline bağlı olarak, cihazınızın şarkılar, zil sesleri, videolar ve resimler gibi medya dosyalarını saklamaya ayrılan belleğini genişletmek ve video çekmek için cihazınıza bir microSD kartı takabilirsiniz. Cihazınıza medya kartı takılması hakkında daha fazla bilgi için cihazınızla birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Desteklenen ortam kartları

BlackBerry® cihazınız 32 GB'a kadar olan ortam kartlarını destekler. Sadece microSD ortam kartları desteklenir.

Cihazınızdaki kullanılabilir saklama alanı miktarını görüntüleme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Depolama** ögesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Cihazdaki uygulama belleği düşük, 261](#)


Medya kartı desteğini kapatma

Medya kartı desteğini kapattığınızda, BlackBerry® cihazınız medya kartındaki dosyalara ulaşamaz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** ögesini tıklatın.
3. **Depolama** ögesini tıklatın.
4. **Ortam Kartı Desteği** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ortam kartınız veya cihazınızdaki dosyaları onarın

DİKKAT: BlackBerry® cihazınızdaki onarım özelliğini çalıştırdığınızda cihazınız, ortam kartınız veya cihazınızdaki hata içeren dosyaları silebilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Depolama** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Onar**'a basın.
4. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.

Ortam kartınız onarım özelliğinin çalıştırılmasının ardından hala onarılmadıysa, yeniden biçimlendirmek isteyebilirsiniz.

Sıkıştırma hakkında

Sıkıştırma, BlackBerry® cihazınızdaki verilerin boyutunu küçültmek ve bütünlüğünü korumak üzere tasarlanmıştır. Sıkıştırma açıkken cihazınız mesajlar, kişiler, takvim girişleri, görevler ve notlar da dahil olmak üzere tüm cihaz verilerini sıkıştırır. Sıkıştırmayı açık tutmalısınız.

Sıkıştırma ve şifreleme açıksa, cihazınız şifrelemeden önce cihaz verilerini sıkıştırır.

Dosya şifreleme hakkında

Dosya şifreleme, BlackBerry® cihazınızda ve cihazınıza takılabilen medya kartında saklanan dosyaların korunması amacıyla tasarlanmıştır. Cihazınızdaki ve medya kartınızdaki dosyaları şifrelerken, cihazınızın ortam kartınız için oluşturduğu şifreleme anahtarını, cihaz parolanızı ya da her ikisini kullanabilirsiniz.


Dosyaları, cihazınızın oluşturduğu bir şifreleme anahtarı ile şifrelerseniz, medya kartı cihazınıza takılıyken yalnızca medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz. Dosyaları, cihaz parolanızı kullanarak şifrelerseniz, cihazın parolasını bildiğiniz sürece medya kartını taktığınız herhangi bir cihazdan medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz.

Şifrelemeyi açma

Cihazınızdaki verileri şifrelemek için, BlackBerry® cihazınızda bir parola ayarlanmış olmalıdır.

Cihazınızda dosya saklamanız için kullanılabilir alan boyutuna bağlı olarak, cihazınızda dosya şifreleyemeyebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Şifreleme** öğesini tıklatın.
3. Cihazınızdaki verileri şifrelemek için **Cihaz Belleği** bölümüne gelin ve **Şifrele** onay kutusunu seçin.






4. Ortam kartında ve cihazınızda saklanan dosyaları şifrelemek için, **Ortam Kartı** onay kutusunu işaretleyin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Cihazınızın oluşturduğu şifreleme anahtarını kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
 - Cihaz parolanızı kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası** olarak değiştirin.
 - Şifreleme anahtarı ve cihaz parolası kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası ve Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
5. Ayrıca resimler, şarkılar ve videolar gibi ortam dosyalarını şifrelemek için, **Ortam Dosyalarını Dahil Et** onay kutusunu işaretleyin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızdaki verilerin şifrlenmesini durdurmak için **Cihaz Belleği** onay kutusunu işaretini kaldırın. Dosya şifrelemeyi durdurmak için, **Ortam Kartı** onay kutusunun işaretini kaldırın.


İpuçları: Depolama alanı açma ve koruma

BlackBerry® cihazınızda en az 400 KB kullanılabilir uygulama depolama alanı tutmaya çalışın. Cihazınız genellikle yavaş çalışıyorsa, gereksiz dosyaları silerek depolama alanı açmayı deneyin. E-posta mesajı, takvim kaydı ve medya dosyası seçeneklerini değiştirmek depolama alanı sağlayabilir.

Talimatların tamamı için aşağıdaki **İlgili bilgiler** ögesindeki bağlantıları tıklayın.

Ne kadar depolama alanı kaldığını kontrol edin	Ana ekranda veya bir klasörde Seçenekler simgesini tıklayın. Cihaz > Depolama ögesini tıklayın.
Gereksiz dosyaları silin	Ana ekranda veya bir klasörde Dosyalar simgesini tıklayın. Bir dosya bulun ve vurgulayın.  tuşu > Sil ögesine basın.
Tarama geçmişini silin ve ön belleği temizleyin	Ana ekranda Tarayıcı simgesini tıklayın.  tuşu > Seçenekler ögesine basın. Tarama Verilerini Sil bölümüne gidin.
Cihazınızın e-posta mesajları ve takvim kayıtlarını sakladığı süreyi azaltın.	Ana ekranda Mesajlar simgesini ya da Takvim simgesini tıklayın.  tuşu > Seçenekler ögesine basın.
Gönderilen mesajları cihazınızda saklamayı durdurun	Ana ekranda Mesajlar simgesini tıklayın.  tuşu > Seçenekler > E-posta Tercihleri ögesine basın.
Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk kısmını alın ve indirmeye devam edip etmemeyi seçin	Ana ekranda Mesajlar simgesini tıklayın.  tuşu > Seçenekler > Mesaj Ekranı ve İşlemler ögesine basın.
Dosyaları cihaz yerine ortam kartında saklayın	BlackBerry cihazınız 32 GB'a kadar olan ortam kartlarını destekler. Sadece microSD ortam kartları desteklenir.

Çektiğiniz resimlerin boyutunu düşürün

Ana ekranda **Kamera** simgesini tıklatın.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Cihazınızdaki kullanılabilir saklama alanı miktarını görüntüleme, 258](#)

[Dosya taşıma, yeniden adlandırma ve silme, 125](#)

[Tarama bilgilerini silme, 165](#)

[Cihazınızın mesajları ne kadar süreyle saklayacağını ayarlama, 80](#)

[Cihazınızın takvim kayıtlarını ne kadar süreyle saklayacağını değiştirme, 179](#)

[Bilgisayarınızdan cihazınıza gönderilen mesajları saklamaya son verme, 80](#)

[Cihazınızdan bilgisayarınıza gönderilen mesajların saklanmasına son verme, 80](#)

[Uzun e-posta mesajlarının yalnızca ilk bölümünü alma, 78](#)

[Çektiğiniz resimlerin boyutunu değiştirme, 137](#)

[Cihazdaki uygulama belleği düşük, 261](#)

Sorun giderme: Depolama ve ortam kartları

Cihazdaki uygulama belleği düşük

BlackBerry® cihazınızdaki uygulama belleği düşükse, cihazınız sık kullanmadığınız uygulama ve dillerin listesini içeren bir iletişim kutusu gösterir. Bu listeden uygulamaları ve dilleri silebilirsiniz.

Aşağıdaki kuralları dikkate alın:

- Özellikle ekli mesajlar olmak üzere eski e-posta ve MMS mesajlarını silin.
- Kuruluşunuzun adres defterinde de olan kişileri silin.
- Cihaz belleğindeki ortam dosyalarını silin.
- BlackBerry® Device Software'i en son kablosu bir şebeke üzerinden güncellediyseniz, BlackBerry Device Software'in eski sürümünü sildiğinizden emin olun.
- Tarayıcı önbelleğini temizleyin.

İlgili bilgiler

[Cihazınızdaki kullanılabilir saklama alanı miktarını görüntüleme, 258](#)

[İpuçları: Depolama alanı açma ve koruma, 24](#)

Ara


Öğe arama

Ajanda öğeleri, resimler, videolar, yardım konuları ve başka öğeleri BlackBerry® cihazınızda arayabilirsiniz. Aynı zamanda aramayı İnternet ile genişletmeyi seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda, sağ üst köşedeki **arama** simgesini tıklatın.
2. Arama ifadelerini girin.

Bir aramayı durdurmak için  tuşuna iki kez basın.





Aramalara dahil olan öğe türlerini ayarlama

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Arama** öğesini tıklatın.
3. Aramalara dahil etmek istediğiniz öğe türlerini ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Mesajları arama

BlackBerry® cihazınızda mesajları arayabilirsiniz. E-posta hesabınızda bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® İnternet Service veya BlackBerry® Enterprise Server kullanılıyorsa, bilgisayarınızdaki e-posta hesabında veya başka bir entegre e-posta hesabındaki mesajları da arayabilirsiniz.

Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.

- Konuya göre mesaj aramak için mesajı vurgulayın.  > **Arama Ölçütü > Konu**'ya basın.
- Gönderene göre mesaj aramak için mesajı vurgulayın.  > **Arama Ölçütü > Gönderen**'e basın.
- Gelişmiş arama yapmak için  tuşu > **Gelişmiş**. Arama kriterini belirleyin. Arama kriterini kaydetmek için **Kaydet** öğesini tıklatın. **Arama** öğesini tıklatın.
- Son gelişmiş arama ölçütünü kullanarak mesajları aramak için  tuşu > **Gelişmiş > Son** öğesine basın.


Not: Mesajları aradığınızda cihazınız ekleri aramaz.

Bir aramayı durdurmak için  tuşunu basılı tutun.

Mesaj arama kriterleri

Alan	Açıklama
Gelişmiş Arama Kriterleri	BlackBerry® cihazınızdaki mesajları mı yoksa bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında bulunan mesajları mı arayacağınızı belirleyin.
Ad	Cihazınızla mesajlarda bulmak istediğiniz bir veya birden fazla kişiyi veya e-posta adresini belirtin. Aramayı genişletmek için adın bir kısmını da belirtebilirsiniz.
Görüldüğü yer	Cihazınızla adı veya e-posta adresini bulmak istediğiniz adres alanı türünü değiştirin.
Konu	Cihazınızla mesajların konu alanında bulmak istediğiniz bir veya daha fazla sözcük belirtin.
Mesaj	Cihazınızla mesajların gövdesinde bulmak istediğiniz bir veya daha fazla sözcük belirtin.
Şifreli Mesajları Dahil Et	Cihazınızın şifreli mesajları, düz metin mesajlarını ve dijital imzalı mesajları arayıp aramayacağını belirtin.
Hizmet	Cihazınız birden fazla e-posta adresiyle ilişkiliyse, cihazla mesajları bulmak istediğiniz e-posta hesabını değiştirin. Tüm e-posta hesapları bu özelliği desteklemez.
Klasör	Cihazınızın mesajları arayacağı klasörü değiştirin.
Göster	Cihazınızla bulmak istediğiniz mesajların durumunu değiştirin.
Lütfen	Cihazınızla bulmak istediğiniz mesajların türünü değiştirin.

Mesaj arama sonuçlarıyla daha fazla işlem yapın

1. Arama sonuçlarında bir mesajı vurgulayın.
2.  tuşuna basın.
 - Daha fazla uygun arama sonucu görüntülemek için **Daha Fazla Sonuç Alın** ögesini tıklayın.
 - Vurguladığınız mesajı mesaj gelen kutunuza eklemek için **Ekle** ögesini tıklayın.
 - Arama sonuçlarındaki tüm mesajları mesaj gelen kutunuza eklemek için **Tümünü Ekle** ögesini tıklayın.
 - Arama sonuçlarını silmek için **Aramayı Sil** ögesini tıklayın.

- Yeni bir arama başlatmak için **Şuna Göre Ara** ögesini tıklatın.

DİKKAT: Bir mesajı mesaj arama sonuçlarından silerseniz, mesaj bilgisayarınızdaki gelen kutunuzdan veya e-posta uygulamasından da silinir.






Mesaj, dosya ya da web sayfasında metin arama

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

1. Mesajda, dosyada, ekte veya web sayfasında  tuşu > **Bul** veya **Sayfada Bul** ögesine basın.
2. Metni yazın.
3. **Enter** tuşuna basın.




Metnin geçtiği bir sonraki yeri bulmak için  tuşu > **Sonrakini Bul** ögesine basın.

Kayıtlı arama görüntüleme, değiştirme veya silme

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Arama** ögesine basın.
3.  tuşuna basın.
 - Bir kayıtlı arama listesini görüntülemek için **Çağır** ögesini tıklatın.
 - Bir kayıtlı aramayı değiştirmek için **Çağır**'ı tıklatın. Bir aramayı vurgulayın. Aşağıdaki ögeye basın:  tuşu > **Aramayı Düzenle**. Arama kriterini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - Bir kayıtlı aramayı silmek için **Çağır**'ı tıklatın. Bir aramayı vurgulayın. Aşağıdaki ögeye basın:  tuşu > **Aramayı Sil**'e basın.

Kuruluşunuzun adres defterinde kişi arama

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Kişiler** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Arama**'ya basın.
3. Kişi adının bir kısmını veya tamamını yazın.
4. Klavyedeki  tuşuna basın.
5.  tuşuna basın.
 - Kişiyi kişi listenize eklemek için **Kişilere Ekle**'yi tıklatın.
 - Tüm kişileri eklemek için **Tümünü Kişilere Ekle**'yi tıklatın.

- Kişiyile ilgili bilgileri görüntülemek için **Göster**'i tıklatın.
- Kişiyi kişi araması sonuçlarından silmek için **Sil**'i tıklatın.
- Kişi araması sonuçlarını silmek için **Aramayı Sil**'i tıklatın.
- Yeni bir kişi araması başlatmak için **Arama**'yı tıklatın.

Arama kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

BlackBerry® cihazınızda öge arama	Ana ekranda yazmaya başlayın.
Kişiler listesinde kişi arama	Kişi adının bir kısmını veya tamamını girin ya da arada boşluk bırakarak baş harflerini girin.
Dosyada veya ekte metin arama	Q tuşuna basın
Sunumda metin arama	Q tuşuna basın

Not: Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirebilirsiniz.

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

Arama kısayolları

Yazarken kullanılan giriş diline bağlı olarak bazı kısayollar kullanılamayabilir.

BlackBerry® cihazınızda öge arama	Ana ekranda yazmaya başlayın
Kişiler listesinde kişi arama	Kişi adının bir kısmını veya tamamını girin ya da arada boşluk bırakarak baş harflerini girin.
Dosyada veya ekte metin arama	7 tuşuna basın
Sunumda metin arama	7 tuşuna basın

Not: Ana ekranda giriş yapıldığında ne olacağını değiştirebilirsiniz.

Bir sunum ekinde metin aramak için sunumu metin görünümünde veya metin ve slayt görünümünde görüntülemeniz gerekir.

SIM kart




Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza ve kablosuz iletişim şebekenize bağlı olarak BlackBerry® cihazınızda bir SIM kart kullanılmayabilir.

SIM kart telefon rehberi hakkında

Eğer kablosuz servis sağlayıcınız, SIM kartınız için bir SIM kart telefon rehberi oluşturduysa, SIM kartınıza eklediğiniz kişilere erişmek için SIM kart telefon rehberinizi kullanabilirsiniz. SIM kart telefon rehberi BlackBerry® cihazınızdaki kişi listesinden farklıdır. SIM kart değişikliği yaparsanız, SIM kart telefon rehberinizdeki kişiler değişir.

SIM kart telefon rehberinize ADN girişleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca ADN girişleri veya SDN girişleri için de arama yapabilirsiniz. ADN girişleri düz metin olarak görüntülenirken, SDN girişleri koyu olarak görüntülenir.

SIM kartınıza kişi ekleme

1. Kişi listesinde  tuşu > **SIM Telefon Rehberi** ögesine basın.
2.  tuşu > **Yeni** ögesine basın.
3. Kişiyle ilgili bilgileri girin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Kişileri SIM karttan kişi listenize kopyalama

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.





1. Kişi listesinde  tuşu > **SIM Telefon Rehberi** ögesine basın.
2.  tuşu > **Tümünü Kişilere Kopyala**'ya basın.

Not: Kişi listenize kayıtlı bir kişiyle aynı telefon numarasına sahip bir SIM kart kişisini kopyalamaya çalışırsanız, BlackBerry® cihazınız SIM kart kişisini kopyalamaz.

Kişileri kişi listenizden SIM kartınıza kopyalama

1. Kişi listesinde bir kişiyi tıklatın.
2. Bir telefon numarasını vurgulayın.
3.  tuşu > **SIM Telefon Rehberine Kopyala**'ya basın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



SIM kart kişisi değiştirme veya silme

1. Kişi listesinde  tuşu > **SIM Telefon Rehberi** ögesine basın.
2. Bir kişiyi vurgulayın.
 - SIM kart kişisi değiştirmek için  tuşu > **Düzenle**. Kişi bilgilerini değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - SIM kart kişisi silmek için  tuşu > **Sil**'e basın.

Metin mesajlarını SIM kartınızda saklama

Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.



BlackBerry® cihazınızda SIM kart kullanılıyor ve SIM kartınız metin mesajlarını saklamak üzere ayarlanmışsa, metin mesajlarınız Mesajlar uygulamasında görüntülenmeye devam eder.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **Metin Mesajı**'na basın.
3. **Mesajları SIM Kartta Bırak** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Metin mesajlarının SIM kartınızda saklanmasını durdurmak için, **Mesajları SIM Kartta Bırak** alanını **Hayır** olarak değiştirin. Bu alanı Hayır olarak değiştirdiğinizde metin mesajlarınız SIM kartınızdan silinir.

Telefon numarasının ekran adını değiştirme

SIM kartınız birden fazla telefon numarasını destekliorsa, telefon numaralarınızın ekran adını kişiselleştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz** > **Gelişmiş Sistem Ayarları** > **SIM Kart** ögesini tıklatın.
3. Bir telefon numarasını vurgulayın.
4.  tuşu > **SIM Telefon Numarasını Düzenle**'ye basın.
5. Telefon numarası için bir ekran adını yazın.
6. Klavyedeki  tuşuna basın.



SIM kart güvenliği hakkında

BlackBerry® cihazınızın güvenlik seviyesini arttırmak için SIM kartınızı PIN koduyla koruyabilirsiniz. Eğer SIM kartınızı bir PIN koduyla kilitlerseniz, başka kişiler SIM kartlarınızı sizin cihazınızda kullanamazlar. Sizin de SIM kartınızı başka bir cihazda kullanmadan önce, PIN kodunu girmeniz gerekir.


SIM kartınızı PIN koduyla koruma

SIM kart PIN kodunuzu almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

Not: SIM kart PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz, SIM kartınız çalışmaz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > SIM Kart** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Güvenliği Devreye Al**'a basın.
4. SIM kart PIN kodunuzu yazın.
5. Klavyedeki  tuşuna basın.

SIM kartın PIN kodunu değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > SIM Kart** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **PIN2 Kodunu Değiştir**'e basın.

Güvenlik

Temel güvenlik özellikleri

Cihaz parolası hakkında


BlackBerry® cihaz parolasını yanlış girerseniz, devam etmeden önce **blackberry** yazmanız istenebilir. Parolayı tekrar girmeye çalıştığınızda, yazdığınız karakterler ekranda görünür.

İzin verilen parola denemesi sayısını aşarsanız, güvenlik nedeniyle cihazınızdaki tüm cihaz verileri silinir.

Bir cihaz parolası koyma

Unutulan BlackBerry® cihaz parolası tekrar sağlanamaz. Mevcut parola bilinmeden parola, tüm cihaz verileri silinerek sıfırlanabilir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** ögesini tıklatın.
3. **Parola Koy** ögesini tıklatın.
4. Bir parola girin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazı parolasını kapatmak için **Devreye Al** onay kutusunun işaretini kaldırın.


Cihaz parolasını değiştirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** > **Parola Değiştir** ögesini tıklatın.

Cihazınızı kilitleyin


Görüşmede değilseniz, şarkı çalarken veya BlackBerry® cihazınızı kullanmadığınızda yanlışlıkla tuşlara basmamak için bekleme modunu açabilirsiniz. E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, yöneticinizin ayarladığı seçeneklere bağlı olarak bu görevi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Aşağıdakilerden birini yapın:


- Bir cihaz parolası ayarlanmışsa, BlackBerry cihazınızı kilitlemek için Ana ekranda veya bir klasörde **Parola Kilitle** simgesini tıklatın.
- Klavyeyi kilitlemek için cihazınızın üst kısmındaki  tuşunu basılı tutun.

Cihazın kilidini açmak için cihaz parolasını girin. **Enter** tuşuna basın. Klavye kilidini açmak için  tuşuna tekrar basın ve basılı tutun.

Tutucunun içine yerleştirdiğiniz zaman cihazınızı kilitleyin

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** ögesini tıklatın.
3. **Tutucudayken Handheld Cihazı Kilitle** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihaz parolası denemelerine sınır koyma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** ögesini tıklatın.
3. **Parola Denemesi Sayısı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihaz verilerini, başka şirketlerce sağlanan uygulamaları veya ortam kartı dosyalarını silme

BlackBerry® cihazınızın verilerini veya ortam kartı dosyalarını silmeden önce, bilgisayarınızda kopyalarının bulunması için bu öğeleri yedeklemeyi değerlendirin.

DİKKAT: Şifrelemeyi açtıysanız, tüm cihaz verilerini silme işleminin tamamlanması bir saate kadar sürebilir. İşlem başladıktan sonra durdurulamaz. Cihazınızı sıfırlarsanız, cihaz yeniden başlatıldıktan sonra işlem yeniden başlar.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Güvenlik Temizlemesi** ögesini tıklatın.
 - Mesajlar, kişiler uygulamalarından ve diğer uygulamalardan veri silmek için, **E-postalar, Kişiler, Vb** onay kutusunu seçin.
 - Daha önce eklemiş olduğunuz başka şirketlerce sağlanan tüm uygulamaları silmek için, **Kullanıcı Tarafından Yüklenen Uygulamalar** onay kutusunu seçin.
 - Ortam kartınızdaki tüm dosyaları silmek için, **Ortam Kartı** onay kutusunu seçin.
3. **blackberry** yazın.
4. **Temizle** ögesini tıklatın.

Cihazınızı tekrar satılmak üzere hazırlıyorsanız ve BlackBerry® Internet Service kullanan bir e-posta hesabınız varsa, bu hesaptan cihazınıza e-posta gönderilmesini önlemek amacıyla, hesap ile cihazınızın ilişkisini kesmek için kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza başvurun.



Parola denetleyicisi

Parola denetleyicisi hakkında



Bütün parolalarınızı tek bir yere kaydetmek için, parola saklayıcıyı kullanın. Parola saklayıcı, parolalarınızı, bir parola saklayıcı parola ile korumak için tasarlanmıştır. Bu parolayı girdiğinizde, parola saklayıcı parolalarınızın şifresini çözer.

Harfler, sayılar ve semboller içeren rasgele parolalar oluşturmak için de parola denetleyicisini kullanabilirsiniz.




Parola denetleyicisindeki bir parolayı değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2. Bir parolayı vurgulayın.
3.  tuşu > **Aç**'a basın.
4. Parola bilgilerini değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



Parola denetleyicisine parola ekleme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Yeni** öğesine basın.
3. Parola bilgilerini yazın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Rastgele Parola oluşturma

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Yeni** öğesine basın.
3.  tuşu > **Rastgele Parola**'ya basın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Rasgele oluşturulan parolaların ölçütlerini ayarlama

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. Rastgele parola alanlarını ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Parola denetleyicisi parolasını değiştirme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Parola Değiştir**'e basın.

Parola denetleyicisindeki bir parolayı silme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2. Bir parolayı vurgulayın.
3.  tuşu > **Sil** öğesine basın.



Parola kopyalama

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2. Bir parolayı vurgulayın.
3.  tuşu > **Kullanıcı Adı Kopyala** veya **Parola Kopyala**'ya basın.



Panoyu temizlemek için  tuşu > **Panoyu Sil**'e basın.

Not: Parolalar panodayken şifrelenmez.



Parola kopyalamayı önleme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. **Panoya Kopyalamaya İzin Ver** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Parola denetleyicisindeki parola denemelerine sınır koyma

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. **Parola Denemeleri** alanını ayarlayın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Password Keeper'da parolaları gizleme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Parola Saklayıcı** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
3. **Parolayı Göster** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Password Keeper'da parolaları tekrar görüntülemek için **Parolayı Göster** onay kutusunu işaretleyin.

Şifreleme

Cihazınızdaki verilerin şifrlenmesi hakkında

Cihazınızdaki veriler için şifreleme açıldığında BlackBerry® cihazınız, kilitliken alınan veriler de dahil olmak üzere, cihazınızda saklanan verileri şifrelemek için özel bir anahtar kullanır. Cihazınız sizin eriştiğiniz verilerin şifresini çözer.

Şifrelemeyi, kişileri kapsayacak veya kapsamayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kişiler için şifrelemeyi açtığınızda ve cihazınız kilitliken bir arama geldiğinde, arayan adı ekranda görünmez.

Kimlik doğrulama için bir akıllı kart sertifikası kullanıyorsanız, ikili şifreleme sağlamak için akıllı kart sertifikalarınızdan birini kullanma olanağınız olabilir. Şifreli içeriğe erişmek için cihaz parolanızı girmeniz ve cihazı akıllı kart okuyucunuza bağlamanız gerekir.

Cihazınızı kilitlediğinizde, cihaz ekranının üst kısmında, cihazınızın verileri koruma işlemini (özel anahtar kopyasının geçici cihaz belleğinden silinmesi dahildir) yürüttüğünü göstermek için bir kilit açma simgesi görünür. Cihazınız anahtarı sildiğinde, ekranın üst kısmında bir kilit simgesi görünür.

Dosya şifreleme hakkında

Dosya şifreleme, BlackBerry® cihazınızda ve cihazınıza takılabilen medya kartında saklanan dosyaların korunması amacıyla tasarlanmıştır. Cihazınızdaki ve medya kartınızdaki dosyaları şifrelerken, cihazınızın ortam kartınız için oluşturduğu şifreleme anahtarını, cihaz parolanızı ya da her ikisini kullanabilirsiniz.


Dosyaları, cihazınızın oluşturduğu bir şifreleme anahtarı ile şifrelerseniz, medya kartı cihazınıza takılıken yalnızca medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz. Dosyaları, cihaz parolanızı kullanarak şifrelerseniz, cihazın parolasını bildiğiniz sürece medya kartını taktığınız herhangi bir cihazdan medya kartınızdaki dosyalara erişebilirsiniz.

Şifrelemeyi açma

Cihazınızdaki verileri şifrelemek için, BlackBerry® cihazınızda bir parola ayarlanmış olmalıdır.

Cihazınızda dosya saklamanız için kullanılabilir alan boyutuna bağlı olarak, cihazınızda dosya şifreleyemeyebilirsiniz.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Şifreleme** ögesini tıklatın.
3. Cihazınızdaki verileri şifrelemek için **Cihaz Belleği** bölümüne gelin ve **Şifrele** onay kutusunu seçin.
4. Ortam kartında ve cihazınızda saklanan dosyaları şifrelemek için, **Ortam Kartı** onay kutusunu işaretleyin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Cihazınızın oluşturduğu şifreleme anahtarını kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
 - Cihaz parolanızı kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası** olarak değiştirin.

- Şifreleme anahtarı ve cihaz parolası kullanarak dosya şifrelemek için, **Mod** alanını **Cihaz Parolası ve Cihaz Anahtarı** olarak değiştirin.
- 5. Ayrıca resimler, şarkılar ve videolar gibi ortam dosyalarını şifrelemek için, **Ortam Dosyalarını Dahil Et** onay kutusunu işaretleyin.
- 6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızdaki verilerin şifrlenmesini durdurmak için **Cihaz Belleği** onay kutusunu işaretini kaldırın. Dosya şifrelemeyi durdurmak için, **Ortam Kartı** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Şifreleme gücünü ayarlama


BlackBerry® cihazınızda veri şifreleme özelliği açıksa, cihazınızın cihaz kilitliken aldığınız verileri korumada kullanacağı şifreleme gücünü ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Şifreleme** ögesini tıklatın.
3. **Düzye** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızdaki şifreleme anahtarlarını şifrelemek için sertifika kullanma

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

BlackBerry cihazınızda saklı veriler için şifreleme açıksa ve akıllı kart okuyucunuz bu özelliği destekliyorsa, cihazınızdaki şifreleme anahtarlarını şifrelemek için akıllı karttan sertifika kullanabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Şifreleme** ögesini tıklatın.
3. **İkili Koruma** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Şifreleme anahtarları hakkında


BlackBerry® cihazınız BlackBerry® Enterprise Server veya BlackBerry® Desktop Redirector kullanan bir e-posta hesabıyla ilişkiliyse cihazınız, BlackBerry Enterprise Server veya BlackBerry Desktop Redirector ile cihazınız arasında yapılan veri alışverişi sırasında verileri korumak için bir şifreleme anahtarı kullanacak şekilde tasarlanmıştır.

İki haftada bir yeni bir şifreleme anahtarı oluşturmanız gerekir.

Şifreleme anahtarı oluşturma

Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Eğer e-posta hesabınız, bu özelliği desteklemeyen bir BlackBerry Enterprise Server kullanıyorsa, bu e-posta ayar aracını içeriyor olması halinde, BlackBerry® Desktop Software'i kullanarak bir şifreleme anahtarı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Güvenlik Durum Bilgileri** öğesini tıklatın.
3. Bir servisi vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
5. **Şifreleme Anahtarını Tekrar Oluştur** öğesini tıklatın.

Hafızayı temizleme


Bellek temizleme hakkında

Bellek temizleme, hassas verileri BlackBerry® cihazınızdaki geçici bellekten silmek üzere tasarlanmıştır. Hassas veri örnekleri arasında; anahtar deposu tarayıcısı için önbellekte yer alan hassas veriler, e-posta mesajlarındaki şifresiz veriler, LDAP kimlik doğrulama parolaları ve sertifika ve tuş arama verileri yer alır.

Bellek temizleme uygulaması bellek temizleme açık olduğunda, aşağıdaki durumlarda hassas verileri otomatik silmek üzere tasarlanmıştır:


- cihazınızı tutucuya taktığınızda
- cihazınızı belirli bir süre kullanmadığınızda
- bilgisayarınızla senkronizasyon yaptığınızda
- cihazınızın saatini veya saat dilimini değiştirdiğinizde
- cihazınızı kilitlediğinizde

Bellek temizlemeyi açma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Bellek Temizleme** öğesini tıklatın.
3. **Etkinleştir** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızın hassas verileri geçici cihaz belleğinden ne zaman sileceğini değiştirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Bellek Temizleme** öğesini tıklatın.
 - BlackBerry® cihazınızı bir tutucuya yerleştirdiğinizde hassas verilerin silinmesini engellemek için, **Tutucudayken Temizle** onay kutusunun işaretini kaldırın.

- Cihazınız belirli bir süre boyunca boşta kaldığında hassas verilerin silinmesini engellemek için **Boşta** **Temizle** onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Cihazınızı kullanmayı bıraktıktan sonra, cihazınızın hassas verileri silmeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini değiştirmek için **Boşta Zaman Aşımı** alanını değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Hassas uygulama verilerini geçici cihaz belleğinden silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Bellek Temizleme** ögesini tıklatın.
3. Tüm uygulamaların hassas verilerini silmek için **Temizle** ögesini tıklatın.

Ana ekranda bellek temizleme uygulaması simgesini görüntüleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Bellek Temizleme** ögesini tıklatın.
3. **Ana Ekran Bellek Temizleyici Kısayolunu Yerleştir** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sertifikalar



Sertifikalar hakkında

Sertifika, bir sertifika konusunun kimliğini ve genel anahtarını birleştiren dijital bir belgedir. Eğer e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, yöneticiniz tarafından sağlanan bir sertifika yetkilisi profili ile kablosuz iletişim şebekesi üzerinden sertifika indirebilirsiniz. Sertifika yetkilisi, sertifikanın güvenilir olduğunu onaylamak için sertifikayı imzalar.

Kuruluşunuza bağlı olarak, sertifika için kayıt gerekli olabilir ve otomatik olarak gerçekleşebilir.

Temel sertifika özellikleri

LDAP özellikli sunucu veya DSML özellikli sunucudan sertifika indirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Sertifikalar** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Sertifika AI**'a basın.
4. Arama ölçütlerini belirtin.
5.  tuşu > **Arama** ögesine basın.
6. Bir sertifikayı tıklatın.

7. Sertifikayı Anahtar Deposuna Ekle ögesini tıklatın.

Sertifika kaydı hakkında

Eğer e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, yöneticiniz tarafından sağlanan bir sertifika yetkilisi profili ile kablosuz iletişim şebekesi üzerinden sertifika indirebilirsiniz. Kuruluşunuza bağlı olarak, sertifika için kayıt gerekli olabilir ve otomatik olarak gerçekleşebilir.

Sertifika yetkilisi profili ile kayıt yaptığınızda, BlackBerry cihazınıza en son sertifika indirilir ve sertifika listenize eklenir. Sertifika yetkilisi profili, sertifikanın durumunu gösterir. Sertifikanın yakında süresinin dolacak olması durumunda, sertifika yetkilisi profili ile tekrar kayıt yaparak güncellenmiş bir sertifika alabilirsiniz.

Sertifika yetkilisinden sertifika indirme


Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Eğer yöneticiniz size bir sertifika yetkilisi profili vermişse, BlackBerry cihazınıza sertifika indirmek için profille kayıt yapabilirsiniz. Sertifikanın yakında süresinin dolacak olması durumunda, tekrar kayıt yaparak güncellenmiş bir sertifika alabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifika Kaydı > Kayıt Ol** veya **Tekrar Kayıt Ol** ögesini tıklatın.
3. Gerekliyse, kuruluşunuzun açında oturum açmak için kullandığınız parolayı yazın.


İstek işlenirken sertifika yetkilisi profili ekranını gizlemek için  tuşu > **Gizle**. Bu ekrana dönmek için, ana ekranda **Sertifika Yetkilisi Profili** simgesini tıklatın

Cihazınıza kaydedilmiş bir sertifikanın veya PGP anahtarının alınması

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir sertifikayı veya PGP® anahtarını bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Sertifikayı Al** veya **PGP Anahtarını Al**'a basın.

Bir sertifikayı veya PGP anahtarını görüntülemek için  tuşu > **Sertifikayı Görüntüle** veya **PGP Anahtarını Görüntüle** ögesini tıklatın.

Ortam kartından sertifika veya PGP anahtarı alma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** veya **PGP** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Ortam Kartı Sertifikalarını Göster** veya **Ortam Kartı PGP Anahtarlarını Göster**'e basın.

Sertifikayı veya PGP® anahtarını görüntülemek için  tuşu > **Sertifikayı Görüntüle** veya **PGP Anahtarını Görüntüle** ögesini tıklatın.


Sertifika özelliklerini görüntüleme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklayın.
3. Bir sertifikayı tıklayın.

Sertifika özellikleri

Özellik	Açıklama
İptal Etme Durumu	Bu alan, belirlenen bir saat ve tarihte sertifikanın iptal durumunu gösterir.
Güven Durumu	Bu alan, sertifika zincirinin güven durumunu gösterir. Bir sertifikaya açıkça güvenilebilir (sertifikanın kendisine güvenilir), dolaylı güvenilebilir (BlackBerry® cihazınızda sertifika zincirindeki kök sertifikaya güvenilir) veya sertifikaya güvenilmez (sertifikaya açıkça güvenilmez ve sertifika zincirindeki kök sertifikaya güvenilmez veya kök sertifika cihazınızda yoktur).
Sona Erme Tarihi	Bu alan, sertifika yayıncısının sertifikanın sona erme tarihi olarak belirttiği tarihi gösterir.
Sertifika Türü	Bu alan, sertifika biçimini gösterir. Cihazınız X.509 ve WTLS sertifika biçimlerini destekler.
Genel Anahtar Türü	Bu alan, genel anahtarın uyumlu olduğu standardı gösterir. Cihazınız RSA®, DSA, Diffie-Hellman ve ECC anahtarlarını destekler.
Konu	Bu alan sertifika konusu hakkında bilgileri gösterir.
Yayıncı	Bu alan, sertifika yayıncısı hakkında bilgileri gösterir.
Seri Numarası	Bu alan, on altı haneli sertifika seri numarasını gösterir.
Anahtar Kullanımı	Bu alan, genel anahtar için onaylanmış kullanımları gösterir.
Konu Diğer Adı	Bu alan, alternatif bir e-posta adresi bulunuyorsa, sertifika konusu için alternatif bir e-posta adresi gösterir.
SHA1 Parmakizi	Bu alan, sertifikanın SHA-1 dijital parmakizini gösterir.
MD5 Parmakizi	Bu alan, sertifikanın MD5 dijital parmakizini gösterir.


Sertifika listesinde bir sertifika türünü görüntüleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3.  tuşuna basın.
4. Aşağıdaki menü öğelerinden birini tıklatın:
 - **Sertifikalarımı Göster**
 - **Başkalarının Sertifikalarını Göster**
 - **CA Sertifikalarını Göster**
 - **Kök Sertifikaları Göster**


BlackBerry® cihazındaki tüm sertifikaları görüntülemek için  tuşu > **Tüm Sertifikaları Göster** öğesine basın.

Sertifika gönderme


Bir sertifikayı gönderdiğinizde BlackBerry® cihazınız genel anahtarı gönderir, ancak karşılık gelen özel anahtarı göndermez.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **E-posta İle Gönder** veya **PIN İle Gönder**'e basın.

Sertifika silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Sil** öğesine basın.





Sertifikanın sertifika zincirini görüntüleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Zinciri Göster**'e basın.






Sertifika durumu

Sertifika ve sertifika yetkilisi profilleri için durum göstergeleri


Sertifikalar için durum göstergeleri

Gösterge	Açıklama
	Sertifikada, BlackBerry® cihazınızda saklanan ve sertifikaya karşılık gelen bir özel anahtar veya akıllı kart bulunur.
	Sertifika zinciri güvenilir ve geçerlidir; sertifika zincirinin iptal etme durumu iyidir.
	Sertifika zincirinin iptal etme durumu bilinmiyor veya sertifika zincirindeki bir sertifika için bir genel anahtar zayıftır.
	Sertifika güvenilir değil veya iptal edilmiş ya da sertifika zincirindeki bir sertifika güvenilir değil, iptal edilmiş, süresi bitmiş, geçerli değil veya doğrulanamıyor.

Sertifika yetkilisi profilleri için durum göstergeleri


Gösterge	Açıklama
	Geçerli bir sertifika, sertifika yetkilisi profili ile ilişkilendirilir.
	Geçerli sertifikanın yakında süresi dolacağından yeni bir sertifika alınıyor.
	Kayıt isteği sertifika yetkilisinden onay bekliyor.
	Devam etmek için kullanıcının işlem yapması gerektiğinden veya kayıt daha sonra gerçekleşecek şekilde programlandığından, sertifika yetkilisi ile kayıt bekliyor.
	Sertifika yetkilisi profili ile kayıt gerekiyor ve yakında gerçekleşecek.

Sertifikanın veya sertifika zincirinin iptal durumunu kontrol etme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Durumu AI** veya **Zincir Durumu AI**'a basın.


Sertifikanın güven durumunu değiştirme

Yöneticinizin izin verdiği sertifika türlerine bağlı olarak, bazı sertifikalara güvenemeyebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Güven** veya **Güvenme**'ye basın.
5. Bir sertifikaya güveniyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Vurgulanan sertifikaya güvenmek için **Seçilen Sertifika**'yı tıklatın.
 - Vurgulanan sertifikaya ve zincirdeki diğer tüm sertifikalara güvenmek için **Tüm Zincir**'i tıklatın.

Sertifika iptal etme

Bir sertifikayı iptal ettiğinizde, sertifika yalnızca BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposunda iptal edilir. Cihazınız, sertifika yetkilisi veya CRL sunucularında iptal durumunu güncellemez.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** ögesini tıklayın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **İptal Et > Evet'e** basın.
5. **Neden** alanını değiştirin.
6. **Tamam'**ı tıklayın.


Sertifikanın askıya alınmasını iptal etmek için, sertifikayı vurgulayın.  tuşu > **Beklemeyi İptal Et'e** basın.

Sertifika iptal nedenleri

Neden	Açıklama
Bilinmeyen	İptal nedeni önceden tanımlanmış nedenlerden hiçbirisiyle uyuşmuyor.
Anahtar Riski	Özel anahtar değeri ilgili olmayan bir kişi tarafından keşfedilmiş olabilir.
CA Riski	Sertifika yayıncısının özel anahtarları birisi tarafından ortaya çıkarılmış olabilir.
İlişki Değişikliği	Sertifika konusu artık kuruluş için çalışmıyor olabilir.
Yenisi Geçerli	Mevcut bir sertifika yeni bir sertifikayla değiştiriliyor.
İşin Durdurulması	Sertifika konusu için artık sertifika gerekli değil.
Sertifikanın Askıya Alınması	Sertifikayı geçici olarak iptal etmek istiyorsunuz.





Sertifika seçenekleri

Sertifika için ekran adını değiştirme




1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** ögesini tıklayın.
3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Etiket Değiştir'e** basın.
5. Sertifika için bir ekran adı yazın.
6. **Tamam'**ı tıklayın.

Sertifikaya e-posta adresi ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** ögesini tıklayın.




3. Bir sertifikayı vurgulayın.
4.  tuşu > **Adresleri İlişkilendir**'e basın.
5.  tuşu > **Adres Ekle**'ye basın.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir kişiyi tıklatın.
 - **Bir Kez Kullan** ögesini tıklatın. Bir e-posta adresi yazın. Klavyedeki  tuşuna basın..
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Anahtar deposuna sertifika eklediğinizde görüntülenen ekran adı istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Sertifikalar** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Sertifika AI**'a basın.
4.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
5. **Etiket Sor** alanını **Hayır** olarak değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Sertifika eklediğinizde, BlackBerry® cihazınız sertifika konusunu sertifikanın adı olarak kullanır.

Anahtar deposuna sertifika eklediğinizde görüntülenen durum alma istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Sertifikalar** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Sertifika AI**'a basın.
4.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
 - Bir sertifikayı anahtar deposun eklediğinizde sertifikanın iptal durumunu indirmek için **Durumu AI** alanını **Evet** olarak değiştirin.
 - İptal durumunu indirmeden anahtar deposuna sertifika eklemek için **Durumu AI** alanını **Hayır** olarak değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sertifika yetkilisi profilinin sertifika durumunu hangi sıklıkla kontrol edeceğini değiştirme

Kuruluşunuza bağlı olarak, sertifika yetkilisi profilinin sertifika durumunu hangi sıklıkla kontrol edeceğini değiştirebiliyor olabilirsiniz. Sertifikanın yakında süresinin dolacak olması durumunda, sertifika yetkilisi profili ile tekrar kayıt yaparak güncellenmiş bir sertifika alabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Sertifikalar** ögesini tıklatın.
3. **Sertifika Durumu Kontrol Aralığı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sertifika kısayolları

Sertifika etiketini ve yayıncısını görüntüleyin	Space tuşuna basın.
Sertifika özelliklerini görüntüleyin	Klavyedeki  tuşuna basın
Kişisel bir sertifikanın güvenlik seviyesini görüntüleyin	Alt tuşuna ve L ögesine basın.
Bir sertifikanın seri numarasını görüntüleyin	Alt tuşuna ve 8 ögesine basın.
Sertifika yetkililerinin sertifikalarını görüntüleyin	Alt tuşuna ve 7 tuşuna basın.
Kişisel sertifikaları ve diğer kişilerin sertifikalarını görüntüleyin	Alt tuşuna ve 3 tuşuna basın.
Kişisel sertifikaları görüntüleyin	Alt tuşuna ve 9 ögesine basın.
Diğer kişilerin sertifikalarını görüntüleyin	Alt tuşuna ve nokta (.) tuşuna basın.
Kök sertifikaları görüntüleyin	Alt tuşuna ve 1 tuşuna basın.
Tüm sertifikaları görüntüleyin	Alt tuşuna ve soru işareti (?) tuşuna basın.

PGP anahtarları

PGP tuşları hakkında



Eğer e-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, yöneticiniz tarafından sağlanan bir sertifika sunucusu ile kablosuz iletişim şebekesi üzerinden PGP® anahtarlarını indirebilirsiniz. Kuruluşunuza bağlı olarak, sertifika için kayıt gerekli olabilir ve otomatik olarak gerçekleşebilir.

PGP anahtarları ile, bilgisayarınızdan PGP mesajları alıyor ve gönderiyorsanız, BlackBerry® cihazınızı kullanarak PGP mesajı gönderebilir ve alabilirsiniz.

PGP anahtarı temel özellikleri


LDAP sertifika sunucusundan PGP anahtarı indirme

PGP® Universal Server kullanıyorsanız, LDAP sertifika sunucusundan PGP anahtarları indiremeyebilirsiniz.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > PGP Anahtarları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **PGP Anahtarı AI**'a basın.
4. Arama ölçütlerini belirtin.
5.  tuşu > **Arama** ögesine basın.

6. Bir PGP anahtarını tıklatın.
7. **PGP Anahtarını Anahtar Deposuna Ekle** öğesini tıklatın.


PGP Universal Server'dan kişisel PGP anahtarı indirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Anahtarları İndir**'e basın.

LDAP sunucusundan güncelleştirilmiş PGP anahtarı indirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklatın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **Güncellenmiş PGP Anahtarını Al**'a basın.

Cihazınıza kaydedilmiş bir sertifikanın veya PGP anahtarının alınması

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Medya** simgesini veya **Dosyalar** simgesini tıklatın.
2. Bir sertifikayı veya PGP® anahtarını bulun ve vurgulayın.
3.  tuşu > **Sertifikayı Al** veya **PGP Anahtarını Al**'a basın.

Bir sertifikayı veya PGP anahtarını görüntülemek için  tuşu > **Sertifikayı Görüntüle** veya **PGP Anahtarını Görüntüle** öğesini tıklatın.

Ortam kartından sertifika veya PGP anahtarı alma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Sertifikalar** veya **PGP** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Ortam Kartı Sertifikalarını Göster** veya **Ortam Kartı PGP Anahtarlarını Göster**'e basın.

Sertifikayı veya PGP® anahtarını görüntülemek için  tuşu > **Sertifikayı Görüntüle** veya **PGP Anahtarını Görüntüle** öğesini tıklatın.

PGP anahtarının özelliklerini görüntüleme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklatın.
3. Bir PGP® anahtarını tıklatın.
4. **Alt Anahtarı Göster**'i tıklatın.

PGP anahtarı özellikleri


Özellik	Açıklama
İptal Etme Durumu	Bu alan, belirlenen bir saat ve tarihte PGP® anahtarının iptal durumunu gösterir.
Güven Durumu	Bu alan, PGP anahtarının güven durumunu gösterir. Bir PGP anahtarına açıkça güvenilebilir (PGP anahtarının kendisine güvenilir), dolaylı güvenilebilir (BlackBerry® cihazınızdaki bir özel anahtarla ilişkilendirilen PGP anahtarına güvenilir) veya güvenilmez (PGP anahtarına açıkça güvenilmez PGP anahtarı cihazınızdaki güvenilen bir PGP anahtarıyla ilişkilendirilmez ve güvenilen bir anahtara bir dijital imza zinciri yoktur).
Oluşturulduğu Tarih	Bu alan, PGP® Universal Server'ın PGP anahtarını oluşturduğu tarihi gösterir.
Sona Erme Tarihi	Bu alan, PGP Universal Server'ı PGP anahtarı için sona erme tarihi olarak belirttiği tarihi gösterir.
E-posta Adresi	Bu alan, PGP anahtarı ile ilişkilendirilen e-posta adresini gösterir. Birden Fazla E-posta Adresi alanları görüntülenebilir.
Genel Anahtar Türü	Bu alan, genel anahtarın uyumlu olduğu standardı gösterir. Cihazınız RSA®, DSA ve Diffie-Hellman anahtarlarını destekler.
Anahtar Kullanımı	Bu alan, PGP anahtarı için onaylanmış kullanımları gösterir.
Parmak İzi	Bu alan, PGP anahtarı parmak izini onaltılı sayı biçiminde gösterir.

PGP anahtarı gönderme

Bir PGP® anahtarını gönderdiğinizde, BlackBerry® cihazınız genel anahtarı gönderir ancak karşılık gelen özel anahtarı göndermez.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklatın.
3. Bir PGP anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **E-posta ile Gönder** veya **PIN ile Gönder**'e basın.

PGP anahtarını silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklatın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

PGP veri önbelleğini temizleme





PGP® veri önbelleği, önbelleğe alınmış PGP genel anahtarlarını ve BlackBerry® cihazınızın PGP Universal Server'dan indirdiği PGP® Universal Server ilkelerini içerir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklayın.
3.  tuşu > **Evrensel Önbelleği Temizle**'ye basın.


Bundan sonra PGP korumalı bir mesaj gönderdiğinizde, cihazınız PGP Universal Server'dan güncellenmiş PGP Universal Server ilkelerini ve güncellenmiş PGP genel anahtarları indirir.

PGP anahtar durumu


PGP anahtar durumu göstergeleri

Gösterge	Açıklama
	PGP® anahtarının, BlackBerry® cihazınızda saklanan ve anahtara karşılık gelen bir özel anahtarı vardır.
	PGP anahtarı güvenilir ve geçerlidir ve PGP anahtarının iptal etme durumu iyidir.
	PGP anahtarının iptal etme durumu bilinmiyor veya anahtar zayıftır.
	PGP anahtarı güvenilir değil, iptal edilmiş, süresi bitmiş, geçerli değil veya doğrulanamıyor.

PGP anahtarının iptal etme durumunu kontrol etme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklayın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **Durumu Al**'a basın.

PGP anahtarının güven durumunu değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklayın.
2. **Güvenlik** > **PGP** öğesini tıklayın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **Güven** veya **Güvenme**'ye basın.

PGP anahtarı iptal etme

Bir PGP® anahtarını iptal ettiğinizde, PGP anahtarı yalnızca BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposunda iptal edilir. Cihazınız, PGP® Universal Server üzerinde iptal durumunu güncellemez.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **İptal Et** > **Evet**'e basın.
5. **Neden** alanını değiştirin.
6. **Tamam**'ı tıklatın.

PGP anahtarı iptal nedenleri



Neden	Açıklama
Bilinmeyen	İptal nedeni önceden tanımlanmış nedenlerden hiçbirisiyle uyuşmuyor.
Yenisi Geçerli	Mevcut bir PGP® anahtarı yeni bir PGP anahtarıyla değiştiriliyor.
Anahtar Riski	Özel anahtar değeri ilgili olmayan bir kişi tarafından keşfedilmiş olabilir.
Anahtar Kullanım Dışı Bırakıldı	PGP artık kullanılmaz.
Kullanıcı Kimliği Geçersiz	PGP anahtarı kullanıcı bilgileri geçerli değil.


PGP anahtarı seçenekleri

PGP anahtarının ekran adını değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3. Bir PGP® anahtarını vurgulayın.
4.  tuşu > **Etiket Değiştir**'e basın.
5. PGP anahtarı için bir ekran adı yazın.
6. **Tamam**'ı tıklatın.




Anahtar deposuna PGP anahtarı eklediğinizde görüntülenen ekran adı istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **PGP Anahtarı Al**'a basın.
4.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
5. **Etiket Sor** alanını **Hayır** olarak değiştirin.

6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir PGP® anahtarı eklediğinizde, BlackBerry® cihazınız PGP® Universal Server uygulamasının anahtarını oluştururken anahtar için ayarladığı adı kullanır.

Anahtar deposuna PGP anahtarı eklediğinizde görüntülenen durumu al istemini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **PGP** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **PGP Anahtarı Al**'a basın.
4.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
 - Bir PGP® anahtarını anahtar deposun eklediğinizde PGP anahtarının iptal durumunu indirmek için **Durumu Al** alanını **Evet** olarak değiştirin.
 - İptal durumunu indirmeden anahtar deposuna PGP anahtarı eklemek için **Durumu Al** alanını **Hayır** olarak değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

PGP anahtarı kısayolları

Bir PGP® anahtarının etiketini görüntülemek için	Space tuşuna basın.
Bir PGP anahtarının özelliklerini görüntülemek için	Klavyedeki  tuşuna basın.
Bir PGP özel anahtarının güvenlik seviyesini görüntüleme	Alt tuşuna ve virgül (,) tuşuna basın.
Bir PGP anahtarının seri numarasını görüntüleme	Alt tuşuna ve 8 ögesine basın.
Kişisel PGP anahtarlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve 9 ögesine basın.
Diğer kişilerin PGP anahtarlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve nokta (.) tuşuna basın.
Tüm PGP anahtarlarını görüntüleme	Alt tuşuna ve soru işareti (?) tuşuna basın.

Sorun giderme: PGP anahtarlar



LDAP sunucusundan PGP anahtarı indiremiyorum

Aşağıdakileri deneyin:



- Kuruluşunuzun bir LDAP sunucusundan PGP® anahtarları indirmenize izin verdiğini doğrulayın. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.
- BlackBerry® cihazınızın bir LDAP sunucusuna bağlanmak için kullandığı bağlantı türünü değiştirdiyse, varsayılan bağlantı türünü kullanmayı deneyin.

Sertifika sunucuları

Sertifika sunucusu ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifika Sunucuları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Yeni Sunucu**'ya basın.
4. Sertifika sunucusunun bilgilerini belirtin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Sertifika sunucusu için bağlantı bilgilerini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifika Sunucuları** ögesini tıklatın.
3. Bir sertifika sunucusunu vurgulayın.
4.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
5. Sertifika sunucusu için bağlantı bilgilerini değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

OCSP ve CRL sunucuları için bağlantı seçenekleri


Seçenek	Açıklama
Kolay Ad	Sertifika sunucusu için bir ekran adı yazın.
Sunucu URL'si	Sertifika sunucusunun web adresini yazın.

LDAP özellikli ve DSML özellikli sunucular için bağlantı seçenekleri


Seçenek	Açıklama
Kolay Ad	Sunucu için bir ekran adı yazın.
Sunucu Adı	Sunucunun ağ adresini yazın.
Temel Sorgu	X.509 sertifika sözdizimini kullanan sunucu için temel sorgu bilgilerini yazın (örneğin, o=test.rim.net).

Seçenek	Açıklama
Bağlantı noktası	Kuruluşunuzun ağı için bağlantı noktası numarasını yazın. Varsayılan bağlantı noktası numarası 389'dur.
Kimlik Doğrulama Türü	Sunucuda oturum açmanız gerekip gerekmediğini belirtin.
Bağlantı Türü	BlackBerry® cihazınızın sunucuya bağlanmak için SSL bağlantısı veya TLS bağlantısı kullanacağını belirleyin.

Sertifika sunucusu için bağlantı bilgilerini gönderme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifika Sunucuları** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifika sunucusunu vurgulayın.
4.  tuşu > **E-posta Sunucusu** veya **PIN Sunucusu**'na basın.

Sertifika sunucusu silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifika Sunucuları** öğesini tıklatın.
3. Bir sertifika sunucusunu vurgulayın.
4.  tuşu > **Sil** öğesine basın.

Anahtar deposu


Anahtar deposu hakkında

BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposu aşağıdaki öğeleri saklayabilir. Anahtar deposundaki bu öğelere erişmek için bir anahtar deposu parolası yazmanız gerekir.

- Kişisel sertifikalar (sertifika ve özel anahtar eşleşmeleri)
- uygulamasının sertifika senkronizasyon aracını kullanarak indirdiğiniz sertifikalar BlackBerry® Desktop Software
- LDAP özellikli sunucu veya DSML özellikli sunucudan indirdiğiniz sertifikalar
- Bir sertifika yetkilisi profilinden indirdiğiniz sertifikalar
- Cihaz veya ortam kartından aldığınız sertifikalar
- Bir mesajdan eklediğiniz sertifikalar
- uygulamasına dahil olan kök sertifikalar BlackBerry Desktop Software
- Kişisel PGP® anahtarları (özel ve genel anahtar eşleşmeleri)
- LDAP sertifika sunucusundan indirdiğiniz PGP genel anahtarları
- Cihazdan veya ortam kartından aldığınız PGP genel anahtarları


- Bir mesajdan eklediğiniz PGP genel anahtarları

Anahtar deposu parolasını değiştirme


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Anahtar Deposu Parolasını Değiştir**'e basın.

Anahtar deposu parolasını cihaz parolası ile senkronize etme

Anahtar deposu parolasını BlackBerry® cihazı parolası ile senkronize ederseniz, cihaz parolasını değiştirdiğinizde anahtar deposu parolası da bununla eşleşecek şekilde otomatik olarak değişir.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** ögesini tıklatın.
3. **Anahtar Deposu Parolası Olarak Cihaz Parolasını Kullan** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızın anahtar deposu parolasını ne zaman sileceğini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** ögesini tıklatın.
3. **Anahtar Deposu Parolası Zaman Aşımı** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazınız anahtar deposu parolasını sildikten sonra özel anahtarlara erişmek için, anahtar deposu parolanızı yazmanız gerekir.


Anahtar deposuna öge eklerken Kişiler uygulamasına otomatik olarak kişi ekleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** ögesini tıklatın.
3. **Kişilere Sertifika E-Postası Ekle** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızın sertifika indirmekte kullandığı servisi değiştirme


Kuruluşunuza bağlı olarak, BlackBerry® cihazınızın sertifika indirmek için kullandığı servisi değiştirebiliyor olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** ögesini tıklatın.
3. **Sertifika Servisi** alanını değiştirin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Otomatik yedeklemeyi kapatma ve anahtar depo verilerini geri yükleme

Varsayılan olarak, cihaz verilerini yedeklediğiniz veya geri yüklediğiniz zaman BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposu öğeleri de yedeklenir veya geri yüklenir. Güvenlik nedeniyle özel anahtarınızı bilgisayarınıza yedeklemek veya buradan geri yüklemek istemiyorsanız, anahtar deposu verilerinin otomatik yedeklenmesi ve geri yüklenmesini kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** öğesini tıklatın.
3. **Anahtar Depo Yedeklemesine/Geri Yüklemesine İzin Ver** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Otomatik yedeklemeyi kapatmak ve anahtar depo verilerini geri yüklemek için **Anahtar Depo Yedeklemesine/Geri Yüklemesine İzin Ver** onay kutusunu işaretleyin.

Sertifika iptal listesi için yenileme hızını değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** öğesini tıklatın.
3. **Sertifika Durumu** bölümünde **Son Kullanım Tarihi** alanını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazınız belirlediğiniz zaman sınırından daha eski durumlu bir anahtar deposu öğesi kullandığında, cihazınız otomatik olarak yeni bir iptal etme durumu indirir.

Doğrulanmamış CRL sunucularından gelen sertifika iptal listelerini reddetme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Anahtar Depoları** öğesini tıklatın.
3. **Doğrulanmamış CRL'leri Kabul Et** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazınız, BlackBerry® MDS Connection Service tarafından doğrulanmayan CRL sunucularından gelen sertifika iptal listelerini reddeder.

Akıllı kartlar

Cihazınızla akıllı kart kullanma hakkında

Akıllı kartlar, sertifikaları ve özel anahtarları depolar. Sertifikaları akıllı karttan BlackBerry® cihazınızdaki anahtar deposuna almak için akıllı kart okuyucusu kullanabilirsiniz, ancak özel anahtarları alamazsınız. Sonuç olarak, imzalama ve şifre çözme gibi özel anahtar işlemleri akıllı kartı kullanırlar ve doğrulama ve şifreleme gibi genel anahtar işlemleri cihazınızdaki genel sertifikaları kullanırlar.


Cihazınızda kimlik doğrulaması yapmak için akıllı kart sertifikası kullanıyorsanız, akıllı kart okuyucunuzu cihazınıza bağladıktan sonra, cihazınız kilidi her açıldığında akıllı karttan kimlik doğrulaması ister.

MicroSD akıllı kartlarının sürücüleri de dahil olmak üzere, cihazınıza çoklu akıllı kart sürücüleri yükleyebilirsiniz ancak bir seferde yalnızca bir akıllı kartın doğrulamasını yapabilirsiniz. Kimlik doğrulamasını microSD akıllı kart kullanarak gerçekleştiriyor ve ortam dosyalarını microSD akıllı kart ve bilgisayarınız arasında kitle depolama modunda aktarmak istiyorsanız, ikili kimlik doğrulamayı geçici olarak kapatmanız veya farklı bir kimlik doğrulama seçimi yapmanız gerekir.


BlackBerry® cihazları için S/MIME Support Package cihazınızda yüklüyse, S/MIME korumalı mesajlar göndermek için akıllı kart sertifikalarını kullanabilirsiniz.

İkili kimlik doğrulamayı etkinleştirme


Bu görevi gerçekleştirmek için BlackBerry® cihazınızda bir parola ayarlanmış olması ve akıllı kartınızla birlikte aldığınız akıllı kart parolanızın olması gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Parola** öğesini tıklatın.
 - Akıllı kart ve cihazınızın parolasını kullanarak cihazınızın kilidini açmak için **Kimlik Doğrulama Türü** alanını **Akıllı Kart** olarak ayarlayın.
 - Akıllı kart okuyucunuzu (akıllı kart takılı olmasa bile) ve cihazınızın parolasını kullanarak cihazınızın kilidini açmak için, **Kimlik Doğrulama Türü** alanını **Yakınlık** olarak ayarlayın. **Cihaz Parolası Sor** onay kutusunu seçin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı karttan sertifika alma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik > Gelişmiş Güvenlik Ayarları > Sertifikalar** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Akıllı Kart Sertifikası Al**'a basın.
4. Akıllı kart parolanızı yazın.
5. Bir sertifikanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
6. **Tamam**'i tıklatın.
7. Anahtar deposu parolanızı yazın.
8. **Tamam**'i tıklatın.

Akıllı kartınızı akıllı kart okuyucunuzdan çıkardığınızda cihazınızı kilitleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** ögesini tıklatın.
3. Gerekirse, **Kullanıcı Kimlik Doğrulayıcı** alanını **Akıllı kart** olarak değiştirin.
4. **Kart Çıkarıldığında Kilitle** alanını **Etkin** olarak değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı parola kaydı hakkında


Gelişmiş kimlik doğrulama kullanıyorsanız ve BlackBerry® cihaz parolanız veya akıllı kart parolanız sayısal ise, bazı parola alanlarında akıllı kart parola kaydını kullanabilirsiniz. Akıllı parola girişi açık olduğu zaman, cihazınız parola alanına girdiğiniz parolanın formatını hatırlayacak biçimde tasarlanmıştır. Parolayı tekrar girdiğinizde, cihazınız parola alanına bir akıllı parola filtresi uygular. Parola sayısal ise, parola alanının yanında bir 123 göstergesi belirir ve böylece numaraları girerken Alt tuşuna basmak durumunda kalmazsınız. Parola alfanümerik ise, parola alanının yanında bir ABC göstergesi belirir.

Akıllı parola kaydını kullanmak için, gelişmiş doğrulamanın açık olması ve cihazınıza doğru akıllı kart sürücüsü ve akıllı kart okuyucu sürücüsünün yüklü olması gerekir.

Akıllı parola kaydını kapatma

Bu görevi gerçekleştirmek için akıllı kart ve parola kullanarak BlackBerry® cihazınızın kilidini açmanız gerekir.

Bir başkasının, cihazınızın parola alanlarına uyguladığı akıllı parola filtresine dayanarak cihaz parolası veya akıllı kart parolasını tahmin etme şansını azaltmak için, akıllı parola kaydını kapatabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** ögesini tıklatın.
3. Gerekirse, **Kullanıcı Kimlik Doğrulayıcı** alanını **Akıllı Kart** olarak değiştirin.
4. **Akıllı Parola Kaydı** alanında **Devre dışı** değerini seçin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı parola kaydını tekrar açmak için **Akıllı Parola Kaydı** alanında **Etkinleştir** değerini seçin.

Akıllı parola filtrelerini değiştirme

Boş bir parola alanında **Enter** tuşuna basın.

Yeni akıllı parola filtresinin göstergesi parola alanının yanında belirir.


Önkoşullar: Kimlik doğrulama sertifikalarını kullanma

- BlackBerry® cihazınıza doğru akıllı kart sürücüsü ve akıllı kart okuyucu sürücüsünün yüklü olması gerekir.
- Akıllı kartınızdan imzalama ve doğrulamada kullanabileceğiniz bir sertifika almanız gerekir.
- Gelişmiş kimlik doğrulamayı açmanız gerekir.
- Bir parola ayarlamanız gerekir.
- Akıllı kartınızla birlikte aldığınız akıllı kart parolanızın olması gerekir.

Akıllı kartınızın kimlik doğrulamasında sertifika kullanma

Bu görevi gerçekleştirmek için akıllı kart ve parola kullanarak BlackBerry® cihazınızın kilidini açmanız gerekir.


Akıllı kartınızın kimlik doğrulamasında sertifika kullanıyorsanız, cihazınızın kilidini açmak için akıllı kartınızı her kullandığınızda, sertifika akıllı kartınızın kimliğini doğrular.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Parola** öğesini tıklatın.
3. Gerekirse, **Kullanıcı Kimlik Doğrulayıcı** alanını **Akıllı Kart** olarak değiştirin.
4. **Kimlik Doğrulama Sertifikası** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı kartınızın kimlik doğrulamasında sertifika kullanmaya son vermek için **Kimlik Doğrulama Sertifikası** alanında **Hayır** değerini seçin.

Kimlik doğrulama sertifikanızın durumunu otomatik olarak kontrol etme


Bu görevi gerçekleştirmek için akıllı kart ve parola kullanarak BlackBerry® cihazınızın kilidini açmanız gerekir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Parola**'yı tıklatın.
3. Gerekirse, **Kullanıcı Kimlik Doğrulayıcı** alanını **Akıllı Kart** olarak değiştirin.
4. **Sertifika Durumu Kontrolü** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınız kimlik doğrulama sertifikanızın durumunu kontrol eder ve sertifikanın iptal edilmiş veya süresi dolmuş olduğunu bulursa, cihazınız kilitletir.


Akıllı kartınızın geçiş deyimini cihazınızda saklayın.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Akıllı Kart** öğesini tıklatın.
3. Ardından, **PIN Önbelleği** onay kutusunu seçin.

4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® cihazınız geçiş deyimini, anahtar deposu parolasını sakladığı süre kadar saklar.

Akıllı kart bağlantıları için bildirimini kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Akıllı Kart** ögesini tıklatın.
3. **LED Oturum Göstergesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Akıllı kart bağlantıları hakkındaki bildirimleri açmak için **LED Oturum Göstergesi** onay kutusunu seçin.

VPN ayarları

Yöneticinizin sizin için ayarladığı seçeneklere bağlı olarak bu özellik desteklenmiyor olabilir.


VPN profilleri hakkında


VPN profilinde, VPN üzerinden kuruluşunuzun ağında oturum açmak için gerek duyduğunuz bilgiler bulunur. Kuruluşunuza bağlı olarak BlackBerry® cihazınızda birden fazla VPN profili bulunabilir. VPN profilleri hakkında daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Bir VPN'de oturum açma

- E-posta hesabınız bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanıyor olmalıdır. Daha fazla bilgi için, yöneticinize başvurun.
 - Bir VPN'ye bağlanmak için yazılım belirteci kullanıyorsanız, yazılım belirtecinin cihazınızda bulunması ve VPN profilinde görüntülenen yazılım belirteci bilgilerinin doğru olması gerekir.
1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
 2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **VPN** ögesini tıklatın.
 3. Kuruluşunuzun ağına bağlanmak için **Oturum Aç** ögesini tıklatın.

Bir VPN profili için kullanıcı adı ve parolayı değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **VPN** ögesini tıklatın.
3. Bir VPN profilini tıklatın.
4.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
5. **Kullanıcı adı** alanına yeni kullanıcı adını yazın.



6. **Parola** alanına yeni parolanızı yazın.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Yazılım belirteçleri hakkında

Bir VPN'de oturum açmak için, bir yazılım belirtecine ihtiyacınız olabilir. Yazılım belirteci, cihazınızın düzenli olarak yeniden oluşturduğu bir belirteç kodu ve PIN içerir. Yazılım belirteçleri hakkında daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Bir VPN profili için yazılım belirtecini değiştirme

Bu görevi gerçekleştirmek için, kullanmak istediğiniz yazılım belirtecinin BlackBerry® cihazınızda yüklü olması gerekir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **VPN** ögesini tıklatın.
3. Bir VPN profilini tıklatın.
4.  tuşu > **Düzenle** ögesine basın.
5. **Yazılım Belirteç Seri Numarası** alanını değiştirin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Cihazınızdaki bir yazılım belirtecinin PIN'ini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Gelişmiş Güvenlik Ayarları** > **Yazılım Belirteçleri** ögesini tıklatın.
3. Bir yazılım belirtecini > **PIN Belirle** ögesini tıklatın.

Güvenlik yazılımını manuel olarak doğrulama

Otomatik güvenlik testleri, güvenlik yazılımının BlackBerry® cihazınıza düzgün kurulduğunu doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır. Testler cihazı yeniden başlattığınızda otomatik olarak çalışmalıdır ancak güvenlik yazılımını manuel olarak da onaylayabilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Güvenlik** > **Güvenlik Durum Bilgileri** ögesini tıklatın.
3.  tuşu > **Güvenlik Yazılımını Onayla**'ya basın.




Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların kontrolü

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların izinleri hakkında

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların BlackBerry® cihazınızdaki diğer uygulamalarla nasıl etkileşime geçeceğini kontrol eden izinleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, başka şirketlerce sağlanan uygulamaların verilere veya Internet'e ulaşım ulaşılamayacağını, telefon aramaları yapıp yapamayacağını veya Bluetooth® bağlantılarını kullanıp kullanamayacağını kontrol edebilirsiniz.

Cihazınıza başka şirketlerce sağlanan uygulamalar eklediyseniz, cihazınız, bu uygulamaların sizin bilginiz olmadan veri göndermesini veya almasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Başka şirketlerce sağlanan bir uygulama veri göndermeden ya da almadan önce, bir iletişim kutusu sizden bağlantı talebini kabul etmenizi veya reddetmenizi ister. Seçilen bir uygulamada, belirli bir konum veya kaynak için bu istemi kapatabilirsiniz.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların bağlantı izinlerini sıfırlama


1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Uygulama Yönetimi** öğesini tıklatın.
3.  tuşu > **Varsayılan İzinleri Düzenle**'ye basın.
4.  tuşu > **Tüm Güvenlik Duvarı İstemlerini Sıfırla**'ya basın.
5.  tuşu > **Varsayılanları Tümüne Uygula**'ya basın.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların doğrudan Internet bağlantıları hakkında

BlackBerry® cihazınıza eklediğiniz, başka şirketlerce sağlanan bazı uygulamalar, Internet'e doğrudan bir TCP veya HTTP bağlantısı gerektirebilir. Örneğin, bir borsa fiyatı uygulamasının, en son borsa fiyatlarını almak için Internet'e bağlanması gerekebilir. Bu bağlantı için, başka şirketlerce sağlanan uygulamanın kullandığı APN ayarını yapmanız gerekebilir.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamalara doğrudan Internet bağlantısı ayarlama

APN için kullanıcı adı ve parola almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarları > TCP IP** öğesini tıklatın.
3. APN bilgilerini yazın.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Güvenli modu açma

BlackBerry® cihazınızı başlatırken, başka şirketlerce sağlanan uygulamaların otomatik olarak çalışmasını engellemek için güvenli modu açabilirsiniz. Bu güvenli mod, istenmeyen uygulamaları kaldırmanızı veya sorunlarını gidermenizi sağlar.




1. Pili çıkarıp yeniden takın.
2. Kırmızı LED söndükten sonra, cihaz yüklenirken **Escape** tuşunu basılı tutun.
3. İletişim kutusu görüntülediğinde **Tamam**'ı tıklatın.

Güvenli mod açırken, Ana ekranın cihaz durumu bölümünde bir güvenli mod göstergesi görüntülenir.



Güvenli modu kapatmak için 1. adımı tekrar edin.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların izinlerini ayarlama

Not: Başka şirketlerce sağlanan programların izinlerinin değiştirilmesi, BlackBerry® cihazınızdaki uygulamaların çalışmasını büyük ölçüde etkiler. Bu ayarların değiştirilmesinin cihazınızdaki uygulamaların çalışmasını nasıl etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla veya yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Uygulama Yönetimi** ögesini tıklatın.
 - Başka şirketlerce sağlanan belirli bir uygulama için izinleri ayarlamak amacıyla uygulamayı vurgulayın.  tuşu > **İzinleri Düzenle**'ye basın.
 - Başka şirketlerce sağlanan tüm uygulamaların izinlerini ayarlamak için  tuşu > **Varsayılan İzinleri Düzenle**'ye basın.
3. **Bağlantılar, Etkileşimler** veya **Kullanıcı Verileri** ögesini genişletin.
4. İzin alanlarını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Başka şirketlerce sağlanan uygulama bağlantısı için istemi kapatma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Uygulama Yönetimi** ögesini tıklatın.
3. Başka şirketlerce sağlanan bir uygulamayı vurgulayın.
4.  tuşu > **İzinleri Düzenle > İstem İstisnaları**'na basın.
 - Uygulamanın, istem görüntülemeyen belirli bir konuma veya kaynağa bağlanmasına izin vermek için **Ekleme İzin Ver** ögesini tıklatın. Bir protokol ve gerekiyorsa etki alanı belirleyin.
 - Uygulamanın, istem görüntülemeyen belirli bir konuma veya kaynağa bağlanmasını önlemek için **Ekleme İstemini Reddet** ögesini tıklatın. Bir protokol ve gerekiyorsa etki alanı belirleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların etkileşim izinleri hakkında

İzinler	Açıklama
Ara İşlem İletişimi	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların BlackBerry® cihazınızdaki diğer uygulamalarla iletişim kurup kuramayacağını ve veri paylaşımını paylaşılamayacağını belirleyin.
Cihaz Ayarları	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların cihazınızı kapatıp kapatamayacağını veya ekran seçenekleri gibi cihaz seçeneklerini değiştirip değiştiremeyeceğini belirleyin.
Ortam	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların cihazınızdaki medya dosyalarına erişip erişemeyeceğini belirleyin
Uygulama Yönetimi	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, uygulama modüllerini ya da uygulama adı veya sürüm gibi erişim modülü bilgilerini ekleme veya silme özelliklerini belirleyin.
Tema Verisi	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, özelleştirilmiş tema kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.
Tuş Vuruşu Ekleyici	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, cihazınızdaki bir tuşa basma gibi eylemleri simüle edip etmeyeceğini belirleyin.
Tarayıcı Filtreleri	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, web sitesi içeriklerinin tarayıcınızda görünmeden önce eklenmesi, değiştirilmesi veya silinmesi için, cihazınızdaki tarayıcıyla birlikte tarayıcı filtreleri kaydedip kaydetmeyeceğini belirleyin.
Kaydediliyor	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların cihaz ekran resimleri veya cihazınızdaki diğer uygulamaları kullanarak kayıt resimleri alıp alamayacağını belirleyin.
Güvenlik Sayacı Sıfırlama	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların cihazınızı kullanmayı bıraktıktan sonra cihazın kilidinin açık kalma süresini sıfırlayıp sıfırlayamayacağını belirleyin.

Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların veri izinleri hakkında

İzinler	Açıklama
E-posta	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, BlackBerry® cihazınızdaki e-posta mesajlarına, metin mesajlarına veya PIN mesajlarına erişip erişemeyeceğini ayarlayın.

İzinler	Açıklama
PIM	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar gibi ajanda verilerine erişip erişemeyeceğini ayarlayın.
Dosyalar	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların cihazınıza kaydettiğiniz dosyalara erişip erişemeyeceğini ayarlayın. Örneğin, başka şirketlerce sağlanan uygulamaların Bluetooth® teknolojisini veya BlackBerry® Desktop Software ortam yöneticisi aracını kullanarak cihazınıza aktardığınız dosyalara erişip erişemeyeceğini belirleyebilirsiniz.
Güvenlik Verileri	Başka şirketlerce sağlanan uygulamaların, cihazınızda kayıtlı sertifika ve anahtarlara erişip erişemeyeceğini ayarlayın.

Sorun Giderme: Güvenlik

Bir sertifikayı indiremiyorum

BlackBerry® cihazınızın kullandığı bağlantı türünü LDAP veya DSML sunucusuna bağlanmak üzere değiştirdiyseniz, varsayılan bağlantı türüne geçmeyi deneyin.

Akıllı kartımı kullanarak cihazımın kilidini açamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- Akıllı kart okuyucusuna, doğru akıllı kartın takıldığını doğrulayın.
- Akıllı kart okuyucusuna, akıllı kartın doğru takıldığını doğrulayın.
- Akıllı kart parolasını doğru girdiğinizden emin olun. Akıllı kartınızı aldığınızda, bu parolayı da almış olmanız gerekir.
- Akıllı kartınızın kimlik doğrulamasında sertifika kullanıyorsanız, sertifikanın iptal edilmemiş veya süresinin bitmemiş olduğunu doğrulayın.

Cihazım parolamı yazarken acil arama yapmak isteyip istemediğimi soruyor

BlackBerry® cihaz parolanız acil erişim numarasına karşılık gelen harflerin kombinasyonunu içeriyorsa, cihazınız cihaz parolanızı yazarken acil arama yapmak isteyip istemediğinizi sorabilir.


Cihaz parolanızı yazmaya devam etmek için, **Escape** tuşuna basın.

Servis kitapları ve tanılama raporları

Servis defterini kabul etme, silme veya geri yükleme



Kablosuz servis sağlayıcınız ya da yöneticiniz, cihaza yeni bir servis ya da uygulama eklemek amacıyla kablosuz ağ üzerinden BlackBerry® cihazınıza servis defteri gönderebilir.

Eğer e-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, BlackBerry® Desktop Software kullanarak da cihazınıza servis defterleri alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.



1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Gelişmiş Sistem Ayarlar > Servis Defterleri** öğesini tıklatın.
3. Bir servis kitabını vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Servis defterini kabul etmek için **Kabul Et** öğesini tıklatın.
 - Servis defterini silmek için **Sil** öğesini tıklatın.
 - Servis defterini geri yüklemek için **Silmeyi Geri Al** öğesini tıklatın.

Tanılama raporu çalıştırma

Kablosuz şebekeye veya e-posta mesajlaşma gibi erişim servislerine bağlanamıyorsanız, kablosuz iletişim servis sağlayıcınız veya yöneticiniz tanılama raporu çalıştırmanızı veya göndermenizi isteyebilir. Kablosuz iletişim servis sağlayıcınız veya yöneticiniz sorununuzu gidermek için bu rapordan yararlanabilir.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Şebekeler ve Bağlantılar > Mobil Şebeke**'yi tıklatın.
3.  tuşu > **Tanılama Testi**'ne basın.
4.  tuşu > **Çalıştır**'a basın.




Tanılama raporu görüntüleme, gönderme veya silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Şebekeler ve Bağlantılar > Mobil Şebeke**'yi tıklatın.
3.  tuşu > **Tanılama Testi**'ne basın.
4. Bir raporu vurgulayın.
5.  tuşuna basın.
 - Tanılama raporunu görüntülemek için **Raporu Görüntüle**'yi tıklatın.
 - Tanılama raporunu göndermek için **Raporu E-postayla Gönder** veya **PIN Raporu**'nu tıklatın.

- Tanılama raporunu silmek için **Sil** ögesini tıklatın.
- Tüm tanılama raporlarını silmek için **Tümünü Sil**'i tıklatın.


Tanılama raporları için varsayılan alıcı belirleme

Varsayılan alıcı belirlerseniz, her tanılama raporu gönderdiğinizde BlackBerry® cihazı raporu bu alıcıya gönderir. Alıcıyı rapor gönderirken belirlemek istiyorsanız varsayılan alıcı ayarlamayın.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Şebekeler ve Bağlantılar > Mobil Şebeke**'yi tıklatın.
3.  tuşu > **Tanılama Testi**'ne basın.
4.  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
5. Kişiyile ilgili bilgileri girin.
6.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Tanılama raporu çalıştıramıyorum veya gönderemiyorum

Aşağıdakileri deneyin:

- Tanılama raporunu çalıştırmayı tekrar deneyin. Tanılama raporunda  tuşu > **Tüm Adımları Tekrarla** ögesine basın.
- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Tanılama raporunu e-posta adresine gönderemiyorsanız, raporu PIN'e göndermeyi deneyin. Aynı şekilde, tanılama raporunu PIN'e gönderemiyorsanız, raporu e-posta adresine göndermeyi deneyin.

Cihazınızda bulunan BlackBerry Device Software uygulamasının sürüm numarasını görüntüleme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Cihaz > Cihaz Sürümleri Hakkında** ögesini tıklatın.

Seçenekler ekranına geri dönmek için  tuşuna üç kez basın.

Senkronizasyon

Senkronizasyon hakkında

Kablosuz veri senkronizasyonu özelliği, ajanda verilerini (kişiler, takvim kayıtları, görevler ve notlar) kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin BlackBerry® akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında senkronize etmek için tasarlanmıştır.

Kablosuz e-posta eşitleme özelliği, e-postayı kablosuz iletişim şebekesi üzerinden abonenin akıllı telefonu ile bilgisayardaki e-posta uygulaması arasında eşitlemek için tasarlanmıştır. Abone akıllı telefonundaki e-posta mesajlarını dosyaladığında veya sildiğinde, bu e-posta mesajları e-posta uygulamasında da dosyalanmalı ve silinmelidir. Aynı şekilde, bilgisayarda bulunan e-posta uygulamasındaki mesajlarda yapılan değişiklikler de akıllı telefona yansıtılmalıdır.



Bazı az rastlanan durumlarda, akıllı telefonun bir kişi, takvim girişi veya e-posta hesabını tanınamaması halinde, bazı veriler veya e-postalar senkronize edilemeyebilir veya eşitlenemeyebilir.

Akıllı telefonda kablosuz veri senkronizasyonu veya kablosuz e-posta eşitleme özelliği bulunmuyorsa veya abone bu özellikleri kapatmışsa, ajanda verilerini ve e-postayı senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracı kullanılabilir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

E-postayı kablosuz ağ üzerinden eşitleme



BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Kablosuz Eşitleme seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Kablosuz Eşitleme** onay kutusunu işaretleyin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Eğer cihazınız bir Microsoft® Outlook® e-posta hesabıyla ilişkiliyse, kişisel klasörlerdeki e-postaları eşitlemek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software konumundaki Yardım bölümüne bakın.

Cihazınızdaki ve bilgisayardaki e-posta uygulamasındaki e-postayı silme

BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Silme Açık seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** öğesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Silme Açık** alanını **Posta Kutusu ve Handheld** olarak değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.



E-postanın kablosuz iletişim şebekesi üzerinde silinmesi kısa bir zaman alır.

İlgili bilgiler

[Mesajları silme, 73](#)

Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

1. Kişiler uygulamasında, Takvim uygulamasında, Görevler uygulamasında veya MemoPad'de  tuşu > **Seçenekler**'e basın.
2. Gerekliyse bir takvim ya da kişi listesini tıklatın.
3. **Kablosuz Senkronizasyon** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

BlackBerry® Internet Service kullanıyorsanız, takvim verilerini senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümün bakın.

İlgili bilgiler

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)

[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Senkronizasyon çakışmaları hakkında

BlackBerry® cihazınızda ve bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasında aynı e-postayı veya ajanda verileri ögesini değiştirdiğinizde bir senkronizasyon çakışması olur.

E-postayı kablosuz e-posta eşitleme yöntemiyle eşitlerseniz, bir e-posta eşitleme çakışması olması durumunda, cihazınızdaki e-postanın mı yoksa bilgisayarınızdaki e-postanın mı öncelikli olacağını ayarlayabilirsiniz.

Ajanda verilerinizi kablosuz veri senkronizasyonu yöntemiyle eşitlerseniz, bir veri senkronizasyon çakışması olması durumunda, bilgisayarınızdaki ajanda verileri cihazınızdaki ajanda verilerine göre önceliklidir.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.



İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)

[Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor, 181](#)

E-posta eşitleme çakışmalarını yönetme

BlackBerry® cihazınızla ilişkili tüm e-posta adresleri için Çakışmalarda seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** ögesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4. **Çakışmalarda** alanını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Veri senkronizasyonu çakışmalarını yönetme

Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların nasıl giderileceğini kablosuz veri senkronizasyonunu kapatarak, çakışma giderme seçeneklerini değiştirerek ve ajanda verilerini senkronizasyon BlackBerry® Desktop Software aracılığıyla senkronize ederek değiştirebilirsiniz. Ajanda verilerinin senkronizasyonu sırasında oluşan çakışmaların yönetimi hakkında daha fazla bilgi için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Cihaz verilerini yedekleme ve geri yükleme hakkında



BlackBerry® Desktop Software uygulamasını bilgisayarınıza yüklediyseniz, mesajlar, ajanda verileri, yazı tipleri, kaydedilen aramalar ve tarayıcı yer işaretleri dahil BlackBerry cihazınızdaki verilerin çoğunu BlackBerry Desktop Software yedekleme ve geri yükleme aracını kullanarak yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, BlackBerry Desktop Software konumunda yer alan Yardım bölümüne bakın.

E-posta hesabınız BlackBerry® Enterprise Server kullanıyorsa, senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden cihazınıza geri yükleyebilirsiniz. Senkronize edilmiş ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden geri yüklemek için, bir etkinleştirme parolanızın olması gerekir. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

Bilgisayarınızdaki silinmiş öğeler klasörünü cihazdan boşaltma


Bu görevi gerçekleştirmek için iş e-posta hesabınızda, bu özelliği destekleyen bir BlackBerry® Enterprise Server kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi almak için yöneticinizle görüşün.

1. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **E-posta Eşitleme** öğesine basın.
3. Eğer **Mesaj Hizmetleri** alanı görünüyorsa, bu alanı uygun e-posta hesabı olarak ayarlayın.
4.  tuşu > **Silinen Öğeleri Temizle**'ye basın.

Sorun Giderme: Senkronizasyon

E-posta kablosuz iletişim şebekesi üzerinden eşitlenemiyor

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Kablosuz e-posta eşitlemesinin etkinleştirildiğini doğrulayın.
- E-postaları manuel eşitleme. Ana ekranda **Mesajlar** simgesini tıklayın.  tuşu > **Şimdi Eşitle**'ye basın.

Ajanda verileri kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize edilemiyor

Aşağıdakileri deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Kişiler uygulaması, Takvim uygulaması, Görevler uygulaması ve Not Deferinde kablosuz veri senkronizasyonunun açık olduğundan emin olun.
- BlackBerry® Internet Service kullanıyorsanız, takvim verilerini senkronize etmek için BlackBerry® Desktop Software uygulamasının senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Kişi listesi alanı verileri bilgisayarınızda görüntülenmiyor

Özel kişi listesi alanındaki verileri yalnızca bilgisayarınızda bulunan e-posta uygulamasındaki bir metin alanıyla senkronize edebilirsiniz. Örneğin, kişinin doğum gününü BlackBerry® cihazınızda bir özel kişi listesi alanına ekleyip, bilgisayarınızda bulunan e-posta uygulamasıyla senkronize edemezsiniz; çünkü doğum günü alanı bilgisayarınızın e-posta uygulamasındaki bir tarih alanıdır.

İlgili bilgiler

[Özel kişi alanı oluşturma, 183](#)

Senkronizasyondan sonra takvim kayıtlarındaki bazı karakterler düzgün görünmüyor

BlackBerry® cihazınızda özel karakter veya aksan içeren randevu ve toplantılar programlarsanız, bilgisayarınız bu karakterleri desteklemiyor olabilir.

Bilgisayarınızda, doğru varsayılan kod sayfasını kullandığınızı ve ilgili yazı tipi desteğinin bulunduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi almak için bilgisayarınızda kullandığınız işletim sisteminin belgelerine bakın.

Research In Motion, özellikle herhangi bir yazılımı güncellemeden önce, bilgisayarınızda düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanızı ve kaydetmenizi önerir. Bilgisayarınızda güncel bir yedekleme dosyası bulunması, cihazınızın kaybolması, çalınması veya beklenmeyen bir sorun nedeniyle bozulması halinde cihaz verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir.

İlgili bilgiler

[Ajanda verilerini kablosuz iletişim şebekesi üzerinden senkronize etme, 177](#)

[Senkronizasyon çakışmaları hakkında, 84](#)

Bilgisayarımdaki kişisel klasörlerden e-posta alamıyorum

BlackBerry® cihazınız bir Microsoft® Outlook® e-posta hesabıyla ilişkiliyse, kişisel klasörlerdeki e-postaları eşitlemek için BlackBerry® Desktop Software'in senkronizasyon aracını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için, BlackBerry Desktop Software Yardım bölümüne bakın.

Erişilebilirlik seçenekleri



Erişilebilirlik seçenekleri hakkında

BlackBerry® cihazlarında engelli kişilerin kullanımını kolaylaştıran birçok özellik bulunmaktadır. Erişilebilirlik seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.blackberry.com/accessibility adresini ziyaret edin.


Ekran erişilebilirlik seçenekleri

Videolardaki kapalı açıklamalı altyazıların gösterilmesi


Kapalı açıklamalı altyazıları destekleyen video dosyalarını oynattığınızda altyazıların ekranda gösterilmesini istiyorsanız kapalı açıklamalı altyazıları açabilirsiniz.

1. Ana ekranda **Medya** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** ögesine basın.
3. **Kapalı Açıklamalı Altyazıları Göster** onay kutusunu işaretleyin.
4. Gerekirse **Görünüm**, **Konum** ve **Yazı Tipi Ölçeği** alanlarını değiştirin.
5.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ekran yazı tipini değiştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Ekran** > **Ekran Görüntüsü**.ögesini tıklatın.
3. Yazı tipi alanlarını değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.


Ekran görünümü için gri tonlama veya ters kontrast kullanma

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Erişilebilirlik**'i tıklatın.
 - Ekran görünümü için gri tonlama kullanmak için, **Renk Kontrastı** alanını **Gri Tonlama** şeklinde değiştirin.
 - Ekran görünümü için ters kontrast kullanmak için, **Renk Kontrastı** alanını **Ters Kontrast** şeklinde değiştirin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ses ve telefon erişilebilirlik seçenekleri


Etkinlik seslerini açma


Etkinlik sesleri, BlackBerry® cihazınızı açtığınızda ya da kapattığınızda, pil gücü seviyesi tam dolu ya da az olduğunda, cihazınıza USB kablosu ya da aksesuar taktığınızda ve çıkardığınızda sizi uyarır.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Erişilebilirlik**'i tıklatın.
3. **Olay Sesleri** onay kutusunu işaretleyin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Kişi alarmı ekleme

Zil seslerini ve belirli kişi ya da kişi gruplarından gelen aramaların ve mesajların uyarılarını özelleştirebilmenizi sağlayan kişi alarmları oluşturabilirsiniz. Belirlenen kişiden bir arama veya mesaj aldığınızda, ses profilinizi Sessiz veya Yalnızca Titreşim olarak değiştirmiş olsanız dahi, BlackBerry® cihazınız atanmış zil sesi veya uyarıyı kullanır. Gelen arama veya mesajın atanmış zil sesi veya uyarıyla bildirilmesini istemiyorsanız, Tüm Uyarılar Kapalı profilini seçebilirsiniz.

1. Ana ekranda **Ses ve Alarm Profilleri** simgesini tıklatın.
2. **Sesleri ve Uyarıları Değiştir** > tıklatın **Kişi Sesleri** > **Kişi Uyarısı Ekle** öğesini tıklatın.
3. **Ad** alanına kişi alarmının adını girin.
4. **Kişiler** alanına kişinin adını girin.
5. Bir kişiyi tıklatın.
6. Arama ve mesaj zil sesini veya uyarı bilgilerini değiştirin.
7.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Bir kişi uyarısını silmek için, silmek istediğiniz uyarıyı vurgulayın.  tuşu > **Sil**'e basın.

TTY desteği




Kablosuz iletişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu özellik desteklenmiyor olabilir.

TTY desteği hakkında

TTY desteğini açıp BlackBerry® cihazınızı saniyede 45,45 bit hızla çalışan bir TTY cihazına bağladığınızda, TTY cihazlarını arayabilir ve bu cihazlardan gelen aramaları alabilirsiniz. BlackBerry cihazınız gelen aramaları TTY cihazınızdan okuyabileceğiniz metinlere dönüştürecek şekilde tasarlanmıştır.

TTY cihazınız 2,5 mm kulaklık girişiyle kullanılmak üzere tasarlandıysa, TTY cihazınızı BlackBerry cihazınıza bağlamak için bir adaptör aksesuarı kullanmanız gerekir. Research In Motion tarafından BlackBerry cihazınızın modeliyle kullanılmak üzere onaylanmış adaptör aksesuarı almak için www.shopblackberry.com adresini ziyaret edin.

TTY desteğini açma

1. Ana ekranda  tuşuna basın.
2.  tuşu > **Seçenekler** > **TTY**'ye basın.
3. **TTY Modu** alanını **Evet** olarak değiştirin.
4.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Ana ekranın üst kısmındaki bağlantılar alanında bir TTY göstergesi görüntülenir.

TTY desteğini kapatmak için, **TTY Modu** alanını **Hayır** olarak değiştirin.

Sesle arama

Sesli komut kullanarak bir işlem gerçekleştirme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Sesle Arama** simgesini tıklatın.
2. Uyarı sesinden sonra, bir sesli komut söyleyin.

İlgili bilgiler

[Sesli komut yöntemiyle arama yapamıyorum, 64](#)

Kullanılabilir sesli komutlar

"Call <contact name or phone number>" (<Kişi adı veya telefon numarası> ara)

Bir arama yapmak için bu sesli komutu kullanın. Handsfree araç kiti ya da kablosuz kulaklık gibi Bluetooth® özellikli bir cihazla bu görevi gerçekleştirmek için, eşleştirilen Bluetooth özellikli cihazın bu özelliği desteklemesi ve Bluetooth teknolojisini açmanız gerekir. Sesli komutları kullanarak acil arama numaralarını arayamazsınız.

"Call <contact name> <phone number type>" (<Kişi adı> <telefon numarası tipi> ara)

Bu sesli komutu kişi listenizde bulunan bir kişinin özel telefon numarasını aramak için kullanın. Örneğin, kişinin hem iş telefonu hem de cep telefonu kayıtlıysa, iş telefonunu aramak için "Call <contact name> work" (<Kişi adı> iş telefonunu ara) sesli komutunu kullanabilirsiniz.

"Call extension <extension number>" (Dahili numara <dahili numara> ara)

Bu sesli komutu bir dahili numara aramak için kullanın. Bu görevi gerçekleştirmek için, dahili numara arama seçeneklerini ayarlamanız gerekir. Yalnızca şirket içindeki dahili numaraları arayabilirsiniz.

"Check my phone number" (Telefon numaramı ara)

BlackBerry® cihazınızla ilişkilendirilmiş birden fazla telefon numarasına sahipseniz, bu sesli komutu etkin telefon numaranızı kontrol etmek için kullanın.

"Check signal strength" (Sinyal gücünü kontrol et)

Bu sesli komutu kablosuz iletişim kapsama alanı seviyenizi kontrol etmek için kullanın.

"Check network" (Şebekeyi kontrol et)

Bu sesli komutu cihazınızın bağlı olduğu kablosuz iletişim şebekesini kontrol etmek için kullanın.

"Check battery" (Pili kontrol et)

Bu sesli komutu pil güç seviyesini kontrol etmek için kullanın.

"Repeat" (Tekrarla)

Bu sesli komutu son sesli istemin size tekrarlanması için kullanın.

"Cancel" (İptal)



Bu sesli komutu sesle arama uygulamasını kapatmak için kullanın.

İlgili bilgiler

[Dahili numara arama seçeneklerini ayarlama, 56](#)

Yazma erişilebilirlik seçenekleri

Otomatik Metin girişini değiştirme veya silme

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Sözcük Değiştirme** öğesini tıklatın.
3. Bir Otomatik Metin girişini vurgulayın.
4.  tuşuna basın.
 - Otomatik Metin girişini değiştirmek için **Düzenle** öğesini tıklatın. Girişi değiştirin.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.
 - Otomatik Metin girişini silmek için **Sil** öğesini tıklatın.

Tahmini giriş yöntemini kullanarak metin yazma


Metin girişi sırasında aşağıdakilerden birini yapın:

- Vurgulanan öneriyi seçmek ve yeni bir sözcük yazmaya başlamak için **Enter** tuşuna basın.
- Vurgulanan öneriyi seçmek ve aynı sözcüğü yazmaya devam etmek için sözcüğü tıklatın.
- Önerileri kullanmak istemiyorsanız yazmaya devam edin.

Yazma stilini değiştirme

Yazma stili seçerek BlackBerry® cihazınızın yazdıklarınızı nasıl tanıyacağını değiştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda veya bir klasörde **Seçenekler** simgesini tıklatın.
2. **Yazma ve Giriş > Yazma** öğesini tıklatın.

3. Klavye için, ařağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Cihazınızı yazarken kelime tavsiye edecek şekilde ayarlamak için, **Stil** alanını **Tahmini** olarak deęiřtirin.
 - Cihazınızı, tuřa bir kez basıldıęında ilk harfi, tuřa iki kez yazıldıęında ise ikinci harfi yazacak şekilde ayarlamak için, **Sil** alanını **Üst Üste Basma** şeklinde deęiřtirin.
4.  tuřuna > **Kaydet**'e basın.


Hesap Makinesi

Hesap makinesini kullanma

Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Hesap Makinesi** simgesini tıklatın.

- Hesap makinesinde bir tuşa basmak için, tuşu tıklatın veya BlackBerry® cihaz klavyesinde karşılık gelen tuşa basın.

Ölçüleri dönüştürme

1. Ana ekranda veya **Uygulamalar** klasöründe **Hesap Makinesi** simgesini tıklatın.
2. Bir sayı yazın.
3.  tuşuna basın.
 - Sayıyı İngiliz ölçülerinden Metrik ölçülere dönüştürmek için **Metriğe**'yi tıklatın.
 - Sayıyı Metrik ölçülerden İngiliz ölçülerine dönüştürmek için **Metrikten**'i tıklatın.
4. Bir dönüşüm türünü tıklatın.

BrickBreaker

BrickBreaker hakkında

BrickBreaker oyununun amacı bir raket ve top yardımıyla tuğlaları parçalamaktır. Oyun sırasında, parçaladığınız tuğlalardan kapsüller düşer. Kapsüller size çeşitli tuğla parçalama veya top ve raketi kontrol etme mekanizması sağlar.

Top herhangi bir seviyede rakete, tuğlaya veya oyun panelinin üst kısmına 50 kez vurduğunda, raketle topa her vuruşunuzda tuğlalar bir kat azalacaktır.

BrickBreaker kapsülleri

Uzun:

Bu kapsül raketin uzamasını sağlar.

Yavaş:

Bu kapsül topu yavaşlatır.

Silah:

Bu kapsül tuğlalara üç mermi atmanızı sağlar; mermiler kırılmayan tuğlaları parçalayabilir.

Lazer:

Bu kapsül tuğlalara sınırsız sayıda lazer ışını atmanızı sağlar.

Çok Top:

Bu kapsül oyuna dört top ekler.

Yakala:

Bu kapsül topu yakalamanızı ve tutmanızı sağlar.

Ters:

Bu kapsül raketin hareket yönünü değiştirir.

Dön:

Bu kapsül raketin ekranın kenarında durmayıp ters kenara geçmesini sağlar.

Bomba:

Bu kapsül bir sonraki vurduğunuz tuğlayı parçalar ve yakınındaki tuğlalara zarar verir.

Can:

Bu kapsül size ek bir can verir.

BrickBreaker puanlaması

Bir kapsül yakalama:

50 puan

Silah ile bir tuğlayı vurma:

50 puan

Topla bir tuğlayı vurma:

10 puan

Lazer ile bir tuğlayı vurma:

10 puan




Bomba ile bir tuğlayı parçalama:

5 puan

BrickBreaker oynama

- Raketi hareket ettirmek için hareket tuşu üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- Yakalama modundayken topu bırakmak için **Space** tuşuna basın.
- Lazeri veya silahı ateşlemek için **Space** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duyamaz.



İlgili bilgiler

[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)

Raket hızını ayarlama

1. Ana ekranda veya **Oyunlar** klasöründe **BrickBreaker** simgesini tıklatın.
2.  tuşu > **Seçenekler** öğesine basın.
 - Raket hızını **Raket hareket hızı** alanından ayarlayın.
 - Hareket tuşunda parmağınızı gezdirdiğinizde raketin hızlanması için **Raket Hızlanması** onay kutusunu işaretleyin.
3.  tuşuna > **Kaydet**'e basın.

Word Mole oyunu



Word Mole oyunun temel bilgileri

Word Mole oyunu hakkında

Word Mole® oyununun amacı bahçedeki harfleri kullanarak sözcükler oluşturmaktır. Bahçede doğrudan birbirinin üzerinde, altınd ve yanında olan harfleri kullanarak bir sözcük oluşturursanız, yeni sözcükler oluşturmak için kullanabileceğiniz yeni harfler alırsınız. Aksi takdirde, bahçede delikler oluşur ve yeni sözcükler oluşturmakta zorlanırsınız. Deliğin yanındaki bir harfi kullanan bir sözcük oluşturarak deliğin yerine yeni bir harf gelmesini sağlayabilirsiniz.

Tek oyunculu bir oyunda, süre dolmadan gerekli puan hedefine ulaşmak için yeterli sayıda sözcük oluşturarak bir düzeyi tamamlayabilirsiniz. Alıştırma oyununda, oyun oynamak için sınırsız süreniz vardır. Çok oyunculu bir oyunda, en uzun sözcüğü oluşturmak veya en az sayıda deliği almak gibi başarılar karşılığında ödüller kazanmak için diğer oyuncularla yarışırırsınız.

Sözcük oluşturma

1. Bir sözcükteki tüm harfleri tıklatın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir sözcük göndermek için klavyedeki  tuşuna basın.
 - Bir harfin seçimini kaldırmak için harfi tekrar tıklatın.
 - Tüm harflerin seçimini kaldırmak için  tuşuna basın.

Word Mole oyunu puanlaması

Sözcük uzunluğu:

Daha fazla puan kazanmak ve sebze bonusu harfler almak için daha uzun sözcükler oluşturun.

Harf kullanımı:

Daha fazla puan kazanmak için daha az kullanılan harfleri kullanın.

Hız:

Daha fazla puan kazanmak için düzeyi olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlayın.

Su bonusu harfler:

Sulama kovanızı doldurmak için su bonusu harfleri bir sözcük içinde kullanın.

Sulama şunları sağlar:

Su bonusu harfleri yetiştirmek için sulama kovanızı doldurun.

Sebze bonusu harfleri:

Bonus puanlar kazanmak için sebze bonusu harflerini bir sözcük içinde kullanın. Daha da fazla bonus puan kazanmak için tek bir sözcük içinde birden fazla sayıda sebze bonusu harfi kullanın.




Yıldız bonusu harfler:

Bonus puanlar kazanmak için yıldız bonusu harflerini bir sözcük içinde kullanın.

Süre bonusu harfler:

Bonus süre kazanmak için süre bonusu harflerini bir sözcük içinde kullanın.

Ses seviyesini ayarlar

- Ses seviyesini artırmak için BlackBerry® cihazınızın **Ses Seviyesini Arttır** tuşuna basın.
- Ses seviyesini azaltmak için cihazınızın **Ses Seviyesini Azalt** tuşuna basın.
- Sesi kapatmak için cihazın üst kısmındaki  tuşuna basın. Sesini açmak için  tuşuna tekrar basın. Bir arama sırasında  tuşuna basarsanız, cihaz aramanın sesini kapatır ve siz karşınızdaki kişileri duyarken, onlar sizi duymaz.

İlgili bilgiler


[Görüşmeyi sessize alır, 47](#)

[Yüksek ses seviyesi özelliğini kullanarak ses seviyesini yükseltin, 131](#)

[Medya dosyaları için ses kalitesini iyileştirme, 131](#)


Tek oyunculu oyunlar

Öğretici modunu açma

- Oyun sırasında  > **Oyun Seçenekleri** > **Genel** ögesine basın.
- Öğretici İpuçlarını Göster**'in yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- Tamam** ögesini tıklatın.

Oyun kaydetme

Tek seferde en fazla dört oyun kaydedebilirsiniz.

- Oyun sırasında  > **Oyunu Kaydet** ögesine basın.
- Gerekliyse, üzerine yazmak için bir oyunu tıklatın.
- Oyun için bir ad yazın.
- Tamam** ögesini tıklatın.

Oyuna devam etme

- Ana ekranda veya **Oyunlar** klasöründe **Word Mole** simgesini tıklatın.

2. **Oynat** > **Oyuna Devam Et** ögesini tıklatın.
3. Bir oyunu tıklatın.

Çok oyunculu oyunlar

Oyuncu davet etme

1. Ana ekranda veya **Oyunlar** klasöründe **Word Mole** simgesini tıklatın.
2. **Yeni Oyun** > **Çoklu Oyuncu** > **Davet Et** ögesini tıklatın.
3. Bir kişiyi tıklatın.
4. **Tamam** ögesini tıklatın.

Bir oyuncu bir daveti kabul ettiğinde, ekran adının yanında yeşil bir gösterge belirir. Oyunu başlatmak için **Oyunu Başlat**'ı tıklatın.

Davet kabul etme

Word Mole® oyun davetinde **Kabul Et**'i tıklatın

Oyunu başlatmak için **Hazır**'ı tıklatın. Oyunun başlamasını bekleyin.

Çok oyunculu oyun seçeneklerini ayarlama


Bu görevi gerçekleştirmek için oyunun düzenleyicisi olmanız gerekir.

1. Çok Oyunculu Oyun Ayarları ekranında **Seçenekler**'i tıklatın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir oyunun uzunluğunu ayarlamak için **Puan Hedefi** alanını ayarlayın.
 - Bir oyunun sezonunu ayarlamak için **Sezon** alanını ayarlayın.
 - Bir oyunun bonuslarını ayarlamak için **Bonuslar** alanını ayarlayın.
3. **Tamam** ögesini tıklatın.

İlgili bilgiler

[Çok oyunculu bir oyuna bağlanamıyorum, 322](#)

Ekran adınızı değiştirme

1. Çok Oyunculu Oyun Ayarları ekranında ekran adınızı tıklatın.
2. **Ekran Adını Değiştir**'i tıklatın.
3. Yeni bir ekran adı yazın.
4.  tuşuna basın ve basılı tutun.

Diğer oyuncularla sohbet etme

1. Çok Oyunculu Oyun Ayarları ekranında, **Sohbet** alanında bir mesaj yazın.
2. ↵ tuşuna basın ve basılı tutun.

Oyuncu istatistiklerine bakma

1. Çok Oyunculu Oyun Ayarları ekranında bir oyuncuyu tıklatın.
2. **İstatistikleri Göster**'i tıklatın.

Oyuncu çıkarma

Bu görevi gerçekleştirmek için oyunun düzenleyicisi olmanız gerekir.

1. Çok Oyunculu Oyun Ayarları ekranında bir oyuncuyu tıklatın.
2. **Oyuncuyu Çıkar**'ı tıklatın.

Sorun Giderme: Word Mole

Çok oyunculu bir oyuna bağlanamıyorum

Aşağıdaki işlemleri yapmayı deneyin:

- BlackBerry® cihazınızın kablosuz iletişim şebekesine bağlı olduğundan emin olun.
- Oyunu düzenleyen kişiyse, daveti tekrar göndermeyi deneyin.
- Bir oyuncuysanız, daveti tekrar kabul etmeyi deneyin.
- Bir oyuncuysanız, oyunu düzenleyen kişinin çok oyunculu oyundan çıkmadığını doğrulayın.

İlgili bilgiler

[Çok oyunculu oyun seçeneklerini ayarlama, 321](#)

Yazdığım sözcüklerden bazıları tanınmıyor

Daha az kullanılan bazı sözcükler BlackBerry® cihazınızda bulunmayabilir. Daha sık kullanılan sözcükler yazmayı deneyin.

Sözlük

ADN

Kısaltılmış arama numarası (ADN), kamu hizmetlerine ulaşmak için kullanılan, 911 veya 112 gibi kısa bir telefon numarasıdır.

APN

erişim noktası adı

Gizli

gizli karbon kopya (gizli)

BlackBerry özellikli cihaz

BlackBerry özellikli cihazlar BlackBerry® Built-In™ veya BlackBerry® Connect™ yazılımına sahip cihazlar veya BlackBerry® Application Suite uygulamasını çalıştıran cihazlardır. BlackBerry özellikli cihazlar kullanıcıların BlackBerry cihaz uygulamalarına ve BlackBerry servislerine erişmelerini sağlar.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

Bilgi

karbon kopya (Bilgi)

CDMA

Kod Bölümlü Çoklu Erişim

sertifika

Sertifika, bir sertifika konusunun kimliğini ve genel anahtarını birleştiren dijital bir belgedir. Her sertifikanın, karşılık gelen ve ayrı olarak saklanan bir özel anahtarı vardır. Sertifika yetkilisi, sertifikanın orijinal ve güvenilir olduğunu belirtmek için sertifikayı imzalar.

CMIME

Sıkıştırılmış Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları

CRL

sertifika iptal listesi

CRL sunucusu

BlackBerry® cihazı, bir sertifikanın en son yayınlanan iptal etme durumunu kontrol etmek için bir CRL sunucusu kullanır. Sertifika yetkilileri, sertifika iptal listelerini CRL sunucularında yayınlar.

DNS

Etki Alanı Adı Sistemi

DSA

Dijital İmza Algoritması

DSML

Directory Service Markup Language

DSML özellikli sunucu

BlackBerry® cihazı, sertifika aramak ve indirmek için DSML özellikli sunucu kullanır.

EAP-FAST

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Güvenli Tünel ile Esnek Kimlik Doğrulama

EAP-SIM

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Abone Kimlik Modülü

EAP-TLS

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Taşıma Katmanı Güvenliği

EAP-TTLS

Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Tünel Taşıma Katmanı Güvenliği

ECC

Eliptik Eğri Şifreleme

FDN

Sabit Arama Numarası

FIPS

Federal Bilgi İşleme Standartları

GAN

genel erişim ağı

GPS

Küresel Konumlandırma Sistemi

GSM

Global System for Mobile Communications®

HTTP

Köprü Metni Aktarma Protokolü

IMSI

Uluslararası Mobil Abone Kimliği

IP

İnternet Protokolü

LDAP

Hafif Dizin Erişim Protokolü

LDAP özellikli sunucu

BlackBerry® cihazı, sertifika ve PGP® anahtarı aramak ve indirmek için LDAP özellikli sunucu kullanır.

LED

Işık yayan diyot

kitle depolama modu

Kitle depolama modu, BlackBerry cihazları bilgisayarlarına bağlıyken kullanıcıların bir medya kartıyla bilgisayarları arasında dosya aktarımı yapmasını sağlar.

MCC

mobil ülke kodu

MMS

Multimedya Mesajlaşma Servisi

MNC

mobil şebeke kodu

MTP

Medya Aktarma Protokolü

OCSP

Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü

OCSP sunucusu

BlackBerry® cihazı, talep üzerine sertifikanın iptal durumunu kontrol etmek için bir OCSP sunucusu kullanır.

PEAP

Korumalı Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü

kişisel sertifika

Kişisel sertifika, sertifika yetkilisinin bir kullanıcıya atadığı sertifikadır.

kişisel PGP anahtarı

Kişisel PGP® anahtarı, kullanıcı için bir PGP genel anahtarı ve bir PGP özel anahtarından oluşur.

PIN

kişisel tanımlama numarası

özel anahtar

Özel anahtar, yalnızca sertifika konusunun kullanabileceği bir anahtardır. Özel anahtar bilgilerinin genel dağıtımı yapılmaz. BlackBerry® cihazları, kullanıcıların gönderdiği e-posta veya PIN mesajlarını imzalamak ve kullanıcıların aldığı e-posta mesajlarının şifresini çözmek için özel anahtarlar kullanır.

genel anahtar

Genel anahtar, sertifika konusu dışındaki kişilerin kullanabileceği bir anahtardır. BlackBerry® cihazları, kullanıcıların sertifika konularına gönderdiği e-posta veya PIN mesajlarını şifrelemek ve kullanıcıların sertifika konularından aldığı e-posta ve PIN mesajlarındaki imzaları doğrulamak için genel anahtarlar kullanır.

kök sertifika

Kök sertifika, kendi kendine imzalanan ve genellikle bir sertifika yetkilisine ait olan sertifikadır.

RTSP

Gerçek Zamanlı Akış Protokolü

R-UIM

Çıkarılabilir Kullanıcı Kimlik Modülü

SAN

konu alternatif adı

SDN

Servis arama numarası (SDN), kablosuz servis sağlayıcınız tarafından SIM kartınıza önceden yüklenmiş ve geçerli arama yönlendirme durumu gibi, cihaz servisiniz hakkındaki bilgilere erişmek için kullanabileceğiniz bir numaradır.

SHA

Güvenli Karma Algoritma

SIM

Abone Kimlik Modülü

S/MIME

Güvenli Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları

SMS

Kısa Mesaj Servisi

SMSC

Kısa Mesaj Servis Merkezi

SSID

servis ayarı tanımlayıcısı

SSL

Güvenli Yuva Katmanı

TCP

İletim Kontrol Protokolü

TLS

Taşıma Katmanı Güvenliği

Triple DES

Üçlü Veri Şifreleme Standardı

TTY

teletype

VPN

sanal özel ağ

WAN

geniş alan şebekesi

WAP

Kablosuz Uygulama Protokolü

WEP

Kablolu Eşdeğer Gizliliği

WML

Kablosuz İşaretleme Dili

WPA

Wi-Fi Korunmalı Erişim

WTLS

Kablosuz Taşıma Katmanı Güvenliği

Yasal bildirim

©2011 Research In Motion Limited. Tüm Hakları Saklıdır. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® ve ilgili ticari markalar, isimler ve logolar Research In Motion Limited'in mülkiyetindedir ve ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tescil edilmiştir ve/veya kullanılmaktadır.

iTunes, Apple Inc.'nin ticari markasıdır. Bluetooth, Bluetooth SIG'in ticari markasıdır. DataViz, Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go ve Word to Go, DataViz, Inc'nin ticari markalarıdır. UMTS, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün ticari markasıdır. Gears ve Google Mail, Google Inc'nin ticari markalarıdır. GSM ve Global System for Mobile Communications, GSM MOU Association'ın ticari markalarıdır. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes ve Lotus Notes, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır. JavaScript, Oracle America, Inc.'nin ticari markasıdır. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live ve Windows Media, Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır. Novell ve GroupWise, Novell Inc'nin ticari markalarıdır. PGP, PGP Desktop Professional ve PGP Universal Server, PGP Corporation'ın ticari markalarıdır. RSA, RSA Security'nin ticari markasıdır. vCard, Internet Mail Consortium'un ticari markasıdır. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup ve WPA, Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını korumak için Windows Media dijital haklar yönetimi teknolojisini (WMDRM) kullanmaktadır. Bu cihaz, WMDRM korumalı içeriğe erişmek için WMDRM yazılımı kullanmaktadır. WMDRM yazılımı içeriği korumada başarılı olamazsa, içerik sahipleri Microsoft'tan yazılımın korumalı içeriği oynatma veya kopyalama kabiliyetini iptal etmesini isteyebilir. Korumasız içerikler bu iptalden etkilenmez. Korumalı içerik için lisans indirdiğinizde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesi verebileceğini kabul etmiş sayılırsınız. İçerik sahipleri içeriklerine erişebilmemiz için WMDRM yazılımını yükseltmenizi isteyebilirler. Bir yükseltmeyi redderseniz, buna gereksinim duyan içeriklere erişemeyebilirsiniz.

BlackBerry® Device Software'in bazı bölümlerinin telif hakkı © 2007-2008 The FreeType Project'e (www.freetype.org) aittir. Tüm hakları saklıdır.

Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya kullanılabilir hale getirilen belgeler gibi burada başvuru tüm belgeler de dahil olmak üzere, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" ve Research In Motion Limited ve bağlı şirketlerince ("RIM") herhangi bir koşul, onay, beyan veya garanti olmaksızın sağlanır ve erişilebilir hale getirilir ve RIM belgedeki yazım hataları, teknik hatalar ya da diğer yanlışlıklardan, hatalardan veya atlanmış sözcüklerden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge, RIM'in mülki ve gizli bilgilerini ve/veya ticari sırlarını korumak amacıyla, RIM teknolojisinin bazı yönlerini yalnızca genel terimlerle açıklayabilir. RIM, bu belgede bulunan bilgileri düzenli olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak, bu belgede yapacağı değişiklikleri, güncellemeleri, geliştirmeleri ya da diğer ekleri size zamanında ya da herhangi bir şekilde bildirme konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

Bu belgede, telif hakları ve/veya başka şirketlerin web siteleri (topluca "Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri") tarafından içeriği korunan bileşenler ve içerik dahil olmak üzere başka şirketlerce sağlanan bilgi kaynaklarına, donanım veya yazılıma, ürünlere veya hizmetlere başvurular olabilir. RIM, içeriği, doğruluğu, telif haklarına uygunluğu, uyumluluğu, performansı, güvenilirliği, yasallığı, ahlak kurallarına uygunluğu, bağlantıları ve diğer yönleri dahil olmak üzere, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler üzerinde kontrole sahip değildir ve bu bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belgeye Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere başvurular eklenmiş olması, RIM'in söz konusu şirketlerin ürün ve hizmetlerini ve bu şirketleri herhangi bir şekilde onayladığını göstermez.

YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ÖZELLİKLE YASAKLANAN SINIRLAR DIŞINDA, TÜM KOŞULLAR, ONAYLAR, BEYANLAR VEYA HER TÜR GARANTİ, BURADA BAŞVURULAN AÇIK YA DA DOLAYLI TÜM KOŞULLAR, ONAYLAR, GARANTİLER, BEYANLAR VEYA DAYANIKLILIK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA YA DA KULLANIMA UYGUNLUK, SATILABİLİRLİK, SATILABİLİR KALİTE, İHLAL ETMEME, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA HAK ELDE ETME VEYA BİR YÖNETMELİK, GELENEK, ÖNCEKİ BİR ANLAŞMANIN YORUMLANMASI YADA TİCARİ TEAMÜLLERDEN KAYNAKLANANLAR VEYA BELGE YA DA BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET YA DA BAŞKA ŞİRKETLERİN ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BURADA KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR. ÜLKE VEYA EYALETE BAĞLI OLARAK BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE DOLAYLI GARANTİLERİN VE KOŞULLARIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMEYEBİLİR. YASALARLA İZİN VERİLEN SINIRLAR DAHİLİNDE, BELGEYLE İLGİLİ TÜM DOLAYLI GARANTİLER YA DA KOŞULLAR YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLİYLE KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAMADIKLARI ANCAK SINIRLANDIRILABİLDEKLERİ SINIRLAR DAHİLİNDE, BURADA İDDİA KONUSU BELGEYİ YA DA ÖĞEYİ İLK ALDIĞINIZ TARİHTEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İLE SINIRLANDIRILIR.

YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, BU BELGENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BURADA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR YAZILIM, DONANIM, HİZMET VEYA BAŞKA ŞİRKETLERCE SAĞLANAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN ÇALIŞMASI YA DA ÇALIŞMAMASINDAN, RİM HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU TUTULAMAZ: ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLSÜN YA DA ÖNGÖRÜLMESİN VE RİM BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, DOĞRUDAN, SONUÇTA MEYDANA GELEN, ÖRNEK TEŞKİL EDEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN VEYA AĞIR ZARARLAR, GELİR YA DA KAR KAYBI ZARARLARI, BEKLENEN TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ, İŞ KESİLMESİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ KAYBI VEYA VERİ KAYBI YA DA BOZULMASI, HERHANGİ BİR VERİNİN GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI, RİM ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ VEYA BUNLARIN PARÇALARI YA DA ŞEBEKE SERVİSLERİYLE BİRLİKTE KULLANILAN HERHANGİ BİR UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR, YERİNE KULLANILAN ÜRÜNLERİN MALİYETİ, MUHAFAZA, TESİSLER VEYA HİZMETLERİN MALİYETLERİ YA DA DİĞER BENZER MADDİ KAYIPLAR.

YARGI BÖLGENİZDE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN GENİŞ SINIRLAR DAHİLİNDE, HERHANGİ BİR İHMALDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK VEYA KESİN SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, RİM'İN SÖZLEŞMEDE VEYA HAKSIZ FİİLDE BAŞKA BİR MECBURİYETİ, SORUMLULUĞU VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.

BURADAKİ SINIRLANDIRMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATNAMELER ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR: (A) SÖZLEŞME İHLALİ, İHMAL, HAKSIZ FİİL, KESİN SORUMLULUK VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL DOKTRİN DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE VE TEMEL BİR İHLAL VEYA İHLALLER YA DA BU SÖZLEŞMENİN ASIL AMACININ GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA BURADA DAHİL EDİLEN TÜM YASAL ÇÖZÜM YOLLARINDAN ETKİLENMEMEK KAYDIYLA, NİTELİĞİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA GEREKÇESİ, HAK TALEBİ VEYA AÇTIĞINIZ DAVA; VE (B) RİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, BUNLARIN HALEFLERİ, DEVRALANLARI, ARACILARI, TEDARİKÇİLERİ (ŞEBEKE SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL), YETKİLİ RİM DİSTRİBÜTÖRLERİ (YİNE ŞEBEKE SERVİS SAĞLAYICILARI DAHİL) VE BUNLARIN İLGİLİ MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERİ.

YUKARIDA BELİRLENEN SINIRLANDIRMALAR VE İSTİSNALARA EK OLARAK, HİÇBİR DURUMDA RIM'İN VEYA RIM'İN BAĞLI ŞİRKETLERİNİN HERHANGİ BİR MÜDÜR, ÇALIŞAN, TEMSİLCİ, DAĞITIMCI, TEDARİKÇİ VEYA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİSİNİN BU BELGEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU BELGEYLE İLGİLİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlere abone olmadan ya da bunları yüklemeyen veya kullanmadan önce, şebeke servis sağlayıcınızın ilgili diğer şirket ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm özelliklerini desteklemeyi kabul ettiğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bazı şebeke servis sağlayıcıları, BlackBerry® Internet Service aboneliği için Internet tarama işlevi sunmuyor olabilir. Kullanılabilirlik, dolaşım (roaming) anlaşmaları, hizmet planları ve özelliklerle ilgili olarak servis sağlayıcınızla görüşün. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin RIM ürünleri ya da hizmetlerine kurulması ve bunlarla kullanılması, diğer şirketlerin haklarının çiğnenmesini önlemek için bir ya da daha fazla patent, ticari marka, telif hakkı veya başka lisanslar gerektirebilir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetlerin kullanılmasının ve bu kullanım için başka şirketlerin lisanslarının gerekli olup olmadığının belirlenmesinde tüm sorumluluk size aittir. Gerekliyse, bunların alınmasının sorumluluğu size aittir. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri gerekli tüm lisanslar alınana kadar kurmamalı veya kullanmamalısınız. RIM ürünleri ve hizmetleri ile birlikte sağlanan tüm Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetler kullanım kolaylığı sağlaması için sağlanır ve RIM tarafından herhangi bir açık veya dolaylı koşul, onaylama, beyan veya garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve bunlarla ilgili hiçbir yükümlülük kabul edilmez. Başka Şirketlerce Sağlanan Ürünler ve Hizmetleri kullanmanız, RIM ile ilgili bir lisans veya başka sözleşmenin açıkça kapsadığı durumlar dışında, bu şirketlerle ilgili ayrı lisansların ve diğer sözleşmelerin koşullarına göre yönetilecek ve bunları kabul etmenize bağlı olacaktır.

Bu belgede belirtilen özelliklerden bazıları için BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software ve/veya BlackBerry® Device Software'in en küçük sürümü gerekir.

Herhangi bir RIM ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, RIM ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer sözleşmede belirtilir. BU BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR RIM ÜRÜNÜ VE HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.

QUALCOMM Incorporated tarafından aşağıdaki Amerika Birleşik Devletleri Patentleri ve/veya bunların diğer ülkelerdeki eşdeğerleri altında lisans alınmıştır:

5.490.165	5.504.773	5.506.865	5.511.073
5.228.054	5.535.239	5.267.261	5.544.196
5.568.483	5.337.338	5.600.754	5.414.796
5.657.420	5.416.797	5.659.569	5.710.784
5.778.338			

Telif Hakkı (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Tüm Hakları Saklıdır.

Iperf performans testi

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Bu yazılımın (Iperf) ve ilgili belge dosyalarının ("Yazılım") bir kopyasının edinilmesiyle ücretsiz olarak sağlanan izinle, sınırlama olmaksızın Yazılım'ın kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yayınlanması, dağıtılması, lisans altında kullandırılması ve/veya satılması ya da bunları yapacak kişilere izin verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın Yazılım'la ilgili işlem yapılması aşağıdaki koşullara tabidir:

- Kaynak kodun yeniden dağıtımları, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki feragatnameleri çermelidir.
- İkili biçimdeki tekrar dağıtımlar, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini, aşağıdaki feragatnameleri ve/veya dağıtımda sağlanan diğer materyalleri içermelidir.
- Önceden yazılmış, özel, yazılı izin olmadan, University of Illinois, NCSA ya da katkıda bulunanların adları, bu Yazılım'dan türetilen ürünleri desteklemek ya da bu ürünlerin reklamını yapmak için kullanılamaz.

BU PROGRAM, SATILABİLİRLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. SÖZLEŞME, HAKSIZLIK YA DA DİĞER BİÇİMLERDE, BU YAZILIMDAN YA DA YAZILIMDAKİ DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN, YAZILIMA BAĞLI YA DA YAZILIMDAN BAĞIMSIZ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR, TALEPLER YA DA DİĞER SORUMLULUKLAR KARŞISINDA TELİF HAKKI SAHIPLERİ YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

PCRE, yazım ve anlamları Perl 5 dilindeki karşılıklarına olabildiğince yakın olan normal ifadeleri destekleyen bir fonksiyon kitaplığıdır.

Bu, PCRE kitaplığının JavaScriptCore türüdür. PCRE'nin bir kopyası olarak başlamış olsa da, bu kitaplıkta PCRE'nin özelliklerinin çoğu kaldırılmıştır.

Telif Hakkı (c) 1997-2005 University of Cambridge. Tüm hakları saklıdır.

Kaynak ve ikili biçimlerde, değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş olarak tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda izin verilmiştir:

- Kaynak kodun yeniden dağıtımları, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini ve aşağıdaki feragatnameyi içermelidir.
- İkili biçimdeki tekrar dağıtımlar, yukarıdaki telif hakkı bildirimini, bu koşullar listesini, aşağıdaki feragatnameyi ve/veya dağıtımda sağlanan diğer materyalleri içermelidir.

- Önceden yazılmış, yazılı özel izinler olmadan University of Cambridge, Apple Inc. ya da katkıda bulunanların adları, bu Yazılım'dan türetilen ürünleri desteklemek ya da bu ürünlerin reklamını yapmak için kullanılamaz.

BU PROGRAM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. BU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA SONUÇTA MEYDANA GELEN HASARDAN (YEDEK ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN TEMİNİ; KULLANIM, VERİ VEYA İŞ KAYBI; İŞ KESİNTİSİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), NASIL KAYNAKLANMIŞ OLURSA OLSUN VE SÖZLEŞMEYE BAĞLI, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL GİBİ (İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE) SORUMLULUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, TELİF HAKKI SAHİPLERİ YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

BlackBerry® Pearl™ 9100 akıllı telefon model numarası: RCV71UW veya RCX71UW

CE01680! Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerde kısıtlamalara tabi, Wi-Fi® özellikli bir cihazdır.

BlackBerry® Pearl™ 9105 akıllı telefon model numarası: RCV72UW veya RCX72UW

CE01680! Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerde kısıtlamalara tabi, Wi-Fi® özellikli bir cihazdır.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Birleşik Krallık

Kanada'da Yayınlanmıştır